

# ءارجال Prime ل ةيساسألا ةينبلا مادختسا WLC نيوكتل يطايتحإ خسن

## تاوتحمل

[ةمدقمل](#)

[ةيساسألا تابلطتمل](#)

[تابلطتمل](#)

[ةمدختسمل تانوكمل](#)

[نيوكتل ل يطايتحإ خسنلا ةمه نيوكت](#)

[AireOS 8.x WLCs](#)

[Catalyst 9800 IOS-XE WLC](#)

[عجارمل](#)

## ةمدقمل

LAN ةكبش يف مكحت ةدحو نيوكتل يطايتحإ خسنلا ةيلمع دنتسمل اذه فصوي  
(AireOS 8.x و IOS-XE (Catalyst 9800) ل يغشتلا ماظن لغشت يتل Cisco ن (WLC) ةيكلساللا  
ةرادإ مداخك Cisco Prime ل ةيساسألا ةينبلا مادختسا دنع.

## ةيساسألا تابلطتمل

### تابلطتمل

ةيلاتل عيضاوملاب ةفرعم كيديل نوكت ناب Cisco ي صوت:

- AireOS WLC أو Catalyst 9800 يساسألا نيوكتل
- نوزخمل الى مكحتلا تادحو ةفاضإ عم، لعفلاب ةيساسألا Cisco Prime ةينب دادعإ مت  
لعفلاب

### ةمدختسمل تانوكمل

ةيلاتل ةيدامل تانوكمل او جماربل تارادصإ الى دنتسمل اذه يف ةدراول تامولعمل دنتست:


- Catalyst 9800 v17.3.1 مكحتلا ةدحو
- 5520 WLC ضكري 8.10.130
- Prime Infrastructure 3.8.1

## نيوكتل ل يطايتحإ خسنلا ةمه نيوكت

### AireOS 8.x WLCs

نيوكتل ل يطايتحإ خسن ءارجال ناتقيرط كانه، AireOS WLC مادختساب


لى لوصولنا نكمي ناك اذا حاجن ب Prime Infrastructure في نيوكتل في شراً ءحفص لمعتس ايمازل TFTP سىل SSH لال خ نم (WLC) ءىكلسال ءىل ءل ءبشلا في مكءل ءل ءءو ءءب ءانءوكء نمض Prime Infrastructure لىل نيوكتل ءزرع مءىس . ءىلمءل ءءه ءىفنءل :ءانءا ءضوم وه امك لىل ءشءل



نيوكتل يطاىءءال ءسنلا (ءراءال ءففص في مائنل ءئائظو في) ءفىظولما ءءءءسا مءى ءىكلسال ءىل ءل ءبشلا في مكءل ءل ءءو نيوكتل يطاىءءال ءسن ءارءال مكءل ءل ءءو (WLC) لىل ءل ءل نم (S) (T)FTP.

(WLC) ءىكلسال ءىل ءل ءبشلا في مكءل ءل رصنع لىل ءمءملا ءءب Prime موقىس ، نيوكتل فلم ءءب (WLC) ءىكلسال ءىل ءل ءبشلا في مكءل ءل رصنع موقىسو لبق اءرءءء كنكمى ءىل ءمءملا ءاراءى في ءنىوكء مء ءءل TFTP مءا لىل ءرءابم ءل ءىءل.

نىوكتل فلم لىل ءمءمءل ءاراءى في ءىضارءءال TFTP مءا لىل ءءء مء اذا (Prime نوكى ، ءىلءل ءارءال ءىل ) ءىضارءءال ءءوءسملل في Prime Infrastructure لىل ءرءابم ( 10.48.76.8 وه Prime Infrastructure IP )



ءئائءل:

(W-8510) >

```
>*TransferTask: Oct 18 19:41:05.759: Memory overcommit policy changed from 0 to 1
*TransferTask: Oct 18 19:41:05.759: RESULT_CODE:1
*TransferTask: Oct 18 19:41:42.036: tftp rc=0, pHost=10.48.76.8 pFilename=10_48_76_26_201018_2339.cfg pLocalFilename=/mnt/application/xml//clis/clifile
*TransferTask: Oct 18 19:41:42.043: RESULT_CODE:11
```


\*TransferTask: Oct 18 19:41:42.043: RESULT\_STRING: File transfer operation completed successfully.

\*TransferTask: Oct 18 19:41:42.043: Memory overcommit policy restored from 1 to 0

\*TransferTask: Oct 18 19:43:46.117: Memory overcommit policy changed from 0 to 1

\*TransferTask: Oct 18 19:43:46.118: RESULT\_CODE:1

(WLC) ةيكل لسلال ةيكل حمل ةكبش ل ي ف مكحتل رصنع نإف ، رخ TFTP مداخ ديحتب تمق اذا وه TFTP مداخ نوكي ، لئال جإل ا ي ف) . مداخ ل ك لذى ل ةرشابم نيوكتلا ليحتب موقيس (10.48.178.221).



جئاتنل:

```
((W-8510) >*TransferTask: Oct 18 20:02:10.853: Memory overcommit policy changed from 0 to 1
```

```
*TransferTask: Oct 18 20:02:10.853: RESULT_CODE:1
```

```
*TransferTask: Oct 18 20:02:10.853: RESULT_STRING: TFTP Config transfer starting.
```

```
*TransferTask: Oct 18 20:02:46.883: tftp rc=1, pHost=10.48.178.221
```

```
pFilename=10_48_76_26_201019_0000.cfg pLocalFilename=/mnt/application/xml//clis/clifile
```

TFTP: مداخ ةفاض ا جإل ل ةيساس ال ةينبال لوؤسم ل ل د نم ققحت

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net\\_mgmt/prime/infrastructure/3-3/admin/guide/bk\\_CiscoPrimeInfrastructure\\_3\\_3\\_AdminGuide/bk\\_CiscoPrimeInfrastructure\\_3\\_3\\_AdminGuide\\_chapter\\_011.html#task\\_1164043](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-3/admin/guide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_3_AdminGuide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_3_AdminGuide_chapter_011.html#task_1164043)

نيوكت فلم عفد متيس ، مكحتل ةدحو نيوكتل يطايتحال خسنال ليغشت اناثا ، كلذل ل ا اناستسا مداخال ل ةرشابم (WLC) ةيكل لسلال ةيكل حمل ةكبش ل ي ف مكحتل ةدحو ةمهمل نيوكت .

## Catalyst 9800 IOS-XE WLC

خسنال تانيوكتل امه اذختس ا نكمي ناتمهم كانه ، Prime ل ةيساس ال ةينبال ي ف يطايتحال

- زاهال نيوكتل ي جإل يطايتحال خسنال
- مكحتل ةدحو نيوكتل يطايتحال خسنال

ةينبال ل ع ايطايتحال نيوكتل خسنل ه نكمي و اضا ي نيوكتل ا فيشرا رفوتي ، كلذل عمو



مدخل او (WLC).

: ةل اءل هءه فف Prime ل ةف ساس ال ةف نبل ال ءل ع config فف شرأ ل ش ف

The screenshot displays the Cisco Prime Infrastructure interface. The breadcrumb navigation shows: Administration / Dashboards / Job Dashboard / Job\_Configuration\_Archive\_Rollback\_3\_52\_02\_299\_PM\_10\_20\_2020. The job details include: 'Recurrence' None, 'Description' Rollback the configurations of the device, and a 'Log file Download' link. The main section shows 'Showing latest 5 Job Instances' with a table of job runs. One job (Run ID 44506104) is highlighted with a 'Failure' status. Below this, the 'Configuration Archive Rollback Results' table shows details for device 10.48.39.200 (Isaini-9800CL), with a 'PARTIAL' pre-archival status and a 'NOT\_ATTEMPTED' rollback status. The 'Rollback Running' column contains the message: 'There are pre-archival errors, check pre-archival status for details.'

Run ID	Status	Duration(hh:mm:ss)	Start Time	Completion Time
44506104	Failure	00:00:34	2020-10-20 15:52	2020-10-20 15:52

Device IP	Device Name	Version Date	Pre-Archival St...	Rollback Status	Rollback Running	Rollback Admin	Rollb...
10.48.39.200	Isaini-9800CL		PARTIAL	NOT_ATTEMPTED	There are pre-archival errors, check pre-archival status for details.	N/A	There a

## عءارءل

[Prime Infrastructure ةرءءل لءلء](#)

[CSCvu70264](#)

[ءف انءل ةءئءق - Prime 3.8 ل عفر س ال ءءل لءلء](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا