

عەم VLANs ددعتى كانه F0935: UCSM: أطخ زمر فلتخم لوصو ئيناكما ئىقلتى لكشى

تاي وتحمل

ةمدقمل

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

ةمدختسملا تانوكمل

قلكشملا

لحل

ةمدقمل

ةلکشممل حالص إل/ليدبلا لحل او F0935 أطخلا ىلع لوصحلا ببس دنتسملا اذه حرشى.

Fault Code: F0935: There are multiple VLANs with id [vlan id] have different accessibility configured

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

ةيلاتلا عيضاوملاب ئفرعم كيدل نوكت نأب Cisco يصوت:

- [VLAN ىلع UCS تانوذامهف](#)

ةمدختسملا تانوكمل

نەم ئغىص زاھج و ئىجمرب صاخ ىلا ئقىثو اذه دىقى ال Cisco.

ةلکشملا

ةلکشم فرعم سفن اهل ددعتم ئامسەم (VLAN) ئيرهاظ ئيلحەم تاكبىش كيدل تناناك اذى VLAN فوسف، ئىعرف ئىس سۈرم و ئىس سۈرم ئىل ئامسەملە VLAN تاكبىش ئىدەن دىيقتىپ تەملىق و هەس فن لە عم نىيعى VLANs، all the VLANs، دحاونم رىشكأ كانه نە. ئېبىنتلە اذه ىلع لىصەنەم دحاوەل و دىق نەذى VLAN هەس فن لە ئىقلتى يغېنىي (VLAN id) هەس فن لە عم) نىيعى دىق نەذى VLAN ئىقلتى يغېنىي.

Fault Code: F0935: There are multiple VLANs with id [vlan id] have different accessibility configured

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/cli/config/guide/2-1/b_UCSM_CLI_Configuration_Guide_2_1/b_UCSM_CLI_Configuration_Guide_2_1_chapter_0100

[00.html](#)

40 مقره سفن VLAN فرع مب ةامس م يتك بش اني دل ناك اذا: لاثمل ا ليبس ئل ع ئس سفم / ئس سفم ئل ع ديري قتلل امه نم ئدح او ئل ع نذا نئي عتب تمقو (عاشن إلاب موقن س) ئن ئي ع ئي عرف.

تقلخ 2 VLANs ئي ع (test-vlan و prmt-vlan) مع VLAN id "40".

```
UCSmin-B# scope eth-uplink
UCSmin-B /eth-uplink # create vlan test-vlan 40
UCSmin-B /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
UCSmin-B /eth-uplink/vlan # exit

UCSmin-B /eth-uplink # create vlan prmt-vlan 40
UCSmin-B /eth-uplink/vlan* # commit-buffer
UCSmin-B /eth-uplink/vlan # exit

UCSmin-B /eth-uplink # show vlan

VLAN:
Name      VLAN ID      Fabric ID Native VLAN Sharing Type Primary Vlan Multicast Policy Name
Compression Type
----- ----- ----- ----- ----- -----
----- ----- ----- ----- ----- -----
default    1           Dual       Yes      None
Included
prmt-vlan 40        Dual       No       None
Included
test-vlan 40        Dual       No       None
Included
```

هل ثم من يذلا لاثمل ا يف ئن ئي ع ئس سفم " ئس سفم " ئل ا ئامس مل ا VLAN ئك بش تان وذا دحأ ديري قتب مق.

```
UCSmin-B# scope org
UCSmin-B /org # create vlan-permit prmt-vlan
UCSmin-B /org* # commit-buffer

UCSmin-B /org # show vlan-permit
```

VLAN Permit:

Name

prmt-vlan

مت ئفلتخم لوصو ئيناك م اول 40 فرع مب ئدمع تم VLAN تا ك بش كانه " ئاطخأ عاشن ا مت اهن ي وكت ."

```
UCSmin-B# show fault
```

Severity	Code	Last Transition Time	ID	Description
-----	-----	-----	-----	-----
Warning	F0935	2017-09-01T02:41:34.028	4210549	There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.
Warning	F0935	2017-09-01T02:41:34.028	4210550	There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

لحة

ۋە ئەنۋەسەت مەن تاكبىش تان وۇدا دويىق نېيىعتب موقۇت نا اما: حالىسىلىلىدىپلا لىخلى
اتلەك يىفو. وەسفن VLAN ۋە كېش فرۇم تاذ ئامسەملە VLAN تاكبىش عېمچ نم دويىقلە
تارازنالا حىسم مەتىيىس، نېيتلەحالا.

تاكبىش تان وۇدا دويىق ۋە ئەنۋەسەت مەن:

```
UCSmin-B /org # delete vlan-permit prmt-vlan
UCSmin-B /org* # commit-buffer
UCSmin-B /org # show vlan-permit
UCSmin-B /org # top

UCSmin-B# show fault | inc vlan
Cleared F0935 2017-09-01T02:45:22.695 4210549 There are multiple vlans with id 40 have
different accessibility configured.
Cleared F0935 2017-09-01T02:45:22.695 4210550 There are multiple vlans with id 40 have
different accessibility configured.
```

ۋە كېش تان وۇدا دويىق ۋە ئەنۋەسەت مەن:

```
UCSmin-B /org # create vlan-permit test-vlan
UCSmin-B /org* # commit-buffer
UCSmin-B /org # top
UCSmin-B# show fault | inc vlan
Cleared F0935 2017-09-01T02:42:34.833 4210549 There are multiple vlans with id 40 have
different accessibility configured.
Cleared F0935 2017-09-01T02:42:34.833 4210550 There are multiple vlans with id 40 have
different accessibility configured.
```

هـ لـ وـ لـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ جـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).