



## Cisco Business Dashboard

Dashboard

Network

Inventory


Port Management

يوتحت يتلاو كتكبش يف ةدوجوملا ةزهجالل ةيمامل ةحولل ةحفصلا ضرعتس كلذ دعب  
يلعفلل ضرعلل يف لوحم ذفانم ىلع

لكشي وأ صحفي نأ ديرت تنأ نأ ءانيملا ىلع تقطقط 2. ةوطخلل

SG350-8PD

Model Information: SG350-8PD Serial Number: PS



يلاحل نيوكتل لثم ددحمل ذفنم لابل ةقلعتملا تامولعملل عيمج ضرع متيس: **ةظحالم**  
كلذلى امو (VLANs) ةيره اظلال ةيحلحمل تاكبشلال اوررملا ةكرح تاداعو ةلاحلاو

gi2  
No interface description configured

General

Operational Status Up  
Admin Status Up  
MAC Address A0:1:1:1:1:1 FB  
Duplex Full  
Auto Negotiate Enabled  
Speed 1000M  
Bytes Received 395.44MB  
Bytes Sent 6.65GB  
Pkts Received 2298369  
Pkts Sent 64035243  
Neighbor CP-8865

Ethernet

Speed Auto  
Duplex Auto

gi2 رايتخ متي، لاثم الا اذه في: **ةظحالم**

يئانث لاسرالا/ةعرسل الا اذاعا نيوكتل تنرثيالا ل رواجم الا ريحت الا زمر لىل ع رقا 3. ةوطخلا  
هاتالا

هنيوكت ديتر يذلا دادعالا بسح لىل ع، ةيرايتخا تاوطخلا عيچ نوكت: **ةظحالم**

Ethernet

Speed Auto  
Duplex Auto

ةعرسل رايتخال هاتالا يئانث لاسرالا/ةعرسل الا ةل دسنم الا ةمئاقلا قوف رقا 4. ةوطخلا  
هاتالا يئانث لاسرالا عوضو وكيدل ةلضفم الا

## Ethernet



Speed

Auto

Duplex

1000M

100M

VLAN

10M

Auto

Native VLAN

## Ethernet



Speed

Auto

Duplex

Auto

Half

VLAN

Full

Native VLAN

Auto

تننرثي | ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا تادادع| نيوكت

ريحت ةنوقيأ قوف رقنا PoE، نيوكتل 5. ةوطخلا

## POE



PoE Enable

Power Class 4

Power Allocated(mW) 30000

Power Usage(mW) 6100

PoE Priority Low

PoE Schedule

Toggle Power

Toggle Power

نېكمتل (PoE) ت نرثي ةكبش ربع ةق اطلاب ديوزتلا نېكمت راي ت خالا ةناخ ددح. 6 ةوطخل ت نرثي ةكبش ربع ةق اطلاب ديوزتلا تاداع نېي عتو ت نرثي ةكبش ربع ةق اطلاب ديوزتلا هاندأ:

- يق ل تل ددح مل ا ذفن مل ا ةيول و ا ددح ي - ت نرثي ةكبش ربع ةق اطلاب ديوزتلا ةيول و ا ةيول و ا ل مق رل اق ف و زا ح ل ا ل ع ى ر خ ال ا ذف ان مل ا ل ب ق ال و ا ةق اطلاب ذف ان مل ا ل و دج نېي ع ت ل ع ل م ع ي - ت نرثي ةكبش ربع ةق اطلاب ديوزتلا ل و دج ةق اطلاب ري ف و ت و اه ل ي غ ش ت ف ا ق ي ا دارم ل ا (PoE) ت نرثي ةكبش ربع ةق اطلاب ديوزتلا

## POE



1

PoE Enable

Power Class 4

Power Allocated(mW) 30000

Power Usage(mW) 6100

PoE Priority Low

PoE Schedule No Schedule

Toggle Power


Toggle Power

يضا رت ف ا ل ك ش ب ة ز ي م ل ا ه ذ ه نېكمت م تي : ة ط ح ال م

(PoE) ت نرثي ةكبش ربع ةق اطلاب ديوزتلا ةيول و ا ل د س ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ا ق و ف ر ق ن ا . 7 ةوطخل ا ي ه ت ا ر ا ي خ ل ا . ت نرثي ةكبش ربع ةق اطلاب ديوزتلا ةيول و ا ر ا ي ت خ ال


- ل ع ري ف و ت ل ل ة ي ف ا ك ة ق ا ط ا ك ا ن ه ن ك ت م ل ا ذ ا . ا م ئ ا د ة و ق ل ا ه ذ ه ة يول و ا ل ا ة ئ ف ي ق ل ت ت - م ا ه ة ئ ف ل ا ه ذ ه ي ف ة نېي ع م ل ا ذف ان م ل ا ة يول و ا د د ح ت م تي س ف ، ذف ان م ل ا ع ي م ج ةق اطلاب م ل ت س ت ة ح ر ح ل ا ة يول و ا ل ا ذف ان م ع ي م ج ت ن ا ك ا ذ ا ا ل ا ة ق اطلاب م ل ت س ي ال - ي ل ا ع ة ي ل ل ا و ا ة ح ر ح ل ا ة يول و ا ل ا ت ا ذ ذف ان م ل ا ع ي م ج ت ن ا ك ا ذ ا ا ل ا ة ق اطلاب ل ب ق ت س ي ال - ض ف خ ن م

ةقاطلا ىقلتت



**High** رايتخإ متي، لاثملا اذه ي ف: **ةطحالم**

تننرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةلودجلا ةلدسنملا ةمئاقلا قوف رقنا 8. ةوطخلا  
تننرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا لودج نييعتل



**EEE نيكمم**

رضألا تننرثي لال ةرواجملا ريحت ةنوقيأ قوف رقنا 9. ةوطخلا

## Green Ethernet



EEE Enable

Short Reach

ةقاطلل لقا كالهتساب حمسي اذهو. EEE نيكم تل EEE نيكم ترايخالالا ةناخ ددح. 10 ةوطخاللا ةكبشلال لخاد تانايبلا طاشن ضافخنا تارتف ءانثأ.

## Green Ethernet



EEE Enable

Short Reach

هذه كل حيتت. EEE Short Reach نيكم تل EEE Short Reach رايتخالالا ةناخ ددح. 11 ةوطخاللا ةداع هتجالام طابتراللا نكمي امم لقا ةقاطل ع يوتحت يتلا تااابتراللا ليغشت ةيلالا ةلباقلا تادحولا ضعب دويقل ارظن تنرثي تباچي ةالصوي ف اساساً مدختسي ناكو حبصاً كذلك ةيداعلا ةقاطلالا نع لقي هلمح اهنكمي ةقاطلالا نم دح اهيدل ناك يتلا ليصوتلل كانه ناكمي طقف نوكي بولسأ اذه. تباچي ةلصوي ف ةقاطلالا ضيفخت يروضلا نم حاتفملا في ءانيم تيئرثا gigabit.

EEE عضو لي طعت بچي ف، ريصقلا يدملا يلا لوصولا نيكم تترتخأ اذا: ةظحالام

EEE Enable Short Reach

### VLAN لكشي

ةي لحم لة كيش لة صي صخت ل **VLAN** دي دحت رز لة يل ع ام رقنا ، VLAN دادع ا تحت 12. ة وطل لة **VLAN** ة كيش ءاشن رز و ا ة دوجوم لة VLAN تاكيش نم لوصول و ا ة يل صال ا (VLAN) ة يره اطل لة **VLAN** ة كيش ءاشن ا رايتخ ا متي ، ل ا ثمل ا اذه ي ف . ة دي دج VLAN ة كيش ءاشن ا ل

### VLAN

Native VLAN 1

Trunk VLAN(s)

VLAN Setting

 Select VLAN

Create VLAN

ل ا ج م *VLAN id* ل ا ف *VLAN id* ل ا تلخد 13. ة وطل لة



## Create VLAN

VLAN ID  ✓

VLAN Name

Create on all devices in the same group

Create on all devices in the organization

12. وه مدختسمل VLAN ةكبش فرع م، لاثملا اذه يف :ةظحالم  
ل. اجم مس | VLAN ل يف مس | VLAN ل تلخد. 14. ةوطخل

## Create VLAN

VLAN ID  ✓

VLAN Name  ✓

VLAN12 ةكبش مادختسإ متي، لاثملا اذه يف :ةظحالم  
تقلخ نوكي نأ VLAN ل ديتر تنأ ةادأ ي أراتخي نأ يكلسال رزىلع تقطقط. 15. ةوطخل

## Create VLAN

VLAN ID  ✓

VLAN Name  ✓

Create on all devices in the same group

Create on all devices in the organization

ظفح ةقطقط. 16. ةوطخل

VLAN ID 12 ✓

VLAN Name VLAN12 ✓


 Create on all devices in the same group Create on all devices in the organization

Save

Cancel

## هذذذ ذفانملا ضرع ققيرط يف هنيوكتو لوحملا ذفنم ضرع

رابس مبة صاخلا ةرادإلل (GUI) ةيموسررلا مدختسملا ةهجاو ىلل لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخل  
ذفنملا ةرادإرتخاو Cisco نم لامعألا تامولعم ةحول.



Smartports بيوبتلا ةمالع قوف رقنا 2. ةوطخل

☰ Cisco Business Dashboard

Front Panel

List

Port Status


Smartports

Note: Only devices allowing port configuration will be shown below

لكشي وأصحفي نأ ديرت تنأ نأ صاخ ءانيملا ىلع تقطقط 3. ةوطخل


## SG350-8PD

Model Information: SG350-8PD Serial Number: P[REDACTED]J




gi4 را يتخ | متي ، لاثم الا اذه يف :ةظحالم

يلاحل هرود لثم Smartport لوح تامولعم ةرهظم ةم/عل تامولعمل ةحول رهظتس كلذ دعب هبيلاسأو .



ةضورعمل انوقيال نم ةيلعم رتخأ .4 ةوطخلا

## Smartport




- آئاق ل SmartPort ذفنمك ذفنملا ني عت - Auto Smartport
- عانملا زجعي - لطمع
- عباطالاب ذفنملا لاصتا لىل ع فرعتلل ذفنملا عباطال انوقي ني عي - عباطال اةلوسب
- لىل عةلوسب فرعتيل ذفنملا لىل "بتكملا حطس" زمر ني عت بت موقى - بتكملا حطس
- بتكملا حطسب ذفنملا لاصتا
- فويضل ذفنملا نأ لىل عةلوسب فرعتلل ذفنملا لىل فيض انوقي ادحى - Guest
- عةلوسب مداخلاب ذفنملا لاصتا لىل ع فرعتلل ذفنملا مداخل زمر ني عت موقى - مداخل اةمات
- لصت ذفنملا نأ عةلوسب فرعتيل ذفنملا لىل فيضم انوقي ني عي - فيضملا
- فيضملا رتوي بمكلا لىل
- IP اريماب ذفنملا لاصتا لىل ع فرعتلل ذفنملا لىل IP اريما انوقي ني عت - IP اريما
- عةلوسب
- IP فتاهب ذفنملا لاصتا لىل ع فرعتلل ذفنملا لىل IP فتاه انوقي ني عي - IP فتاه
- عةلوسب
- ذفنملا لىل IP فتاهل بتكملا حطس زمر ني عت موقى - IP فتاهل بتكملا حطس
- عةلوسب IP فتاهل بتكملا حطسب ذفنملا لاصتا لىل ع فرعتلل
- عةلوسب لوحمب ذفنملا لاصتا ديحتل ذفنملا لىل لوحم انوقي ني عي - لوحملا
- هجوملا لىل عةلوسب ذفنملا لاصتا لىل عةلوسب فرعتلل ذفنملا لىل هجوم انوقي ني عي - هجوملا
- ذفنملا لىل عةلوسب لوصو عطقن انوقي ني عي - عةلوسب لوصو عطقن
- عةلوسب (WAP) عةلوسب لوصو عطقن ذفنملا لاصتا لىل عةلوسب

ةباطال رايتخ متي، لاثملا اذه في: **ةظالم**

ةباطال انوقي اب ذفنملا في لغت نأل متي س

## SG350-8PD

Model Information: SG350-8PD Serial Number: P■■■■■J



Cisco Business Dashboard Probe. ف ذفانم لة رادإ لال خ نم حاج نب ك يدل لوحم ل ذفانم ن ي وكت نم نآ لآ تي هت نا دقل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و  
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه  
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا