

RV130W ىلع ةديقملا ةباوبلا نيوكت

فدهلا

ةحفص بلطتت .ةقداصم زاھج ىلإ بيو ضرعتسم ليوحتب لقننتملا لخدملا موقى ىلإ لوصول قح مدختسملا حنم لجأ نم مدختسملا ةقداصم وأ مدختسملا لعافت بيولا لوصول ميظنتل ةلاعفل Wi-Fi طاقن ي ف ةديقملا لخدملا مادختسا عيشي .ةكبشلا مدختسم مساو رورم ةملك ماظن لالخ نم ةكبشلا ىلإ

RV130W ىلع ةديقملا ةباوبلا نيوكت ةيفيك حيضوت وه دننتملا اذه نم فدهلا

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

·زارطلا RV130W

ريسا لخدم فيرعت فلم ةفاضلا

> يكلسال رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىلإ لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا لخدملا فيرعت فلم ةحفص حتف متي .لخدملا فيرعت فلم > ريسا لخدم

Portal Profile

| Portal Profile Table | | |
|--------------------------|------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | Profile Name | Redirect URL |
| <input type="checkbox"/> | Default_Portal_Profile | |

ديج ريسا لخدم فيرعت فلم ةفاضلا فص ةفاضلا ىلع رقنا 2. ةوطخلا

Portal Profile

| Portal Profile Table | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> | Profile Name Redirect URL |
| <input type="checkbox"/> | Default_Portal_Profile |
| <input type="button" value="Add Row"/> | <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/> |
| <input type="button" value="Save"/> | <input type="button" value="Cancel"/> |

لخدمال فيرعت فلم تادادع| نم ةديج ةحفص رهظت:

Portal Profile

Portal Profile Setting

Profile Name:

Verification:

Auto Redirect URL: Enable Disable

Redirect URL:

Session Timeout: Minutes (Range: 0 - 1440, Default: 0, Unlimited: 0)

Font Color:

Company Name:

Welcome Message:

Username Field:

Password Field:

Login Button Title:

Copyright:

Error 1:

Error 2:

Agreement: Enable Disable

فوقومال لخدمال فيرعت فلم ل امسا لخدأ، فيرعتال فلم مسال ل قح في 3. ةوطخلا

Portal Profile Setting

Profile Name:

Verification:

Auto Redirect URL: Enable Disable

Redirect URL:

Session Timeout: Minutes (Range: 0 - 1440, Default: 0, Unlimited: 0)

ق قحتل ةمدختسمال ةقداصمال ةقيرط دح، "ق قحتل ةلدسنمال ةمئاقال نم 4 ةوطخال ءالمعال نم.

Portal Profile Setting

Profile Name:

Verification:

Auto Redirect URL: Local Disable

Redirect URL:

Session Timeout:

يلال وحنال ىل ءحاتمال تارايل ال ديحت متي:

• تانايب ءءاق ءطساوب ليمعال ءقداصم مزلي ال — Guest.

• ءالمعال ءقداصمل ءيلحم تانايب ءءاق مدختسي — يلحمل زاكال.

ءءال ويءارل نيكمت رز رونا، URL ناوعل يئاقللل ءيوتل ءءال ل قح ي 5 ةوطخال .ءومال لءءمال ال لوءل ليجستب اوموقى امءع دءم بىو ناوعل ال ءالمعال ءيوت 7 ةوطخال ال ليطءل او ليطءل رءا، ءزيمال هءه ءيرت ال ءنك اءا.

Portal Profile

Portal Profile Setting

Profile Name:

Verification:

Auto Redirect URL: Enable Disable

Redirect URL:

Session Timeout:

لقح ي 5، ةوطخال ي يئاقللل ءيوتل ءءال ل ءءال URL ناوعل نيكمت ءرءا اءا 6 ةوطخال ليمعال ءيوت ءءال ديتر يئل بيول ءءص ناوعل لءءال، ءيوتل ءءال URL ناوعل ال لىل.

Portal Profile Setting

Profile Name:

Verification:

Auto Redirect URL: Enable Disable

Redirect URL:

Session Timeout:

حامس ل هف م تي ي ذل ا ، قئ ا ق د ل ا ب ، ت ق و ل ا ل خ د ا ، ل م ع ل ا ة س ل ج ة ل م ل ق ح ي ف . 7 ة و ط خ ل ل ا خ د ا ح م س ي . ة ق د ا ص م ل ا ة د ا ع ا م ز ل ي و ه ج و ر خ ل ي ج س ت ل ب ق ل ا ص ت ا ي ل ع ا ق ب ل ا ب ل ي م ع ل ل ت ق و ل ا ن م ة د و د ح م ر ي غ ة ر ت ف ل ا ل ص ت م ا ق ب ل ا ب ل ي م ع ل ل 0 ة م ي ق .

Portal Profile Setting

Profile Name:

Verification:

Auto Redirect URL: Enable Disable

Redirect URL:

Session Timeout: Minutes (Range: 0 - 1440, Default: 0, Unlimited: 0)

ن و ل ة ل د س ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ا ن م ة ر ي س ا ل ا ل خ د م ل ا ة ح ف ص ي ل ع ص ن ل ل ن و ل ر ت خ ا . 8 ة و ط خ ل ل ا ط خ ل ل .

Font Color:

Company Name:

Welcome Message:

Username Field:

Password Field:

Login Button Title:

ل خ د م ل ا ة ح ف ص ي ف ه ر ا ه ظ ا د ا ر م ل ا ة ك ر ش ل ا م س ا ل خ د ا ، ة ك ر ش ل ا م س ا ل ق ح ي ف . 9 ة و ط خ ل ل ا د ي ق م ل ا .

| | |
|---------------------|--|
| Font Color: | White |
| Company Name: | Small Business |
| Welcome Message: | Guest Access |
| Username Field: | Username |
| Password Field: | Password |
| Login Button Title: | Log In |
| Copyright: | © 2014 Cisco Systems Inc, All rights reserved. |
| Error 1: | Login failed. Incorrect username or password. |
| Error 2: | All Connections are currently in use, please try again a little later. |

م تي ام دن ع اهر اه اظا م تي يتي الة لاسر ل ل خ د ا ، ب ح ر ت ل ل ا ل س ر ل ق ح ي ف . 10 ة و ط خ ل ل
ح ا ج ن ب ل ي م ع ل ي ص و ت .

| | |
|---------------------|--|
| Font Color: | White |
| Company Name: | Small Business |
| Welcome Message: | Guest Access |
| Username Field: | Username |
| Password Field: | Password |
| Login Button Title: | Log In |
| Copyright: | © 2014 Cisco Systems Inc, All rights reserved. |
| Error 1: | Login failed. Incorrect username or password. |
| Error 2: | All Connections are currently in use, please try again a little later. |

ر ا و ج ب ه ض ر ع م تي ي ذ ل ا ص ن ل ل ل خ د ا ، ر و ر م ل ا ة م ل ك و م د خ ت س م ل ا م س ا ل ق ح ي ف . 11 ة و ط خ ل ل
ة ر و س ا م ل ل ل خ د م ل ا ة ح ف ص ي ل ع ا ه ض ر ع د ن ع ل و ق ح ل ا ه ذ ه .

| | |
|---------------------|--|
| Font Color: | White |
| Company Name: | Small Business |
| Welcome Message: | Guest Access |
| Username Field: | Username |
| Password Field: | Password |
| Login Button Title: | Log In |
| Copyright: | © 2014 Cisco Systems Inc, All rights reserved. |
| Error 1: | Login failed. Incorrect username or password. |
| Error 2: | All Connections are currently in use, please try again a little later. |

ر ز ي ل ع ه ض ر ع م تي س ي ذ ل ا ص ن ل ل ل خ د ا ، ل و خ د ل ل ل ي ج س ت ر ز ن ا و ن ع ل ق ح ي ف . 12 ة و ط خ ل ل

ةديقملا لخدملا ةحفص يف لوخدلا ليجست

| | |
|---------------------|--|
| Font Color: | White |
| Company Name: | Small Business |
| Welcome Message: | Guest Access |
| Username Field: | Username |
| Password Field: | Password |
| Login Button Title: | Log In |
| Copyright: | © 2014 Cisco Systems Inc, All rights reserved. |
| Error 1: | Login failed. Incorrect username or password. |
| Error 2: | All Connections are currently in use, please try again a little later. |

ةحفص لفسأ يف اهضرع متيلخسننلا قوقح لخدأ، خسننلا قوقح لققح يف 13. ةوطخلال ريئسألا لخدملا

| | |
|---------------------|--|
| Font Color: | White |
| Company Name: | Small Business |
| Welcome Message: | Guest Access |
| Username Field: | Username |
| Password Field: | Password |
| Login Button Title: | Log In |
| Copyright: | © 2014 Cisco Systems Inc, All rights reserved. |
| Error 1: | Login failed. Incorrect username or password. |
| Error 2: | All Connections are currently in use, please try again a little later. |

1 أطخلال 2. أطخلال او 1 أطخلال لققح يف اهراهظإ متيس يتلا أطخلال لئاسر لخدأ. 14. ةوطخلال 2 أطخلال نوكي. ةحلل اص ريغ رورملا ةملاك وأ مدختسملا مسا ببسب ةلشافلا ةقداصم لل مادختسالا ديقتالاصتالا لك نوكتو ةلوغشم ةكبشلا نوكت ام دنع

| | |
|---------------------|--|
| Font Color: | White |
| Company Name: | Small Business |
| Welcome Message: | Guest Access |
| Username Field: | Username |
| Password Field: | Password |
| Login Button Title: | Log In |
| Copyright: | © 2014 Cisco Systems Inc, All rights reserved. |
| Error 1: | Login failed. Incorrect username or password. |
| Error 2: | All Connections are currently in use, please try again a little later. |

ءءارقب ءالمءلل ءبل اءلمل وءءارلل نءكمء رءلا قوف رءنا ،ءءقءاءءال لءء ءف 15 ءوءءال لءءءء رءءأ ،ءزءملا هءه ءءرء ال ءنء اءءل لاءءءال لءق هءلء ءقءاومل لولءق ءهن 18 ءوءءال ءل ءءءءال لولءق.

| | |
|------------------------|---|
| Error 1: | Login failed. Incorrect username or password. |
| Error 2: | All Connections are currently in use, please try again a little later. |
| Agreement: | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |
| Agreement Text: | Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance U |
| Acceptance Use Policy: | Acceptance the Policy. |

لءء ءف ءوءومل صءنل لءءءءف ،15 ءوءءال ءف ءءقءاءءال ءهن نءكمء ءرءءأ اءءل 16 ءوءءال لءءءء ءءءء ءءءء ءف ءءقءاءءال راءءءء ءناء راءءب رهءءء ءءء ءءل ءءقءاءءال صءن ءروسءملا.

| | |
|------------------------|---|
| Error 1: | Login failed. Incorrect username or password. |
| Error 2: | All Connections are currently in use, please try again a little later. |
| Agreement: | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |
| Agreement Text: | Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance U |
| Acceptance Use Policy: | Acceptance the Policy. |

مءءءءءء ءهن لءء ءف لءءءءءف ،15 ءوءءال ءف ءءقءاءءال ءهن نءكمء ءرءءء اءءل 17 ءوءءال لءءءءء ءءءء ءءءء ءف مءءءءءء ءهنء ءءءء مءءءء ءءء ءءل صءنل لولءق.

Error 1: Login failed. Incorrect username or password.

Error 2: All Connections are currently in use, please try again a little later.

Agreement: Enable Disable

Agreement Text: Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance U

Acceptance Use Policy: Acceptance the Policy.

ةحفص ىلع ضرور عم الراعشلا وأ ةيفلخلل ةروص ريغت في بغرت تنك اذا 18. ةوطخلل نوكت ام دنع. رتوي بمك لل نم ةروص ديدحتل ضارعتس قوف رقنا، ةديقم لل لخدملا قباطملا رصنع لل ليمحت قوف رقنا، زاهجلا ىل رصنعلا ةفاضل ادعتسم

| Item | Status | File Name | Select Image | |
|------------|---------|-----------|--|---------------------------------------|
| Background | Default | | <input type="button" value="Browse..."/> No file selected. (*.jpg, Maximum size: 128 kbytes) | <input type="button" value="Upload"/> |
| Logo | Default | | <input type="button" value="Browse..."/> No file selected. (*.gif, Maximum size: 10 kbytes) | <input type="button" value="Upload"/> |

اثيرد هؤاشنإ مت يذلا ديقملا لخدملا فيرعت فلم ظفحل ظفح قوف رقنا 19. ةوطخلل

جاردا بجي. ةيسيئرلا لخدملا فيرعت فلم ةحفص ىل كيهجوت ةداعإ متتس 20. ةوطخلل ظفح ىلع رقنا. لخدملا فيرعت فلم لودج في كب صاخلا ديدجلا فيرعتلا فلم كزاهج ىلع اظوفحم صيخصتلا فلم يقبتل

Portal Profile

Configuration settings have been saved successfully

| Portal Profile Table | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Profile Name | Redirect URL |
| <input type="checkbox"/> | Default_Portal_Profile | |
| <input type="checkbox"/> | cisco1 | https://www.cisco.com |

نيمدختسم تاباسح ةفاضل

ةدوجوم رورم ةمك وم دختسم مسا ىلع يوتحت يتل نيمدختسملا تاباسح نوكت نأ بجي نزم م دختسم باسح مهيدل نيذلا ءالمعلل طقف نكمي. لمعي يكل لقنتملا لخدملا ةكبشلا ىل لوصول او ديقملا لخدملا ةحفص ىل لودجلا ليحست زاهجلا في

ةدعاسملا ةادألا في م دختسم باسح > ريس لخدم > يكلسال ىل لقننا 1. ةوطخلل م دختسملا باسح ةحفص رهظت. بيوللا نيوكتل

User Account

| User Account Table | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Username | Password |
| <input type="checkbox"/> | No data to display | |
| <input type="button" value="Add Row"/> | <input type="button" value="Edit"/> | <input type="button" value="Delete"/> |
| <input type="button" value="Save"/> | | <input type="button" value="Cancel"/> |

باسح لودج ىلا ديدج مدختسم باسح ةفاضال فص ةفاضل قوف رونا 2. ةوطخل
مدختسملا

User Account

You must save before you can edit or delete.

| User Account Table | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Username | Password | Verify Password | Access Time (Minutes) |
| <input type="checkbox"/> | user1 | | | 60 |
| <input type="button" value="Add Row"/> | <input type="button" value="Edit"/> | <input type="button" value="Delete"/> | <input type="button" value="Import"/> | |
| <input type="button" value="Save"/> | | <input type="button" value="Cancel"/> | | |

مدختسملا مسا لقح يف مدختسملا امسا لخدأ 3. ةوطخل

User Account

You must save before you can edit or delete.

| User Account Table | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Username | Password | Verify Password | Access Time (Minutes) |
| <input type="checkbox"/> | user1 | | | 60 |
| <input type="button" value="Add Row"/> | <input type="button" value="Edit"/> | <input type="button" value="Delete"/> | <input type="button" value="Import"/> | |
| <input type="button" value="Save"/> | | <input type="button" value="Cancel"/> | | |

هسفن لا تلخد رورملا ةملك لقح يف مدختسملا باسحل رورم ةملك لخدأ 4. ةوطخل
لاجم ةملك verify ل يف ةينات ةملك

User Account

You must save before you can edit or delete.

| User Account Table | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Username | Password | Verify Password | Access Time (Minutes) |
| <input type="checkbox"/> | user1 | | | 60 |
| <input type="button" value="Add Row"/> | <input type="button" value="Edit"/> | <input type="button" value="Delete"/> | <input type="button" value="Import"/> | |
| <input type="button" value="Save"/> | | <input type="button" value="Cancel"/> | | |

ددحملا مدختسملا امسالا هيف متيس يذلا (قئاقدلابل) تقولا لخدأ 5. ةوطخل
لوصول تقولا لقح يف رخا ةرم لوخدلا ليحست ىلا ةجالا لبق ةكبشلا ىلا لوصولابل
دودحم ريغ الوصول مدختسملا حنميس 0 لاخدا (قئاقدلابل).

User Account

You must save before you can edit or delete.

User Account Table

| Username | Password | Verify Password | Access Time (Minutes) |
|----------|----------|-----------------|-----------------------|
| user1 | ***** | ***** | 60 |

Add Row Edit Delete Import

Save Cancel

دي دجال م دخت س م ل با س ح ظ ف ح ل ظ ف ح ق و ف ر ق ن ا 6. ة و ط خ ل ا

ي ك ل س ا ل ل ي ص و ت ي ل ع د ي ق م ل خ د م ف ي ص و ت ق ي ب ط ت

ة ي ل ا ت ل ا و ط خ ل ا ع ا ب ت ا ك ي ل ع ب ح ي ، ا ث ي د ح ه و ا ش ن ا م ت ل خ د م ف ي ر ع ت ف ل م م ا د خ ت س ا ل ز ا ه ج ل ا ب ة ص ا خ ل ا S S I D ت ا ف ر ع م د ح ا ي ل ع ة د ي ق م ل ا ة ب ا و ب ل ا ق ي ب ط ت ل

ب ي و ل ا ن ي و ك ت ل ة د ع ا س م ل ا ة ا د ا ل ا ي ف ة ي س ا س ا ت ا د ا د ع ا > ي ك ل س ا ل ي ل ا ل ق ت ن ا 1. ة و ط خ ل ا ة ي س ا س ا ل ا ت ا د ا د ع ا ل ا ة ح ف ص ر ه ط ت

Basic Settings

Radio: Enable

Wireless Network Mode: B/G/N-Mixed

Wireless Band Selection: 20MHz 20/40MHz

Wireless Channel: Auto

AP Management VLAN: 1

U-APSD (WMM Power Save): Enable

Wireless Table

| Enable SSID | SSID Name | SSID Broadcast | Security Mode | MAC Filter | VLAN | Wireless Isolation with SSID | WMM | Max Associated clients | WPS | Captive Portal | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|------------|------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | Portal Profile | Enable |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ciscosb1 | <input checked="" type="checkbox"/> | WPA2-Personal | Disabled | 1 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 16 | <input checked="" type="checkbox"/> | Please select a Profile | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ciscosb2 | <input type="checkbox"/> | Disabled | Disabled | 1 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | Please select a Profile | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ciscosb3 | <input type="checkbox"/> | Disabled | Disabled | 1 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | Please select a Profile | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ciscosb4 | <input type="checkbox"/> | Disabled | Disabled | 1 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | Please select a Profile | <input type="checkbox"/> |

Edit Edit Security Mode Edit MAC Filtering Time of Day Access Edit WPS

Save Cancel

م ث ا ه ي ل ع ف ي ص و ت ل ل ق ي ب ط ت د ي ر ت ي ت ل ا S S I D ل ة ر و ا ج م ل ا ر ا ي ت خ ا ل ا ة ن ا خ د د ح 2. ة و ط خ ل ا ر ي ر ح ت ي ل ع ر ق ن ا

Wireless Table

| Enable SSID | SSID Name | SSID Broadcast | Security Mode | MAC Filter | VLAN | Wireless Isolation with SSID | WMM | Max Associated clients | WPS | Captive Portal | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|------------|------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | Portal Profile | Enable |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ciscosb1 | <input checked="" type="checkbox"/> | WPA2-Personal | Disabled | 1 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 16 | <input checked="" type="checkbox"/> | Please select a Profile | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ciscosb2 | <input type="checkbox"/> | Disabled | Disabled | 1 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | Please select a Profile | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ciscosb3 | <input type="checkbox"/> | Disabled | Disabled | 1 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | Please select a Profile | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | ciscosb4 | <input type="checkbox"/> | Disabled | Disabled | 1 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | Please select a Profile | <input type="checkbox"/> |

Edit Edit Security Mode Edit MAC Filtering Time of Day Access Edit WPS

د ي ر ت ي ذ ل ا ف ي ر ع ت ل ا ف ل م د د ح و ، ل ق ن ت م ل ا ل خ د م ل ل ن ي ك م ت ر ا ي ت خ ا ل ا ة ن ا خ د د ح 3. ة و ط خ ل ا ل خ د م ل ا ف ي ر ع ت ف ل م ة ل د س ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ل ن م ه م ا د خ ت س ا

| st | Security Mode | MAC Filter | VLAN | Wireless Isolation with SSID | WMM | Max Associated clients | WPS | Captive Portal | |
|----|---------------|------------|------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Portal Profile | Enable |
| | WPA2-Personal | Disabled | 1 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 16 | <input checked="" type="checkbox"/> | Please select a Profile | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Disabled | Disabled | 1 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | Please select a Profile | <input type="checkbox"/> |
| | Disabled | Disabled | 1 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | Default_Portal_Profile | <input type="checkbox"/> |
| | Disabled | Disabled | 1 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | cisco1 | <input type="checkbox"/> |
| | Disabled | Disabled | 1 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | Create a new Portal Profile | <input type="checkbox"/> |
| | Disabled | Disabled | 1 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 | <input type="checkbox"/> | Please select a Profile | <input type="checkbox"/> |

AC Filtering
 Time of Day Access

رايتخ| بجي ف ،لخدملا فيرعت فلم يلع فيضلا نم ققحتلا مادختسا مت اذا :**ةظحالم**
ةيوضع يلل عوچرلا يچري . VLAN ةكبشل ةلدسنملا ةمئاقلا نم ىرخأ VLAN ةكبش
VLAN ةكبش ءاشنإ ي ةدعاسم يلل ةجاحب تنك اذا [RV130](#) و [RV130W](#) يلل [VLAN ةكبش](#)
ةديج .

تاريغتلا طفحل طفح قوف رقنا 4. ةوطخلا

يلع ةديقملا ةباوبلا قيبطت نامضل كلذ دعب كزاهج ليغشت ةداعل كيلىع بجي :**ةظحالم**
كتكبش .

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل