

# تادادع إىل طبض لىل ةداع إو ديهمت لىل ةداع إ و SG550XG و SG350XG ةيضا رتفال عنصم لىل SG350XG

## فدهل

طبض ةداع إل وأ، ةكبش لىل لكاشم صيخششل ةديفم لوحمل ديهمت ةداع إ نوكت نأ نكمي في reboot نأ حاتفم لىل تثبت اضيأ عي طتسي نأ. ةيضا رتفال عنصم لىل تادادع إ لىل لوحمل ديهمت ةداع إ ديرت تنك إذا ةديفم ةزيمل هذه نوكت. تقولا نم نيعم رادقم في وأ، صاخخيرات ديهمت لىل ةداع إ بلطتي مهم نيوكت دعب وأ، طاشنل صافخنا ةرتف ءانثا لوحمل.

لىل لمعتسي SG550XG و SG350XG لىل reboot نأ فيك تنأ يدي نأ ةقيثو اذه نم فدهل ةهوا لىل نم وأ زاها لىل لىل لوحمل طبض ةداع إ لىل صفت تنك إذا. (gui) نراق لمعتسم graphical (رطس ةهوا) CLI لىل نم وأ ايودي لوحمل طبض ةداع إ ةعجرام كنكمي في، (CLI) رم اوأل رطس (رم اوأل).

## جماربل رادصا | قي بطتل ةلباق لىل ةزهجال

- SG350X Series | 2.0.0.73 ([ثدخال لىل زنت](#))
- Sx550X Series | 2.0.0.73 ([ثدخال لىل زنت](#))

## لوحمل ديهمت ةداع إ

لىل ةحاجب تنك إذا. بيولا نيوكتل ةدعاسم لىل ةادال لىل لوخدل لىل جستب مق 1. ةوطخل مدختسم لىل ةهوا لىل لوخدل لىل جستب ةي فيك ةعجرام كنكمي في، ةي لمعل هذه لوح تاداشرا لىل غششل ةداع إ ةحفص حتفت. ديهمت لىل ةداع إ > ةرادال رتخاو لوحمل اب ةصاخلا (GUI) ةي موسرلا.

### Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot:  Immediate  
 Date   Time   HH:MM  
 In  Days  Hours  Minutes

Restore to Factory Defaults  
 Clear Startup Configuration File

ديهمت لىل ةداع إ لوحمل هي في موقيس يذلا تقولا دح، لىل غششل ةداع إ لىل قح في 2. ةوطخل

## Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot:  Immediate

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

يہ تاراخيلا:

ليغش تاللا ةداع | رزى لىع طغض لال دن ع اروف ديهم تاللا ةداع | ب لوجم لال موقيس - يروف.

ةداع | ن يددحم تقووخيرات لى | ةراش لال ةلدس نملال مئاولق لال مدختسأ - خيرات لال لوجم لال ليغش

ماي الاب) يضميس يذلا تقولا لى | ةراش لال ةلدس نملال مئاولق لال مدختسأ - ي. لوجم لال ليغش ةداع | لبق (قئاق دلل او تاعاس لال او

لوجم لال نم ديرت تنك اذا ةيضارت فالال عنصم لال تاداع | ةداعتس | راي تخالال ةناخ ددح 3 ةوطخلال تنأ. ديهم تاللا ةداع | دن ع ةيضارت فالال عنصم لال تاداع | لى | ةدوع لال و تاداع | عي محسم *reboot* | ي ف ديحت تنأ ؛ اروف دي عي نأ بهذي حاتفم لال ن | لمع اذه تلمعتسا طقف عيطتسي تيق تنأ نوكي قودنص اذه ام دن ع اروف لى | ايئاق لت لوجي لاجم

## Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot:  Immediate

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

مطرحالم Restore to Factory Default و Clear Startup Configuration راي تخالال ي تنأ نوكي نأ نكمي ال : ةطرحالم تقولا سفن ي ف ني ددحم

ءب ني وكت فلم حسم لى ليغش تاللا ءب ني وكت فلم حسم راي تخالال ةناخ ددح 4 ةوطخلال نوكي حاتفم لال ن | لمع اذه تلمعتسا طقف عيطتسي تنأ. لوجم لال ديهم تاللا ةداع | دن ع ليغش تاللا نوكي قودنص اذه ام دن ع اروف لى | ايئاق لت لوجي لاجم *reboot* | ي ف ديحت تنأ ؛ اروف *reboot* نأ تيق تنأ

## Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot:  Immediate

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

تقوولاسفن في ني تددحم **Restore to Factory Default** و **Clear Startup Configuration** رايتخال ايتناخ كيدي دل نوكي نأ نكمي ال: **مطحالم**.

رقنا، ةحفصلا هذه في اهؤارج مت يتلا تادادعإل احسم ديرت تنك اذا **reboot** ةقطق 5. ةوطخل رمال اعغل قوف.

## Reboot

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot:  Immediate

Date Jan 01 Time 00 00 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 00 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

ظفح نم دكأتف، ةيضارتفالا عنصملا تادادعإل يلع لوحملا طبض ةداعاب مقت مل اذا: **مطحالم** > **تافللملا ةرادا** > **ةرادال** ةحفص في ليغشتلا ادب نيوكت فلم في كب صاخلا نيوكتلا **و SG550XG في** ةلاقملا **فلم ةرادا** إلى عوجرلا عاجرلا، تامولعمل نم ديزمل. **تافللملا تايلمع SG350XG**.

OK قوف رقناو. ك تادادعإل دكؤي قثب نم راطإ رهظيس 6. ةوطخل



This command will reboot the device and disconnect your current session. Unsaved changes in the configuration will be lost. Do you want to continue?

OK

Cancel

رفوتي حبصي رز **cancel reboot** ل، لاجم **reboot** ل نم لخاد وأ خيرات تنأ يقتني نإ 7. ةوطخل لودجملا ليغشتلا ةداعإ اعغل رزلا اذه رقنا.

## Reboot



Success.

To reboot the device, click the 'Reboot' button.

Reboot:  Immediate

Date Jul 23 Time 19 36 HH:MM

In 00 Days 00 Hours 05 Minutes

Restore to Factory Defaults

Clear Startup Configuration File

Reboot

Cancel Reboot

Cancel

ةدیفم اهدجت دق یرخأ طباور:

- [350X ةلسلسلا نم تالوحم لاجت نم ةحفص](#)
- [550X ةلسلسلا نم تالوحم لاجت نم ةحفص](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ى ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا