

▼ Status and Statistics

System Summary

CPU Utilization

Interface

Etherlike

Port Utilization

802.1x EAP

ACL

TCAM Utilization

Health and Power

▶ Diagnostics

▶ RMON

▶ View Log

نم ت نرثي ال ا تاي ا صر م تيس ي ت ال ا ه ج اول ر ت خ ا ، ه ج اول ا ق ط ن م ي ف . 2 ة و ط خ ل ا ا ل ج ا

2 ة و ج و ل ل ge4 ذ ف ن م ل ا ر ا ي ت خ ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف : ة ظ ح ا ل م

Interface

Interface:

Unit 2 Port GE4 LAG 1

س X300 Series أو X250 Series لوح م ل ل ث م ع ي م ج ت ل ل ل ب ا ق ر ي غ ل و ح م ل ك ي د ل ن ا ك ا ذ ا : ة ظ ح ا ل م ط ق ف LAG و Port ي ه ت ا ر ا ي خ ل ا ن ا ف ، Switch

Interface:

Port GE1 LAG 1

ة ي ن م ز ل ا ة ر ت ف ل ا ي ه ه ذ ه . ث ي د ح ت ل ل ا د ع م ة ق ط ن م ن م ث ي د ح ت ل د ع م ق و ف ر ق ن ا . 3 ة و ط خ ل ا ه ج اول ا ت ا ي ا ص ر ا ث ي د ح ت ل ب ق ر م ت ي ت ل ا

Refresh Rate:

No Refresh
 15 sec
 30 sec
 60 sec

- ة د ي د ج ت ا م و ل ع م ب ا ه ث ي د ح ت م ت ي ن ل ي ت ل ا ه ج اول ا ل و ح ت ا م و ل ع م — ث ي د ح ت ا ل
- ة ي ن ا ث 15 ل ك ه ج اول ا ل و ح ت ا م و ل ع م ل ا ث ي د ح ت م ت ي — ة ي ن ا ث 15
- ة ي ن ا ث 30 ل ك ه ج اول ا ل و ح ت ا م و ل ع م ل ا ث ي د ح ت م ت ي — ة ي ن ا ث 30
- ة ي ن ا ث 60 ل ك ت ا ه ج اول ا ب ة ق ل ع ت م ل ا ت ا م و ل ع م ل ا ث ي د ح ت م ت ي — ة ي ن ا ث 60

ة ي ن ا ث 60 ر ا ي ت خ ا م ت ي ، ل ا ث م ل ا ا ذ ه ي ف : ة ظ ح ا ل م

ة ر ا ت خ م ل ا ه ج اول ل ة ي ل ل ا ت ل ا ت ا م و ل ع م ل ا ي ق ل ل ت ل ا ت ا ي ا ص ر ا ث ي د ح ت م ط ن م ض ر ع ت

Receive Statistics

Total Bytes (Octets): 117319524

Unicast Packets: 3387

Multicast Packets: 530502

Broadcast Packets: 291718

Packets with Errors: 0

تايئاصح إلامالتسا

- مت يتللا ةي ناملثلا ةمظنألا ددع ضرعي — (ةي ناملثلا ةمظنألا) تي ابلا تادحو يلامجا نم ققحتلا لسلسلست دوقعو ةحيصلال ريغ مزحلل ددع نمضتت يتلاو، اهيقلت راطا ةحص نم FCS ققحتي. (FCS) تاراطإلا
- متي يتللا ةديجلل يداحلألا ثبلل مزحلل ددع لوح تامولعملل ضرعي — يداحلألا ثبلل مزحلل نيمدختسملل نم نينثا نيب دحاو يل دحاو لاصتا وه يداحلألا ثبلل. اهلابقتسا
- مت يتللا ةديجلل ددعتمل ثبلل مزحلل ددع لوح تامولعملل ضرعي — ددعتمل ثبلل مزحلل دحاو مدختسم نيب نيمدختسم ةدع يل دحاو لاصتا وه ددعتمل ثبلل. اهيقلت رثكأ و دحاو مدختسمو
- اهلابقتسا متي يتللا ةديجلل ثبلل مزحلل ددع لوح تامولعملل ضرعي — ثبلل مزحلل ةكبش عطقم يل نومتن نينذللا ءاضعألا عيمجل دحاو نيب لاصتا وه ثبلل
- يلع يوتحت يتللا مزحلل ددع لوح تامولعملل ضرعي — ءاطخألا يلع يوتحت يتللا مزحلل ثبلل ءانثأ نأ ةعاذا و، unicast، multicast، مزحلل هذه نوكت نأ نكمي. اهيقلت مت ءاطخأ طاقسإلا و افلتلل ضرعت

ةراتخمللا ةهجاوئلل ةيلاتلا تامولعملل لاسرلال تايئاصح إلقطنم ضرعت

Transmit Statistics

Total Bytes (Octets): 6862122

Unicast Packets: 2811

Multicast Packets: 24833

Broadcast Packets: 1190

- مت ي ت ل ا ة ي ن ا م ث ل ا ة م ظ ن أ ل ا د د ع ض ر ع ي — (ة ي ن ا م ث ل ا ة م ظ ن أ ل ا) ت ي ا ب ل ا ت ا د ح و ي ل ا م ج ا FCS. ة م ظ ن أ و ة ح ل ا ل ا ص ل ا ر ي غ م ز ح ل ا د د ع ن م ض ت ت ي ت ل ا و ، ا ه ل ا س ر ا
- م ت ي ي ت ل ا ة د ي ج ل ا ي د ا ح أ ل ا ث ب ل ا م ز ح د د ع ل و ح ت ا م و ل ع م ل ا ض ر ع ي — ي د ا ح أ ل ا ث ب ل ا م ز ح ا ه ل ا س ر ا
- م ت ي ي ت ل ا ة د ي ج ل ا د د ع ت م ل ا ث ب ل ا م ز ح د د ع ل و ح ت ا م و ل ع م ل ا ض ر ع ي — د د ع ت م ل ا ث ب ل ا م ز ح ا ه ل ا س ر ا
- ا ه ل ا س ر ا م ت ي ي ت ل ا ة د ي ج ل ا ث ب ل ا م ز ح د د ع ل و ح ت ا م و ل ع م ل ا ض ر ع ي — ث ب ل ا م ز ح

ة ر ا ت خ م ل ا ة ه ج ا و ل ا ت ا د ا د ع ح س م ل ة ه ج ا و ل ا ت ا د ا د ع ح س م ق و ف ر ق ن ا (ي ر ا ي ت خ ا). 4. ة و ط خ ل ا

Transmit Statistics

Total Bytes (Octets): 109206624

Unicast Packets: 24890

Multicast Packets: 467375

Broadcast Packets: 286508

[Clear Interface Counters](#) [Refresh](#) [View All Interfaces Statistics](#) [View Interface History Graph](#)

ت. ا ي ا ص ح ا ل ا ة ح ف ص ث ي د ح ت ل ث ي د ح ت ق و ف ر ق ن ا (ي ر ا ي ت خ ا). 5. ة و ط خ ل ا

Transmit Statistics

Total Bytes (Octets): 109206624
Unicast Packets: 24890
Multicast Packets: 467375
Broadcast Packets: 286508

Clear Interface Counters Refresh View All Interfaces Statistics View Interface History Graph

حاجن ب كيدل لوجملا ىلع ةهجاو تايئاصح! ةرادا نآلا كىل ع بجي

تاهاولا عيجم تايئاصح! ضرع

ىلع عالطالل تاهاولا تايئاصح! عيجم ضرع قوف رقنا ، ةهجاولا ةحفص ي ف 1. ةوطخلال
لودجال ضرع ي ف ذفانملا عيجم

Receive Statistics


Total Bytes (Octets): 39404620
Unicast Packets: 31596
Multicast Packets: 31242
Broadcast Packets: 147
Packets with Errors: 0

Transmit Statistics

Total Bytes (Octets): 109494152
Unicast Packets: 27812
Multicast Packets: 467472
Broadcast Packets: 286533


Clear Interface Counters Refresh View All Interfaces Statistics View Interface History Graph

يه هذه . شيدحتلال لدعم ةلدسنملا ةمئاقلال نم شيدحت لدعم رتخأ (يراي تخا) . 2. ةوطخلال
ةهجاولا تايئاصح! شيدحت لبق رمت ي تلال ةينمزلا ةرتفلا




ة. 30 ناث |م تي ، لاثملا اذه ي ف :ةظالم

ة. ةجاولا عون ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةهجاولا عون رتخأ .3 ةوطخلا



2. ةدحولا ذفنم رايته |م تي ، لاثملا اذه ي ف :ةظالم

ل. لاقتنا يلع رقنا .4 ةوطخلا



راتخملا لوحملاب ةصاخلا ذفانملا عيمج تايئاصح |ةجاولا تايئاصح |لودج ضرعيس

Interface	Receive Statistics					Transmit Statistics				
	Total Bytes (Octets)	Unicast Packets	Multicast Packets	Broadcast Packets	Packets with Errors	Total Bytes (Octets)	Unicast Packets	Multicast Packets	Broadcast Packets	
GE1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GE2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GE3	1494271836	2157594	376390	283631	0	523855940	2085270	156868	3119	
GE4	49908434	39187	31481	149	0	110098356	34026	467571	286542	
GE5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GE6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GE7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ةراتخمل ةهجاول ءاداع حسم ل ةهجاول ءاداع عيم حسم قوف رقنا (يراي تخا). 5 ةوطخال

GE46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GE47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GE48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XG1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XG2	4232964	5500	494	2	0	1363561	4083	2855	1143

تايئاصحإل ءحفص شيءحتل شيءحت قوف رقنا (يراي تخا). 6 ةوطخال

GE46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GE47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GE48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XG1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XG2	4232964	5500	494	2	0	1363561	4083	2855	1143

ءحاتفم نم ءانيم لك نم تايئاصحإل ضرع ءانب ي قلت ي نأل ءفوس تنأ

ةهجاول ءيموسرل RMON تايئاصحإل ضرع

و SG350X و SX350 و SX250 ءلسلسل نم ءالو ءل طقف ءزيمل ءه رفوت :ةءءالم SX550X.

ضرع ءهجاول ءاطوفءم ل ي نايءل مسرل ضرع رز رقنا ،ةهجاول ءحفص ي ف 1 ةوطخال موسر لكش ي ف ءئاتنل ءه

Receive Statistics

Total Bytes (Octets): 39404620
Unicast Packets: 31596
Multicast Packets: 31242
Broadcast Packets: 147
Packets with Errors: 0

Transmit Statistics

Total Bytes (Octets): 109494152
Unicast Packets: 27812
Multicast Packets: 467472
Broadcast Packets: 286533

Clear Interface Counters Refresh View All Interfaces Statistics **View Interface History Graph**

نم ت نرثي إال تايئاصح| ضرع م تي س ي تال ةه جاولا رتخأ، ةه جاولا ةقطنم ي ف 2. ةوطخلال
اهلجأ

2. ةدحولل ge4 ذفنم لاراي تخأ م تي، لاثم ل اذ ف: ةظحال م

Interface

Interface: Unit 2 Port GE4 LAG 1

نإ ف SX250 Series Switch ل وحم ل لثم عي م جت ل ل ل باق ريغ ل وحم ك ي دل ناك اذ: ةظحال م
طوق ف Port و LAG يه تارايخلال

Interface: Port FE10 LAG 1

اه ضرع دي رت ي تال ي ق ل تال تايئاصح| راي تخأ تاناخ دح (ي راي تخأ). 3. ةوطخلال

Receive Statistics

Total Bytes (Octets)



Unicast Packets



Multicast Packets



Broadcast Packets



Packets with Errors



راي تخال تاناخ عي مج دي دحت متي، لاشملا اذه ي ف: ةظحالم

اهضرع دي رت ي تالا لاسرالا تايئاصح را ي تخال تاناخ ددح (ي راي تخا). 4 ةوطخالا

Transmit Statistics

Total Bytes (Octets)



Unicast Packets



Multicast Packets




Broadcast Packets



راي تخال تاناخ عي مج دي دحت متي، لاثم لا اذه في: ةظحالم

نيب ةحس فال تقوط، ةقطنم تقولا نيتماعد نيب ةحس فال نم (يرايتخا). 5 ةوطخ دهاشي نا ديرت تنأ نا اعصاح نراقلا نم تقولا نيتماعد

Time Span:




Last 5 Minutes

Last Hour

Last Day

ةريخال ةعاسلا راي تخا متي، لاثم لا اذه في: ةظحالم

كيدل لوحملا لىع مزحلاو ةراتخملا ةهجاولا تايئاصحا مزحلا ططخم ضرعي نا بجي



لو حمالا ىل عه جاوبه صاخلا تاموسرلا تاياي اصحا حانجب نآلا تدهاش دق نوكت نأ بجي كيدل.

عارجا كنكميف ، تاياي اصحا لاضرع دنع لكاشم اهبه جاوولا نأ نيوكتب تمق اذا : عطاالم ةيفيك ةفرعمل . اهتلاح ةفرعمل جاوولا كلب لصلتملا لبالا ىل عيصي خشت رابتخا [لنه](#) رقنا ، كلذ

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا