

# ئىياھم ىلغ ذفنملا ھىچوت ەداعل تاداعل ضرع SPA8000 ىرظانتلا فتاھلا

## فدھلا

ەكېش ىف دوچوملا رتوېبمكلا زاھ دىدحتب لوؤسملل ذفنملا ھىچوت ەداعل حمست ذفنملا ىل ادا نسا ھىلغ تاناېبلا مزح لمعت نا بچى ىذلا (LAN) ەيلىحملا قطنملا ەمچرت نا ل ذفنملا ھىچوت ەداعل ىل لوؤسملل جاتھى دق. لاصتال ھمادختسا م تې ىذلا نم فدھلا. ھچوملا فلخ رتوېبمكلا ەزھج نم دىدعلا ەافخاب حمست (NAT) ەكېشلل ناوئع SPA8000 ىلغ ذفنملا ھىچوت ەداعل تاداعل ەيؤر ەيؤر ەفك حرش ھو لاقملا اذھ

## قىببىتلىل لباقل زاھجلا

- SPA8000

## جماربلا رادىلا

- 6.1.12

## ذفنملا ھىچوت ەداعل تاداعل

> **مدقتم رتخاو لوؤسلك ەدعاسملا بىولل نىوكت ەادا ىل لوخدلا لچس 1. ەوطخلل قىببىتلىل ەحفصحتف م تى. قىببىتلىل > ەكېشلل**

Network		Voice			
Status	Wan Status	Lan Status	Application	Trunk Status	
Port Forwarding Settings					
Enable	Service Name	Starting Port	Ending Port	Protocol	Server IP Address
yes	sip2L1	5160	5160	Both	192.168.1.2
yes	sip2L2	5161	5161	Both	192.168.1.2
yes	tcp2	5160	5180	Both	192.168.1.2
yes	rtp2	17384	17482	Both	192.168.1.2
yes	sip3L1	5260	5260	Both	192.168.1.3
yes	sip3L2	5261	5261	Both	192.168.1.3
yes	tcp3	5260	5280	Both	192.168.1.3
yes	rtp3	18384	18482	Both	192.168.1.3
yes	sip4L1	5360	5360	Both	192.168.1.4
yes	sip4L2	5361	5361	Both	192.168.1.4
yes	tcp4	5360	5380	Both	192.168.1.4
yes	rtp4	19384	19482	Both	192.168.1.4

ەقطنم تحتو قىببىتلىل ەحفص ىلغ ەيلىتلا ذفنملا ھىچوت ەداعل تاداعل ضرع نكمى ذفنملا ھىچوت ەداعل تاداعل:

ذفانملا نا ىل زاھجلا اذھل مدختسملا قاطنلا ىف ەيلىتلا ذفنملا ھىچوت ەداعل تاداعل ضرع نكمى تاناېبلا لاقنل لباقلما لوكوتوربلا مدختست قاطنلا اذھ نم ىتات ىتلا اھلابقتساو.

- enable — ەنكمت ىل رىشى مئع. ال م ەنكمت ذفنملا ھىچوت ەداعل ەمدختناك اذا ام لثمى ەمدخلل لىطعت ىل رىشى ال ەمدخلل.
- تاناېبلا ھىچوت ەداعل ذفنملا ھىچوت ەداعل مئع لثمى — ەمدخلل مئع.
- زاھجلا اذھل مدختسملا قاطنلا ىف لوائل ذفنملا لثمى — ەدبلا ذفنم.

- ةادأ اذهل لمعتسى ىدملا فى ءانىم رآ لثمى — ءانىم ةىاهن
- تانايبل لاسرل قباطملا ذفنملا قاطن مدختسى لوكوتورب فى لثمى — لوكوتورب  
نيرايخل الكو، UDP، TCP ه تارايخل. اهلابقتساو

- تانايبل باقعت ةرادل (TCP) لاسرل فى مكحتلا لوكوتورب مادختسا متى — TCP -  
رفوى. ةفلتخم تادحوى فى مزحلل مىسقت لالخنم تنرتنل لالخنم ةءافكب  
ىئاهنل مدختسملا لىل هب قووم لكشب تانايبل مىلست TCP لوكوتورب

- باقعت ةرادل (UDP) مدختسملا تانايبل ططخم لوكوتورب مادختسا متى — UDP -  
UDP نمضى ال. مزحلل فى تانايبل مىسقت نود تنرتنل ربع ةءافكب تانايبل  
ىئاهنل مدختسملا لىل لمالكلا ةمزحلل لوصو

- TCP و UDP نىلوكوتوربل الك مادختسا متى -

- موقى ىذلا ذفنملا ب هلصىوت متى ىذلا زاوجلل LAN ناوع ضرعى — مداخلل IP ناوع  
اهلابقتساو تانايبل هىجوت ةءاب

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دن تسمل اذ Cisco تچرت  
ملاعلاء ان اعيمچ يف ني مدختسمل معد ىوتحم مي دقتل ةيرشبلاو  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف ان ةظحال مچري. ةصاخلا مهتغلب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحا وه  
ىل اءاد عوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزي لچنل دن تسمل