

ةحس ف) رسيأ ل لحم ل وحي ةزاف ح ةدام تل ك ش لاثم : (ني ت م اعد ني ب

تا ي و ت ح م ل ا

[ة م د ق م ل ا](#)

[ة ي س ا س ا ل ا ت ا ب ل ط ت م ل ا](#)

[Catalyst Switches م عد ت ي ت ل ا ، RSPAN و ، SPAN م عد ت ي ت ل ا](#)

[ت ا ب ل ط ت م ل ا](#)

[ة م د خ ت س م ل ا ت ا ن و ك م ل ا](#)

[ة ي س ا س ا ت ا م و ل ع م](#)

[ر ص ت خ م ل ا SPAN ف ص و](#)

[SPAN ت ا ح ل ط ص م](#)

[ر د ص م ل ا ذ ف ن م ص ي ا ص خ](#)

[ر د ص م ل ل VLAN ة ك ب ش ص ي ا ص خ](#)

[ة ه ج و ل ا ذ ف ن م ص ي ا ص خ](#)

[س ك ا ع ل ا ذ ف ن م ص ي ا ص خ](#)

[SPAN ل ع ل ا Catalyst Express 500/520](#)

[SPAN ل ع ل ا Catalyst 2900XL/3500XL Switches](#)

[د ي و ق ل ا و ة ر ف و ت م ل ا ت ا ز ي م ل ا](#)

[ن ي و ك ت ل ل ا ل ا ث م](#)

[ة ك ب ش ل ل ي ط ي ط خ ت ل ا م س ر ل ا](#)

[Catalyst 2900XL/3500XL ل ع ل ا ن ي و ك ت ة ن ي ع](#)

[ن ي و ك ت ل ا ت ا و ط خ ح ر ش](#)

[SPAN ل ع ل ا Catalyst 2948G-L3 و 4908G-L3](#)

[SPAN ل ع ل ا Catalyst 8500](#)

[SPAN ل ع ل ا Catalyst 2900 ، 4500/4000 ، 5500/5000 ، و 6500/6000 ة ل س ل س ت ا ل و ح م ل ع ل ا ، CatOS ل غ ش ت ي ت ل ا](#)

[ي ل ح م ل ا SPAN](#)

[ل م ا ك VLAN و ا ع ا ن ي م ص ع ب ت ب ق ا ر : VSPAN ، RSPAN](#)

[SPAN م ا د خ ت س ا ب ذ ج ا و ذ ف ن م ة ب ق ا ر م](#)

[SPAN م ا د خ ت س ا ب ذ ف ا ن م ة د ع ة ب ق ا ر م](#)

[SPAN م ا د خ ت س ا ب VLAN ت ا ك ب ش ة ب ق ا ر م](#)

[ج و ر خ ل ا / ل و خ د ل ل SPAN](#)

[ل ا ص ت ا ة ا ن ق ي ل ع SPAN ذ ي ف ن ت](#)

[ل ا ص ت ا ة ا ن ق ي ل ا ي م ت ن ت ي ت ل ا VLAN ت ا ك ب ش ن م ة ي ع ر ف ة ع و م ج م ة ب ق ا ر م](#)

[ة ه ج و ل ا ذ ف ن م ي ل ع ل ا ي ص و ت ل ا](#)

[ة ن م ا ز ت م ت ا س ل ج ة د ع ا ع ا ش ن ا](#)

[ي ر خ ا ل ا SPAN ت ا ر ا ي خ](#)

[د ي ع ب ل ا SPAN ل ل ح م](#)

[RSPAN ي ل ع ة م ا ع ة ر ط ن](#)

[RSPAN ن ي و ك ت ي ل ع ل ا ث م](#)

[S1 و S2 ن ي ل و ح م ل ا ن ي ب ISL ل ا ص ت ا ة ا ن ق د ا د ع ا](#)

[RSPAN ل ل VLAN ة ك ب ش ا ع ا ش ن ا](#)

[RSPAN ة ه ج و ذ ف ن م ك S2 ل و ح م ل ا ن م 5/2 ذ ف ن م ن ي و ك ت](#)

[S1 لوجملا ىلع RSPAN رخصم ذفنم نيوكت](#)

[نيوكتلا نم ققوختلا](#)

[دادعلا ل rspan رما مادختساب قلمتجملا ىرغال اتان نيوكتلا](#)

[دوي قلاو تانيملا صخلم](#)

[3550، و2970، و2960، و2955، و2950، وCatalyst 2940 قلسلس تالوجم ىلع SPAN](#)
[3750-E و3750، و3560-E، و3560](#)

[يتلا Catalyst 4500/4000 وCatalyst 6500/6000 قلسلس تالوجم ىلع SPAN](#)
[Cisco IOS ماظن جماترب لغشت](#)

[نيوكتلا لاثم](#)

[دوي قلاو تانيملا صخلم](#)

[قفلتجملا Catalyst تاصنم ىلع SPAN ريثأت عادأ](#)

[Catalyst 2900XL/3500XL Series](#)

[قنينبلا ىلع قماع قرظن](#)

[عادال ريثأت](#)

[Catalyst 4500/4000 Series](#)

[قنينبلا ىلع قماع قرظن](#)

[عادال ريثأت](#)

[Catalyst 5500/5000 و6500/6000 Series](#)

[قنينبلا ىلع قماع قرظن](#)

[عادال ريثأت](#)

[قعي ايشلا ل لك ايشملا او قلوادتملا قلسس أليا](#)

[ىطاخلا SPAN نيوكت بيبسب لاصتالا تالكشم](#)

[لفسأل ىلع آل SPAN قهجو ذفنم](#)

[طبر قفلح عاشتاب SPAN قسلاج موقت اذامل](#)

[عادال قرط ىلع SPAN رثوي له](#)

[EtherChannel ذفنم ىلع SPAN نيوكت كنكمي له](#)

[تقولاس فن ىف SPAN تاسلاج نم ديدعلا لىغشت كنكمي له](#)

[" % قىلجملا قسلاجلا دح زواجت مت" اطلخا](#)

[% قسلاجلا" اطلخا مادختساب VPN قمدخل قىظمنلا قحولا ىلع SPAN قسلاج فذح نكمي ال](#)
["قمدخل قىظمنلا قحولا قسطاوب قمدختسم" قسلاجلا مقرا](#)

[SPAN مادختساب قفلاتلا مزحلا طاقتلا كىلع رذعتى اذامل](#)

[قىظمن قحوق قمدخب لمعتسى 2 قسلاج % :اطخ](#)

[مزلحلا سكاغلا ذفنم طقسى](#)

[يدعاقلا Catalyst 6500 لكىه ىف FWSM ماظن قمدختسم SPAN قسلاج نوكت ام أمئاد](#)

[لوجملا س فن لخاد فرعمل س فن ىلع RSPAN قسلاج SPAN قسلاج نيوتحت نأ نكمي له](#)

[قفلتجملا VTP تالاجم ربع RSPAN قسلاج لمعت نأ نكمي له](#)

[قفلتجم تالكبش وأ WAN ككبش ربع RSPAN قسلاج لمعت نأ نكمي له](#)

[Catalyst لوجم س فن ىلع قهجولا قسلاج وRSPAN رخصم قسلاج دجوت نأ نكمي له](#)

[SPAN قهجو ذفنم بلبصتملا ككبشلا للجم/نامأ زاغ ىلا لوصولا نكمي ال](#)

[قلمص تاذا تمولعم](#)

قمدقملا

يقلتي نأ (نيتماعد ني ب قحس ف) رسيأ للجم لوجي ل ن م ريخأ قمسلا ققيثو اذه فصبي
تقبط نوكي.

ةيساسألا تابلطت ملأ

Catalyst Switches معدت يتلأ SPAN، وRSPAN، وERSPAN

Catalyst تالوحم	معد SPAN	معد RSPAN	معد ERSPAN
Catalyst Express 500 / 520 Series	معدن	ال	ال
Catalyst 6500/6000 Series	معدن	معدن	Supervisor 2T مودختساب Supervisor 720 أو PFC4 مودختساب جمانرب رادصأ لئغشتب PFC3B أو PFC3BXL مودختساب Cisco IOS 12.2(18)SXE مودختساب Supervisor 720. ثدأ رادصأ أو Cisco IOS 12.2(18)SXE مودختساب رادصأ أو 3.2 رادصأ ةزهجأ لئع يوتحي يذلا PFC3A مودختساب Cisco IOS 12.2(18)SXE رادصأ لئغشتو ثدأ رادصأ
Catalyst 5500/5000 Series	معدن	ال	ال
ةلسلس Catalyst 4900	معدن	معدن	ال
Catalyst 4500/4000 Series (ف امب) (ك 4912G)	معدن	معدن	ال
Catalyst 3750 Metro Series	معدن	معدن	ال
Catalyst 3750 / 3750E /3750X Series	معدن	معدن	ال
Catalyst 3560 / 3560E/ 3650X Series	معدن	معدن	ال
Catalyst 3550 Series	معدن	معدن	ال
Catalyst 3500 XL Series	معدن	ال	ال
Catalyst 2970 Series	معدن	معدن	ال
Catalyst 2960 Series	معدن	معدن	ال
Catalyst 2955 Series	معدن	معدن	ال
Catalyst 2950	معدن	معدن	ال

Series			
Catalyst 2940 Series	معن	ال	ال
Catalyst 2948G-L3	ال	ال	ال
Catalyst 2948G-L2، و2948G-GE-TX، و2980G-A	معن	معن	ال
Catalyst 2900XL Series	معن	ال	ال
Catalyst 1900 Series	معن	ال	ال

تابل طتم ال

دنتس مالا اذهل ةصاخ تابل طتم دجوت ال

ةمدختس مالا تانوك مالا

Catalyst ةلسلس تالوحم ل عجرمك CatOS 5.5 دنتس مالا اذه يف تامولعمل ال هذه مدختست متي، Catalyst 2900XL/3500XL ةلسلس تالوحم ل ع. 6500/6000، و5500/5000، و4500/4000 رادص ال Cisco IOS® جم انرب مادختسا 12.0(5)XU.

تاطحال م عجار، SPAN ل ع تاريخي غتال س ك ع ل دنتس مالا اذه شي دحت متي هنأ نم مغرلا ل ع SPAN ةزيم ل ع تاروطتال ثدحأ ةفرعمل لوحم ال ةصنم قئاثو رادصا

ةصاخ ةي لم عم ةئي ب يف ةدوحو مالا ةزهجال نم دنتس مالا اذه يف ةدراولا تامولعمل اعاشنإ مت تناك اذإ. (يضا رتفا) حوسمم نيوك ت ب دنتس مالا اذه يف ةمدختس مالا ةزهجال اعيمج ت ادب رمأ يال لم تحم ال ري ثات لل كم هف نم دكأت ف، لي غشتال ديق كتك ب ش

ةيساسا تامولعمل

رورم ةك رح، ذفنم ال ةبقارم وأ ذفنم ال قباطت ب اناي حأ يم س ت يتل او، SPAN ةزيم دحت Cisco زاهج وه ةكبش لل لحم نو كي نأ نكمي. ةكبش لل لحم ةطساوب اه ل يل لحتل ةكبش لل رخأ (RMON) دعب نع ةبقارم سجم وأ SwitchProbe

كلذ عمو. Cisco Catalyst Series تالوحم ل يف أي بسن ةيساسا ةزيم SPAN ناك، قبا س ال يفو نم ديدع ل او ةعئار تاني سحت (CatOS) Catalyst لي غشت ماظن نم ةري خال ا تارادص ال تم دق نال مدختس مالا ةحاتم ال ةدي دجال تاي ناك مالا

دنتس مالا اذه بي جي. SPAN ةزيم ل لي دب نيوك ل لي ل نو كي نأ دنتس مالا اذه نم دصقي ال لثم، SPAN لوح أعويش رثكال ةلئس ال ل ع

- هنيوك ت ب موقت فيك و SPAN وه ام
- وه امو، (ةنمازتم ل او ةددعت مالا SPAN تاسلج ةصاخو) ةرفوت مالا ةفلتخم ل تازيم ل ام

اهل غش ت ل م زال ال ج مار ب ال ي و ت س م


- ل و ح م ال ا د ا ل ي ل ع S P A N ر ث و ي ل ه

ر ص ت خ م ال S P A N ف ص و


ا م د ن ع . ل ص و ت ا ح و ل ب ت ا ل و ح م ل ل ي س ا س ا ف ا ل ت خ ا ب ب س ب ت ا ل و ح م ال ي ل ع S P A N ة ز ي م م ي د ق ت م ت ي ل ع ة م ز ح ال ك ل ت ن م ة خ س ن ل ل ص و ل ا ة ح و ل ل س ر ت ، د ح ا و ذ ف ن م ي ل ع ة م ز ح ل ل ص و ة ح و ل ل ب ق ت س ت ة م ز ح ال ل ل ص و ل ا ة ح و ل ه ي ل ع ت ل ب ق ت س ا ي ذ ل ا ذ ف ن م ال ا ن ث ت س ا ب ذ ف ا ن م ال ا ع ي م ج .

م ا C ن ا و ن ع س ا س ا ي ل ع 2 ة ق ب ط ل ا ه ي ج و ت ة د ا ع ا ل و د ج ا ن ب ي ف ا د ب ي ، ل و ح م ال ا د ي ه م ت د ع ب و ا ذ ه ه ي ج و ت ل ا ة د ا ع ا ل و د ج ا ش ن ا د ع ب . ل و ح م ال ا ه ل ب ق ت س ي ي ت ل ا ة ف ل ت خ م ال م ز ح ال ن م ر د ص م ل ل ق ب ا ط م ال ذ ف ن م ال ي ل ا ة ر ش ا ب م M A C ن ا و ن ع ل ة ن ي ع م ال ر و ر م ال ة ك ر ح ه ي ج و ت ة د ا ع ا ب ل و ح م ال م و ق ي .

ا ل ك و ، b ف ي ض ت س ي ن ا ا ف ي ض م ب ت ل س ر ا ن و ك ي ن ا ر و ر م ة ك ر ح ت ي ن ر ث ا ض ب ق ي ل ع ن ا ، ا ل ث م ن ي ب ر و ر م ال ة ك ر ح ي ر خ ال ا ذ ف ا ن م ال ا ع ي م ج ي ر ت . ة ر ص ا ذ ه ي ل ا s n i f f e r ط ب ر ي ط و ق ف ، ة ر ص ي ل ا ت ط ب ر A و B ف ي ض م ال :



ر و ر م ة ك ر ح ه ي ج و ت ة د ا ع ا م ت ت B ، ف ي ض م ل ا ب ص ا خ ال M A C ن ا و ن ع ي ل ع ف ر ع ت ل ا د ع ب ، ل و ح م ال ي ل ع ه ذ ه ر و ر م ال ة ك ر ح ة ب ق ا ر م ال ز ا ه ج ي ر ي ال ك ل ذ ل و . B ذ ف ن م ال ي ل ا ط و ق ف B ي ل ا A ن م د ح و م ال ا ث ب ل ا :




ذفانملا عيجمح ىلا قفدتت يتلا رورملا ةكرح طقف ةبقارملا زاهج طقتلي ،نيوكتلا اذه يف لثم:

- شبلا رورم ةكرح
- تنرتنإلا ةومجم ةرادا لوكوتورب ىلع لفطتلا وأ CGMP مادختساب ددعتم شب رورم ةكرح لّطعم (IGMP)
- ةفورعم ريغ دحوم شب رورم ةكرح

ةركاذلا لودج يف ةهوجلل MAC ناوئع ىلع لوحملا يوتحي ال ام دنع دحوملا شبلا قفدتت شدي (CAM) اهاوتحم ىلع ءانب اهيا لوصولا نكمي يتلا

يف ذفانملا عيجمح ىلا مزحلا قفدب لوحملا موقى .رورملا ةكرح لاسرا ةهجو لوحملا فرعي ال ةهوجلل VLAN ةكبش

ذفنم ىلا A فيضملا اهلسري يتلا دحوملا شبلا مزح خسنل ةيفاضا ةزيم دوجو يوررضلا نم ةبقارملا زاهج:




ةخسن لابق تسال هنيوكت مت ذفنمب ةبقارملا زاغ قافرا متي ،يطي طختلا مسرلا اذه يفو SPAN ذفنمب ذفنملا اذه يمسيو .A فيضملا اهلسري ةمزح لك نم

ةياغلل قيقد لكشب ةزيملا هذه طبض كنكمي فيك دنتسملا اذه نم ىرخألا ماسقألا حضوت ذفنم ةبقارم درجم نم رثكأب مايقلل

SPAN تاحل طصم

- لوحملا ىلا لخدت يتلا رورملا ةكرح — لوخدلا رورم ةكرح .
- لوحملا رداغت يتلا رورملا ةكرح — جورخلا رورم ةكرح .
- [SPAN ةزيم مادختساب بقارملا ذفنملا وه اذه — \(SPAN\) ردملا ذفنم](#) .
- [مادختساب اهروم ةكرح بقارم مت يتلا VLAN ةكبش — \(SPAN\) ردملا VLAN ةكبش SPAN ةزيم](#) .
- [للحم ليصوت متي شيح ةداع ، ردملا ذفانم بقاري ذفنم — \(SPAN\) ةهجولا ذفنم ةكبشلا](#) .
- [RSPAN VLAN ةكبش ىلع مزح خسن ي ذفنم — سكاغلا ذفنم](#) .
- ةزافح ةدام ي ف ءانيم نيتماعد ني ب ةحسف ةياغ اضيأ ءانيم بردم — ءانيم بردم تاحل طصم ملع 2900xl/3500xl/2950 .



- لوحمل س فن ىل ع ةبقارملا ذفانملا دوجو دن ع ةي لحم SPAN ةزيم — ي لحملا SPAN ةمئاقلا هذه اهدحت يتلا، ةدي بلام SPAN ةزيم ن ع ةزيملا هذه فلتختو. ةهجو ذفنمك أضيأ.
- لوحمل س فن ىل ع رصملا ذفانم ضع ب ع قوم ديدحت متي ال — (RSPAN) دعب ن ع SPAN ةهجو ذفنمك.

اهتبقارم مت يتلا رورملا ةكرح لمحل ةصاخ VLAN ةكبش ب ل طتت ةمدقتم ةزيم يه RSPAN تالوحملا ني ب SPAN ةطساوب.

RSPAN ني وكتلا ليلد وأ ةصاخلا رادصلا تاظحالم نم ققحت .تالوحملا عي مج ىل ع ةم و عدم ريغ RSPAN هرشن ب موقت يذلا لوحملا ىل ع RSPAN مادختسا كنكمي ناك اذا ام ةفرع مل

- ىل ع رصملا ذفانم نم ديدعلا وأ دحاو ذفنم — (PSPAN) ذفنملا ىل ع مئاقلا SPAN دحاو ةهجو ذفنمو لوحملا.
- مدختسملا راتخي نأ نكمي ، ني عم لوحم ىل ع — (VSPAN) VLAN ةكبش ىل ع مئاقلا SPAN دحاو رمأ ي ف ةني عم VLAN ةكبش ىل ع مئاقلا ذفانملا لك ةبقارملا.
- ESPAN— ىقل تي ةرابع اذه تلمعتسا . ةغيص ني ني تماعد ني ب ةحس ف نسحي ي نعي اذه ، يفاضا ةمس تنعي in order to ني ني تماعد ني ب ةحس فال نم روطتلا ءانثأ تقو ةدع نوكي ، ققيثو اذه ي ف ب نجت ي و حضاو ادج س ي ل ةرابعلا ، كلذل.
- متتل اهنوكت متي يتلا VLAN تاكبش وأ رصملا ذفانم ةمئاق — ي رادا رصم اهتبقارم.
- ذفانملا ةمئاق فلتخت دق . ةيلعافب اهتبقارم مت ذفانم ةمئاق — ي لي غشت رصم

يُراد إال ردصم ل ن ع هذ.

يُراد إال ردصم ل ي ف ليغش التال فاق ي ا عض و ي ف ذفنم رهظي نأ نكم ي ، لاثم ل ل ي بس ي ل ع ل ا ع ف ل ك ش ب ه ت ب ق ا ر م م ت ت ال ن ك ل و .

ردصم ل ذفنم صئاصخ

ه ت ب ق ا ر م ب م و ق ت ه ج و م و أ ل و ح م ذفنم و ه ، ب ق ا ر م ل ذفنم ل ا ب أ ض ي أ ي م س م ل ، ردصم ل ذفنم ة ك ب ش ل ر و ر م ة ك ر ح ل ي ل ح ت ل .

ذفنم رورم ة ك ر ح ة ب ق ا ر م ك ن ك م ي ، RSPAN ردصم ة س ل ج و أ ة د ح ا و ة ي ل ح م SPAN ة س ل ج ي ف (ا م ه ي ل ك) ه ا ج ت ا ل ا ي ئ ا ن ث و أ (Tx) ل س ر م و أ (Rx) م ل ت س م ل ث م ، ردصم ل

(ل و ح م ل ا ي ل ع ة ح ا ت م ل ذفانم ل ا د د ع ل ا ص ق أ ل ا د ح ل ا ي ت ح) ردصم ل ذفانم ن م د د ع ي أ ل و ح م ل ا م ع د ي ردصم ل ل VLAN ت ا ك ب ش ن م د د ع ي أ و .

صئاصخ ل هذ ي ل ع ردصم ل ذفنم ي و ت ح ي :

- Gigabit Ethernet و Fast Ethernet و EtherChannel ل ث م ، ذفانم ل ن م ع و ن ي أ ن و ك ي نأ ن ك م ي ا ذ ك ه و .
- ة د د ع ت م SPAN ت ا س ل ج ي ف ه ت ب ق ا ر م ن ك م ي .
- ة ه ج و ذفنم ن و ك ي نأ ن ك م ي ال .
- ة ب ق ا ر م ل ل (ا م ه ي ل ك و أ ج و ر خ ل و أ ل و خ د ل) ه ا ج ت ا م ا د خ ت س ا ب ردصم ل ذفنم ل ك ن ي و ك ت ن ك م ي ة ي د ا م ل ذفانم ل ا ع ي م ج ي ل ع ب ق a ر م ل ا ه ا ج ت ا ل ا ق ب ط ن ي ، EtherChannel ر د ا ص م ي ل ا ة ب س ن ل ا ب ة . ة و م ج م ل ا ي ف .
- ة ف ل ت خ م VLAN ت ا ك ب ش و أ VLAN ت ا ك ب ش س ف ن ي ف ردصم ل ذفانم ن و ك ت نأ ن ك م ي .
- ي ف ة ط ش ن ل ل ذفانم ل ا ع ي م ج ن ي م ص ت م ت ي ، SPAN ل VLAN ة ك ب ش ر د ا ص م ي ل ا ة ب س ن ل ا ب . ردصم ل ذفانم ك ردصم ل ل VLAN ة ك ب ش .

VLAN ة ك ب ش ة ي ف ص ت

ة ط ش ن ل ل VLAN ت ا ك ب ش ع ي م ج ة ب ق a ر م م ت ت ، ردصم ل ذفنم ك ل ا ص ت ا ة ا ن ق ذفنم ب ق ا ر ت ا م د ن ع د ح ل ج أ ن م VLAN ة ك ب ش ة ي ف ص ت م ا د خ ت س ا ك ن ك م ي . ي ض ا ر ت ف ا ل ك ش ب ل ا ص ت ا ل ا ة ا ن ق ي ل ع . ة د د ح م ل VLAN ت ا ك ب ش ي ل ع ل ا ص ت ا ل ا ة ا ن ق ردصم ل ذفانم ي ل ع SPAN رورم ة ك ر ح ة ب ق a ر م .

- ة ك ب ش ذفانم ي ل ع و أ ل ا ص ت ا ل ا ة ا ن ق ذفانم ي ل ع ط ق ف VLAN ة ك ب ش ة ي ف ص ت ق ب ط ن ت VLAN ة ي ت و ص ل ل .
- ح و م س م ر ي غ و ذفنم ل ا ي ل ع ة م ئ ا ق ل ا ت ا س ل ج ل ا ي ل ع ط ق ف VLAN ة ك ب ش ة ي ف ص ت ق ب ط ن ت VLAN . ة ك ب ش ر د ا ص م ب ت ا س ل ج ل ا ي ف ا ه ب .
- ي ف ط ق ف هذ VLAN ت ا ك ب ش ة ب ق a ر م م ت ت ، VLAN ة ك ب ش ة ي ف ص ت ة م ئ ا ق د ي د ح ت د ن ع . ة ي ت و ص ل ل VLAN ة ك ب ش ي ل ا ل و ص و ل ا ذفانم و أ ل ا ص ت ا ل ا ة ا ن ق ذفانم ي ل ع ة م ئ ا ق ل ا .
- ا م م ، VLAN ة ك ب ش ة ي ف ص ت ب ي ر خ أ ل ا ذفانم ل ا ع ا و ن أ ن م ة م د ا ق ل ا SPAN رورم ة ك ر ح ر ث ا ت ت ال .

يُخَالُ ذفانملا ىلع اهب حومسم VLAN تاكبش عيجم نأ ينعي.

- هجولل SPAN ذفنم ىلإ اهيجوت داعُملا رورملا ةكرح ىلع VLAN ةكبش ةيفصت رثوت .
ةيداعلا رورملا ةكرح ليوتحت ىلع رثوت الو.
- كنكمي . ةسلج لخاد VLAN تاكبش ةيفصتو ردملل VLAN تاكبش طلخ كنكمي ال
ف امهالك سيل نكلو ، VLAN تاكبش ةيفصت وأ ردملل VLAN تاكبش ىلع لوصحلا
تقولاسفن.

ردصم لل VLAN ةكبش صئاصخ

ردصم هجاو نوكتو . رثكأ وأ ةدحاو VLAN ةكبش يف ةكبشلا رورم ةكرح ةبقارم يه VSPAN
يف رورملا ةكرح ةبقارم متتو ، VLAN ةكبش فرعم نع ةرابع VSPAN يف RSPAN وأ SPAN
كلت VLAN ةكبشلا ذفانملا عيجم.

صئاصخلا هذه ىلع VSPAN يوتحت:

- نكمي و ردمم ذفانمك ردملل VLAN ةكبش يف ةطشنلا ذفانملا عيجم نيمضت متي
نيهاجتالا لك وأ دحاو هاجتا يف اهتبقارم.
- ذفنم ىلإ طقف ةبقارملا VLAN ةكبش ىلع رورملا ةكرح لاسرا متي ، دحم ذفنم يف
ههجولا.
- ةمئاق نم هداعبتسا متيس ، ردملل VLAN ةكبش ىلإ يمتني ههجولا ذفنم ناك اذا
هتبقارم متت نلو ردمملا.
- ةكرح ةفاضل متتسف ، اهنم اهتلازا وأ ردملل VLAN تاكبش ىلإ ذفانم ةفاضل تمت اذا
نم اهتلازا وأ ذفانملا هذه اهلبقتست يتلا ردملل VLAN ةكبش ىلع ةدوجوملا رورملا
ةبقارملا رداصملا.
- تاكبش رداصم عم ةسلجلا سفن يف VLAN تاكبش ةيفصت مادختسا كنكمي ال
VLAN.
- طقف Ethernet عون نم VLAN تاكبش ةبقارم كنكمي .

ههجولا ذفنم صئاصخ

ههجو ذفنم ىلع RSPAN ههجو ةسلج وأ SPAN تاسلج نم ةيلحم ةسلج لك يوتحت نأ بجي
تاكبشو ردمملا ذفانم نم رورملا ةكرح نم ةخسن لبقتسي (ةبقارم ذفنمب اضيأ يمسي)
VLAN.

صئاصخلا هذه ىلع ههجولا ذفنم يوتحت:

- (ةيلحم SPAN ةسلج) ردمملا ذفنمك لوجملا سفن ىلع ههجولا ذفنم دجاوتي نأ بجي .
- يدام Ethernet ذفنم يف ههجولا ذفنم نوكتي نأ نكمي و .
- نأ نكمي ال . ةرم لك يف طقف ةدحاو SPAN ةسلج يف ههجولا ذفنم كراشي نأ نكمي
ةيناث SPAN ةسلج ههجو ذفنم ةدحاو SPAN ةسلج يف ههجولا ذفنم نوكتي .

- ردصم ذفنم ةهجولا ذفنم نوكي نأ نكمي ال
- EtherChannel ةومجم ةهجولا ذفنم نوكي نأ نكمي ال

 نراق PortChannel، دعب اميفو 12.2(33)sxh قالطإ ةيجمرب cisco ios نم: ةظحالم م كحت مكارت رسيأل EtherChannels ةيأ دناسي ال. ءانيم ةيأ تنك عيظتسي لوكوتورب EtherChannel (LACP) لوكوتورب م كحت مكارت ةوطخ وأ (PAgP) لوكوتورب؛ زجعي معد لوكوتورب EtherChannel لك عم، بولسأ تدناس قوف لاطق

 ريثك ل ةيأ ERSPAN و RSPAN، نيتماعد نيپ ةحس ف يلجم تلحأ: ةظحالم ةمولعم.

- اذى تح، EtherChannel ةومجمل هنييعة مت أي دام آذفنم ةهجولا ذفنم نوكي نأ نكمي و ءانثأ ةومجمل نم ذفنم لالازا تمت. SPAN ردصمك EtherChannel ةومجم ديدحت مت SPAN ةهجو ذفنمك هنيوكت
- SPAN ةسلج يف ةبولطم لال كلت رورم لال ءكرح ءانثتساب رورم ءكرح يأ ذفنم لال لسرّي ال ءكرح لال سرب أضيأ ذفنم لال موقوي، ملعتل ني كمت مت اذإ. ملعتل ني كمت متي مل ام ةهجولا ذفنم يلع اهيلع فرعتل مت يتل ةفيضم لال ءهجال لال ةهجوم لال رورم لال.

 ريثك ل ةيأ ERSPAN و RSPAN، نيتماعد نيپ ةحس ف يلجم تلحأ: ةظحالم ةمولعم.

- يف ذفنم لال ءهجال اول ضرعت. ميمصت لال بسح ءلطم/ال يغشت لال دي ق ةهجولا ذفنم ءلاح جاتن ذفنمك أي لال مادختس لال لباق ريغ ذفنم لال أاضيال ءلاح لال هذو
- ةهجولا ذفنم موقوي. ءكبش لال نامأ زاهل لوخل لال رورم ءكرح هي جوت ءداع ل ني كمت مت اذإ 2. ءق بطلال يف رورم لال ءكرح هي جوت ءداع ل
- SPAN ةسلج طيشنت ءانثأ ءدمم لال ءرشل لال لوكوتورب يف ةهجولا ذفنم كراشي ال
- (STP، و VTP، و 2 ءق بطلال لال لوكوتورب نم أي يف كراشي ال هنإف، ةهجو ذفنم نوكي ام دنعو و CDP، و DTP، و PAgP).
- نم ةسلج يأ يف ردصم لال VLAN ءكبش لال يمتني يذلا ةهجولا ذفنم داعبتسا متي هتبقارم متت ال و ردصم لال ءمئاق نم SPAN تاسلج
- ذفنم لكل ءلبقتس لال او ءلسرّم لال رورم لال ءكرح نم آخسُن ةهجولا ذفنم لال بقتسي نكمي و. أم حزم حبصي نأ نكمي، ةهجولا ذفنم كارتشا دح زواجت مت اذإ. ءبقارم لال ردصم لال ذفنم نم رثكأ وأ دحاو ذفنم يلع رورم لال ءكرح هي جوت ءداع لال ءهجال اذو رثوي نأ ردصم لال

سكاعال ذفنم صئاصخ

سكاعال ذفنم موقوي. RSPAN- VLAN ءكبش لال مزحلل آخسنت يتل ءي لال وه سكاعال ذفنم اهيل لال يمتني يتل RSPAN ردصم ةسلج نم طقف رورم لال ءكرح هي جوت ءداع ل




4. زاهج تاعبتت طاقتلال اهبرتويبمككلا زاهج ليصوتل ططخت ةهجاويأ قوف رقنا ةبقارملا.
5. ليدعت قوف رقنا.

ريغص قثبنم عبرم رهظي.

6. ذفنم لل تصيخشتلل رود رتخا.
7. اهتبقارملا ططخت يتلا VLAN ةكبش ددحو ردصملا ذفنم رتخا.

VLAN ةكبش حمست. طقف رورملا ةكرح ذفنملا لبقتسي، "الب" ديدحتب تمق اذا ةكبشلل يلا مزح لاسراب تصيخشتلل ذفنم لبصتملا رتويبمككلا زاهجل لوخدلل كلت VLAN ةكبش مدختست يتلا.



8. قثبنملا عبرملا قالغال قفاوم قوف رقنا.
9. تادادغال قيبطت مث قفاوم قوف رقنا.
10. تصيخشتلل ذفنم دادعلا درجم رورملا ةكرح عبتتل ةبقارم زاهج يامادختسا كنكمي.

SPAN على Catalyst 2900XL/3500XL Switches

دويقلاو ةرفوتما تازيما

لهمسي، يلاتلابو Catalyst 2900XL/3500XL على ةيغلل ةعساو ذفنملا ةبقارم ةزيما نوكت ال آيبسن ةزيما هذه مهف.

كنكمي، لاثملا لبيس على. ةجالحا بسح ةيحلما PSPAN تاسلج نم ديدعلا عاشنا كنكمي تردصا. ةهجولل SPAN ذفنم نوكل هترتخا يذلا نيوكتلا ذفنم على PSPAN تاسلج عاشنا ببقاري نأ ديرت نأ نأ ةانيم ردمملا تدع in order to رما نراق [بردم رسيأ](#)، ةجالحا هذه يف Catalyst 2900XL/3500XL حلطصم يف ةهجولل SPAN ذفنم وه ةشاشلا ذفنم.

- وأ ردمملا ءاوس) ةني عم ةسلج ب طبرتت يتلا ذفانملا لك نأ وه يسيئرلا ديقلو او VLAN ةكبش سفن على يمتنت نأ بجي (ةهجول).
- port monitor رما موقفي، IP ناوع مادختساب VLAN ةكبش ةجواو نيوكتب تمق اذا يتلا ثبلا رورم ةكرح بقرات امك. طقف اذو IP ناوع على ةهجولل رورملا ةكرح ةبقارم يف قفدتت يتلا رورملا ةكرح طقتلت ال، كلذ عمو. VLAN ةكبش ةجواو اهلبقتست ممتسف، port monitor رما يف ةجواو يا دحت مل اذا. اهسفن ةيلعلا VLAN ةكبش ةجاولك VLAN ةكبش سفن على يمتنت يتلا يرخال ذفانملا عيجم ةبقارم.

(Catalyst 2900XL/3500XL) رمالل يجرملا ليلدلا عجار. دويقلا ضعب ةمئاقلا هذه رفوت. تامولعملا نم ديزم على لوصحلل.

 كنكمي، كلذ عمو. ةانيم بردم نوكل ال عيطتسي نأ ديحو ةانيملا ءانيم atm: ةظحالم يوتحت يتلا ذفانملا على ةمئاقلا هذه يف ةدراولا دويقلا قبطنتو. ATM ذفانم ةبقارم ذفنملا ةبقارم ةيئانك على.

- Gigabit و Fast EtherChannel ذفانم ةومجم يف ةبقارملا ذفنم نوكل نأ كنكمي ال EtherChannel.
- ذفانملا نامأل ةبقارملا ذفنم نيكمت كنكمي ال.
- VLAN تاكبش ةدعل آذفنم ةبقارملا ذفنم نوكل نأ كنكمي ال.
- ال ببقارملا ذفنملا VLAN ةكبش سفن يف أوضع ةبقارملا ذفنم نوكل نأ بجي يتلا ذفانملا ةبقارملا ذفانم على VLAN ةكبش ةيوضع يف تاريغت ءارجاب حمسي اهتبقارم متت.
- عمو. لاصتا ةانق ذفنم وأ يكيما نيد لوصول ذفنم ةبقارملا ذفنم نوكل نأ كنكمي ال يكيما نيد لوصول ذفنم على VLAN ةكبش تباثلا لوصول ذفنم ببقاري نأ كنكمي، كلذ ةكبشلا يه اهتبقارم متت يتلا VLAN ةكبش. لاصتا ةانق وأ VLAN تاكبش ةدعل وأ تباثلا لوصول ذفنم بقتبترملا.
- نيدفنم هتبقارم متت يذلا ذفانملا ةبقارملا ذفنم ناك اذا ذفانملا ةبقارم لمعت ال نبييحم.

عدتمملا ةرچشلا لوكوتورب ليغشتب ةبقارملا ةلاح يف دوجوملا ذفنملا موقى ال نم أرذح نك دق. اهسكعي يتلا ذفانملا ب ةصاخلا VLAN ةكبش ىلا يم تني ذفنملا لازي ال امنيب (STP) وأ لصو ةحولب اهليصوتب، لاثملا لېبس ىلع، تمق اذا ةقلح نم أعزج ذفنملا ةبقارم نوكت ةقلح ةلاح يف رمألا كب يه تني دق، ةلاحلا هذه يفو. ةكبشلا نم رخأ عزجب رارك ةقلح ورسج [نيب ةحس فلما متي امل](#) لا تيأر. كيمحي دعي مل STP لوكوتورب نأل ةيثراك طبر راركت طرش اذه فيك نم لاثملا ةقيث و اذه نم مسق [؟ ةطوش نأ رسج ي ت قلخ ةسلج ني ت ماعد](#) ت. ت. ت. عي طتسي.


نيوكتلا لاثم

ني تنمازتم SPAN يتسلج لاثملا اذه ئشني.

- اهلبقتسي و اهلسري يتلا رورملا ةكرح ذفنملا ل Fa0/1 (Fast Ethernet 0/1) بقاري VLAN 1 ةكبش ىلا و نم رورملا ةكرح Fa0/1 ذفنملا بقاري امك. Fa0/2 و Fa0/5 اذفنملا ةرادإلا ةهجاول.
- Fa0/3 و Fa0/6 ني ذفنملا Fa0/4 ذفنملا بقاري.

ذفانملا نيوكت متي و. VLAN 2 ةكبش يف Fa0/3 و Fa0/4 و Fa0/6 ذفانملا عيمج نيوكت مت ةيضا رتفال VLAN 1 ةكبش يف ةرادإلا ةهجاو ىرألا.

ةكبشلل يطيختلا مسرلا



Catalyst 2900XL/3500XL ىلع نيوكت ةنيع

SPAN ل. 2900XL/3500XL نيوكت ةنيع

!--- Output suppressed.

```

!
interface FastEthernet0/1
port monitor FastEthernet0/2
  port monitor FastEthernet0/5
  port monitor VLAN1
!
interface FastEthernet0/2
!
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 2
!
interface FastEthernet0/4
  port monitor FastEthernet0/3
  port monitor FastEthernet0/6
  switchport access vlan 2
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
  switchport access vlan 2
!
!--- Output suppressed.
!
interface VLAN1
  ip address 10.200.8.136 255.255.252.0
  no ip directed-broadcast
  no ip route-cache
!
!--- Output suppressed.

```

نيوكتال تاوطخ حرش

(VLAN 1) ةرادإل ةهجاوو، Fa0/2 و Fa0/5 رصملا يذفنمو، ةهجو ذفنمك Fa0/1 ذفنملا نيوكتال
 نيوكتال عضو يف Fa0/1 ةهجاو لا دح:

```
<#root>
```

```
Switch(config)#
```

```
interface fastethernet 0/1
```

اهتبقارم دارملا ذفانملا ةمئاق لخدأ:

```
<#root>
```

```
Switch(config-if)#
```

```
port monitor fastethernet 0/2
```

```
Switch(config-if)#
```

```
port monitor fastethernet 0/5
```

إلى ناذف نمل اذ ه اهل سري و اهل بقتسي ة مزح لك خسن أضيأ متي ، رمألا اذ ه مادختساب ة: رادإلا ة هاولل ة بقارملا نيوكتل port monitor رمأ عون رادصاب مق . Fa0/1 ذفنملا

```
<#root>
```

```
Switch(config-if)#
```

```
port monitor vlan 1
```

 ةم لكلا ريشت . 1 لمك VLAN ل بقاري Fa0/1 ءانيم نأ رمأ اذ ه ينعي ال : ةظالم ل و حملل ة رادإلا ة هاولا إلى ة طاسبب 1 vlan ةيساسألا

لحس م رمأ ة فل تخم VLAN ةكبش ي ف ذفنم ة بقارم نأ رمألا اذ ه لاثم حضوي

```
<#root>
```

```
Switch(config-if)#
```

```
port monitor fastethernet 0/3
```

```
FastEthernet0/1 and FastEthernet0/3 are in different vlan
```

SPAN ذفنمك Fa0/4 مدختسا ، ةرملا هذ ه ي ف . رخأ ة سلج نيوكتب مق ، نيوكتلا ءاهنإل ة هاولل

```
<#root>
```

```
Switch(config-if)#
```

```
interface fastethernet 0/4
```

```
Switch(config-if)#
```

```
port monitor fastethernet 0/3
```

```
Switch(config-if)#
```

```
port monitor fastethernet 0/6
```

```
Switch(config-if)#
```

```
^z
```

نيوكتلا نم ققحتلل [show port monitor](#) رمأ مدختسا و ، show running رمأ رادصاب مق

```
<#root>
```

Switch#

```
show port monitor
```

```
Monitor Port Port Being Monitored
```

```
-----  
FastEthernet0/1 VLAN1  
FastEthernet0/1 FastEthernet0/2  
FastEthernet0/1 FastEthernet0/5  
FastEthernet0/4 FastEthernet0/3  
FastEthernet0/4 FastEthernet0/6
```

 طقف هاجتإ Rx يف نيتماعد ني ب ءحسف 3500x و 2900x ءزاف ءداملا دناسي ال :ءظالم (ءحسف Tx) طقف هاجتإ Tx يف وأ (نيتماعد ني ب ءحسف لخدم وأ نيتماعد ني ب ءحسف Rx) طاقتلال SPAN ذفانم عيمج ميمصت مت . (نيتماعد ني ب ءحسف جرخم وأ نيتماعد ني ب Tx و Rx رورم ءكح

SPAN على Catalyst 2948G-L3 و 4908G-L3

نم تالوحم وأ تباث نيوكت تاذ تالوحم تاهجوم يه Catalyst 4908G-L3 و Catalyst 2948G-L3 ذفنملا على لفطتلال مساب 3 ءقبطلال لوحم على SPAN ءزيم فرءتو 3 ءقبطلال

مسق [دناسي ال ءمسليا](#) تلحأ . تالوحملا هذه على موعدم ريغ ذفانملا على لفطتلال ، كلذ عمو [قالط ل cisco ios ل 4908g-l3 ءزاف ءدامو 2948g-l3 ءزاف ءدامل ءقابط قالط](#) ءقبيثولال نم [12.0\(10\)W5\(18g\)](#).

SPAN على Catalyst 8500

ءجار . مسالا ذفنملا على لفطتلال نمض Catalyst 8540 يف آء ءسياسألال SPAN ءزيم رفوتت ءيفاضا تامولعم على لوصحلل ءيلا ءال Catalyst 8540 قئاثو .

نم رثكأ وأ ءحاو ذفنم نم ءيفافشب رورملا ءكح سكع ذفنملا على لفطتلال كل ءي تي ءهءولال ذفنملا على رءصملا ذفانم ."

رءصاب مق . لفطتلال وأ ذفنملا على ءمئاقلا رورملا ءكح ساكعنا ءاءعإ snoop رمأ رءصاب مق :لفطتلال لي طعتل رمألا اءه نم no ءءومن

```
<#root>
```

```
snoop interface source_port direction snoop_direction
```

```
no snoop interface source_port
```

هات إال ريغتم snoop_direction ل. هتبقارم متت يذلا ذفنم لال source_port ريغتم ريشي
ال ك وأ، ثبي، ملتسي: monitore نوكي نأ ءانيم وأ ءانيم ردصم لال ع رورم ةكرح لال

```
<#root>
8500CSR#
configure terminal

8500CSR(config)#
interface fastethernet 12/0/15

8500CSR(config-if)#
shutdown

8500CSR(config-if)#
snoop interface fastethernet 0/0/1 direction both

8500CSR(config-if)#
no shutdown
```

show snoop : رمأ نم جرخ لال لاثم لال اذه ضرعي

```
<#root>
8500CSR#
show snoop

Snoop Test Port Name: FastEthernet1/0/4 (interface status=SNOOPING)
Snoop option:          (configured=enabled)(actual=enabled)
Snoop direction:      (configured=receive)(actual=receive)
Monitored Port Name:
(configured=FastEthernet1/0/3)(actual=FastEthernet1/0/3)
```

 ضكرت تنأ نإ 8540 ةزافح ةدام يف ءانيم تي نرثا لال ع رمأ اذه دناسي ال : ةظالم
multiservice atm ءدخت جاحسم حاتفم (MSR)، ةروص (CSR)، 8540c-in-mz لثم،
ك لذنم آل دب و 8540m-in-mz لثم، ةروص (MSR) ءدخت جاحسم حاتفم multiservice atm
8540c-in-mz لثم، (CSR) يسيسي زكرم لوحم هجوم ةروص ما دختسا كي لال ع بجي

Catalyst 2900، 4500/4000 و، ةلسلس ءالوحم لال ع SPAN
CatOS لّغشت يتلا 6500/6000 و، 5500/5000 و

هذه Cisco Catalyst 2900 ةلسلس ءالوحم لال ع طقف مسق لال اذه قبطني

- Cisco Catalyst 2948G-L2 Switch
- Cisco Catalyst 2948G-GE-TX Switch
- Cisco Catalyst 2980G-A Switch

نمضتت يتال Cisco Catalyst 4000 ةلسلس تالوحم ىلع مسقلا اذه قبطني:

- ميطمنللا يدعاقلا لكيلهال تالوحم:
 - Cisco Catalyst 4003 Switch
 - Cisco Catalyst 4006 Switch
- تباثلا يدعاقلا لكيلهال لوحم:
 - Cisco Catalyst 4912G Switch

SPAN لالحملا

set span رمأ نم SPAN نيوكت نوكتي و، CatOS ىلى لىرأللا ولت ةدحاو SPAN تازيم ةفاضلا تمت رمألل ةرفوتملا تارايلال نم عساو قاطن دجوي. دحاو


```
<#root>
```

```
switch (enable)
```

```
set span
```

```
Usage: set span disable [dest_mod/dest_port|all]
       set span <src_mod/src_ports...|src_vlans...|sc0>
           <dest_mod/dest_port> [rx|tx|both]
           [inpkts <enable|disable>]
           [learning <enable|disable>]
           [multicast <enable|disable>]
           [filter <vlans...>]
           [create]
```

عاونأللا مادختسا عم ةفلتخملا SPAN تاي ناكم! ةكبش لىل يطي طختلا مسرلا اذه مدقي



Catalyst لوحه نم 6 تحتفلا يف ةدوجوم ةدحاو طخ ةقاطب نم أعزج يطي طختلا مسرلا اذه لثمي ويرانيسلا اذه يف 6500/6000:


- VLAN 1 ةكبش ىلإ 6/2 و 6/1 ناذفنملا يمتني
- VLAN 2 ةكبش ىلإ 6/3 ذفنملا يمتني
- VLAN 3 ةكبش ىلإ 6/5 و 6/4 ناذفنملا يمتني

تالاحلا نم ديدعلا يف ةبقارم ذفنمك همدختساو 6/2 ذفنملا ىلإ ةبقارم زاهج ليصوتب مق ةفلتخمل.

لماك VLAN وأ ءانيم ضع ب تبقار: VSPAN، PSPAN

دحاو ذفنم ةبقارم set span رما نم جذومن طسبأ رادصاب مق destination_port . set span source_port هه ةغيفيلا .

SPAN مادختساب دحاو ذفنم ةبقارم



```
<#root>
```

```
switch (enable)
```

```
set span 6/1 6/2
```

```
Destination : Port 6/2
```

```
Admin Source : Port 6/1
```

```
Oper Source : Port 6/1
```

```
Direction : transmit/receive
```

```
Incoming Packets: disabled
```

```
Learning : enabled
```

```
Multicast : enabled
```

```
Filter : -
```

```
Status : active
```

```
switch (enable) 2000 Sep 05 07:04:14 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local span
```

```
session active for destination port 6/2
```

6/1 ذفنم لة طساوب اهل اسرا وأ اهل ابق تسام تي ة مزح لك خسن متي ، ني وكت ل ا اذ م ادخت ساب
show span رمأل رادصإب مق . ني وكت ل لاخذ ا دن ع ك لذل حضاو فصو ي ت أي و . 6/2 ذفنم ل ا ل ع
ي ل ا ح ل SPAN ني وكت ص خ لم ل ا ب ق ت س ا ل :

```
<#root>
```


```
switch (enable)
```

```
show span
```

Destination : Port 6/2
Admin Source : Port 6/1
Oper Source : Port 6/1
Direction : transmit/receive
Incoming Packets: disabled
Learning : enabled
Multicast : enabled
Filter : -
Status : active

Total local span sessions: 1

SPAN مادختساب ذفانم ةدع ةبقارم



ردصم ذفنم نم رثكأ دي دحت مدختس ملل set span source_ports destination_port رمألا حيتي ذفانم ل لصفو، اهيلع SPAN ذيفنت ديرت يتلا ذفانم ل عيمج جاردا يوس كيلع ام. دحاو ل صاوفب.

ذفانم ل قاطن دي دحت ل ةطرش ل مادختسا اضيأ رمألا رطس مچرتم كل حيتي.

يلع SPAN لاثم ل مدختسي. دحاو ذفنم نم رثكأ دي دحت يلع ةردقلا هذه لاثم ل اذه حضوي 6/5: يلى 6/3 نم، ذفانم ةثالث نم قاطن و 6/1 ذفنم ل

ردصم دعب ةهجولا ذفنم ددح أمئاد. ءانيم ةيغ دحاو تنك طوق عي طتسي كانه: ةظحالم SPAN.

<#root>


```
switch (enable)
set span 6/1,6/3-5 6/2
```

```
2000 Sep 05 07:17:36 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local span session inactive
for destination port 6/2
Destination : Port 6/2
Admin Source : Port 6/1,6/3-5
Oper Source : Port 6/1,6/3-5
Direction : transmit/receive
Incoming Packets: disabled
Learning : enabled
Multicast : enabled
Filter : -
Status : active
switch (enable) 2000 Sep 05 07:17:36 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local span
session active for destination port 6/2
```

✎ و 4500/4000، 5500/5000، 6500/6000 ؤزافح ؤداملا ،حاتفم 2900xl/3500xl ؤزافح ؤداملا فالخب : ؤطخال م ؤغيص CatOS م فل تخم VLANs ؤدع لىل بس تنى نأ ؤانىم تب قار عى طت سي 3 و 2 و 1 VLAN تاكبش ل ؤق باطم ل ذفانم ل نى عت م تي ،انه 5:1 م ركبم نو كى نأ

SPAN مادختساب VLAN تاكبش ؤق قارم

ؤكبش ل ؤى ل حم ل رورم ل ؤك ح ؤق قارم ل ذفنم نى وكت set span رم أ ل كل حى تي ، ؤى اهن ل ل ي ف VLAN ؤك ب ل م أ ب . set span source_vlan(s) destination_port . وه رم أ ل اهل م ك ب ل م أ ب .



ذفانم ل ؤم ئاق نم أ ل دب ، ر دصم ك رثك أ و أ ؤدحا و VLAN ؤكبش نم ؤم ئاق مدختسا

```
<#root>
```

```
switch (enable)
```

```
set span 2,3 6/2
```

```
2000 Sep 05 07:40:10 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local span session inactive
for destination port 6/2
Destination : Port 6/2
Admin Source : VLAN 2-3
Oper Source : Port 6/3-5,15/1
Direction : transmit/receive
Incoming Packets: disabled
Learning : enabled
Multicast : enabled
Filter : -
Status : active
switch (enable) 2000 Sep 05 07:40:10 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local span
session active for destination port 6/2
```

ذفنملا ىلإ اهرداغت وأ 3 وأ VLAN 2 ةكبش لخدت ةمزح لك راركت متي ، نيوكتلا اذه مادختساب 6/2.

 ىلع دارفنا ىلع نيتماعد نيب ةحسف تنأ قبطي as if سفن ل امامت ةجيتنلا : ةظالم ردمم لقح و ليغشتلا ردمم لقح نيب نراق . نيعي رمأل نأ VLANs ىلإ بستني نأ ءانيم all the ، SPAN ةسلجل اهنوكتب تمق يتلا ذفانملا عيمج ياسأ لكشب لوؤسملا ردمم لقح درسي . لوؤسملا ، SPAN مدختست يتلا ذفانملا ليغشتلا ردمم لقح درسي امنيب .

جورخال/لوخدل SPAN

رورملا ةكرح ةبقارم متت ، SPAN مادختساب VLAN تاكبش ةبقارم مسق يف دراو لا اثملا يف [. ةددجمل ذفانملا رداغت ولخدت يتلا](#)


Catalyst 4500/4000 ةلسلس تالوحم كل حيتت . اذه لاجم يدبي transmit/receive : ةاجتلا طقف لوخدل رورم ةكرح وأ (ةرداصل) طقف جورخال رورم ةكرح عيمجت 6500/6000 و 5500/5000 . نيعم ذفنم ىلع (ةدراول)

يه ةيضارتفال ةميقلا . رمألا ةيانهن ىلإ tx (transmit) وأ rx (receive) ةيساسألا ةمكلال فضا (tx و rx) نم لك .

```
<#root>
```

```
set span source_port destination_port [rx | tx | both]
```

ةكرح س كعتو 3 و 1 VLAN يتكبش ل ةدراو رورم ةكرح لك ةسلجلال طقتلت ، لا اثملا اذه يف 6/2 ذفنملا ىلإ رورملا



<#root>

switch (enable)

set span 1,3 6/2 rx

```

2000 Sep 05 08:09:06 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local span session
inactive for destination port 6/2
Destination : Port 6/2
Admin Source : VLAN 1,3
Oper Source : Port 1/1,6/1,6/4-5,15/1
Direction : receive
Incoming Packets: disabled
Learning : enabled
Multicast : enabled
Filter : -
Status : active
switch (enable) 2000 Sep 05 08:09:06 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local span
session active for destination port 6/2

```

لاصتا ةانق ىل ع SPAN ذيفنت

VLAN تاكبش نم ديدعلا لمحت ذفانم اهنال ارظن لوحملا يف ةصاخ ةلاح يه لاصتالا تاونق ىل ع VLAN تاكبش عيمج رورم ةكرح ةبقارم متت ،ردصم ذف نمك لاصتا ةانق ديدحت مت اذا هذه لاصتالا ةانق


لاصتا ةانق ىل ايمتنت يتلا VLAN تاكبش نم ةيعرف ةومجم ةبقارم

ليخت VLAN تاكبش لك لمحت لاصتا ةانق وه نأل 6/5 ذفنملا ،يطي طختلا مسرلا اذه يف كيلع ام 6/5 و 6/4 نيذفنملا ل VLAN 2 ةكبش يف رورملا ةكرح ىلع SPAN مادختسا ديرت كنأ رمالا اذه رادصا ىوس :

```
<#root>
```

```
switch (enable)
```

```
set span 6/4-5 6/2
```




ةكرح نم اّجيزم SPAN ذفنم ىلع اهللابقتسا متي يتلا رورملا ةكرح نوكت ،ةلاحلا هذه يف 6/5 لاصتالا ةانق اهل محت يتلا VLAN تاكبش عيجمو اهديرت يتلا رورملا

نم يتات ةمزحلا تناك ءاوس ةهجولا ذفنم ىلع زيي متلل ةقيرط دجوت ال ،لاثملا لىبس ىلع ىرخألا ةيلامتحالا لثمتتو . VLAN 1 ةكبش يف 6/5 ذفنملا و VLAN 2 ةكبش يف 6/4 ذفنملا اهل مكأب VLAN 2 ةكبش ىلع SPAN مادختسا يف :

```
<#root>
```

```
switch (enable)
```

```
set span 2 6/2
```



ىل ىم تنت ىت ل رورم لة كرح ة بقارم طقف كنكمى ،لقألا ىل ،نىوكتلا اذ م ادخت ساب
ال رورم ة كرح أضيأ نألا لبقتست نأ ىف ة لكشملا نمكت .لصتالا ة انق نم VLAN 2 ة كرش
6/3 ذفنملا نم اهديرت


اهت بقارم ل VLAN ت اكبش ضع ب دىحت كل حىت ىرخأ ة ىساسأ ةم لك ىل ع CatOS نم ضت ى
لصتالا ة انق نم

```
<#root>
```

```
switch (enable)
```

```
set span 6/4-5 6/2 filter 2
```

```
2000 Sep 06 02:31:51 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local span session inactive
for destination port 6/2
Destination : Port 6/2
Admin Source : Port 6/4-5
Oper Source : Port 6/4-5
Direction : transmit/receive
Incoming Packets: disabled
Learning : enabled
Multicast : enabled
Filter : 2
Status : active
```



عرضت يتي لاصتالا تاونق عي مج يلع VLAN 2 ةكبش تدح كنأل فدهال رمأل اذه ققحيو اذه ةيفصتلا راخي مادختساب VLAN تاكبش نم ديدعلا ديدحت كنكمي . ةبقارم لل

✎ 6500/6000 ةزاف ةدامو 4500/4000 ةزاف ةدام يلع طقف راخي تدناس حشرم اذه : ةظالم set span رمأ عم رفوتملا ةيفصتلا لماع راخي Catalyst 5500/5000 معدي ال . حاتفم

ةهجولا ذفنم يلع ليصوتلا

تنك اذا وأ ، ةفلتخملا VLAN تاكبش نم ديدعلا يلى يمتنت ردصم ذفانم كي دل تنك اذا ديدحت ي ف بغرت دق ف ، لاصتا ةانق ذفنم يلع VLAN تاكبش نم ديدعلا يلع SPAN مدختست ةهجولل SPAN ذفنم يلع اهل بقتست يتي ل مزلحلا يمتنت VLAN تاكبش يلى

ذفنم نيوكت لبق ةهجولا ذفنم يلع ليصوتلا نيكم تب تمق اذا أنكمم في رعتلا اذه نوكيو ةبقارملا زاغ يلى اوهيجوت ةداع مت يتي ل مزلحلا لك زيمرت أضيأ متي ، ةقيرطلا هذبو . SPAN . ةصاخلا VLAN ةكبش تافرع مادختساب

✎ ةلسبك ةيلمع لثامي لا زي مي نأ ك sniffer حاتي : ةظالم

<#root>

switch (enable)

set span disable 6/2

This command will disable your span session.

Do you want to continue (y/n) [n]?y

Disabled Port 6/2 to monitor transmit/receive traffic of Port 6/4-5

```
2000 Sep 06 02:52:22 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local span session
inactive for destination port 6/2
switch (enable)
```

```
set trunk 6/2 nonegotiate isl
```


```
Port(s) 6/2 trunk mode set to nonegotiate.
Port(s) 6/2 trunk type set to isl.
switch (enable) 2000 Sep 06 02:52:33 %DTP-5-TRUNKPORTON:Port 6/2 has become
isl trunk
switch (enable)
```

```
set span 6/4-5 6/2
```

```
Destination : Port 6/2
Admin Source : Port 6/4-5
Oper Source : Port 6/4-5
Direction : transmit/receive
Incoming Packets: disabled
Learning : enabled
Multicast : enabled
Filter : -
Status : active
2000 Sep 06 02:53:23 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local span session active for
destination port 6/2
```

ةنمازتم تاسلج ةدع عاشنإ

ديج set span رما اهي ف رصت ةرم لك يف .ةدحاو SPAN ةسلج يوس عاشنإ متي مل ،نآلا ىتح ةدع ليغشت ىلع ةردق لابل نآلا CatOS عتم تي .قباسلا نيوكتلا ةيخالص لاطبإ متيس س فن يف ةفلتخم ةهجو ذفانم ىلع يوتحي نوكي نأ نكمي اذل ،نمازتم لكشب تاسلج ةيفاضا SPAN ةسلج ةفاضلا لجا نم set span source destination create رما رادصإب مق .تقولا ةكبش ةبقارم متت ،تقولا س فن يفو ،6/2 ىلإ 6/1 ذفنم لاةبقارم متت ،ةسلجالا هذه يف 6/3 ذفنم لاةبقارم متت ،تقولا ىلإ VLAN 3



```
<#root>
```

```
switch (enable)
```

```
set span 6/1 6/2
```

```
2000 Sep 05 08:49:04 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local span session inactive
for destination port 6/2
Destination : Port 6/2
Admin Source : Port 6/1
Oper Source : Port 6/1
Direction : transmit/receive
Incoming Packets: disabled
Learning : enabled
Multicast : enabled
Filter : -
Status : active
switch (enable) 2000 Sep 05 08:49:05 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local span
session active for destination port 6/2
switch (enable)
```

```
set span 3 6/3 create
```

```
Destination : Port 6/3
Admin Source : VLAN 3
Oper Source : Port 6/4-5,15/1
Direction : transmit/receive
Incoming Packets: disabled
Learning : enabled
Multicast : enabled
Filter : -
Status : active
switch (enable) 2000 Sep 05 08:55:38 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local span
```

session active for destination port 6/3

تقول اسفن في نيتسلج كيدل تناك اذا ام ديدحتل show span رمأ رادصإب مق ،نأل او

<#root>

switch (enable)

show span

```
Destination : Port 6/2
Admin Source : Port 6/1
Oper Source : Port 6/1
Direction : transmit/receive
Incoming Packets: disabled
Learning : enabled
Multicast : enabled
Filter : -
Status : active
```

```
-----
Destination : Port 6/3
Admin Source : VLAN 3
Oper Source : Port 6/4-5,15/1
Direction : transmit/receive
Incoming Packets: disabled
Learning : enabled
Multicast : enabled
Filter : -
Status : active
Total local span sessions: 2
```

وه رمأل او .تاسلجلا ضع ب فذل ةقيرط ىلإ جاتحت .ةيفاضإ تاسلج ءاشنإ متي

<#root>

set span disable {all | destination_port}

ةسلج ةهجولا ذفنم ددحي ،ةسلج لكل طقف دحاو ةهجو ذفنم كانه نوكي نأ نكمي هنأل أرطن
ةهجو 6/2 ذفنملا مدختست يتلالي هو ،اهؤاشنإ مت يتلالي ولألا ةسلجلا فذحا .ةدحاو

<#root>

switch (enable)

set span disable 6/2

```
This command will disable your span session.
Do you want to continue (y/n) [n]?y
Disabled Port 6/2 to monitor transmit/receive traffic of Port 6/1
```

2000 Sep 05 09:04:33 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local span session inactive
for destination port 6/2

طاقف ءءءا ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء:

<#root>

switch (enable)

show span

Destination : Port 6/3
Admin Source : VLAN 3
Oper Source : Port 6/4-5,15/1
Direction : transmit/receive
Incoming Packets: disabled
Learning : enabled
Multicast : enabled
Filter : -
Status : active

Total local span sessions: 1

ءءءا ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء ءءءء:

<#root>

switch (enable)

set span disable all

This command will disable all span session(s).

Do you want to continue (y/n) [n]?y

Disabled all local span sessions

2000 Sep 05 09:07:07 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:local span session inactive
for destination port 6/3

switch (enable)

show span

No span session configured

ءءءء ءءءء SPAN ءءءء

ءءءء set span ءءءء ءءءء ءءءء:

<#root>

switch (enable)

set span

Usage: set span disable [dest_mod/dest_port|all]
set span <src_mod/src_ports...|src_vlans...|sc0>
<dest_mod/dest_port> [rx|tx|both]

[inpkts

]

[learning

]

[multicast

]

[filter <vlans...>
[create]

دنتسملا اذه اهلووانتي يتلا تارايلخا زجوم لكشب مسقلا اذه مدقي

- تنأ امدنع ليكشت نيتماعد نيب ءحس ف ي ف حاتفملا ءم لكلا sc0 ل تنأ ني عي — sc0 Catalyst تالووم يلع ءزيملا هذه رفوتت. sc0 نراق ءرادإلا ل رورم ءكرحلا بقاري نأ حاتحت 5500/5000 و6500/6000، CatOS 5.1 زمرلا رادصإ،
- لازي ال، هنأ يلع دنتسملا اذه صني امك ءيغلل ماه رايلخا اذه — inpkts ليطعت/نيتكمت ءصاخلا ءيلصألا VLAN ءكبش ل يمتني SPAN ءهجو ءنيوكتب موقت يذلا ذفنملا امك، VLAN ءكبش ل كلذ دعب ءهجو ذفنم يلع اهلبقتسا متي يتلا مزحلا لخدت. هب تنك اذا. أبولطم كولسلا اذه نوكي نأ نكمي. أي داع لوصلو ذفنم ذفنملا اذه ناك ول اذه رتويبمكلا زاهج نوكي نأ ي ف بغررت دق ف، ءبقارم زاهج رتويبمك زاهج مدختست تمق اذا أريطخ لاصتالا نوكي نأ نكمي، كلذ عمو. لمكلا VLAN ءكبش بآلصتت ءكبشلا ي ف راركت ءقلح ئشنت يتلا يرخال ءكبشلا ءزهجأب ءهجو ل ذفنم ليصوتب طبر ءقلح ءلاح ي ف رمألا كب يهتني نأ نكمي و، STP يلع ءهجو ل SPAN ذفنم لمعي ال نم مسق [؟ ءطوش نأ رسجي تقيخ ءس ل نيتماعد نيب ءحس فلا متي امل](#) ل تي أ. ءريطخ دادعإلا ليطعت متي. تءقو عيطتسي ءلاح اذه فيك تمهف in order to ءقيثو اذه يتلا مزحلا لهاجتي ءهجو ل SPAN ذفنم نأ ينعي امم، رايلخا اذه ليضارتفالا ي ف رايلخا اذه رهظي. طبرلا تاقولح نم ذفنملا لهاجتلا اذه يمحج. ذفنملا اهلبقتسي CatOS 4.2.
- ءهجو ل ذفنم يلع ملعتلا ليطعت رايلخا اذه كل حيتي — ملعتلا ليطعت/نيتكمت نم MAC نيوانع يلع ءهجو ل ذفنم فرعتي و ملعتلا نيتكمت متي، ليضارتفالا لكشبو Catalyst 5.2 يلع CatOS 5.2 ي ءزيملا هذه رهظت. ذفنملا اهلبقتسي يتلا ءراول مزحلا 4500/4000 و6500/6000، CatOS 5.3 يلع CatOS 5.3 ي فو،
- وأ نيتكمت رايلخا اذه كل حيتي، مسالا حرتقي امك — ددعتملا ثبل ليطعت/نيتكمت ءزيملا هذه رفوتت. نيتكمت وه ليضارتفالا دادعإلا. ددعتملا ثبل مزح ءبقارم ليطعت 5500/5000 و6500/6000، CatOS 5.1 و، Catalyst 5500/5000 تالووم يلع
- 15/1 ءانيم تلمعتسا عيطتسي تنأ، 6500/6000 ءزافح ءداملا يلع — 15/1 ءانيم رسجي متت يتلا رورملا ءكرح ذفنملا بقاري نأ نكمي. ردصم نيتماعد نيب ءحس فك (16/1) (أو) ءكرح ذفنملا طقتل ي. (MSFC) تاقبطل ددعتم لووملا ءزيم ءقاطب ل ادهيجوت ءداعإ MSFC ل ادهيجوت وأ جماربال ءطساوب ادهيجوت متي يتلا رورملا


ديعب ل SPAN لرحم

RSPAN يلع ءماع ءرطن

سي لو، ءلووم ءكبش ءاحنأ عي مج ي ف رشتنت يتلا ردصملا ذفانم ءبقارم RSPAN كل حيتي ءلس لس ي ف CatOS 5.3 ي ءزيملا هذه رهظت. SPAN مادختساب لووم يلع أي لرحم طقف ي ف Catalyst 4500/4000 تالووم ءلس لس ي ف اهتفاضل متت و Catalyst 6500/6000 تالووم 6.3 CatOS. ثدخال تارادصإلا و

اهتبقارم متت يتلا رورملا ءكرح خسن متي ال. أمامت ءي داع SPAN ءسلجك ءفيظولا لمعت ل ءصاخ VLAN ءكبش ل اهلقتد متي نكلو، ءهجو ل ذفنم ل ءرشابم SPAN ءطساوب ل. هذه VLAN ءكبش ي ف ناكم ي ف كلذ دعب ءهجو ل ذفنم عقوم ديدحت نكمي. RSPAN. ءهجو ل ذفانم نم ديدعلا كانه نوكي نأ نكمي. RSPAN.

RSPAN: ةسلج ةينب يطي طختلا مسرلا اذه حضوي



امدنع A. فيضم ال اهلسري يتل رورملا ةكرح ةبقارم رSPAN نيوكت كنكمي، لاثملا اذه في تاقى بطلاب ةصاخ ةلمكتم ةرئاد ةطساوب ةمزحلا خسن متي، ل اءجوم اراطلا A ئشنني ةدحم VLAN ةكبش في Catalyst 6500/6000 نم (PFC) ةسايسلا ةزيم ةقاطب نم (ASIC) ل ايمتننت يتل ايرخال ذفانملا عيمج ل اءمزحلا قفدم تي، كانه نم. RSPAN. ل اقبسم يهو، لاصتا تاونق انه ةموسررملا تالوحملا نيبتا طابترالا لك دعت. RSPAN. ل VLAN ةكبش ةبقارملا ةزهجا لاصتا متي شيح، ةهجو ل ذفانم يه ةديحو ل لوصول ذفانم. RSPAN. ل بلطم (S4 و S5) ل ع، انه).

ميصتلا اذه لوح تاطحالملا ضع ب هذه

- في RSPAN ل VLAN ةكبش ل اطقف مزحلا لخدت. ردمم ل وحم مساب S1 ل وحملا فرعي ردمم ل نوكي نأ نكمي، ل االحال تقولا في. RSPAN ردممك انه نيوكت متي يتل تالوحملا ةكبش ةيذغت هنكمي ردمم ل وحم نأ ينعي امم، ةدحو RSPAN ةسلج ل ردمم ل وحم ل اطقف ةرم لك في طقف RSPAN ل ةدحو VLAN.
- دق. ةهجو ذفانم ل ع يوتحت الو RSPAN رداصم نم اسيلو. ناطيسو نالوحم S2 و S3. RSPAN تاسلج نم ددع يال اطي سو ل وحملا نوكي.
- ةسلج ل ةهجو نوكتل امه ذفانم ضع ب نيوكت مت. ةهجو الوحم امه S4 و S5 نالوحملا.

24 إلى لصي ام ىلع Catalyst 6500/6000 يوتحي نأ نكمي ،يلالحا تقولا في RSPAN. ةظحالم كنكمي امك .ةفلتخم تاسلج ةدع وأ ةدحاو ةسلجل ،RSPAN ةهجو ذفانم نم آذفم ةهجوو طيسو لوجم وه S4 نأ

- ريغ تالوجملا ىتح .RSPAN لـ VLAN ةكبش ىلع قفدتت RSPAN مزح نأ ةيؤر كنكمي ةكبش رورم ةكرح لبقستت ،S2 لوجملا لثم ،ةهجو ذفم ىلإ راسملا ىلع ةدوجوملا تااطابترا ىلع هذه VLAN ةكبش ةيقنت ديفملا نم هنأ دجت نأ كنكمي .RSPAN لـ VLAN S1-S2.
- .RSPAN لـ VLAN ةكبش ىلع ملعتلا ليطعت متي ،قفدتلا قيقتل
- .RSPAN لـ VLAN ةكبش ىلع STP لوكوتورب ىلع ظافحلا متي ،راركثلا تاقلح عنمل (BPDU) رسجلا لوكوتورب تانايب تادحو RSPAN بقاري نأ كنكمي ال كلذل

RSPAN نيوكت ىلع لاثم

ميصت مادختساب ةفلتخملا رصانعلا هذه دادعإ مسقلا اذه في ةدراولا تامولعمل حضوت ذفانم ضعب ةبقارمل .Catalyst 6500/6000 لوجم امه S2 و S1 نالوجملا .آدج طيسب RSPAN .RSPAN لـ ةصصخم VLAN ةكبش دادعإ كيلىع بجي ،S2 لوجملا نم VLAN تاكبش وأ S1 لوجملا ةيجذومن SPAN ةسلج في ةمدختسملا كلتل ةهباشم ةغايص رماوآلا ةيقب نمضت



S1 و S2 ني لوجملا ني ب ISL لاصتا ةانق دادعإ

مقو لوجم لك ىلع (VTP) VLAN ةكبش لاصتا ةانق لوكوتورب لاجم سفن عض ،ءدبلا لجا نم ىلع رمألا اذه رادصاب مق .يقابلاب VTP ضوافت موقيو .بولطم ليصوتك دحاو بناج نيوكتب لوجملا S1:

```
<#root>
```

```
S1> (enable)
```

```
set vtp domain cisco
```

```
VTP domain cisco modified
```

S2: لوجملا ىلع رماوأل هذه رادصاب مق

```
<#root>
```

```
S2> (enable)
```

```
set vtp domain cisco
```

```
VTP domain cisco modified
```

```
S2> (enable)
```

```
set trunk 5/1 desirable
```

```
Port(s) 5/1 trunk mode set to desirable.
```

```
S2> (enable) 2000 Sep 12 04:32:44 %PAGP-5-PORTFROMSTP:Port 5/1 left bridge  
port 5/1
```

```
2000 Sep 12 04:32:47 %DTP-5-TRUNKPORTON:Port 5/1 has become isl trunk
```

VLAN لـ RSPAN ةكبش عاشنإ

VLAN ةكبش عاشنإب موقت نأ بجي . RSPAN لـ ةدحوم VLAN ةكبش ىلإ RSPAN ةسلج جاتحت
لاثملا اذه مدختسي . RSPAN لـ VLAN ةكبش ىلإ ةدوجوم VLAN ةكبش ليوحت كنكمي ال .هذه
VLAN 100 ةكبش

```
<#root>
```

```
S2> (enable)
```

```
set vlan 100 rspan
```

```
Vlan 100 configuration successful
```

VLAN ةكبش ةفرعم رشن متي . VTP مداخك هنيوكت متي دحاو لوجم ىلع رمالا اذه رادصاب مق
هلمكأب VTP لاجم يف أيئاق لت لـ RSPAN 100

RSPAN ةهجو ذفنمك S2 لوجملا نم 5/2 ذفنم نيوكت

```
<#root>
```

```
S2> (enable)
```

```
set rspan destination 5/2 100
```

```
Rspan Type : Destination
```

```
Destination : Port 5/2
```

```
Rspan Vlan : 100
```

```
Admin Source : -
```

```
Oper Source : -
```

```
Direction : -
Incoming Packets: disabled
Learning : enabled
Multicast : -
Filter : -
Status : active
2000 Sep 12 04:34:47 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:remote span destination session
active for destination port 5/2
```

S1 لوجملا ىلع RSPAN ردصم ذفنم نيوكت

مق 6/2 ذفنملا ربع S1 لوجملا ىلإ لخدت يتلا ةدراولا رورملا ةكرح ةبقارم متت، لاثملا اذه يف
رمأل اذه رادصإب:

<#root>

S1> (enable)

```
set rspan source 6/2 100 rx
```

```
Rspan Type : Source
Destination : -
Rspan Vlan : 100
Admin Source : Port 6/2
Oper Source : Port 6/2
Direction : receive
Incoming Packets: -
Learning : -
Multicast : enabled
Filter : -
Status : active
S1> (enable) 2000 Sep 12 05:40:37 %SYS-5-SPAN_CFGSTATECHG:remote span
source session active for remote span vlan 100
```

لوصول او RSPAN لـ VLAN 100 ةكبش ىلع 6/2 ذفنملا ىلع ةدراولا مزحلل عيمج قفدت متي
لاصتالا ةانق ربع S1 لوجملا يف هنيوكت مت يذلا ةهجو لا ذفنم ىلإ.

نيوكتلا نم ققحتلا

نوكت نأ نكمي، أددجمو. لوجملا ىلع يلاجل RSPAN نيوكتل أصخلم show rspan رمأل مدقي
ةدراولا ةرملا يف طقف ردصملا ةدحاو RSPAN ةسلج كانه.

<#root>

S1> (enable)

```
show rspan
```

```
Rspan Type : Source
Destination : -
```

Rspan Vlan : 100
Admin Source : Port 6/2
Oper Source : Port 6/2
Direction : receive
Incoming Packets: -
Learning : -
Multicast : enabled
Filter : -
Status : active
Total remote span sessions: 1

دادعإل رspan رمأ مادختساب ةلمتحملا ىرخألا تانيوكتل

فرصب RSPAN. مادختساب ةهوجل واد رصملا نيوكتل رماوأل رطسأ نم ديدعلا مادختسا كنكمي كنكمي ىتح. ةقيرطال س فنب RSPAN وSPAN نم لك فرصتي، فالخال اذه نع رظنلا ذفانم نم ديدعلا ىلع لوصحلا يف بغيرت تنك اذإ، دحاو لوجم ىلع، أي لحم RSPAN مادختسا ةهوجل SPAN.

دويقل او تازيما صخلم

CatOS رادصا نم ىندأل دحل رفوي واهم يدقت متي تال ةفلتخملا تازيما لودجلا اذه صخلي ةددحملا ةصنملا ىلع ةزيما ليغشتل مزاللا:

ةزيما	Catalyst 4500/4000	Catalyst 5500/5000	Catalyst 6500/6000
inpkts لىطعت/نكي مت راخي	4.4	4.2	5.1
VLAN تاكبش يف ذفانم، ةددعتم تاسلج ةفلتخم	5.1	5.1	5.1
sc0 راخي	—	5.1	5.1
ددعتم ل ثبل لىطعت/نكي مت راخي	—	5.1	5.1
م لعتلا لىطعت/نكي مت راخي	5.2	5.2	5.3
RSPAN	6.3	—	5.3

ةلمتحملا SPAN تاسلج ددع ىلع ةيلجال دويقل اب اري صق اصخلم لودجلا اذه مدقي:

ةزيما	تالوجم قاطن Catalyst 4500/4000	تالوجم قاطن Catalyst 5500/5000	Catalyst تالوجم قاطن 6500/6000
Rx ىتسلج الك وأ SPAN	5	1	2
Tx SPAN تاسلج	5	4	4
للحم تاسلج ريغصلا لوكوت وربلا	ةم و عدم ريغ	ةم و عدم ريغ	1
الك وأ Tx وأ Rx رصم ىتسلج RSPAN	5	ةم و عدم ريغ	Supervisor Engine 720 م عدي RSPAN. رصم ىتسلج دحاو

تاسلج لال يلامجا	5	ةم و عدم ريغ	24
RSPAN ةهجو	5		

ةيفاض إلال دوي قلالو نيوكتل تاداشرا يلع عالطالل قئاثوللا هذو عجار

- [RSPAN\(Catalyst 4500/4000\) و SPAN نيوكت](#)
- [RSPAN\(Catalyst 6500/6000\) و SPAN نيوكت](#)

2955، و 2950، و Catalyst 2940 ةلسلس ةالوحم يلع SPAN،
3750-E و 3750، و 3560-E، و 3560، و 3550، و 2970، و 2960، و

2955، و 2950، و Catalyst 2940 ةلسلس ةالوحم يلع SPAN ةزيمة نيوكتل تاداشراللا يه هذو
3750-E و 3750، و 3560-E، و 3560، و 3550، و 2970، و 2960:

- ةرم لك يف طقف ةطشن ةدحاو SPAN ةسلج يلع Catalyst 2950 ةالوحم نمضتت نأ نكمي VLAN تاكبش ةالوحملا هذو بقارت نأ نكمي ال. طقف ردصملا ذفانم ةبقارم اهنكمي و
- ةهوجلل SPAN ذفنم يلع رورملا ةكرح هيچوت 3550 و Catalyst 2950 ةالوحم ديعت نأ نكمي ثدحأل تارادصلال او EA1(13)12.1 رادصلال Cisco IOS جم انرب يف
- سفن يف SPAN يتسلج يلالصي ام 3750 و 3560 و Catalyst 3550 ةالوحم معدت نأ نكمي VLAN تاكبش يلال ةفاضللاب ردصملا ذفانم ةبقارم اهنكمي و تقولا
- ةسلج نيوكت دنع سكاغ ذفنم نيوكت 3750 و 3560 و Catalyst 2970 ةالوحم بلطتت ال RSPAN.
- دجوت يتلال ةهوجل او ردصملا ذفانم مادختساب ةسلج نيوكت Catalyst 3750 ةالوحم معدت ةالوحملا ةمزح ءاضعأ نم يال يلع
- سفن نوكي نأ نكمي الو، SPAN ةسلج لكل طقف دحاو ةهجو ذفنمب حامسلا متي SPAN يتسلج كيذل نوكي نأ نكمي ال كلذل. SPAN تاسلج ةدعل ةهجو ذفنم ذفنملا ةهوجل ذفنم سفن نامدختست

نأ نكمي ال، كلذ عم و Catalyst 3550 و Catalyst 2950 يف ةهباشتم SPAN ةزيمة نيوكت رم او
لاثملا اذو يف امك، SPAN نيوكت كنكمي. VLAN تاكبش Catalyst 2950 بقاري:

```
<#root>
```

```
C2950#
```

```
configure terminal
```

```
C2950(config)#
```

```
C2950(config)#
```

```
monitor session 1 source interface fastethernet 0/2
```

!--- This configures interface Fast Ethernet 0/2 as source port.

ةزيملا	Catalyst 2940 ¹ ، و2950، و2955، و2960، و2970، و3550، و3560، و3750
Rx يتسلج الك وأ	2
Tx تاسلج	2
ردصم يتسلج الك وأ Tx وأ Rx RSPAN	2
RSPAN ةهجو	2
تاسلجلا يلامجا	2

يساسألا ماطنلا اذه يف موعدم ريغ RSPAN. يلمحلا SPAN يوس Catalyst 2940 تالوحم معدت ال 1

SPAN نيوكت لوح تامولعمل نم ديزم يلع لوصحلل كلذو هذه نيوكتلا ةلدأ يلا عوجرلا يجرى وRSPAN:

- [SPAN \(Catalyst 2940\) نيوكت](#)
- [SPAN وRSPAN \(Catalyst 2950 و2955\) نيوكت](#)
- [SPAN وRSPAN \(Catalyst 2960\) نيوكت](#)
- [SPAN وRSPAN \(Catalyst 3550\) نيوكت](#)
- [SPAN وRSPAN \(Catalyst 3560\) نيوكت](#)
- [SPAN وRSPAN \(Catalyst 3560-E و3750-E\) نيوكت](#)
- [SPAN وRSPAN \(Catalyst 3750\) نيوكت](#)

SPAN وCatalyst 4500/4000 ةلسلس تالوحم يلع SPAN Cisco IOS ماطن جمانرب لّغشت يتلا 6500/6000

يتلا Catalyst 4500/4000 وCatalyst 6500/6000 ةلسلس تالوحم يلع SPAN ةزيم معد متي رم اوأ رطس ةهجو لوجملل نيساسألا نيماظنلا الك مدختسي Cisco IOS ماطن جمانرب لّغشت [ةلسلس تالوحم مسق يف SPAN](#) هي طغي يذلا نيوكتلل هباشم نيوكت و ةقباطتم (CLI) يلا عوجرلا يجرى [Catalyst 2940 و2950 و2955 و2960 و2970 و3550 و3560 و3560E و3750 و3750E](#).

ةلصللا تاذا تانيوكتلا يلع فرعتلل تادنتسملا هذه:

- [SPAN وRSPAN \(Catalyst 6500/6000\) نيوكت](#)
- [SPAN وRSPAN \(Catalyst 4500/4000\) نيوكت](#)

نيوكتلا لاثم

لاثملا اذه يف امك، SPAN نيوكت كنكمي

4507R#

configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

4507R(config)#

monitor session 1 source interface fastethernet 4/2

!--- This configures interface Fast Ethernet 4/2 as source port.

4507R(config)#

monitor session 1 destination interface fastethernet 4/3

!--- The configures interface Fast Ethernet 0/3 as destination port.

4507R#

show monitor session 1

Session 1-----

Type : Local Session

Source Ports :

Both : Fa4/2

Destination Ports : Fa4/3

4507R#

دوي قلاو تازي مل صخلم

جم انرب رادصا نم ىندال دحل رفوي واهم يدقت مت يتلا ةفلتخمل تازي مل لودجل اذه صخلم
ددحمل اساسال ماظنلا لىلع ةزي مل ليغشتل مزالل Cisco IOS:

ةزي مل	Catalyst 4500/4000 (جم انرب Cisco IOS)	Catalyst 6500/6000 (جم انرب Cisco IOS)
لوخدلا ليطعت/نيكمت راخي (inpkts)	12.1(19)EW رادصال IOS جم انرب نم Cisco	¹ آي لاج موعدم ريغ
RSPAN	12.1(20)EW رادصال IOS جم انرب نم Cisco	12.1(13)E رادصال IOS جم انرب نم Cisco

اهرادصا ىتح ةداع تازي مل هذه رفوت رشن متي الو، آي لاج ةرفوتم ريغ ةزي مل 1

 حاتفم sery 6500/6000 ةزافح ةدام cisco نم ةمس ىقلتي نيتماعد ني ب ةحس فال: ةظالم
نكمي، PIM وSPAN نم لكل لوحم نيوكت دنع. لوكوتورب with respect to PIM دي دحت
ال يتلاو PIM مزح ةيؤر SPAN ةهجو ذفنمب لصتملا ةبقارملا زاهجل / ةكبشلا لل حمل

✎ ةلكشملا هذه يف ببسلاو VLAN ةكبش رورم ةكرح SPAN روصم ذفنم نم أعزج ربتعت SPAN ةهجو ذفنم موقى الو .لوحملاب ةصاخلا ةمزحلا هيجوت ةداعإ ةينب يف دويق دوجو وه يف أضيأ ةلكشملا هذه قيثوت مت دقو .مزلحلا روصم نم ققحتلل كلذو صحف يأ ءارجاب [\(طقف نيلجسملأا ءالمعلل\)](#) Cisco CSCdy57506 نم ءاطخألا فرعم

ةلمتحملا RSPAN وSPAN تاسلج ددع ىلع ةيلحلا دويقلاب أريصق أصخلم لودجلا اذه مدقي:

ةزيملا	Catalyst 4500/4000 (جمانرب) Cisco IOS
SPAN يتسلج الك وأ Rx	2
Tx SPAN تاسلج	4
RSPAN روصم يتسلج الك وأ Tx وأ Rx	2 (امهيك وأ Tx وأ Rx)
RSPAN ةهجو	2
تاسلجلا يلامجا	6

[Catalyst 6500/6000 تالوحمل RSPAN وRSPAN وSPAN تاسلج دودح ىلا عوجرلا ىجري Cisco IOS. جمانرب لغشت يتلا](#)

حمسيو Catalyst 6500 ةلسلس يف كلذو، فرشملا ىلع متي SPAN جورخ نأ ةطحالم مهمل نمو فرشملا ىلا ةينبلا تالوصوملا ربع SPAN جورخل ةعضاخلا رورملا تاكرح عيمج لاسراب اذه ىلع ريثأتلاو ةريبك ماظن دراوم مادختساب موقى نأ نكمي يذلاو، SPAN ةهجو ذفنم ىلا مئ نوكيس يلاتلابو، لاخدإلا تادحو ىلع SPAN لاخدإ ةيلمع ءارجا متيسو .مدختسمل رورم ةكرح ىلع SPAN ةزيم ءادأ دمتعي امك .ةكراشملا لثامتملا خسنلا تاكرح عيمج عومجم وه SPAN ءادأ لثامتملا خسنلا كرحم يف حاتملا (ASIC) عونو ةمزحلا مجح

ةانق ةهجو نوكت نأ نكمي ال Cisco، نم 12.2(33)SXH رادصإلا IOS جمانربل مدقألا تارادصإلا عم 12.2(33)SXH رادصإلا IOS جمانرب عم .SPAN ةهجو اهسفن يه، EtherChannel ةانق يهو، ذفنملا ةياغ دناسي ال .SPAN ةهجو نوكت نأ EtherChannel ةانقل نكمي، ثدحألا تارادصإلا او Cisco نم (LACP) لوكوتورب مكحت مكارت ةوطخ وأ (PAgP) لوكوتورب مكحت مكارت رسيألا EtherChannels معداد لوكوتورب EtherChannel لك عم، بولسأ تدناس قوف لا طقف؛ لوكوتورب EtherChannel نزعى

ةيفاضإلا دويقلاو نيوكتلا تاداشرا ىلع ءالطالل قئاثولا هذه عجار


- [SPAN وRSPAN \(Catalyst 4500/4000\) نيوكت](#)
- [\(Catalyst 6500/6000\) نّمضملا RSPAN و، \(RSPAN\) ديعبلا SPAN و، يلمحلا SPAN نيوكت](#)

ةفلتخملا Catalyst تاصنم ىلع SPAN ريثأت ءادأ

Catalyst 2900XL/3500XL Series

ةينبلا ىلع ةماع ةرظن

2900XL/3500XL تالوحمللا ةيلخادلا ةينبلا ةياغلل طّسبم ضرع اذهو



ةينببلا تالوصوملاب لصتت يتلاو ةيعانصلا رامقألاب لوحملا ذفانم لصتت شيح ربع ةيعانصلا رامقألا عيمج طبر متي ،ىلعألا يفو .ةيعاعشلا تاونقلا ربع ةيلويوحتلا رورملا ةكرح ةراشإل ةصصخم ةعسرلا ةيلاع راطخا ةقلح

م ث نمو ايالخالإ اهميسقت متي ف ،ذفنم نم ةمزح ةيعانصلا رامقألا دحا لبقتسي امذنعو نيزختب مايقلا م ث .رثكأ وأ ةدحاو ةانق ربع ةيلويوحتلا ةينببلا تالوصوملا ىلإ اهل اسرا ي نايب مسرلا يف .ةهجولا ذفانمب ملع ىلع يعانص رقم لك و .ةكرتشملا ةركاذلا يف ةمزحلا رقم 3 و 4 يعانص رقمب تملتسا نوكي نأ x طبرلا نأ 1 يعانص رقم فرعي ،مسق اذه يف نكمي ،م ث نمو .ةقلح notify ل قيرط نع يعانص رقم رخألا ىلإ ةلاسر لسري 1 يعانص اهتاونق ربع ةكرتشملا ةركاذلا نم ايالخال دادرثسا يف ءدبلا 3 و 4 ةيعانصلا رامقألا روصملا يعانصلا رقملا نوكل أرظنو .ةمزحلا هيچوت ةداعا اهنكمي ةيانهنلا يفو ةيعاعشلا هذه ليزنت اهيف متي يتلا تارملا ددع ددحي أسرهف لاسراب أضيأ موقيف ،ةهجولا فرعي ةمزحلا دادرثساب يعانص رقم موقيف ةرم لك يفو .ىرخألا ةيعانصلا رامقألا ةطساوب ةمزحلا اهتقو نكمي ف ،0 ىلإ سرهفلا لوصو دنعو .سرهفلا اذه ليلقت متي ،ةكرتشملا ةركاذلا نم ةكرتشملا ةركاذلا رادصا

ءادألا ريثأت

تانايبلل تقوؤملا نزملا نم ةمزح خسن بجيف ،SPAN مادختساب ذفانملا ضعب ةبقارملاو ةيلاع ةيلويوحتلا ةينببلا تالوصوملا ىلع ريثأتلا .يفاضا تقول يعانصلا رقملا ىلإ ركذ دكيا ال ةعسرلا


ذفانم عيمجل ةلبقتسؤملاو ةلسرؤملا رورملا ةكرح نم آخسن ةبقارملا ذفنم لبقتسي متي يتح ةينببلا هذه يف ةركاذلا يف ةددعتم تاهجول ةهجوملا ةمزحلا نيزخت متيو .ةبقارملا ةئاملاب 50 ةبسنب ةبقارملا ذفنم كارتشا دح زواجت مت اذاو .خسنلا عيمج هيچوت ةداعا

عركاذلا نم عزج ب ظف تحي و أمح دزم ذفنم لآ حبصي نأ لم تحم لآ نم ف ، تقولا نم ةرمت سم ةرئفل متت يئلا ذفانم لآ نم رثكأ وأ دحاو يف و طابت دوجول ةي لامتحا دجوت امك . ةكرتشم لآ اهت بقارم .

Catalyst 4500/4000 Series

ةينبلا يلع ةماع ةرظن

اذهو . ةكرتشم لآ ةركاذلل ةي لي وحتلا ةي نيبلا تال صوملا يلع Catalyst 4500/4000 دم تعي ع قاولاو . لّوحم لآ ربع ةمزل لآ راسم لي وئسم لآ ةي لآع ةماع ةرظن نع ةرابع وه يطي طختلا مسرلا أديقعت رثكأ يلع فلأ ذيفنتلا نأ



عم تانايبلا راسم قفاوتي امك . Catalyst 4500/4000 يف تانايبلا راسم زييمت كنكمي شيح تارارقلا عيمج ذاتا متي شيح ، مكحتلا راسم نمو ، لّوحم لآ لخاد تانايبلل يقي قح لآ لقنلا

مزحلل تقوؤملا نزخمللا ةركاذي ف تقوؤم نزخم صي صخت متي ،لوحمللا ىلإ ةمزح لوخد دنعو (ةكرتشم ةركاذ) (Packet Buffer Memory).

ةمزحلل فصو ةادأ لودج ي ف اذه تقوؤملا نزخمللا ىلإ ريشت يتلا ةمزحلل ةينب ةئيهت متتو (PDT).

ليوحت ناكم دي دحتب مكحتللا راسم موقى ،ةكرتشملا ةركاذلا ىلإ تانايبلا خس ن ءانثأو :تامولعمللا هذه نم ةئجتللا ةميق باسح متي ،دي دحتلا اذهب مايقلللو .ةمزحلل

- ةمزحلل ردصم ناو نع
- ةهجوللا ناو نع
- VLAN
- لوكوتوربلا عون
- لاخداللا ذفنم
- (يضا رتفاللا ذفنملا وأ IEEE 802.1p ةمالع اما) (CoS) ةمدخللا ةئف

ي ف راسملا ةينبلا (VPI) يضا رتفاللا راسملا سرهف نع شحبلل ةميقلا هذه مادختسا متي و راسملا لودج ي ف اذه يضا رتفاللا راسملا لاخدا نمضتتو .(VPT) يضا رتفاللا راسملا لودج قف دتلا اذهب قلعتت يتلا لوقحللا نم دي دحللا (VPT) يضا رتفاللا

فصو ةادأ لودج ي ف ةمزحلل ةينب شيدحت متي نآلاو .ةهجوللا ذفانم لوقحللا نمضتت شح دادعللاو يضا رتفاللا راسملا ىلإ عوجرلاب كلذو (PDT) ةمزحلل

متي كلذل ،نيلفلتخم نيذفنم ىلإ ةمزحلل لاسرلا متيس ،مسقلا اذهب صاخلا لاثملا ي فو ةصاخلا جارخاللا راطتنا ةمئاق ىلإ ةمزحلل ةينب ةفاضلا متت ،أريخأو 2 ىلإ دادعللا ةئيهت ةهجوللا يذفنم .

صاخلا جارخالل تقوؤملا نزخمللا ىلإ ةكرتشملا ةركاذلا نم تانايبلا خس ن متي ،كانه نمو دنع ،ةكرتشملا ةركاذلل تقوؤملا نزخمللا رادصلا متي و .ةمزحلل ةينب دادع صقانتي و ،ذفنملا ب 0 ىلإ اهلوصلو .

ءاداللا ريثأت


لا ثملا ي ف لالحلا وه امك ،نيلفلتخم نيذفنم ىلإ ةمزحلل لاسرلا بجي ،SPAN ةزيم مادختسابو [Architecture Overview](#) .مسق ي ف دوجوملا

ةينبلا تالصوصملا نأل كلذو ةلكشم ي لثمي ال نيذفنم ىلإ ةمزحلل لاسرلاب مايقلا ةديقم نوكت ال ةيليوحتلا

متي و جارخاللا راطتنا ةمئاق ي ف مزحلل طاقسلا متي ف ،ةهجوللا SPAN ذفنم ماجذلا ةلاح ي فو T .ةكرتشملا ةركاذلا نم يحيحص لكشب اهراصللا

لوحمللا ةيلممع ىلعل ريثأت دجوي ال ،كلذل

Catalyst 5500/5000 و6500/6000 Series



ءادألا ريثأت


ىلع ريثأت يأ اهل نوكي نلف ،ةياهنلا يف ةمزحلا لقن ب ذفانم ةدع وأ دحاو ذفنم ماق ءاوسو ءادألا ىلع رثؤت ال SPAN ةزيم نإف ،ةينبلا هذه ىلإ رظنلا دنع ،يلتلابو .لّوحملا ليغشت

ةعئاشلا لكاشملاو ةلواتملا ةلئسالا

ئطاخلا SPAN نيوكت ببسب لاصتالا تالكشم

CatOS تارادصا يف رركتم لكشب ئطاخلا SPAN نيوكت ببسب لاصتالا تالكشم ثدحت تارادصالا هذه مادختساب طقف ةدحاو SPAN ةسلج ءارجا نكميو .5.1 نم مدقألا

موقى ، set span enable رمألا رادصابو .SPAN لىطعت دنع ىتح ،نيوكتلا يف ةسلجلا لظتو .ةنخمل SPAN ةسلج طيشنت ةءاعاب مدختسملا



قد يلع لّوحم لك يوتحي، ةلالحا هذه يفو. لاصتا ةانقب نالصتم نايساسأ نالوحم دجوي هب ةلصتم ىرخأ روسج وأ ءالمع وأ مداوخ.


SPAN عم روسج ةدع ىلع رهظت يتلاو، VLAN 1 ةكبش ةبقارم لوؤسملا ديري شيح.

لّوحم لك ىلع اهلّم كأب VLAN 1 ةكبش بقارتل SPAN ةسلج ءاشناب لوؤسملا موقوي و (وأ) يكبشلا عّزوملا سفنب ةهجولا ذفنم ليصوتب موقوي، نيّتسلجلا نيّتاه جمّدل و، يساسأ (ىرخأ SPAN ةسلج مادختساب كلذو، لوحملا سفن

VLAN 1 ةكبش ىلع يساسأ لوّحم اهملتسي ةمزح لك راركت متي. فدهلا لوؤسملا ققحي كلذب و طقتلي ةيانهنلا يفو. يكبشلا عّزوملا ىلىل ءىل ءهيجوت ةءاعإ مئ نم و SPAN ذفنم يف 1 رورملا ةكرح ةبقارملا زهجأ دحأ

ذفنم لالخنم 2 زكرملا ىلىل أضيأ اهلخدا ةءاعإ متي رورملا ةكرح نأ يه ةديحول ءلكشملا و ةهجولا SPAN.

نّب ءحسفة يّاغ نأ تركذت. VLAN 1 يف رسج ةقلح 2 core ىلىل رورملا ةكرح ةءاعإ قلخي ةطوشنأ اذه عنمي نأ عيظتسي الو STP ءانيم ضمكري ال نيّتماعد



✎ نېب ؤحس ف CatOS، ىل ع رايخ (طبر لخدم) inpkts ل ن م مي دقتل ببسب: ؤظالم وي رانيس قافخ اذ ع نمي يا، ايضارتفا مداق طبر يا انيم طقس ي ؤياغ ني تماعد Catalyst 2900XL/3500XL ؤلسلس تالوخم ي ف ؤمئاق ل ازت ال ؤلمتحمال ؤلكشم ل نكلو.

✎ يدبي مسق اذ ن ا ليكشتل، ؤطوش نال رايخ ع نمي inpkts ل امدنع ىتح: ؤظالم ؤكش ل تالكشم ثدحت ن ا نكمي امك. ؤكش ل ي ف ؤلكشم ضعب تبسب ع ي طتسي ؤهول ا ذفنم ىل ع نكمم ل م ل ع تلاب ؤطبترم ل MAC ناونع م ل ع ت تالكشم ببسب.

ءادال قرط ىل ع SPAN رثوي له

ؤمظنا ىل ع ؤادال ري ثات لوح تامولعم ىل ع لوصحلل دنتم ل ا اذ ن م ماسق ال ا هذ ؤعجارمب مق ؤددمال ؤساس ال Catalyst:

- [Catalyst 2900XL/3500XL Series](#)
- [Catalyst 4500/4000 Series](#)
- [Catalyst 5500/5000 و6500/6000 Series](#)

EtherChannel ذفنم ىل ع SPAN نيوكت كنكمي له

SPAN ؤهجو ذفنم وه ؤمزحل ي ف ؤوچومل ا ذفانم ل دح ا ناك اذ EtherChannel ؤانق ؤاشن ا متي ال ي: امب ل وحمال ك ربخي سف، ؤلحال هذ ي ف SPAN نيوكت تلواح اذو:

```
Channel port cannot be a Monitor Destination Port  
Failed to configure span feature
```

SPAN ردمم ذفنمك EtherChannel ؤانق ؤمزح ي ف ذفنم مادختسا كنكمي.

تقولو سفن ي ف SPAN تاسلج نم ديدعل ل ي غشت كنكمي له

وه ل وحمال ىل ع ؤحاتم ل ؤهجو ل ا ذفانم ددع نوكي، Catalyst 2900XL/3500XL ؤلسلس تالوخم ي ف SPAN تاسلج ددعل ديحول دحل.

يا ي ف طقف دحاو ؤبقارم ذفنم ىل ع لوصحلل كنكمي، Catalyst 2950 ؤلسلس تالوخم ي ف تقو.

ؤبقارم ل ا ذفنم ل ي طعت متي سف، ؤبقارم ذفنمك رخ ا ذفنم ديدحتب مايق ل ا ؤلح ي ف ؤبقارم ل ا ذفنم وه ا ثي دح ددمال ا ذفنم ل ا حبص يو، قبا س ل ا.

تارادصل ا ل او CatOS 5.1 ماطن ب ؤدوزم ل ا 6500/6000 و5500/5000 و Catalyst 4500/4000 تالوخم ي ف ؤنمازتم ل ا SPAN تاسلج نم ديدعل ا رجا كنكمي، ثدحال.

اذه ي ف [دويقولو تازيمل ا صخلمو ؤنمازتم تاسلج ؤدع ؤاشن ا](#) مسق ىل ع ال طالاب مق [دنتم ل ا](#).

" % ةيحلحمل ةسلجل دح زواجت مت " أطخل

فرشملا كرحملا يصقألا دحلا اهب حومسمل SPAN ةسلج زواجتت ام دنع ةلاسرلا هذه رهظتو

% Local Session limit has been exceeded

[دودج](#) مسق ىلا عوجرلا ىجري. Supervisor Engines لبق نم SPAN تاسلج ىلع دويق دجوت شيح كلذو ERSPAN وRSPAN وىلحمل SPAN نيوكتل [ERSPAN وRSPAN وىلحمل SPAN ةسلج](#) تامولعمل نم ديزملا ىلع لوصحلل

أطخل مادختساب ، VPN ةمدخل ةيظمنلا ةدحو لا ىلع SPAN ةسلج فذح نكمي ال "ةمدخل ةيظمنلا ةدحو لا ةطساوب ةمدختسم [:ةسلجل مقر] % ةسلجل"

لكيهال في (VPN) ةصاخلا ةيضارتفالا ةكبشلا ةدحو لاخدا متي ، ةلكشملا هذه في و لوصحلل ةيظمنلا ةدحو لاخدا لعللاب مت شيح ، يدعاقلا

ةكرح ةجلعمل كلذو VPN ةمدخ ةدحو لا SPAN ةسلج ءاشناب آيئاقلت Cisco IOS جم انرب موقري ددعتملا ثبل رورم .

VPN: ةمدخ ةدحو لا ءاشناب جم انربلا موقري يتلا SPAN ةسلج فذحل رمألا اذه رادصاب مق كلذل

<#root>

Switch(config)#

no monitor session session_number service-module




ثبل رورم ةكرح طاقساب موقت VPN ةمدخ ةدحو لا ، ةسلجل فذحب تمق اذا : ةطخالمددعتملا

SPAN؟ مادختساب ةفلاتلا مزحلا طاقتلا كي لع رذعتي اذا مل

اهب لمعت يتلا ةقيرطلا ىلا عجري كلذو SPAN مادختساب ةفلاتلا مزحلا طاقتلا كنكمي ال : يلي ام شدي ، لوصحلل ربع ةمزح لقتنت ام دنعو .ماع لكشب تالوصحلل

1. لوخدلا ذفنم ىلا ةمزحلا لصت .
2. لقال ىلع دحاو تقوم نزم في ةمزحلا نيزخت متي م ث نمو .
3. جورخلا ذفنم ىلا ةمزحلا لاسرا ةداع متت ، فاطملا ةياهن في و .



مزلحلا طاقسإب لوخدلا ذفنم موقى ام ةداعف ، ةفلات مزلحلا لّوحملا مالتسا ةلاح يفو .
جورخلا ذفنم ىلع مزلحلا ىرت ال ، ىلاتلابو .

رورملا ةكرح طاقتللاب قلعتى اميف لمالكلا حوضولاب لّوحملا مستى ال

اذه يف دوجوملا ويرانىسلا يف كيدل ةبقارملا زاهج ىلع ةفلات مزلحلا ىرت امندن ، لثملابو .
جورخلاب صاخلا عزجلا يف ، 3 ةوطخلال يف تئح دق ءاطخألا نأ ملعت تنأف ، مسقلا

فيمضملا عضو رايئخا كنكميف ، ةفلات أمزح لاسراب موقى ةزهجألا دحأ نأ دقتعت تنك اذاو
ققحت تايلمع يأ ءارجإب يكبشلا عزوملا موقى ال . يكبش عزوم ىلع ةبقارملا زاهجو لسررملا
ءاطخألا نم .

كنكمى ، ةقيرطلا هذبو . مزلحلا طاقسإب يكبشلا عزوملا موقى ال ، لّوحملا سكه ىلعو ، كذللو
مزلحلا ضرع .

ةيطمن ةدحو ةمدخب لمعتسى 2 ةسلج % :أطخ

اهتلازاو ، (FWSM) ةيامحل رادج نامدخل ةيطمنلا ةدحو لا تيبثت مت اذا لاثملا لىبس ىلعف
SPAN Reflector ةزيم نيكمتب أيئاقلت موقت اهنأف ، CAT6500 يف ، أقال

لّوحملا يف ةدحاو SPAN ةسلج SPAN Reflector ةزيم مدختست

no monitor session service رمالا لاخدإ ىلع أرداق نوكت نأ بجى ، كذل ىلا ةجاحب دعت مل اذاو
بولطملا ديدجل SPAN نيوكت لاخدإب مايقلا م ، CAT6500 نيوكتلا عضو لخاد نم
روفلا ىلع .

مزلحلا سكهال ذفنم طقسى

ردصملا ذفانم لكل ةلبقتسُملاو ةلسرُملا رورملا ةكرح نم آخسُن سكهال ذفنم لبقتسى
أمحدم حبصى دق ، سكهال ذفنم كارتشا دح زواجت مت اذا . ةبقارُملا

ردصملا ذفانم نم رثكأ وأ دحاو ذفنم ىلع رورملا ةكرح هيحوت ةداعإ ىلع كلذ رثؤى دقو .

ردصملا ذفانم نم رورملا ةكرح مچحلِفاك ريغ سكهال ذفنم لىددرتلا قاطنلا ضرع ناك اذا
ةدئازلا مزلحلا طاقسإ متيسف ، ةلباقملا

1 ةعرسب Gigabit ذفنم سكهانىو . ةيناثلا يف تباجيم 100 ةعرسب 10/100 ذفنم سكهانىو
ةيناثلا يف تباجى .

Catalyst 6500 لكىهه يف FWSM ماظناب ةمدختسُم SPAN ةسلج نوكت ام أمئاد

ي د ع ا ق ل ل

ل ي غ ش ت ب م و ق ي ي ذ ل ا ي د ع ا ق ل ل ل ك ي ه ل ا ي ف FWSM ع م Supervisor Engine 720 م ا د خ ت س ا د ن ع و د و ج و ن م ق ق ح ت ل ا ب ت م ق ا ذ ا . ي ض ا ر ت ف ا ل ك ش ب S P A N ة س ل ج م ا د خ ت س ا م ت ي ، C i s c o N a t i v e I O S ، 1 : ة س ل ج ل ا م ا د خ ت س ا م ت ي ف ، s h o w m o n i t o r ر م أ ل ا م ا د خ ت س ا ب ة م د خ ت س م ل ا ر ي غ ت ا س ل ج ل ا

```
<#root>
```

```
Cat6K#
```

```
show monitor
```

```
Session 1
```

```
-----
```

```
Type : Service Module Session
```

هذه ت ي ب ث ت م ت ي ف ، Catalyst 6500 ي د ع ا ق ل ل ل ك ي ه ل ا ي ف ة ي ا م ح ل ا ر ا د ج ة ر ف ش ن و ك ت ا م د ن ع ه ن ك م ي ا ل FWSM ن أ ل ك ل ذ و ة ز ه ج أ ل ل د د ع ت م ل ا ث ب ل ل ل ث ا م ت م ل ا خ س ن ل ا م ع د ل أ ي ئ ا ق ل ت ة س ل ج ل ا د د ع ت م ل ا ث ب ل ا ت ا ق ف د ت خ س ن .

3 ة ق ب ط ل ا ي ف FWSM ن م ا ه ي ل ع ل و ص ح ل ا م ت ي ي ت ل ا د د ع ت م ل ا ث ب ل ا ت ا ق ف د ت ر ا ر ك ت ب ج ي ن ا ك ا ذ ا و ا ل ا ر و ر م ل ا ة ك ر ح خ س ن ب م و ق ت ة ي ئ ا ق ل ت ل ا ة س ل ج ل ا ن ا ف ، ة د د ع ت م ل ا ط و ط خ ل ا ت ا ق ا ط ب ا ل ا ة ي ن ي ب ل ا ت ا ل ص و م ل ا ة ا ن ق ل ا ل خ ن م ك ل ذ و ف ر ش م ل ا .

ة ج ا ح ب ت ن ا ف ، FWSM ن م ر د ص ي د د ع ت م ث ب ق ف د ت ء ا ش ن ا ب م و ق ي د د ع ت م ث ب ر د ص م ك ي د ل ن ا ك ا ذ ا ا ل ا S P A N س ك ا ع ا ل ا .

س ك ا ع ا ل ا ة ج ا ح ب ن و ك ت ن ل ف ، ة ي ج ر ا خ ل a V L A N ة ك ب ش ا ل ع د د ع ت م ل ا ث ب ل ا ر د ص م ع ض و ب ت م ق ا ذ ا و FWSM ر ب ع B P D U ت ا د ح و ل ي ص و ت ع م S P A N س ك ا ع ق ف ا و ت ي ا ل S P A N .

S P A N س ك ا ع ل ي ط ع ت ل ك ل ذ و n o m o n i t o r s e s s i o n s e r v i c e m o d u l e ر م أ ل ا م ا د خ ت س ا ك ن ك م ي ا م ك .

س ف ن ل خ ا د ف ر ع م ل ا س ف ن ا ل ع R S P A N ة س ل ج و S P A N ة س ل ج ي و ت ح ت ن ا ن ك م ي ل ه ل و ح م ل ا ؟

R S P A N ة ه ج و ة س ل ج و ة ي د ا ع S P A N ة س ل ج ل ة س ل ج ل ا ف ر ع م س ف ن م ا د خ ت س ا ن ك م ي ا ل ث ي ح ، ا ل ف ل ت خ م ة س ل ج ف ر ع م R S P A N و S P A N ة س ل ج ل ك ل ن و ك ي ن ا ب ج ي ث ي ح .

ة ؟ ف ل ت خ م ل a V T P ت ا ل ا ج م ر ب ع R S P A N ة س ل ج ل م ع ت ن ا ن ك م ي ل ه

ن م د ك ا ت ل ا ك ي ل ع ن ك ل و . ة ف ل ت خ م V T P ت ا ل ا ج م ر ب ع R S P A N ة س ل ج ل ق ت ن ت ن ا ن ك م ي ث ي ح . م ع ن ه ذ ه V T P ت ا ل ا ج م ت ا ن ا ي ب د ع ا و ق ي ف R S P A N V L A N ة ك ب ش د و ج و .

ة ه ج و ا ل ا ة س ل ج ل ا ر د ص م ر ا س م ي ف ة ث ل ا ث ل ا ة ق ب ط ل ا ز ا ه ج د و ج و م د ع ن م د ك ا ت ل ا ك ي ل ع ب ج ي ا م ك ة س ل ج ل ا .

ة ؟ ف ل ت خ م ت a ك ب ش و a W A N ة ك ب ش ر ب ع R S P A N ة س ل ج ل م ع ت ن ا ن ك م ي ل ه

2) ةقبط lan نوكي RSPAN نأ امب ةادأ 3 ةقبط يأ ربعي ال عيطتسي ةسلج RSPAN. نم ام ةمس.

ذفنم للحم مادختساب مق، ةفلتخمل تاكبشلا وأ WAN ةكبش ربع رورملا ةكرح ةبقارم لو (ERSPAN). نمضملا ديعبلال لّوحملا

تالوحملا يلع ةهجوملا ذفانم و رصم لل VLAN تاكبش و رصملا ذفانم ERSPAN ةزيم معدتو ككبش ربع ةددعتم تالوحملا دعب نع ةبقارم رفوي امم، ةفلتخمل

ةلباق ةنمضم GRE ERSPAN رورم ةكرحو، ERSPAN رصم ةسلج نم ERSPAN نوكتيو ERSPAN ةهجوم ةسلجو، هيحوتلل

تالوحم يلع لصفنم لكشب ةهجوملا تاسلجو ERSPAN رصم تاسلج نيوكت كنكمي و ةفلتخم.

في ERSPAN ةزيم معدمتي، أيلاحو:

- رادصلال Cisco IOS جم انرب ليغشتب موقوي يذلا PFC3BXL أو PFC3B عم Supervisor 720 ثدحأ رادصل أو 12.2(18)SXE
- ثدحأ رادصل أو 3.2 رادصل ةزهجأ يلع يوتحي يذلا PFC3A مادختساب Supervisor 720 ثدحأ رادصل أو 12.2(18)SXE رادصلال Cisco IOS جم انرب ليغشتو

[Encapsulated RSPAN - Catalyst و Remote SPAN \(RSPAN\) و Local SPAN نيوكت](#) يلع عوجرلا يجري [نم ديزملا يلع لوصحلل ك لذو 12.2SX Cisco IOS Software Configuration Guide, 6500 Series](#) [ERSPAN لوج تامولعمل](#)

Catalyst? لوجم س فن يلع ةهجوملا ةسلجو RSPAN رصم ةسلج دجوت نأ نكمي له

هسفن لا يلع ةسلج ةيغ RSPAN لاو ةسلج رصم RSPAN لا ام دنع لمعي ال RSPAN. نم ام حاتفم

RSPAN ةهجوم ةسلجو ةنيعم RSPAN VLAN ةكبش عم RSPAN رصم ةسلج نيوكت مت اذا ةهجوم موقوي نلف، لّوحملا س فن يلع اهن نيوكت مت هذه RSPAN VLAN ةكبش ةصاخلا. ةزهجال دويق ببسب كلذو RSPAN رصم ةسلج نم ةطقتلملا مزحلا لاسراب RSPAN ةسلج 3750 و 4500 ةلسلس تالوحم ي ف موعدم ريغ اذهو.

نيلجسملال عالمعلل (CSCeg08870 Cisco نم عاطخال فرعم ي ف ةلكشملا هذه قيثوت مت دقو [\(طوقف\)](#).

اذه يلع لاثم يلي امي فو:

```
monitor session 1 source interface Gi6/44
monitor session 1 destination remote vlan 666
monitor session 2 destination interface Gi6/2
monitor session 2 source remote vlan 666
```

يُعدّ الـ SPAN مَادخِثِسا يَفِي عِلْكَشْمِلا هَذِهِ لِذِي دَبْلِا لِجَلِّا لِثَمْتِي وَ

SPAN عَهْجُو ذَفْنَمِب لَصْتَمِلَا عَكْبَشَلَا لِجَم/اِنَامُ زَاهَج يَلِا لِوَصُولَا نَكْمِي اَل

رورم عَكْرَحِي اَسْرَاب مَوْقِي اَل هِنَا يَفِي SPAN عَهْجُو ذَفْنَمِل عَيْسَا اَلَا عَيْصَاخَلَا لِثَمْتِي وَ
SPAN عَسَلْجَل عَبُولْطَمِلَا رورمِلَا عَكْرَح اِنْتِثَاب

زَاهَج / عَكْبَشَلَا لِجَم (IP لوكوتورب يَلِا لِوَصُولَا عَيْنَاكْمِا) يَلِا لِوَصُولَا يَلِا عَجَا حَبْتَنَك اِذَا
لِوَخْدَلَا رورم عَكْرَح هِيْجُوْت عِدَاعِا نِيْكَمْت يَلِا حَاتِحْتَسَف، SPAN عَهْجُو ذَفْنَم لِاَلْخ نَم كَلْذُو نَامَا اَلَا

لِكَشِب اَهْزِيْمَرْت نَكْمِي يَتَلَاو، عِدْرَاوَلَا مَزْحَلَا SPAN عَهْجُو ذَفْنَم لِبَقِي، لِوَخْدَلَا نِيْكَمْت دَنَع
يَعِيْبَط لِكَشِب اَهْلِيْوَحْتَب مَوْقِي مَث نَمُو، دَحْمِلَا نِيْمَضْتَلَا عَضُو يَلِا عَمْتَعِي

يَه اَمُو، SPAN عَهْجُو ذَفْنَم نِيْوَكْت دَنَع اَل مَأْنَكْمَم لِوَخْدَلَا عَزِيْم تَنَاك اِذَا اَم دِيْحْت كَنَكْمِي اَمَك
عَزْمَرْمِلَا رِيْغ لِوَخْدَلَا مَزْح لِوَحْتَل اَهْمَادِخْتَسَا بَجِي يَتَلَا VLAN عَكْبَش

عَم لِاَلْا وَه اَمَك، ISL نِيْمَضْت نِيْوَكْت دَنَع لِوَخْدَلَا VLAN عَكْبَش تَاْفِصَاوَم دِيْحْت مَزْلِي اَل
VLAN تَامَا لَع يَلِا عِيْوَتِحْت يَتَلَا ISL يَفِي عَنَمَضْمِلَا مَزْحَلَا عِيْمَج

بَجِي اِذَل، هِيْف كِرَاشِي اَل هِنَا اَلَا، STP لوكوتورب هِيْجُوْت عِدَاعِا وَه ذَفْنَمِلَا نَأ نَم مَغْرَلَا يَلِا عَو
عَكْبَشَلَا يَفِي عَدْتَمَمِلَا عَرَجَشَلَا عَقْلَح لِاِخْدَا مَتِي اَل يَتَح عَزِيْمِلَا هَذِهِ نِيْوَكْت دَنَع رِذْحَلَا يَخُوْت

ذَفْنَمِلَا لِقْتَنِي، SPAN عَهْجُو ذَفْنَم يَلِا لَصَاتَا لَع اَنَق نِيْمَضْتُو لِوَخْدَلَا نَم لِكَ دِيْحْت دَنَع وَ
عَطَشْنَلَا VLAN تَاكْبَش عِيْمَج يَفِي هِيْجُوْتَلَا عِدَاعِا يَلِا

لِوَخْدَلَا VLAN عَكْبَش كَعِدُوْجُوْم رِيْغ VLAN عَكْبَش نِيْوَكْتَب حَمْسِي اَلُو

```
monitor session session_number destination interface interface [encapsulation {isl | dot1q}]  
ingress [vlan vlan_IDs]
```

كَلْذُو لِوَخْد مَزْحُو 802.1q نِيْمَضْت مَادِخْتَسَاب عَهْجُو ذَفْنَم نِيْوَكْت عَيْفِيْكَ لِاِثْمِلَا اِذِهِ حَضُوِي
عَيْلِصَا اَلَا 7 VLAN عَكْبَش مَادِخْتَسَاب

<#root>

```
Switch(config)#
```

```
monitor session 1 destination interface fastethernet 5/48  
encapsulation dot1q ingress vlan 7
```

جَرَاخ 1 عَسَلْجَلَا بَعَطْبَتْرَمِلَا SPAN رِصَا م نَم رورمِلَا عَكْرَح خَسَن مَتِي، نِيْوَكْتَلَا اِذِهِ مَادِخْتَسَابُو
802.1q نِيْمَضْتَب، Fast Ethernet 5/48 عَهْجَاوَلَا

7. VLAN عَكْبَش يَفِي عَزْمَرْمِلَا رِيْغ مَزْحَلَا فِيْنَصْت عَم، اَهْلِيْوَحْتُو عِدْرَاوَلَا رورمِلَا عَكْرَح لَوْبَق مَتِي وَ

عِلْصَا تَاذ تَامُوْلَعَم

- [لِيْغَشْتَب مَوْقِي يَتَلَا Cisco Catalyst 4500 تَا لَوْحَم يَلِا SPAN وَ RSPAN نِيْوَكْت عَيْفِيْكَ](#)

Cisco IOS جمانرب

- ككبش لاي قباب لص تي الو "لص تم ريغ" هنا يلغ SPAN ةهجو ذفنم ضرع م تي
- تالو حمل ا تاچت نم معد
- LAN تاكبش لي وحت ةي نقت معد
- Cisco Systems - تادنت سمل او ي نقت ل ا معد ل ا

