

تادحو ىلع يطاي تحال خسننلا ةروص مادختسا (LAN) ةيلحملا ةكبشلا في مكحتلا ةيكلساللا

تايوتحملا

[ةمدقملا](#)

[ةيساس الابلطتلا](#)

[تابلطتلا](#)

[ةمدختس مالتانوكملا](#)

[ةكبشلا في مكحتلا مئاوق ىلع يطاي تحال خسننلا ةيساس الابلطتلا](#)
[\(WLCs\) ةيكلساللا ةيلحملا](#)

[نيوكتلا](#)

[لىمحتلا ةيلمعل الخ](#)

[\(CLI\) رماوال رطس ةهجو ربع ايوذي](#)

[ةيموس رلا مدختس مالتانوكملا ةهجو ربع ايوذي](#)

[ةحصللا نم ققحتلا](#)

[ةلص تاذ تامولعم](#)

ةمدقملا

ةكبش مكحت ةدحو ىلع يطاي تحال خسننلا ةروص مادختسا ةيفيكي دننتم مالا اذه حضوي
(WLC) ةيكلساللا ةيلحملا.

ةيساس الابلطتلا

تابلطتلا

ةيلالتلا عيضاوملاب ةفرعم كيديل نوكت نأ Cisco ي صوت:

- ليغشتلل WLC و Lightweight (LAP) عوضولا في لوصولا ةطقن نيوكت ةيفيكي ةفرعم
يساس الابلطتلا

ةمدختس مالتانوكملا

ةيلالتلا ةيداملا تانوكملا او جماربلا تارادصا ىل دننتم مالا اذه في ةدراولا تامولعملا دننتم:

- ةغصي 8.5.103.0: cisco BootLoader و AireOS ضكري نأ cisco WLC اي

ةصاخ ةيلمعم ةئيب في ةدوجوملا ةزهجالا نم دننتم مالا اذه في ةدراولا تامولعملا عاشن اتم
تنالك اذ. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دننتم مالا اذه في ةمدختس مالا ةزهجالا عيمج تادب
رماي ال لم تحملا ريثا تلل كم هف نم دكأتف، ليغشتلا ديكي كتك بش

في مكحتل مئوق ىلع يطايتحال خسنل او ةيساسأل روصلال (WLCs) ةيكلسلال ةيلحملال ةكبشلال

ةروصلال او ةيساسأل روصلال يه روصلال هذه. نيتروصلب، يضارتفالكش ب، WLC ظفتحت انثأ WLC ةطساوب ةمدختسملال ةطشنل روصلال يه ةيساسأل روصلال. ةيطايتحالال ةطشنل روصلال ةيطايتحالال خسنك ةيطايتحالال روصلال مادختسا.

ةيساسأل روصلال نم ةخسن نيختب (ppcboot) ديهمتال ليحتب مكحتلال ةدحو موقت كنكمي ف، ةفلات ةيساسأل روصلال تحبصأ اذا. يطايتحالال خسنل روصلال ةطشنلال يطايتحالال خسنل روصلال مادختساب ديهمتال ليحتب ةادأ مادختسا.

نيوكتال

وأ ديهمتال ةيلمع لالخ: نيتيالال نيترطلال نم ي أب ةطشنل روصلال ريغت كنكمي ايودي ةطشنل ديهمتال روصلال ريغت كنكمي.

ليمحتلال ةيلمع لالخ

ليغشت ةداعإب مقف، ةحلاص يطايتحالال خسن روصلال يوتحت مكحتلال ةدحو نأ تضررتا اذا تارايلال لعل عالطالل Esckey طغضا، مكحتلال ةدحو لعل ديهمتال ةيلمع لالخ. مكحتلال ةدحو ةمئاق اذه نم رايلال راتخي نأ تضررتا. ةيفاضالال

1. ةيساسأل روصلال ليغشت.
2. يطايتحالال خسنل روصلال ليغشت.
3. ةطشنل ديهمتال روصلال ريغت.
4. نيوكتالال حسم.
5. ايودي روصلال ثيدحت.

خسنل روصلال طبضل ديهمتال ةمئاق نم ةطشنل ديهمتال روصلال ريغت: 3 رايلال رتخأ ةداعإ دنع، مكحتلال ةدحو ديهمت متي. ةطشنل ديهمتال روصلال انأ لعل يطايتحالال ةديدجال ةطشنل روصلال مادختساب، ديهمتال

```
Cisco bootloader . . .
```

```
Cisco BootLoader Version : 8.5.103.0 (Cisco build) (Build time: Jul 25 2017 - 07:47:10)
```

```
Octeon unique ID: 03c000610221f31e0057
```

```
OCTEON CN7240-AAP pass 1.3, Core clock: 1500 MHz, IO clock: 800 MHz, DDR clock: 1067 MHz (2134 Mhz)
```

```
DRAM: 8 GiB
```

```
Clearing DRAM..... done
```

```
CPLD Revision : a5
```

```
Reset Reason : Soft reset due to RST_SOFT_RST write
```

```
SF: Detected S25FL064A with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 8 MiB
```

```
MMC: Octeon MMC/SD0: 0 (Type: MMC, Version: MMC v5.1, Manufacturer ID: 0x15, Vendor: Man 150100 Sn
```

```
Net: octmgmt0, octmgmt1, octeth0, octeth1, octeth2, octeth3, octeth4, octeth5, octeth6
```


SF: Detected S25FL064A with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 8 MiB

Press <ESC> now to access the Boot Menu...


```
=====
Boot Loader Menu
=====
```

1. Run primary image (8.8.111.0) - Active
2. Run backup image (8.5.131.0)
3. Change active boot image
4. Clear configuration
5. Manually update images

```
-----
Enter selection:
```



ةفلتخم ةمئاق تاراىخ Cisco ليمحت ةادأ نم مدقألا تارادصإلا رهظت نأ نكمي :ةظحالم
اليلق.



ةقباسلا ةيطايتحاللا ةخسنلا ةروص دقف مت :ةظحالم

ةحصلا نم ققحتلا

ةبقارم رتخأ ،ايلاح مكحتلا ةدحو اهمدختست يتلا ةطشنلا ةروصلا ىرتل ،مكحتلا ةدحول (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو ىلع
>جمانربلا رادصلا لققح عجارو صخلملا ةحفص ىلا لققننلل صخلم >

اهلبيغشت متي يتلا ةروصلا او ، ديهمتلا ةروص نيوكت ةحفص ىلا لققننلل ديهمتلا نيوكت >رمألا ىلا لققننلا كنكمي وأ
(طشن) قيسنتب:



ةدوجوملا ةيطايتحال ةروصل او ةيساسأل ةروصل اضرع ل show boot رمأل مدختسأ ،مكحتلا ةدحو (CLI) رماوأ رطس ةهجاو ىلع مكحتلا ةدحو ىلع .

```
(Cisco Controller) >show boot
Primary Boot Image..... 8.8.111.0 (default) (active)
Backup Boot Image..... 8.5.131.0

(Cisco Controller) >
```

ةلص تاذا تامولعم

- [8.8 رادصالا Cisco نم ةيكلساللا مكحتلا ةدحو نيوكنت لىلد](#)
- [Cisco نم تاليزنتلاو ىنفل مءدلا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا