

CB21AG/PI21AG لاوجتلا كولس نيسحت

تايوتحمل

- [عمدقمل](#)
- [ةيساسال تابلطتمل](#)
- [تابلطتمل](#)
- [عمدختسمل تانوكمل](#)
- [تاحالطصال](#)
- [عارجال](#)
- [قلص تاذ تامولعم](#)

عمدقمل

نم لاوجتلا دنع تاريخأتلا ليلقتل يكلساللا ليمعلا نيوكت ةيفيك دننسملا اذه حضوي لوصول ةطقن ىلا لوصول ةطقن.

ةيساسال تابلطتمل

تابلطتمل

دننسملا اذهل ةصاخ تابلطتم دجوت ال

عمدختسمل تانوكمل

ةيلاتلا ةيداملا تانوكمل اوچماربلا تارادصل ىلا دننسملا اذه يف ةدراولا تامولعمل دننست

• شذح ارادصل وأ 4.4 تباثلل اجمانربلل لغشي يذلا Cisco نم 802.11 a/b/g ليمع ئيها

• شذح رادصل وأ 4.4 رادصل، Cisco Aironet Desktop Utility (ADU)

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجال نم دننسملا اذه يف ةدراولا تامولعمل عاشن مت تناك اذا. (يضارتفا) حوسمم نيوكتب دننسملا اذه يف عمدختسمل ةزهجال عيمج تادب رمأ يال لمحتحمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف، ةرشابم ككتكبش

تاحالطصال

[تاحالطصال لوح تامولعمل نم ديزم ىلع لوصولل ةينقتلا Cisco تاحيملت تاحالطصال عجار تادننسملا](#)

عارجال

دنن لوصول ةطقن ىلا لوصول ةطقن نم لاوجتلا دنن تاريخأتلا ليلقتل تاوطخال هذه لمكأ

CB21AG/PI21AG (802.11a/b/g). لي م عمل ائها م مادختسا

جم انرب ةق ب ط ي ف ل اوجت ل اء انثأ ريخأ تالاح ني سحت ىلع تاوطلال هذه لمعت :ةظالم
نوكي دق ،802.1x ةقداصم مادختسا ةلاح ي ف .ةقداصم ل اء اونأ عي م ج ىلع ق ب ط ت و ل ي غ ش ت ل ا
د ن ت س م ل ا اذ ه ق ا ط ن ج ر ا خ و ه و ،ن ك م م ي ف ا ض ا ن ي س ح ت ك ا ن ه

ةيراطب ل ا مادختسا ةدايز ي ف عرس أ ل ل اوجت ل ل ني سحت ل ا م ه ا س ي ن ا ن ك م م ل ا ن م :ةظالم
ةيجات ن ا ل ل ي ل ق ت و

1.ث د ح ا ر ا د ص ا و ا A D U ل ي م ع ج م ا ن ر ب ن م 4.4 ر ا د ص ا ل م د خ ت س ا

2.20 ى ل ل ل ص ا ف ح ل ا ص s c a n ل ا ت ن ي ع و ،30 ى ل ل ل ص ا ف ة خ و خ ي ش B S S ل ا ت ت ب ث

Windows: م ك ح ت ة ح و ل ل ا ل خ ن م ن ي ت م ل ع م ل ا ن ي ت ا ه ن ي ي ع ت ل ة ي ل ل ا ت ل ا ت ا و ط ل ل ا ل م ك ا

a. Windows ف ش ك ت س م ى ل ل ل ق ت ن ا

b. ي ت ك ب ش ع ض ا و م ق و ف ن م ي أ ل س و ا م ل ا ر ز ب ر ق ن ا

c. ة ل د س ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ل ن م ص ئ ا ص خ ر ت خ ا

d. م د ق ر # ل ث م ي ث ي ح ،# ة ي ك ل س ل ل ا ة ك ب ش ل ل ا ل ي ص و ت ى ل ع ن م ي أ ل س و ا م ل ا ر ز ب ر ق ن ا
Cisco CB21AG ة ي ك ل س ل ل ا ل L A N ة ك ب ش ل و ح م ل ي ث م

e. ل ي ص و ت ص ئ ا ص خ ر ا و ح ل ا ع ب ر م ر ه ظ ي . ة ل د س ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ل ن م ص ئ ا ص خ ر ت خ ا
ة ي ك ل س ل ل ا ل ا ة ك ب ش ل ل

f. ل ك ش ي ة ق ط ق ط

g. ة م د ق ت م ت ا ر ا ي خ ب ي و ب ت ل ا ة م ا ل ع ق و ف ر ق ن ا

h. 20 ى ل ل ل ص ا ف ح ل ا ص s c a n ل ا ت ن ي ع و ،30 ى ل ل ل ص ا ف ة خ و خ ي ش B S S ل ا ت ت ب ث

ي ا ى ل ل ا ه ن ي ي ع ت م د ع ب ج ي و ق ا ل ط ا ل ا ى ل ع ا ه ب ح و م س م ل ا م ي ق ل ل ا ل ق ا ه ذ ه ت ا م ل ع م ل ا م ي ق د ع ت
ي ن م ز ل ا ح س م ل ل 60 و B S S م د ا ق ت ل ص ا و ف ل 120 ي ه ة ي ض ا ر ت ف ا ل ا م ي ق ل ل . ل ق ا ة م ي ق
ح ي ح ص ل ل

3. ي ف ل ي م ع ل ا ف ي ر ع ت ف ل م ن ي و ك ت ب م ق ف ،ك ل ذ ب ح م س ت ل و ص و ل ا ة ط ق ن ة ي ط غ ت ت ن ا ك ا ذ ا
2. 4 و ا (802. 11a) ز ت ر ي ه ا ج ي ج 5 ت ا ج و م ل ا ى د م م ا د خ ت س ا ل ط ق ف ة ي ز ك ر م ل ا ة ج ل ا ع م ل ا ة د ح و
ت ا و ط ل ل ا ل م ك ا ،ل ي م ع ل ا ف ي ر ع ت ف ل م ن ي و ك ت ل . ا م ه ا ل ك س ي ل و ،(802. 11b/g) ز ت ر ي ه ا ج ي ج
ة ي ل ل ا ت ل

a. A D U ل ي م ع ج م ا ن ر ب ل ي غ ش ت ا د ب

b. ب ص ي ص خ ت ل ا ف ل م ز ي ي م ت ب م ق و ،ص ي ص خ ت ل ا ف ل م ة ر ا د ا ب ي و ب ت ل ا ة م ا ل ع ى ل ع ر ق ن ا
ل ي د ع ت ر ق ن ا و ،م ا م ت ه ا ل ا ع ض و م

c. ة م د ق ت م ت ا ر ا ي خ ب ي و ب ت ل ا ة م ا ل ع ق و ف ر ق ن ا

d. ا ه م ا د خ ت س ا ي و ن ت ا ل ي ت ل ا ت ا ل د ع م ل ا د ي د ح ت ا ا غ ل ا ب م ق ،ي ك ل س ل ل ا ل ا ع ض و ل ا ت ح ت

e. مداخلتس إكيج ل ع ب ج ي ف ، CB21AG ةرادإل ةمدقتم ل ا مكحتل ا ةدحو م دختست نكت مل اذا
ةيلتال ا تاوطلال لمكأ . تال دعمل ا دي دحتل ل جسل ا تادادعإ

a. ل ج س ت ل ا ررحم ل ي غ ش ت ل regedit ب ت ك او ، ل ي غ ش ت > أ د ب ا ر ت خ أ

b. HKEY_LOCAL_MACHINE > System > CurrentControlSet > Control > Class > {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318} إ ل ل ق ت ن ا

c. 4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318 د ل ج م ل ا ق و ف ن م ي أ ل ا س و ا م ل ا ر ز ب ر ق ن ا
Find. ر ت خ ا و ،

d. ح ا ت ف م ت ح ت ا ذ ه . NetBand ر ي غ ت م ع ق و م د ي د ح ت ل ث ح ب ل ا ل ق ح ي ف NetBand ب ت ك ا
Cisco ي ك ل س ا ل ئ ي ا ه م ل DriverDesc ة م ي ق ي ل ع ي و ت ح ي ت ا ن ا خ ع ب ر أ ن م ي ع ر ف
Aironet 802.11a/b/g.

ي ض ا ر ت ف ا ل ك ش ب . ة م و ع د م ل ا ت ا ل د ع م ل ل ت ب ع ا ن ق و ه REG_SZ NetBand ر ي غ ت م
ي ه م ي ق ل ل ا 15. ا ذ ه :

802.11a	0x01
(not used)	0x02
802.11b	0x04
802.11g	0x08
(not used)	0x10

= 0x0C = 0x08 + 0x04 ا ذ ه ، ط ق ف 11g و 11b ت ا ل د ع م م ع د ل ، ل ا ث م ل ا ل ي ب س ي ل ع
ا ي ر ش ع ا م ق ر 12

ة ل ص ت ا ذ ت ا م و ل ع م

- [Aironet 802.11a/b/g ة ي ك ل س ا ل ل ا LAN ة ك ب ش ل ي م ع ت ا ئ ي ا ه م ت ي ب ث ت و ن ي و ك ت ل ي ل د](#)
(CB21AG و PI21AG) ، ر ا د ص ا ل ا ، ن م 3.0 ر ا د ص ا ل ا ، Cisco Aironet
- [Cisco ن م Aironet ة ي ك ل س ا ل ل ا \(LAN\) ة ي ل ج م ل ا ة ك ب ش ل ل ة ل ي م ع ت ا ئ ي ا ه م](#)
- [ي ك ل س ا ل ل ا ج ت ن م ل ا م ع د ة ح ف ص](#)
- [Cisco Systems - ت ا د ن ت س م ل ا و ي ن ق ت ل ا م ع د ل ا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد ىوتحم مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتحم مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوءو تاملرتل هذه ةقء نء اهءل ءوئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءن إلل دن تسمل