

Los puertos del Fabric Interconnect se ejecutan durante más de 90 días

Contenido

[Uno o más puertos de la fabric interconectada se están ejecutando en el período de gracia durante más de 90 días](#)

[ICSeverity](#)

[Impacto](#)

[Descripción](#)

[MensajeSyslog](#)

[EjemploMensaje](#)

[FamiliaDeProductos](#)

[Regex](#)

[Recomendación](#)

[Comandos](#)

Uno o más puertos de la fabric interconectada se están ejecutando en el período de gracia durante más de 90 días

ICSeverity

3 - Error

Impacto

Es posible que el puerto no funcione después de que haya expirado el período de gracia. Si el syslog ha ocurrido una o varias veces y no aparece con frecuencia, puede ser ignorado con seguridad.

Descripción

Este mensaje indica que al menos un puerto de la fabric interconectada se ha estado ejecutando en el período de gracia durante más de 90 días. Este error ocurre generalmente si uno o más puertos en el módulo fijo están habilitados después de que todas las licencias predeterminadas se hayan asignado a los puertos y los puertos sin licencia se hayan estado ejecutando durante más de 90 días.

MensajeSyslog

```
UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS
```

EjemploMensaje

```
Jan 03 18:38:02 <<ipaddress>> : %UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS: [F0674][major][license-graceperiod-]  
[sys/license/feature-ETH_PORT_ACTIVATION_PKG-cisco-x/inst-y] license
```

for ETH_PORT_ACTIVATION_PKG on fabric-interconnect y is running in the grace period for more than X days

FamiliaDeProductos

- Servidores blade de la serie B de Cisco UCS
- Servidores en rack Cisco UCS serie C
- Chasis de servidor blade de la serie Cisco UCS 5100
- Interconexiones de estructura Cisco UCS serie 6400
- Interconexiones de estructura Cisco UCS serie 6300
- Interconexiones de estructura Cisco UCS serie 6200

Regex

N/A

Recomendación

Se recomiendan estos pasos:

1. Si el fallo se produce en la GUI (interfaz gráfica de usuario) de Cisco UCS (Unified Computing System) Manager, compruebe el número de puertos habilitados en el módulo Fixed.
2. Compruebe el número de licencias instaladas y consumidas en cada fabric interconnect. En la GUI de Cisco UCS Manager, el usuario puede acceder a la información de licencia desde la ficha Admin para la fabric interconectada. En la CLI (interfaz de línea de comandos) de Cisco UCS Manager, el usuario puede acceder a la información de licencias introduciendo el comando show usage detail en el ámbito de la licencia.
3. Si el problema continúa, adquiera una nueva licencia e instálela en el dispositivo. Si esto tampoco resuelve el problema, póngase en contacto con el ingeniero de soporte técnico.

Comandos

#show usage detail

#show feature detail

#show fault detail

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).