

# Cisco ASA シリーズ 9.14(x) リリースノート

## Cisco ASA シリーズ 9.14(x) リリースノート

このドキュメントには、Cisco ASA ソフトウェアバージョン 9.14(x) のリリース情報が記載されています。

### 特記事項

- 9.14(1) 以降のフェールオーバーペアの場合、ASA は SNMP クライアントエンジンデータをピアと共有しません。
- ASA 9.14(1) 以降では、`cnatAddrBindNumberOfEntries` および `cnatAddrBindSessionCount` の OID はサポートされません (CSCvy22526)。
- ASA 5512-X、ASA 5515-X、ASA 5585-X、および ASASM 用の ASA 9.13(1) 以降ではサポートされていません。ASA 9.12(x) が最後にサポートされていたバージョンです。ASA 5515-X および ASA 5585-X FirePOWER モジュールについては、サポートされる最後のバージョンは 6.4 です。

注：ASDM 7.13(1) および ASDM 7.14(1) でも、これらのモデルはサポートされていません。ASDM のサポートを復活させるには、ASDM 7.13(1.101) または 7.14(1.48) にアップグレードする必要があります。

- 9.13(1) 以降では ASA の 2GB のメモリが必要：9.13(1) 以降の ASA の最小メモリ要件は 2GB です。現在の ASA が 2GB 未満のメモリで動作している場合は、以前のバージョンから 9.13(1) にアップグレードできません。アップグレードする前にメモリサイズを調整する必要があります。バージョン 9.13(1) でサポートされているリソース割り当て (vCPU とメモリ) については、[ASA のスタートアップガイド](#)を参照してください。
- プラットフォームモードでの 9.13/9.14 から 9.12 以前への Firepower 2100 のダウングレードの問題：プラットフォームモードに変換した 9.13 または 9.14 を新規インストールした Firepower 2100 の場合：9.12 以前にダウングレードすると、FXOS で新しいインターフェイスの設定や、既存インターフェイスの編集ができなくなります (9.12 以前ではプラットフォームモードのみがサポートされています)。バージョンを 9.13 以降に戻すか、または FXOS の `erase configuration` コマンドを使用して設定をクリアする必要があります。この問題は、元々以前のリリースから 9.13 または 9.14 にアップグレードした場合は発生しません。新しいデバイスや再イメージ化されたデバイスなど、新規インストールのみが影響を受けます。 (CSCvr19755)
- 9.13(1) でのクラスタ制御リンク MTU の変更：9.13(1) 以降では、多くのクラスタ制御パケットが以前のリリースよりも大きくなっています。クラスタ制御リンクに推奨されている MTU は常に 1600 以上であり、この値が適切です。ただし、MTU を 1600 に設定しても

接続スイッチの MTU と一致しなかった場合は（スイッチの MTU を 1500 のままにしたなど）、ドロップされたクラスタ制御パケットとのこの不一致の影響が現れ始めます。クラスタ制御リンク上のすべてのデバイスが同じ MTU（具体的には 1600 以上）に設定されていることを確認します。

- **ASA 5506-X、5508-X、および 5516-X の ROMMON のバージョン 1.1.15 以降へのアップグレード**：これらの ASA モデルには新しい ROMMON バージョンがあります（2019 年 5 月 15 日）。最新バージョンにアップグレードすることを強くお勧めします。アップグレードするには、『[ASA コンフィギュレーションガイド](#)』の手順を参照してください。

**注意**：1.1.15 の ROMMON のアップグレードには、以前の ROMMON バージョンの 2 倍の時間がかかります（約 15 分）。アップグレード中はデバイスの電源を再投入しないでください。アップグレードが 30 分以内に完了しないか、または失敗した場合は、シスコテクニカルサポートに連絡してください。デバイスの電源を再投入したり、リセットしたりしないでください。

- **ISA 3000 の ROMMON のバージョン 1.0.5 以降へのアップグレード**：これらの ISA 3000 には新しい ROMMON バージョンがあります（2019 年 5 月 15 日）。最新バージョンにアップグレードすることを強くお勧めします。アップグレードするには、『[ASA コンフィギュレーションガイド](#)』の手順を参照してください。

**注意**：1.0.5 の ROMMON のアップグレードには、以前の ROMMON バージョンの 2 倍の時間がかかります（約 15 分）。アップグレード中はデバイスの電源を再投入しないでください。アップグレードが 30 分以内に完了しないか、または失敗した場合は、シスコテクニカルサポートに連絡してください。デバイスの電源を再投入したり、リセットしたりしないでください。

- **tls-proxy** キーワード、および SCCP/Skinny 暗号化インスペクションのサポートは、**inspect skinny** コマンドから削除されました。
- **Windows DNS クライアントの最適化の制限**：Windows 8 以降の制限により、スプリット DNS ドメインと一致しないため、nslookup などの特定の名前解決が FQDN で失敗することが確認されています。回避策は、次の変更を加えて、Windows DNS クライアントの最適化を無効にすることです。

```

□□□HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters □□
DisableParallelAandAAA □□□□1
□□□HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient □□
DisableSmartNameResolution □□□□1

```

## システム要件

このセクションでは、このリリースを実行するためのシステム要件を一覧表で示します。

## ASA と ASDM の互換性

ASA/ASDM ソフトウェアおよびハードウェアの要件およびモジュールの互換性を含む互換性の詳細については、『[Cisco ASA Compatibility](#)』を参照してください。

## VPN の互換性

VPN の互換性については、『[Supported VPN Platforms, Cisco ASA 5500 Series](#)』を参照してください。

## 新機能

このセクションでは、各リリースの新機能を示します。



- (注) syslog メッセージガイドに、新規、変更済み、および廃止された syslog メッセージを記載しています。

### ASA 9.14(4) の新機能

リリース日：2022 年 2 月 2 日

このリリースに新機能はありません。

### ASA 9.14(3)

リリース：2021 年 6 月 15 日

このリリースに新機能はありません。

### ASA 9.14(2) の新機能

リリース：2020 年 11 月 9 日

機能	説明
SNMP 機能	
サイト間 VPN 経由の SNMP ポーリング	サイト間 VPN 経由のセキュアな SNMP ポーリングの場合、VPN 設定の一部として外部インターフェイスの IP アドレスを暗号マップアクセスリストに含めます。

## ASA 9.14(1.30) の新機能

リリース : 2020 年 9 月 23 日

機能	説明
ライセンス機能	
ASAv100 永続ライセンス予約	ASAv100 で製品 ID L-ASAV100SR-K9= を使用した永続ライセンス予約がサポートされるようになりました。 <b>注</b> : すべてのアカウントが永続ライセンス予約について承認されているわけではありません。

## ASAv 9.14(1.6) の新機能

リリース日 : 2020 年 4 月 30 日



(注) このリリースは、ASAv でのみサポートされています。

機能	説明
プラットフォーム機能	
ASAv100 プラットフォーム	ASAv 仮想プラットフォームに、20 Gbps のファイアウォールスルーブットレベルを提供するハイエンドパフォーマンス モデルの ASAv100 が追加されました。ASAv100 はサブスクリプションベースのライセンスで、期間は 1 年、3 年、または 5 年です。  ASAv100 は、VMware ESXi および KVM でのみサポートされます。

## ASA 9.14(1) の新機能

リリース日 : 2020 年 4 月 6 日

機能	説明
プラットフォーム機能	
Firepower 4112 用の ASA	Firepower 4112 用の ASA を導入しました。 変更されたコマンドはありません。  (注) FXOS 2.8(1) が必要です。
ファイアウォール機能	

機能	説明
show access-list の出力でポート番号を表示できる。	<b>show access-list</b> コマンドに数値キーワードが追加されました。これを使用すると、アクセス制御エントリの名前ではなくポート番号を表示できます。たとえば、www の代わりに 80 を表示できます。
<b>object-group icmp-type</b> コマンドが非推奨になった。	<b>object-group icmp-type</b> コマンドは、このリリースでも引き続きサポートされますが、推奨されず、将来のリリースで削除される可能性があります。すべての ICMP タイプのオブジェクトをサービス オブジェクト グループに変更し ( <b>object-group service</b> )、オブジェクト内で <b>service icmp</b> を指定してください。
Kerberos キー発行局 (KDC) 認証。	Kerberos キー配布局 (KDC) からキータブファイルをインポートできます。システムは、Kerberos サーバーを使用してユーザーを認証する前にサーバーがスプーフィングされていないことを認証できます。KDC 認証を実行するには、Kerberos KDC で <b>ホスト/ASA_hostname</b> サービスプリンシパル名 (SPN) を設定してから、その SPN のキータブをエクスポートする必要があります。その後、キータブを ASA にアップロードし、KDC を検証するように Kerberos AAA サーバグループを設定する必要があります。  新規/変更されたコマンド： <b>aaa kerberos import-keytab</b> 、 <b>clear aaa kerberos keytab</b> 、 <b>show aaa kerberos keytab</b> 、 <b>validate-kdc</b>

#### ハイ アベイラビリティとスケラビリティの各機能

データユニットとの設定の並列同期	制御ユニットでは、デフォルトで設定変更がデータユニットと同時に同期化されるようになりました。以前は、順番に同期が行われていました。  新規/変更されたコマンド： <b>config-replicate-parallel</b>
クラスタへの参加失敗や削除のメッセージが、以下に追加されました。 <b>show cluster history</b>	クラスタユニットがクラスタへの参加に失敗した場合や、クラスタを離脱した場合の新しいメッセージが、 <b>show cluster history</b> コマンドに追加されました。  新規/変更されたコマンド： <b>show cluster history</b>

#### インターフェイス機能

Firepower 1000 および 2100 の 1GB ファイバインターフェイスで速度の自動ネゴシエーションを無効にできる	自動ネゴシエーションを無効にするように Firepower 1100 または 2100 SFP インターフェイスを設定できるようになりました。10GB インターフェイスの場合、自動ネゴシエーションなしで速度を 1GB に設定できます。速度が 10 GB に設定されているインターフェイスの自動ネゴシエーションは無効にできません。  新規/変更されたコマンド： <b>speed nonegotiate</b>
---	--

#### 管理およびトラブルシューティングの機能

機能	説明
新しい <b>connection-data-rate</b> コマンド	<p>この <b>connection-data-rate</b> コマンドは、ASA での個別接続のデータレートの概要を提供するために導入されました。このコマンドを有効にすると、フローごとのデータレートが既存の接続情報とともに提供されます。この情報は、高いデータレートの望ましくない接続を識別してブロックし、最適な CPU 使用率を確保するために役立ちます。</p> <p>新規/変更されたコマンド：<b>conn data-rate</b>、<b>show conn data-rate</b>、<b>show conn detail</b>、<b>clear conn data-rate</b></p>
HTTPS アイドルタイムアウトの設定	<p>ASDM、WebVPN、および他のクライアントを含む、ASA へのすべての HTTPS 接続のアイドルタイムアウトを設定できるようになりました。これまでは、<b>http server idle-timeout</b> コマンドを使用して ASDM アイドルタイムアウトを設定することしかできませんでした。両方のタイムアウトを設定した場合は、新しいコマンドによる設定が優先されます。</p> <p>新規/変更されたコマンド：<b>http connection idle-timeout</b></p>
NTPv4 のサポート	<p>ASA が NTPv4 をサポートするようになりました。</p> <p>変更されたコマンドはありません。</p>
新しい <b>clear logging counter</b> コマンド	<p><b>show logging</b> コマンドは、ASA で設定された各ロギングカテゴリについてログに記録されたメッセージの統計を提供します。<b>clear logging counter</b> コマンドは、ログに記録されたカウンタと統計をクリアするために導入されました。</p> <p>新規/変更されたコマンド：<b>clear logging counter</b></p>
アプライアンスモードの Firepower 1000 および 2100 での FXOS のデバッグコマンドの変更	<p><b>debug fxos_parser</b> コマンドは簡素化され、FXOS に関して一般に使用されるトラブルシューティングメッセージを提供するようになりました。その他の FXOS デバッグコマンドは、<b>debug menu fxos_parser</b> コマンドの下に移動されました。</p> <p>新規/変更されたコマンド：<b>debug fxos_parser</b>、<b>debug menu fxos_parser</b></p>
<b>show tech-support</b> コマンドの拡張	<p><b>show ssl objects</b> コマンドと <b>show ssl errors</b> コマンドが <b>show tech-support</b> コマンドの出力に追加されました。</p> <p>新規/変更されたコマンド：<b>show tech-support</b></p> <p>9.12(4) でも同様です。</p>
<b>モニタリング機能</b>	
Net-SNMP バージョン 5.8 のサポート	<p>ASA は Net-SNMP (IPv4 と IPv6 の両方を使用して SNMP v1、SNMP v2c、および SNMP v3 を実装するために使用されるアプリケーションスイート) を使用しています。</p> <p>変更されたコマンドはありません。</p>

機能	説明
SNMP の MIB および OID	<p>ASA は、CISCO-REMOTE-ACCESS-MONITOR-MIB のサポートを拡張し、SNMP を介して RADIUS からの認証の拒否/失敗を追跡します。この機能により、次の 3 つの SNMP OID が実装されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• crasNumTotalFailures (失敗の総数)</li> <li>• crasNumSetupFailInsufResources (AAA およびその他の内部エラー)</li> <li>• crasNumAbortedSessions (中断されたセッション) オブジェクト</li> </ul> <p>ASA は、Advanced Encryption Standard (AES) 暗号アルゴリズムのサポートを提供します。この機能により、次の SNMP OID が実装されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• usmAesCfb128Protocol</li> <li>• usmNoPrivProtocol</li> </ul>
SNMPv3 認証	<p>ユーザー認証に SHA-256 HMAC を使用できるようになりました。</p> <p>新規/変更されたコマンド：<b>snmp-server user</b></p>
<b>debug telemetry</b> 表示されていません。	<p><b>debug telemetry</b> コマンドを使用すると、テレメトリに関連するデバッグメッセージが表示されます。このデバッグは、テレメトリレポートの生成時にエラーの原因を特定するために役立ちます。</p> <p>新規/変更されたコマンド：<b>debug telemetry</b>、<b>show debug telemetry</b></p>
<b>VPN 機能</b>	
VTI での DHCP リレーサーバーのサポート	<p>DHCP リレーサーバーを設定して、VTI トンネルインターフェイスを介して DHCP メッセージを転送できるようになりました。</p> <p>新規/変更されたコマンド：<b>dhcprelay server</b></p>
複数ピアクリプトマップの IKEv2 サポート	<p>複数ピアクリプトマップで IKEv2 を設定できるようになりました。トンネル内のピアがダウンすると、IKEv2 はリスト内の次のピアで SA の確立を試みます。</p> <p>変更されたコマンドはありません。</p>
複数証明書認証のユーザー名オプション	<p>複数証明書認証で、1つの証明書（マシン証明書）または2つ目の証明書（ユーザー証明書）のどちらからの属性を AAA 認証に使用するかを指定できるようになりました。</p> <p>新規/変更されたコマンド：<b>username-from-certificate-choice</b>、<b>secondary-username-from-certificate-choice</b></p>

## ソフトウェアのアップグレード

このセクションには、アップグレードを完了するためのアップグレードパス情報とリンクが記載されています。

### ASA のアップグレードパス

現在のバージョンとモデルを表示するには、次のいずれかの方法を使用します。

- ASDM : **[Home]** > **[Device Dashboard]** > **[Device Information]** の順に選択します。
- CLI : **show version** コマンドを使用します。

次の表に、ASA のアップグレードパスを示します。バージョンによっては、新しいバージョンにアップグレードする前に、中間アップグレードが必要な場合があります。推奨バージョンは太字で示されています。



- (注) 開始バージョンと終了バージョンの間で、各リリースのアップグレードガイドラインを必ず確認してください。場合によっては、アップグレードする前に構成を変更する必要があります。そうしないと、停止が発生する可能性があります。



- (注) ASA のセキュリティの問題と、各問題に対する修正を含むリリースについては、[ASA Security Advisories](#) を参照してください。



- (注) ASA 9.12(x) は ASA 5512-X、5515-X、5585-X、および ASASM 用の最終バージョン、ASA 9.2(x) は ASA 5505 用の最終バージョン、ASA 9.1(x) は ASA 5510、5520、5540、5550、および 5580 用の最終バージョンです。

現在のバージョン	暫定アップグレードバージョン	ターゲットバージョン
9.13(x)	—	次のいずれかになります。 → <b>9.14(x)</b>
9.12(x)	—	次のいずれかになります。 → <b>9.14(x)</b>

現在のバージョン	暫定アップグレードバージョン	ターゲットバージョン
9.10(x)	—	次のいずれかになります。 → 9.14(x) → <b>9.12(x)</b>
9.9(x)	—	次のいずれかになります。 → 9.14(x) → <b>9.12(x)</b>
9.8(x)	—	次のいずれかになります。 → 9.14(x) → <b>9.12(x)</b>
9.7(x)	—	次のいずれかになります。 → 9.14(x) → <b>9.12(x)</b> → 9.8(x)
9.6(x)	—	次のいずれかになります。 → 9.14(x) → <b>9.12(x)</b> → 9.8(x)
9.5(x)	—	次のいずれかになります。 → 9.14(x) → <b>9.12(x)</b> → 9.8(x)
9.4(x)	—	次のいずれかになります。 → 9.14(x) → <b>9.12(x)</b> → 9.8(x)

現在のバージョン	暫定アップグレードバージョン	ターゲットバージョン
9.3(x)	—	次のいずれかになります。 → 9.14(x) → <b>9.12(x)</b> → 9.8(x)
9.2(x)	—	次のいずれかになります。 → 9.14(x) → <b>9.12(x)</b> → <b>9.8(x)</b>
9.1(2)、9.1(3)、9.1(4)、9.1(5)、 9.1(6)、または 9.1(7.4)	—	次のいずれかになります。 → 9.14(x) → <b>9.12(x)</b> → 9.8(x) → 9.1(7.4)
9.1(1)	→ 9.1(2)	次のいずれかになります。 → <b>9.14(x)</b> → <b>9.12(x)</b> → 9.8(x) → 9.1(7.4)
9.0(2)、9.0(3)、または 9.0(4)	—	次のいずれかになります。 → <b>9.14(x)</b> → <b>9.12(x)</b> → 9.8(x) → 9.6(x) → 9.1(7.4)

現在のバージョン	暫定アップグレードバージョン	ターゲットバージョン
9.0(1)	→ 9.0(4)	次のいずれかになります。 → 9.14(x) → <b>9.12(x)</b> → 9.8(x) → 9.1(7.4)
8.6(1)	→ 9.0(4)	次のいずれかになります。 → 9.14(x) → <b>9.12(x)</b> → 9.8(x) → 9.1(7.4)
8.5(1)	→ 9.0(4)	次のいずれかになります。 → <b>9.12(x)</b> → 9.8(x) → 9.1(7.4)
8.4(5+)	—	次のいずれかになります。 → <b>9.12(x)</b> → 9.8(x) → 9.1(7.4) → 9.0(4)
8.4(1) ~ 8.4(4)	→ 9.0(4)	→ <b>9.12(x)</b> → 9.8(x) → 9.1(7.4)
8.3(x)	→ 9.0(4)	次のいずれかになります。 → <b>9.12(x)</b> → 9.8(x) → 9.1(7.4)

現在のバージョン	暫定アップグレードバージョン	ターゲットバージョン
8.2(x) 以前	→ 9.0(4)	次のいずれかになります。 → <b>9.12(x)</b> → 9.8(x) → 9.1(7.4)

## アップグレードリンク

アップグレードを完了するには、『[Cisco ASA Upgrade Guide](#)』を参照してください。

## 未解決のバグおよび解決済みのバグ

このリリースで未解決のバグおよび解決済みのバグには、Cisco Bug Search Tool を使用してアクセスできます。この Web ベース ツールから、この製品やその他のシスコハードウェアおよびソフトウェア製品でのバグと脆弱性に関する情報を保守するシスコ バグ トラッキング システムにアクセスできます。



- (注) Cisco Bug Search Tool にログインしてこのツールを使用するには、Cisco.com アカウントが必要です。アカウントがない場合は、[アカウントを登録](#)できます。シスコサポート契約がない場合は、ID でのみバグを探ることができます。検索は実行できません。

Cisco Bug Search Tool の詳細については、[Bug Search Tool \(BST\) ヘルプおよび FAQ](#) を参照してください。

## バージョン 9.14(x) で未解決のバグ

次の表に、このリリースノートの発行時点で未解決のバグを示します。

問題 ID 番号	説明
<a href="#">CSCvw76421</a>	スレッド名 CP 処理での ASA トレースバックとリロード
<a href="#">CSCvx24207</a>	IPv4 および IPv6 アドレスのみを含む FQDN オブジェクトは IPv6 エントリのみをインストールする
<a href="#">CSCvz52917</a>	エコー要求の負荷が高いと、ICMP エコー応答がドロップされる可能性がある
<a href="#">CSCvz68713</a>	ASAv5 の PLR ライセンス予約は ASAv10 を要求している
<a href="#">CSCvz70958</a>	dhcpp_add_ip_l_stby によるスタンバイの高いコントロールプレーン CPU

問題 ID 番号	説明
CSCvz78816	ASA では、FO 後にアクティブ IP アドレスとスタンバイ MAC アドレスを使用して ssh、https セッションが切断される
CSCwa03341	スタンバイのサブインターフェイス mac は、mac-address コマンドなしでは古い mac に戻らない
CSCwa26535	IPv6 PMTU ディスカバリがトンネルルートを使用する RA VPN クライアントで機能しない
CSCwa35200	AnyConnect SSL の一部の syslog が、ユーザーコンテキストではなく管理コンテキストで生成される
CSCwa37844	ASA/FTD トレースバックと octnic_hm_thread スレッドでのリロード
CSCwa42596	SNMPv3 設定を使用した ASA は、snmpd コアで予期しないリロードを観察する
CSCwa44112	FTDv からすべてのデータインターフェイスを介してネットワークに到達できない
CSCwa56854	古い SVC NP ルールが原因で AnyConnect SSL トラフィックが通過しない
CSCwa57029	ASA/FTD Lina トレースバックとリロード
CSCwa58725	ASA/FTD - スレッド名 : DATAPATH のトレースバック
CSCwa59907	LINA は、スレッド名「snmp_client_callback_thread」でトレースバックを観察した
CSCwa61218	OID「1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.2.1.2」をポーリングすると、関連するトンネルの負のインデックス値が得られる
CSCwa61361	PBR で SD_WAN ACL を有効にしてから無効にした場合（またはその逆）に ASA のトレースバックが発生
CSCwa67884	条件付きフローオフロードデバッグで出力が生成されない
CSCwa72530	FTD : 新しいノードがクラスタ制御ノードに参加するときに、履歴に表示される時間のギャップ/不一致
CSCwa73472	ASA/FTD - スレッド名 : DATAPATH のトレースバック

## 解決済みのバグ

このセクションでは、リリースごとに解決済みのバグを一覧表で示します。

## バージョン 9.14(4) で解決済みのバグ

次の表に、このリリースノートの発行時点で解決済みのバグを示します。

問題 ID 番号	説明
<a href="#">CSCum03297</a>	「show processes cpu-hog」出力に MAXHOG タイムスタンプが表示されない
<a href="#">CSCvg66052</a>	Firepower アプライアンスで 2 つの CPU コアが継続的にスパイクする
<a href="#">CSCvi58484</a>	クラスタ：別のクラスタユニットに応答が着信する場合は、外部 IP への FTD/ASA を送信元とする ping が失敗することがある
<a href="#">CSCvr11958</a>	AWS FTD：「ERROR: failed to set interface to promiscuous mode」により展開が失敗する
<a href="#">CSCvs27336</a>	Smart Call Home プロセスにより ASA がトレースバックする
<a href="#">CSCvt15348</a>	マルチコアプラットフォームで ASA show processes cpu-usage output が誤解を招く
<a href="#">CSCvt67167</a>	スレッド名「logger」で、データユニットがトラフィックなしでトレースバックおよびリロードする
<a href="#">CSCvv27218</a>	「enable」コマンドを使用してクラスタに追加しようとしたときのノードのトレースバックとリロード
<a href="#">CSCvv40406</a>	FTD/ASA は、ファイル名に「!」の文字を含むコアダンプファイルを作成する（lina 変更）。
<a href="#">CSCvv43190</a>	GRE ヘッダープロトコルフィールドが内部 IP ヘッダーのプロトコルフィールドと一致しない場合の暗号エンジンエラー
<a href="#">CSCvv48942</a>	Snmpwalk がフェールオーバーインターフェイスのトラフィックカウンターを 0 として表示する
<a href="#">CSCvv71097</a>	トレースバック：ASA が snp_fdb_destroy_fh_callback+104 をリロードする
<a href="#">CSCvw62526</a>	エンジニアリング ASA Build での ASA トレースバックとリロード： 9.12.3.237
<a href="#">CSCvw71405</a>	暗号化プロセスで FPR1120 が ASA トレースバックとリロードを実行している
<a href="#">CSCvx20872</a>	netflow リフレッシュタイマーによる ASA/FTD トレースバックとリロード
<a href="#">CSCvx23833</a>	IKEv2 キーの再生成：Create_Child_SA 応答の直後に受信した新しい SPI を使用した ESP パケットの SPI が無効になる

問題 ID 番号	説明
CSCvx26308	chastrcpy_s: source の文字列が着信側に対して長すぎるため ASA がトレースバックおよびリロードする
CSCvx38124	CP がピン接続されているコアでのコアローカルブロック割り当ての失敗によりドロップが発生する
CSCvx47895	Cisco ASA ソフトウェアおよび FTD ソフトウェアにおけるアイデンティティベースのルールバイパスの脆弱性
CSCvx48490	「Initiator/Responder」 パケットを 0 として示す SSL 復号化された https フローの EOF イベント
CSCvx50980	ASA CP の誤った計算により、パーセンテージが高くなる (CPCPU 100%)
CSCvx65178	ファイアウォール MIB 内の特定の OID に対して SNMP 一括取得が機能せず、デバイスのパフォーマンスが低下する
CSCvx77768	Umbrella によるトレースバックとリロード
CSCvx78968	スレッド名での ASA および FTD のトレースバックとリロード : VTI が設定された IKEv2 デーモン
CSCvx79526	Cisco ASA および FTD ソフトウェアのリソースの枯渇で確認されたサービス拒否攻撃に対する脆弱性
CSCvx79793	SSL ポリシーを使用したファイル転送またはファイルアップロードが低速で、復号化の再署名アクションが適用される
CSCvx80830	Radius サーバーが dACL を送信し、vpn-simultaneous-logins が 1 に設定されていると、同じユーザーからの VPN 接続が失敗する
CSCvx85534	データインターフェイスからの予期しない IP を持つ SNMP トラップが送信される
CSCvx85922	ASA/FTD は、設定をメモリに保存/書き込みするときにトレースバックおよびリロードすることがある
CSCvx87709	HA で FPR 2100 が ASA を実行するフェールオーバー中のウォッチドッグでのトレースバックとリロード
CSCvx90486	ifXTable の snmpwalk がデータインターフェイスを返さないことがある
CSCvx94398	セカンダリ ASA がスタートアップ コンフィギュレーションを取得できない
CSCvx95884	HA バルク同期中および通常の conn 同期中に CPU 使用率が高くなり、大量の「バッファなし」がドロップする

問題 ID 番号	説明
<a href="#">CSCvx97053</a>	異なるコンテキストで同じインターフェイスとネットワークに ipv6 アドレス/プレフィックスを設定できません
<a href="#">CSCvx97632</a>	クラスタコマンドを使用して長い宛先ファイル名を持つファイルをコピーする場合に ASA がトレースバックおよびリロードする
<a href="#">CSCvy01752</a>	スレッド Lic HA クラスタでのトレースバック
<a href="#">CSCvy04343</a>	PLR モードの ASA で「ライセンスのスマート予約」が失敗する。
<a href="#">CSCvy04869</a>	ユーザー証明書のキーサイズが 8192 ビットの場合、AnyConnect 証明書認証が失敗する
<a href="#">CSCvy07491</a>	access-list の再設定時の ASA トレースバック
<a href="#">CSCvy09217</a>	暗号の不一致が原因で HA がアクティブ/アクティブ状態になる
<a href="#">CSCvy09436</a>	DHCP 予約で一部のデバイスに予約済みアドレスを適用できない
<a href="#">CSCvy10583</a>	スレッド名 DATAPATH での ASA トレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCvy12782</a>	FTD/ASA : HA の ixgbe-vf SRIOV インターフェイスで設定すると、PAT されたトラフィックが影響を受ける
<a href="#">CSCvy16179</a>	CSCuz67596 の修正を実行中でも、スレッド名 Unicorn Admin Handler で ASA クラスタがトレースバックする
<a href="#">CSCvy17078</a>	トレースバック : LINA プロセスで FPR 2110 の ASA がトレースバックおよびリロードする
<a href="#">CSCvy17365</a>	REST API ログインページの問題
<a href="#">CSCvy17470</a>	IKEv2 の A/S フェールオーバーペアで ASA トレースバックとリロードが発生する
<a href="#">CSCvy18138</a>	登録フラグ付きのカプセル化されたパケットが RP に送信されたときに、PIM Register Sent カウンタが増加しない
<a href="#">CSCvy18366</a>	FPR1k および ISA3k で pdts_pd_segment.c:1941 からの LINA クラッシュ
<a href="#">CSCvy21334</a>	「スイッチオーバーなし」の場合、アクティブは CoA アップデートをスタンバイに送信しようとする
<a href="#">CSCvy23349</a>	FTD がインラインペア展開で TCP フローを不必要に ACK する
<a href="#">CSCvy27283</a>	プライバシーアルゴリズムの AES192 または AES256 を使用した場合、ASA または FTD の SNMPv3 ポーリングが失敗することがある
<a href="#">CSCvy31229</a>	/ngfw に空き領域がない

問題 ID 番号	説明
CSCvy33105	DNS ルックアップが有効な場合、「show route bgp」または「show route isis」であいまいなコマンドエラーが表示される
CSCvy33676	以前の動的 xlate が作成されると、FTD で UN-NAT が作成される
CSCvy35737	Anyconnect パッケージの検証中に FTD のトレースバックとリロードが発生する
CSCvy36910	Cisco 適応型セキュリティアプライアンスと Firepower Threat Defense ソフトウェアの DoS の脆弱性
CSCvy39621	ASA/FTDは、最大再試行回数に達した後も連続的な RADIUS アクセス要求を送信する
CSCvy39659	ASA/FTD がスレッド名「DATAPATH-15-14815」でトレースバックし、リロードすることがある
CSCvy40401	ipsec 構成で NULL 暗号化を使用すると、L2L VPN セッションの起動が失敗する
CSCvy43187	Cisco 適応型セキュリティアプライアンスと Firepower Threat Defense ソフトウェアの DoS の脆弱性
CSCvy43447	マルチインスタンス FTD の Lic TMR スレッドでの FTDトレースバックとリロード
CSCvy47108	UAuth エントリがスタックしているため、リモートアクセス IKEv2 VPN セッションを確立できない
CSCvy48159	メモリヘッダー検証によるプロセス名 lina での ASA トレースバックとリロード
CSCvy48730	ASA/FTD がスレッド名「Unicorn Proxy Thread」でトレースバックおよびリロードすることがある
CSCvy49732	ASA/FTD がスレッド名「ssh」でトレースバックし、リロードすることがある
CSCvy50011	IKE デーモンプロセスでの ASA トレースバックおよびリロード
CSCvy51659	OCSP タイムアウトが長い場合、AnyConnect 認証が失敗することがある
CSCvy51814	Firepower フローオフロードが、すべての既存および新しいフローのオフロードを停止させる
CSCvy52074	ASA/FTD がスレッド名「webvpn_task」でトレースバックおよびリロードすることがある

問題 ID 番号	説明
CSCvy52924	FTD がリブート時にすべての VRF インスタンスの OSPF ネットワークステートメント設定を失う
CSCvy53461	RSA キーと証明書が ASA コード 9.12.x を使用した WS-SVC-ASA-SM1-K7 でリロード後に削除される
CSCvy55054	Cisco 適応型セキュリティアプライアンスと Firepower Threat Defense ソフトウェアの DoS の脆弱性
CSCvy56395	キー設定が存在する場合の SNMP 暗号化コミュニティストリングによる ASA トレースバックとリロード
CSCvy57905	VTI トンネルインターフェイスが、HA の KP および WM プラットフォームでリロード後もダウンしたままになる
CSCvy58268	ブロック 80 および 256 の枯渇スナップショットが作成されない
CSCvy58278	config-request リクエストを処理するサービス拒否の脆弱性
CSCvy60100	HA の再起動後に SNMP v3 設定が失われる
CSCvy60831	ASA および FTD メモリブロックの位置がデータパスでの断片化されたパケットに対して更新されない
CSCvy61008	Lina と FXOS 間の同期外れの時間
CSCvy64492	ASAv が MAC テーブルの自身のアドレスに非アイデンティティ L2 エントリを追加し、HA hello をドロップする
CSCvy64911	デバッグ : crasLocalAddress の SNMP MIB 値に IP アドレスが表示されない
CSCvy69189	vpnfol_sync/Bulk-sync keytab がスタックしているため、FTD HA がバルク状態のままになる
CSCvy69453	WM スタンバイデバイスは、再起動後にコールドスタートトラップを送信しません
CSCvy72846	ASA アカウンティングが誤った Acct-Session-Time を報告する
CSCvy73554	ASA : 暗号 ACL の「deny ip any any」エントリにより、IKEv2 リモート AnyConnect アクセス接続が阻止される
CSCvy74781	スタンバイデバイスが、フェールオーバー後に SSL トラフィックのキープアライブメッセージを送信する
CSCvy74984	デフォルトの外部ルートが使用されると、Azure 上の ASAv がメタデータサーバーへの接続を失う
CSCvy78525	VRF が設定されている場合、FTD は TCP ping を実行しません

問題 ID 番号	説明
<a href="#">CSCVy79952</a>	ダウングレード後の ASA/FTD トレースバックとリロード
<a href="#">CSCVy82668</a>	SSH セッションが解放されません
<a href="#">CSCVy82794</a>	snmp コマンドを無効にする場合の ASA/FTD トレースバックとリロード
<a href="#">CSCVy90836</a>	スレッド名 SNMP ContextThread での ASA トレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCVy91668</a>	スティッキネストラフィックによる PAT プールの枯渇は、新しい接続のドロップにつながる可能性があります。
<a href="#">CSCVy92990</a>	7.0 へのアップグレード後の SSL に関連する FTD トレースバックとリロード
<a href="#">CSCVy93480</a>	Cisco ASA および FTD ソフトウェアの IKEv2 サイト間 VPN で確認されたサービス拒否攻撃に対する脆弱性
<a href="#">CSCVy96325</a>	FTD/ASA : ACP に新しい ACE エントリを追加すると、LINA の ACE 要素が削除および再追加される
<a href="#">CSCVy96625</a>	CSCvr33428 および CSCvy39659 で導入された「修正」を復元する
<a href="#">CSCVy96803</a>	SNMP 機能に関連するプロセス名 lina の FTD トレースバックとリロード
<a href="#">CSCVy96895</a>	フェールオーバー後、ASA がアクティブ IP アドレスとスタンバイ MAC アドレスを使用して VTY セッションを切断します
<a href="#">CSCVy98458</a>	FP21xx のトレースバック 「Panic:DATAPATH-10-xxxx -remove_mem_from_head: Error - found a bad header」
<a href="#">CSCVz00383</a>	スレッド名 Checkheaps で FTD lina トレースバックとリロードが発生する
<a href="#">CSCVz00699</a>	ASA のアップグレード後、webvpn でトレースバックとリロードが定期的に発生する
<a href="#">CSCVz02398</a>	7.0 での SE リングタイムアウトで生成された暗号アーカイブ
<a href="#">CSCVz03524</a>	sha1 ではなく sha256 リクエストが原因で PKI の「OCSP 失効チェック」が失敗する
<a href="#">CSCVz05189</a>	クラスタでの xlate の複製中に Lina トレースバックによる FTD のリロードが発生する
<a href="#">CSCVz05541</a>	ASA55XX : ソフトウェアアップグレード後に拡張モジュールインターフェイスが起動しない
<a href="#">CSCVz07614</a>	ASA : 孤立した SSH セッションでは、CLI からポリシーマップを削除できない

問題 ID 番号	説明
<a href="#">CSCvz08387</a>	ASP ドロップキャプチャ出力に誤ったドロップ理由が表示される場合がある
<a href="#">CSCvz09109</a>	ヘッダーのみが設定されているにもかかわらず、クラスタ CCL インターフェイスキャプチャには完全なパケットが表示されない
<a href="#">CSCvz15529</a>	スレッド名 Datapath での ASA のトレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCvz20544</a>	Anyconnect プロファイルのループ処理で、ASA および FTD がトレースバックおよびリロードする場合がある
<a href="#">CSCvz20679</a>	FTDv - Lina のトレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCvz21886</a>	nat が IP ではなくポート番号に一致する pbr ACL に一致した場合、nat の un-nat が 2 回発生しない
<a href="#">CSCvz23157</a>	show コマンドが発行されると SNMP エージェントが再起動する
<a href="#">CSCvz24765</a>	snmpd コアで再起動したデバイス
<a href="#">CSCvz25454</a>	ASA : 129 行の asp-drop キャプチャにドロップ理由がありません
<a href="#">CSCvz29233</a>	ASA : システムコンテキストでインターフェイスのフラップが発生したときに、カスタムコンテキストからの ARP エントリが削除されない
<a href="#">CSCvz30333</a>	「show capture」コマンドが実行されると、FTD または Lina がトレースバックすることがある
<a href="#">CSCvz30933</a>	clear configure snmp-server コマンドが発行されると ASA のトレースバックとリロードが発生する
<a href="#">CSCvz33468</a>	FQDN_NAT で NAT ヒットカウントが更新されない
<a href="#">CSCvz34831</a>	ASA が DACL のダウンロードに失敗した場合、試行を停止しない
<a href="#">CSCvz37306</a>	既存のユーザーで複数のコンテキストスイッチを実行した後、ASDM セッションが新しいユーザーに提供されない
<a href="#">CSCvz38332</a>	FTD または ASA - 9.14.2.15 から 9.14.3 へのアップグレード後にブートループでスタックする
<a href="#">CSCvz38361</a>	直接接続されていないネイバーのために BGP パケットがドロップされる
<a href="#">CSCvz38692</a>	snmp_master_callback_thread での ASAv のトレースバックとリロード
<a href="#">CSCvz39565</a>	バルク VPN セッション接続中に ASA または FTD がトレースバックおよびリロードする
<a href="#">CSCvz39646</a>	ASA または AnyConnect - 古い RADIUS セッション

問題 ID 番号	説明
CSCVz40352	アクセスリストに明確なルールが存在するにもかかわらず、暗黙の ACL によって ASA トラフィックがドロップする
CSCVz43414	HA のフェイルオーバー後に内部 LDAP 属性マッピングが失敗する
CSCVz43455	hostscan のアップグレード中に ASAv がトレースバックを確認する
CSCVz44645	FTDは、スレッド名 'lina' でトレースバックおよびリロードする可能性がある
CSCVz48407	スレッド名 DATAPATH-15-18621 でのトレースバックおよびリロード
CSCVz50922	FPR2100 : ESP-Null 暗号化を使用すると、L2L VPN トンネルを形成できない
CSCVz51258	show tech-support の出力は、crashinfo がある場合に混乱を招く可能性があり、クリーンアップするまたは直感的にする必要があります
CSCVz53142	ASA が、name-server コマンドで指定されたインターフェイスを使用して IPv6 DNS サーバーに到達しない
CSCVz55849	LINA プロセスでの FTD のトレースバックとリロード
CSCVz57710	conf t が、context-config モードで disk0:/t に変換される
CSCVz58710	SCTP トラフィックにより ASA がトレースバックする。
CSCVz60970	LU をスターリンクに送信する際、enic_put / FREEB 内のスレッド名 DATAPATH-4-23199 で ASA がトレースバックする
CSCVz61160	ICMP エラーメッセージを処理する際、DATAPATH で ASA がトレースバックする
CSCVz64470	ICMP 到達不能メッセージ生成時のメモリ破損による ASA および FTD のトレースバックとリロード
CSCVz66795	コマンド「show access-list」実行時の SSH プロセスでの ASA のトレースバックとリロード
CSCVz67003	ASDMセッション数とクォータ管理の数が一致しないASDMの「ロス接続ファイアウォール」メッセージ
CSCVz67816	FTD で変更される IPV6 DNS PTR クエリ
CSCVz68336	複数のインラインペアでの単一接続が原因で SSL 復号化が機能しない
CSCVz69571	anyconnect セッションが終了した後、ASA ログに転送されたデータの間違った値が表示される
CSCVz70595	SAML ハンドラの処理中に ASA でトレースバックが観察される

問題 ID 番号	説明
CSCvz71064	ikev2 トンネルで約 2 分かかる ASA からのコンテキストを削除します
CSCvz73146	FTD : スレッド名 DATAPATH でのトレースバック
CSCvz73709	ASA および FTD のスタンバイユニットが HA に参加できない
CSCvz75988	RFC5424 が有効な場合、一貫性のないロギングタイムスタンプが起こる
CSCvz76966	Cisco 適応型セキュリティアプライアンスと Firepower Threat Defense ソフトウェアの DNS DoS の脆弱性
CSCvz77744	OSPFv3 : FTD の間違った「転送アドレス」が ospfv3 データベースに追加される
CSCvz84850	「タイマーサービス」機能により、ASA および FTD のトレースバックとリロードが発生する
CSCvz85437	FXOS および FTD を 2.10.1.159 および 6.6.4 にアップグレードした後に FTD 100G のインターフェイスがダウンする
CSCvz86256	プライマリ ASA は、スプリットブレインが検出され、ピアがコールドスタンバイになるとすぐに GARP を送信する必要がある
CSCvz89126	マルチ コンテキスト スイッチオーバーが ASDM から実行される場合の ASA での ASDM セッション/クォータカウントが不一致である
CSCvz89327	OSPFv2 フローにクラスター集中型「c」フラグがない
CSCvz89545	アップグレード後の SSL VPN のパフォーマンスの低下と重大な安定性に関する問題
CSCvz90375	起動時の ASA 9.14 の使用可能な DMA メモリが不足し、サポートされる AnyConnect セッションが大幅に減少
CSCvz90722	暗号 ACL のオブジェクトグループでは、hitcnt の合計が個々の要素と一致しない
CSCvz91218	高速トラフィックでのインターフェイスリングのドロップにより、スタンバイユニットで Statelink hello メッセージがドロップした
CSCvz92016	AD の有効なユーザーによる ASA 特権昇格
CSCvz92932	ASA show tech の実行により、CPU でスパイクが発生し、IKEv2 セッションに影響を与える
CSCvz94153	IPV4 アドレスが設定されていない場合、IPV6 での NTP 同期が失敗する
CSCvz95108	デバイスでのメジャーバージョンの変更によるアップグレード後の FTD 展開の失敗

問題 ID 番号	説明
<a href="#">CSCvz96462</a>	VPN セッションはないが、IP アドレスが「使用中」
<a href="#">CSCwa03275</a>	BGP ルートが未解決と表示され、「ホストへのルートがありません」という ASP のドロップが原因となりパケットをドロップする
<a href="#">CSCwa03347</a>	IPv6 PIM パケットが、無効な IP の長さによるドロップが原因となり ASP でドロップする
<a href="#">CSCwa04461</a>	Cisco ASA ソフトウェアおよび FTD ソフトウェアリモートアクセスの SSL VPN サービス拒否
<a href="#">CSCwa08262</a>	マッピングされたグループポリシーを持つ AnyConnect ユーザーは、トンネルグループの下にあるデフォルト GP から属性を取得します
<a href="#">CSCwa11052</a>	バージョン 9.14(2)15 へのアップグレード後に SNMP が応答しなくなる
<a href="#">CSCwa13873</a>	「failover active」コマンドの実行後に、状態遷移における遅延が原因により ASA フェールオーバー スプリットブレインが発生
<a href="#">CSCwa14485</a>	Cisco Firepower Threat Defense ソフトウェアで確認されたサービス拒否攻撃に対する脆弱性
<a href="#">CSCwa14725</a>	IKE デーモンスレッドでの ASA および FTD のトレースバックとリロード
<a href="#">CSCwa15185</a>	ASA/FTD : LUA から不要なプロセス呼び出しを削除
<a href="#">CSCwa18858</a>	ASA が、「ラベル長 164 バイトがプロトコルの制限である 63 バイトを超えている」という理由で非 DNS トラフィックをドロップする
<a href="#">CSCwa19443</a>	フローオフロード - 比較状態の値が長期間エラー状態のままになる
<a href="#">CSCwa19713</a>	asp ドロップタイプ「no-adjacency」の原因により BVI インターフェイスで設定された ASA によってトラフィックがドロップした
<a href="#">CSCwa28822</a>	FTD が UI 管理を FDM から FMC に移動すると、トラフィックが失敗する
<a href="#">CSCwa3011</a>	オブジェクトサービスでポートの範囲を使用する場合「NAT がポートを予約できません」というエラーが発生
<a href="#">CSCwa33898</a>	Cisco 適応型セキュリティ アプライアンスのソフトウェアクライアントレス SSL VPN ヒープオーバーフローの脆弱性
<a href="#">CSCwa36672</a>	ASDM を使用してキャプチャを実行するとき ASA on FPR4100 のトレースバックとリロード
<a href="#">CSCwa36678</a>	FMC からの展開中のランダム FTD トレースバック
<a href="#">CSCwa40719</a>	トレースバック: セカンダリファイアウォールをスレッド名でリロード: fover_parse

## バージョン 9.14(3) で解決済みのバグ

問題 ID 番号	説明
CSCwa41834	pix_startup_thread による ASA/FTD トレースバックおよびリロード
CSCwa55878	FTD サービスモジュールの障害：「ND がダウンした可能性があります」という誤ったアラーム
CSCwa58686	OGS コンパイル動作における ASA および FTD の変更によりブートループが発生する

## バージョン 9.14(3) で解決済みのバグ

次の表に、このリリースノートの発行時点で解決済みのバグを示します。

問題 ID 番号	説明
CSCvg69380	ASA：まれに発生した CP 処理での破損によってコンソールロックが発生する
CSCvh19737	FTD データインターフェイス（オフボックス管理）での HTTPS アクセスが失敗する
CSCvm82290	IRB/TFW 設定でホストが到達不能な場合に ASA コアブロックが枯渇する
CSCvo34210	スレッド名 Unicorn Proxy Thread で ASA が 9.6.4.20 トレースバックを実行する
CSCvp28713	パケットトレーサーの RESULT の入出力インターフェイスが「UNKNOWN」と表示される
CSCvp69936	ASA：tcp_intercept スレッド名 thread detection でのトレースバック
CSCvq98396	ASA：暗号化セッションがスタンバイユニットでリークを処理する
CSCvr77005	インターフェイスが使用可能になると、トラフィックが暗号マップからプライマリインターフェイスにフォールバックしない
CSCvr85295	Cisco Adaptive Security Appliance と Firepower Threat Defense ソフトウェア リモート
CSCvs13204	SR-IOV インターフェイス上の ASA v フェールオーバー トラフィックが、インターフェイスのダウンによりドロップされることがある
CSCvs72450	FXOS：サービスモジュールの hwclock を同時書き込みコリジョンによる破損から修復
CSCvs82926	ASA 「Chassis 0 Cooling Fan OK」 SCH メッセージを使用した FRP 1000 および FPR2100 シリーズの重大な RPM アラート
CSCvs84542	スレッド idfw_proc での ASA のトレースバック

問題 ID 番号	説明
CSCvt10944	VTI トンネル経由で EMIX トラフィックを送信しているときに CTM がクラッシュした
CSCvt48260	スタンバイユニットがアクティブユニットを検出すると、fover_parse でトレースバックしてブートループする
CSCvt71529	SSL ハンドシェイク中の ASA のトレースバックとリロード
CSCvt75760	HTTP クリーンアップによるクライアントレス WebVPN のトレースバックまたはページ障害
CSCvt92077	ASAv での ping の失敗 : 9.13 (CAT9k の再起動後)
CSCvt97205	ASA 9.14.1 上で SNMPPOLL/SNMPTRAP からリモートエンド (サイト間 VPN) ASA インターフェイスが失敗する
CSCvu33992	トレースバック : ASA が lina_sigcrash+1394 をリロードした
CSCvu89110	ASA : 「logging permit-hostdown」が設定され、TCP syslog がダウンしている場合も新しい接続をブロックする
CSCvu98222	SSL 復号ポリシーを有効にした後、FTD Lina エンジンがデータパスでトレースバックすることがある
CSCvv00719	時間範囲オブジェクトを含むアクセス コントロール ポリシーがヒットしない
CSCvv02925	OSPF ネイバーシップが確立されていない
CSCvv07917	ASA が新しいルートを学習すると、フローティングスタティックによって作成された ASP ルートテーブルが削除される
CSCvv10778	9.12.4 へのアップグレード後のスレッド名 DATAPATH (5585) または Lina (2100) のトレースバック
CSCvv15572	新しいコンテキストの作成中に「config-url」を入力すると、ASA のトレースバックが発生する
CSCvv17585	特定の状況下で Netflow テンプレートが送信されない
CSCvv19230	ASAv AnyConnect ユーザがアイドルタイムアウトで予期せず切断される
CSCvv25394	アップグレード後、ASA がディスクの名前を交換して disk0 が disk1 になり、disk1 が disk0 になった
CSCvv30172	リブート後に ADI が断続的に KCD に参加できなくなる
CSCvv31755	更新の失敗により、アプリケーションとシャーシ間でインターフェイスのステータスが一致しないことがある

問題 ID 番号	説明
CSCvv32333	ASA は現在もマルチモードでの SNMP を介した internal-data0/0 カウンタのポーリングを許可しない
CSCvv37629	不正な SIP パケットにより SIP 接続タイムアウトまで 4k ブロックのホールディングが発生し、トラフィックの問題を引き起こす可能性がある
CSCvv41453	管理専用ルートテーブルからスタティック IPv6 ルートを削除すると、データトラフィックに影響する
CSCvv49698	ASA Anyconnect url-redirect が IPv6 で機能しない
CSCvv49800	ASA/FTD : HA スイッチオーバーが Firepower シャーシのグレースフル再起動で発生しない
CSCvv50338	snpi_nat_xlate_destroy+2508 でのトレースバック クラスタ ユニット
CSCvv52591	ctm_hw_malloc_from_pool で DMA メモリリークが発生し、管理接続と VPN 接続が失敗する
CSCvv53696	Anyconnect ユーザーの AAA または CoA タスク中の ASA/FTD トレースバックおよびリロード
CSCvv55291	HA の中断後、HA の再参加後に Snmp ユーザーがスタンバイデバイスで失敗する。
CSCvv56644	Cisco 適応型セキュリティアプライアンスと Firepower Threat Defense ソフトウェアの Web DoS の脆弱性
CSCvv58332	ASA/FTD が BGP MP_REACH_NLRI 属性のネクストホップバイトを逆順で読み取る
CSCvv62305	フェールオーバーペアに参加しようとした場合の fover_parse での ASA トレースバックとリロード
CSCvv63412	tmatch のコンパイルが進行中のとき、ASA がすべてのトラフィックを理由「No route to host」でドロップする
CSCvv64068	ネットワーク/サービスオブジェクト名の変更後、syslog の ACL のハッシュ値で不一致が発生する
CSCvv65184	Cisco 適応型セキュリティアプライアンスと Firepower Threat Defense ソフトウェアの Web DoS の脆弱性
CSCvv66005	inspect esmtp での ASA のトレースバックとリロード
CSCvv66920	内部フロー : U ターン GRE フローが不正な接続フローの作成をトリガーする

問題 ID 番号	説明
CSCVv67196	FTD が <code>crl</code> ファイルを取得するためにすべての <code>crl URL</code> を試行しない
CSCVv67398	SNMP が無効な場合、 <code>Inspect-snmp</code> で <code>thru-the-box snmp paks</code> がドロップされる
CSCVv67500	DATAPATH での ASA 9.12 のランダムトレースバックおよびリロード
CSCVv68669	分類の失敗により、マスター ASA のシステムコンテキストで仮想 IP アドレスへのトラフィックがドロップされる
CSCVv69991	FTD が 6.6.1 へのアップグレード後にメンテナンスモードでスタックする
CSCVv70984	ブックマーク SSL 暗号設定の変更中の ASA トレースバック
CSCVv71097	トレースバック : ASA が <code>snmp_fdb_destroy_fh_callback+104</code> をリロードする
CSCVv72466	ASA のアップグレード後、 <code>startup-config</code> で OSPF ネットワークコマンドが欠落する
CSCVv73017	<code>fover</code> および SSH スレッドによるトレースバック
CSCVv80782	トレースバックにより <code>purg_process</code> となる
CSCVv85029	スレッド名 <code>ace_work</code> で ASA5555 がトレースバックし、リロードする
CSCVv86861	SNMP トラフィックのテスト中にトレースバックする
CSCVv86926	コアファイルを作成する FTD での予期しないトレースバックとリロード
CSCVv87232	ASA : <code>igb_saleen_io_sfp_mod_poll_thread</code> プロセスで CPU 専有の値が高くなる
CSCVv87496	「VPN packet redirect on peer」による ASA クラスタメンバー 2048 ブロックの枯渇
CSCVv88017	ASA : EasyVPN HW クライアントが重複したフェーズ 2 のキー再生成をトリガーし、トンネル経由で切断される
CSCVv89355	フェールオーバー後に DHCP プロキシ更新タイマーが起動しない
CSCVv89400	AES 256 を使用すると ASA SNMPv3 ポーリングが失敗する
CSCVv89708	ASA/FTD がスレッド名 <code>fover_FSM_thread</code> でトレースバックし、リロードすることがある
CSCVv90181	展開中に「 <code>show running-config</code> 」が実行されている場合、トランスクリプトに展開失敗の理由が表示されない

問題 ID 番号	説明
CSCvv90720	ASA/FTD : HA スイッチオーバー後に接続されたスイッチで MAC アドレステーブルのフラッピングが表示される
CSCvv94165	FTD 6.6 : snmpd プロセスの CPU がスパイクする
CSCvv94701	ASA が「octnic_hm_thread」でリロードし続け、リロード後は回復するまでに非常に長い時間がかかる
CSCvv96193	プロポーザルが選択されていない場合、ASA または FTD のデバッグで明確な失敗理由が出力されない
CSCvv97877	セカンダリユニットがクラスタに参加できない
CSCvw00161	Firepower 2140 での VPN スレッドによる ASA のトレースバックとリロード
CSCvw03628	RFC822Name が空に設定された名前制約により、ASA が CA 証明書をインポートしない
CSCvw06195	ASA のトレースバック cp_midpath_process_thread
CSCvw06298	異なるコンテキストの共有インターフェイスで ASA が MAC アドレスを複製して、トラフィックに影響を与える
CSCvw07000	PDTS Tx キューがスタックしたまま Snort がビジー状態でドロップする
CSCvw12008	「show tech-support」コマンドの実行中の ASA トレースバックとリロード
CSCvw12040	証明書チェーンの検証に失敗したため、ヒープキャッシュメモリが急激に枯渇している
CSCvw12100	サイト間セッションおよび AnyConnect セッションで ASA の古い VPN コンテキストが表示される
CSCvw16619	オフロードされたトラフィックが ECMP セットアップでセカンダリルートにフェールオーバーされない
CSCvw18614	LINA プロセスでの ASA トレースバック
CSCvw19227	使用されていないプレフィックスリストのオブジェクトを削除できない
CSCvw21844	カプセル化されたフローを処理する際の DATAPATH スレッドでの FTD トレースバックとリロード
CSCvw22881	radius_rev_auth により、コントロールプレーンの CPU 使用率が 100% になることがある
CSCvw22986	プライマリユニットのインターフェイスが init 状態のままであるため、セカンダリユニットがバルク同期状態で無限にスタックする

問題 ID 番号	説明
CSCvw23199	スレッド名 Logger での ASA/FTD のトレースバックとリロード
CSCvw24556	フローオフロードが有効になっている場合、TCP ファイル転送（ビッグファイル）が正しく閉じない
CSCvw26171	strncpy NULL 文字列が SSL ライブラリから渡されている間の ASA syslog トレースバック
CSCvw26331	スレッド名 ci/console での ASA のトレースバックとリロード
CSCvw26544	Cisco ASA および FTD ソフトウェアの SIP で確認されたサービス拒否攻撃に対する脆弱性
CSCvw27301	EAP を使用した IKEv2 で、MOBIKE ステータスが処理されない
CSCvw28814	SNMP プロセスがクラッシュし、Lina のトレースバックが発生した
CSCvw30252	ASA/FTD が SNMP のメモリ破損によりトレースバックおよびリロードすることがある
CSCvw31569	ディレクタ/バックアップフローは残され、このフローに関連するトラフィックがブラックホール化される
CSCvw32518	9.12(4)4 以降にアップグレード後の ASASM トレースバックおよびリロード
CSCvw36662	TACACS+ ASCII パスワード変更要求が正しく処理されない
CSCvw37259	デバイスがハング状態になるまで 600/秒のレートで VPN syslog が生成される
CSCvw37807	NTP 認証が有効な場合に IPsec 送信エラーが増加する
CSCvw42999	FPR2110 上の 9.10.1.11 ASA がランダムにトレースバックおよびリロードする
CSCvw43486	PBR 設定変更時の ASA/FTD トレースバックとリロード
CSCvw44122	ASA : 非 DNS トラフィックを DNS 検査エンジンにリダイレクトする「class-default」クラスマップ
CSCvw45863	リロード時の ASAv SNMP トレースバック
CSCvw46630	FTD : NLP パスでリターン ICMP 接続先到達不能メッセージがドロップされている
CSCvw47321	一部の FPR プラットフォームのインバウンドトラフィックの IPsec トランスポート モードトラフィックの破損

問題 ID 番号	説明
<a href="#">CSCvw48517</a>	ASA を 9.13(1)13 にアップグレードすると、DAP が動作しなくなる
<a href="#">CSCvw50679</a>	アップグレード中に ASA/FTD がトレースバックおよびリロードすることがある
<a href="#">CSCvw51307</a>	プロセス名「Lina」で ASA/FTD がトレースバックおよびリロードする
<a href="#">CSCvw51462</a>	IPv4 デフォルトトンネルルートが拒否される
<a href="#">CSCvw51745</a>	ルーティングテーブルに再追加された SLA 監視対象の静的ルートが RIP データベースに入力されていない。
<a href="#">CSCvw51950</a>	FPR 4K：手動フェールオーバー後に新しいアクティブ ASA から SSL トラストポイントが削除される
<a href="#">CSCvw51985</a>	ASA：IPv6 DACL 障害により、AnyConnect セッションを再開できない
<a href="#">CSCvw52609</a>	Cisco ASA と FTD ソフトウェアの Web サービスバッファオーバーフローによるサービス拒否の脆弱性
<a href="#">CSCvw53255</a>	FTD/ASA HA：トレースバックによるフェールオーバー後も、スタンバイユニット FXOS がトラフィックを転送できる
<a href="#">CSCvw53427</a>	ASA が複数のクエリパラメータを含む SAML アサーションで HTTP POST を処理できない
<a href="#">CSCvw53796</a>	Cisco ASA および FTD Web サービスインターフェイスで確認されたクロスサイト スクリプティングの脆弱性
<a href="#">CSCvw54640</a>	FPR-4150：スレッド名 DATAPATH での ASA トレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCvw56703</a>	ifc タイプの管理のみを変更すると、IPv6 静的ルートがインストールされない
<a href="#">CSCvw58414</a>	タイプ dynamic-split-exclude-domains の AnyConnect カスタム属性の名前がリロード後に変更される
<a href="#">CSCvw59035</a>	FTD BVI アドレスから直接接続された IP への接続の問題
<a href="#">CSCvw60177</a>	スタンバイまたはセカンダリのクラスタユニットがスレッド名 fover_parse および「cluster config sync」でクラッシュすることがある
<a href="#">CSCvw62526</a>	エンジニアリング ASA Build での ASA トレースバックとリロード： 9.12.3.237
<a href="#">CSCvw62528</a>	ASA が IPv6 NTP サーバーとの同期に失敗する

問題 ID 番号	説明
CSCvw63862	ASA : ランダムな L2TP ユーザが古い ACL フィルタエントリが原因でリソースにアクセスできない
CSCvw64623	アクティブ IP アドレスを持つスタンバイインターフェイスから送信されたスタンバイ ASA リンクダウン SNMPTRAP
CSCvw71766	IKev 2 Daemon スレッドでの ASA トレースバックおよびリロード
CSCvw74940	IKE デーモンでの ASA トレースバックおよびリロード
CSCvw77930	トンネルグループ名に「.」が含まれている場合、ASA が SAML アサーションの処理に失敗する
CSCvw81897	ASA : OpenSSL の脆弱性 CVE-2020-1971
CSCvw82629	ACL に関する「設定セッション」の変更時に ASA トレースバックが発生する。
CSCvw83572	バージョン 9.14.1.30 以降で BVI HTTP/SSH アクセスが機能しない
CSCvw83780	ACL の変更時に FTD ファイアウォールがトレースバックおよびリロードすることがある
CSCvw84339	ホスト名が 30 文字を超えると、FTD の管理対象デバイスのバックアップが失敗する
CSCvw84786	スレッド名 snmp_alarm_thread での ASA トレースバックおよびリロード
CSCvw87788	ASA トレースバックとリロードの WebVPN スレッド
CSCvw89365	証明書の変更中に ASA/FTD がトレースバックおよびリロードすることがある。
CSCvw90151	PPPOE - ASA が設定されていないプロトコルに対して CONFACK を送信する
CSCvw94988	プライマリのクラスタユニットが無効になった後、V ルートが見つからないために S2S トラフィックが失敗する
CSCvw95301	キャプチャが削除されたときに ASA がトレースバックを実行し、スレッド名 : ssh でリロードされる
CSCvw96488	inspect_h323_ras+1810 のトレースバック
CSCvw97821	ASA : CoA で dACL が提供されない場合、VPN トラフィックが渡されない
CSCvw98840	ASA : CoA 後の v6 トラフィックに IPv6 エントリのない dACL が適用されない

問題 ID 番号	説明
CSCvw99916	ASAv : 9.14 へのアップグレード後に使用されたメモリ値の SNMP 結果が正しくない
CSCvx02869	スレッド名のトレースバック : Lic TMR
CSCvx03764	アイデンティティ NAT トラフィックおよびクラスタリング環境では、オフロード書き換えデータを修正する必要がある
CSCvx04057	SGT 名が未解決のまま ACE で使用されている場合、回線が無視または非アクティブ状態にならない
CSCvx04643	ASA のリロードで「content-security-policy」設定が削除される
CSCvx05385	ASA が HA の設定同期中にログスレッドでトレースバックを生成することがある
CSCvx06385	6.6.1 へのアップグレード後に FPR 2100 の Fail-to-wire ポートがフラッピングする
CSCvx08734	ASA : デフォルトの IPv6/IPv4 ルートトンネリングが機能しない
CSCvx09248	v2 および v3 の SNMP ウォークが失敗し、この OID でこのエージェントで使用可能なオブジェクトがありませんと表示される
CSCvx09535	ASA トレースバック : 失効した証明書でリロードがトリガーされる AnyConnect クライアントの CRL チェック
CSCvx10110	アクティブな LDAP AAA サーバーの最後のトランザクションでのタイムスタンプのステータスが「不明」になる
CSCvx10841	EIGRP を使用して VXLAN または VNI インターフェイスのサブネットをアドバタイズもしくは再配布できない
CSCvx11295	スレッド Crypto CA で ASA がトレースバックおよびリロードする
CSCvx11460	リモートエンドで TFC が有効になっている状態で Firepower 2110 がトラフィックをサイレントにドロップする
CSCvx13694	スレッド名 PTHREAD-4432 で ASA/FTD トレースバックする
CSCvx15040	ASA/FTD で DHCP プロキシオフィアがドロップされる
CSCvx16592	VRF が設定されている場合、FTD はパケットを WCCP Web キャッシュエンジンにリダイレクトしない
CSCvx17664	ASA がスレッド名「webvpn_task」でトレースバックおよびリロードすることがある

問題 ID 番号	説明
CSCvx17780	FPR-2100-ASA : 最新バージョンの ASA インターフェイスで ifType の SNMP ウォークに「other」が表示される
CSCvx17842	FMC から送信されたオブジェクトループによる lina のトレースバックを防ぎます。代わりに展開を失敗させます。
CSCvx19934	6.6.3 で snmpv1 を削除し、snmpv3 を一度に追加すると、snmp 設定の展開が失敗する
CSCvx20303	ASA/FTD が SNMP ホストグループオブジェクトの変更後にトレースバックすることがある
CSCvx20872	netflow リフレッシュタイマーによる ASA/FTD トレースバックとリロード
CSCvx22695	OCSP 応答データのクリーンアップ中のに ASA がトレースバックおよびリロードする
CSCvx23833	IKEv2 キーの再生成 : Create_Child_SA 応答の直後に受信した新しい SPI を使用した ESP パケットの SPI が無効になる
CSCvx25406	パケットの MTU のサイズが出力インターフェイスの MTU のサイズより大きい場合、LINA はパケットを何の警告を出すことなくドロップする
CSCvx25719	X-Frame-Options ヘッダーが webvpn 応答ページで設定されていない
CSCvx25836	「show crashinfo」による新しい出力ログの追加で ASA がトレースバックおよびリロードする
CSCvx26221	handle_agentx_packet / snmp で SNMP にトレースバックすると、FP1k および 5508 での起動に時間がかかる
CSCvx26308	chastrcpy_s: source の文字列が着信側に対して長すぎるため ASA がトレースバックおよびリロードする
CSCvx26808	FPR2100 シリーズのプロセス lina での FTD のトレースバックおよびリロード
CSCvx27430	ASA : FIPS が有効な場合、PAC ファイルをインポートできない
CSCvx29771	フローオフロードによる一括ルーティング更新後にファイアウォール CPU が増加することがある
CSCvx29814	DHCP GIADDR フィールドの IP アドレスが DHCP DECLINE を DHCP サーバに送信した後に反転する
CSCvx30314	SSL midpath での ASA 9.15.1.7 トレースバックおよびリロード
CSCvx34237	FIPS 障害による ASA のリロード

問題 ID 番号	説明
CSCvx38124	CP がピン接続されているコアでのコアローカルブロック割り当ての失敗によりドロップが発生する
CSCvx41171	ACL 設定を同時に変更すると、「show running-config」の出力が完全に中断される
CSCvx42081	FPR4150 ASA Standby Ready ユニットのループが失敗し、設定を削除してインストールし直す必要がある
CSCvx42197	ASA EIGRP ルートがネイバーの切断後にスタックする
CSCvx44401	スレッド名 Unicorn Proxy Thread で FTD/ASA がトレースバックする
CSCvx45976	スレッド名 : vnet-proxy (rip : socks_proxy_datarelay) で ASA および FTD のウォッチドッグが強制的にトレースバックとリロードを実行する
CSCvx47230	IE および Windows プラットフォームの古いバージョンの X-Frame-Options ヘッダーのサポート
CSCvx48490	「Initiator/Responder」 パケットを 0 として示す SSL 復号化された https フローの EOF イベント
CSCvx50366	スレッド名 fover_health_monitoring_thread でのトレースバック
CSCvx52122	トランスペアレントコンテキストの削除中の SNMP 通知スレッドでの ASA トレースバックとリロード
CSCvx54235	ASP キャプチャの dispatch-queue-limit にパケットがないと表示される
CSCvx54396	マルチキャストが有効な場合、FTD での展開が失敗する
CSCvx54606	FTD 6.6.1/6.7.0 が SNMP Ifspeed OID (1.3.6.1.2.1.2.2.1.5) 応答値 = 0 を送信している
CSCvx57417	スマートトンネルコード署名証明書の更新
CSCvx59120	データトンネルが起動する前に COA を受信すると、親セッションが切断される
CSCvx62239	VPN ロードバランシングのクラスタの形成を妨げているものについて、ログに包括的な詳細を記録する必要がある
CSCvx63647	スレッド名 CTM Daemon での ASA トレースバックおよびリロード
CSCvx65745	FPR2100 : UE イベントがクラッシュをトリガーするために、octeon でカーネルパニックを有効にします。
CSCvx68128	ASA 内部デッドロックにより、機能 (syslog、リロード、ASDM、anyconnect) が失われる

問題 ID 番号	説明
CSCvx68355	ASA : countryName が UTF8 としてエンコードされている場合、CA 証明書 をインポートできない
CSCvx68951	SNMP を使用してインターフェイスの物理アドレスをポーリングすると、 ASA が「00 00 00 00 00 00」で応答する
CSCvx69405	スレッド名 SNMP ContextThread での ASA トレースバックおよびリロード
CSCvx71434	asa_run_ttyS0 スクリプトによるスレッド名 pix_startup_thread での ASA/FTD トレースバックおよびリロード
CSCvx71571	ASA : CSM で「エラー：ハッシュテーブルからエントリを削除できません」
CSCvx72904	ifmib ポーリングの最適化
CSCvx73164	シスコ製品に影響を及ぼす Lasso SAML 実装の脆弱性：2021 年 6 月
CSCvx75503	再送信された SYN が検査エンジンで検査されない
CSCvx75963	キャプチャ取得中に ASA がトレースバックする
CSCvx77768	Umbrella によるトレースバックとリロード
CSCvx85534	データインターフェイスからの予期しない IP を持つ SNMP トラップが送 信される
CSCvx85922	ASA/FTD は、設定をメモリに保存/書き込みするときにトレースバックお よびリロードすることがある
CSCvx87679	フェールオーバーライセンスの数がスタンバイのファイアウォールに同期 されない。
CSCvx87709	HA で FPR 2100 が ASA を実行するフェールオーバー中のウォッチドッグ でのトレースバックとリロード
CSCvx88683	ASA が BGP パスワードをスタンバイユニットに正しく複製しない
CSCvx94326	VPN ロードバランシングがスタックし、グループから切断されることがあ る
CSCvx94398	セカンダリ ASA がスタートアップ コンフィギュレーションを取得できな い
CSCvx95255	既存の ASDM コンテキストスイッチから新しい ASDM 接続を区別するた めの ASA のサポート変更
CSCvx97632	クラスタコマンドを使用して長い宛先ファイル名を持つファイルをコピー する場合に ASA がクラッシュする

## バージョン 9.14(2) で解決済みのバグ

問題 ID 番号	説明
<a href="#">CSCvy01752</a>	スレッド Lic HA クラスタでのトレースバック
<a href="#">CSCvy02703</a>	CTM Message Handler による ASA および FTD のトレースバック
<a href="#">CSCvy03006</a>	uauth のデバッグ機能の改善
<a href="#">CSCvy04869</a>	ユーザー証明書のキーサイズが 8192 ビットの場合、AnyConnect 証明書認証が失敗する
<a href="#">CSCvy07491</a>	access-list の再設定時の ASA トレースバック
<a href="#">CSCvy08908</a>	Java によってポート転送アプリケーションがブロックされる
<a href="#">CSCvy17365</a>	REST API ログインページの問題
<a href="#">CSCvy39659</a>	ASA/FTD がスレッド名「DATAPATH-15-14815」でトレースバックし、リロードすることがある

## バージョン 9.14(2) で解決済みのバグ

次の表に、このリリースノートの発行時点で解決済みのバグを示します。

問題 ID 番号	説明
<a href="#">CSCUw51499</a>	ACE の追加/削除、ACL オブジェクト/オブジェクトグループの編集で TCM が機能しない
<a href="#">CSCvh19161</a>	スレッド名 : SXP CORE での ASA/FTD トレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCvk51778</a>	ASA 5515/5525/5545/5555 での「show inventory」（または）「show environment」でドライバ/ioctl エラーログが表示される
<a href="#">CSCvn64647</a>	tcp_retrans_timeout 内部スレッド処理による ASA トレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCvn82441</a>	[SXP] FPR-2110 の ASA とスイッチ間での SXP 接続の確立に関する問題
<a href="#">CSCvn95731</a>	スレッド名 SSH での ASA トレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCvp47536</a>	FTD での AAA 要求が RRI から学習した V ルートをたどらない
<a href="#">CSCvq47743</a>	AnyConnect と管理セッションが数週間後に接続に失敗する
<a href="#">CSCvr15503</a>	ASA : SSH と ASDM セッションが CLOSE_WAIT でスタックし、ASA の MGMT が不足する
<a href="#">CSCvr35872</a>	ASA トレースバックスレッド名 : DATAPATH-0-1388 PBR 9.10(1)22

問題 ID 番号	説明
CSCvr58411	新しいスタティックスポークを追加または変更した場合、新しいスタティックハブ/スポーク設定の RRI がハブで動作しない
CSCvr60195	ASA/FTD がスレッド名「HTTP Cli Exec」でトレースバックおよびリロードすることがある
CSCvr99642	トレース「webvpn_periodic_signal」を使用した複数回の ASA トレースバックおよびリロード
CSCvs01422	FTD のデバイスモードの変更時に Lina がトレースバックする
CSCvs09533	FP2100 : 3 つ以上のインラインセットを介したトラフィックの処理時のトレースバックおよびリロード
CSCvs33852	バージョン 9.6.4.34 へのアップグレード後、アクセスグループを追加できない
CSCvs38785	syslog のタイムスタンプ形式が一貫していない
CSCvs50274	ASA5506 からボックスへ icmp 要求パケットが断続的にドロップされる
CSCvs52108	Umbrella インスペクションによる ASA トレースバック
CSCvs55603	ACL で一致した場合に ICMP 応答がドロップされた
CSCvs59056	Float-Conn が有効になっている場合、ASA/FTD トンネルスタティックルートが準最適なルックアップによって無視される
CSCvs72378	異なるコンテキスト間で切り替えると、ASDM セッションが突然終了する
CSCvs72393	FPR1010 温度しきい値を変更する必要がある
CSCvs73754	ASA/FTD : BVI の ARP が物理インターフェイスに割り当てられていないために発生するブロック 256 サイズの枯渇
CSCvs78252	TCP シーケンス番号ランダムライザが有効で SACK が使用されている場合、ASA/Lina のオフロード TCP フローが中断される
CSCvs79023	スレッド名での ASA/FTD のトレースバック : DNS インスペクションによる DATAPATH
CSCvs79606	「dns server-group DefaultDNS」 CLI が無効にならない
CSCvs81763	vFTD が VLAN タグ付きトラフィックを渡すことができない (トランクモード)
CSCvs82829	Anyconnect 設定がサイト間 VPN トンネルに追加されるとコールが失敗する

問題 ID 番号	説明
<a href="#">CSCvs85196</a>	ASA SIP 接続が連続した複数回のフェールオーバー後にドロップする：ピンホールタイムアウト/インスペクションによるクローズ
<a href="#">CSCvs88413</a>	バージョン 9.8 へのアップグレードにポートチャネルのバンドルに失敗する
<a href="#">CSCvs90100</a>	ASA/FTD がスレッド名「License Thread」でトレースバックおよびリロードすることがある
<a href="#">CSCvs91389</a>	FTD トレースバック Lina プロセス
<a href="#">CSCvs97863</a>	フラッシュファイルシステムでのクローズ時の fsync コールの数減らす
<a href="#">CSCvt00113</a>	SNMP コミュニティストリングのメモリリークによる ASA/FTD トレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCvt01397</a>	LINA 設定がプッシュされなかったにもかかわらず、展開は正常としてマークされる
<a href="#">CSCvt02409</a>	Cisco Firepower Threat Defense ソフトウェアのインラインペア/パッシブモード DoS の脆弱性
<a href="#">CSCvt03598</a>	Cisco ASA ソフトウェアおよび FTD ソフトウェア Web サービスの読み取り専用パストラバーサル脆弱性
<a href="#">CSCvt04560</a>	クラスタ展開でのファイアウォールで SCTP ハートビートが失敗する
<a href="#">CSCvt05862</a>	サーバーが管理インターフェイスを介して到達可能な場合、IPv6 DNS サーバーの解決が失敗する
<a href="#">CSCvt06606</a>	フローオフロードが FTD 6.2(3.10) と FXOS 2.6(1.169) の組み合わせで機能しない
<a href="#">CSCvt06841</a>	ASA でのキャプチャを使用して設定すると、誤ったアクセスリストのヒットカウントが表示される
<a href="#">CSCvt11661</a>	DOC : show asp dropでの mp-svc-flow-control の意味を明確にする
<a href="#">CSCvt11742</a>	ASA/FTD がスレッド名「ssh」でトレースバックし、リロードすることがある
<a href="#">CSCvt12463</a>	ASA : Unicorn Admin Handler スレッドでのトレースバック
<a href="#">CSCvt13822</a>	ASA : 一致する暗号マップエントリがないため、VTI が IPSec トンネルを拒否する
<a href="#">CSCvt15163</a>	Cisco ASA および FTD ソフトウェアの Web サービスに関する情報漏洩の脆弱性

問題 ID 番号	説明
CSCvt18199	スタンドアロン ASA の「overlaps with inside standby interface address」エラーで IPv6 NAT が拒否される
CSCvt21041	スレッド「ctm_ipsec_display_msg」での FTD のトレースバック
CSCvt22356	ASA のリブート後、ASA クラスターの Health-check monitor-interface debounce-time が 9000ms にリセットされる
CSCvt23643	データを復旧するための、VPN フェールオーバーリカバリに約 30 秒かかる
CSCvt24328	FTD : lina_host_file_open_raw 関数に関連するトレースバックとリロード
CSCvt26031	ASAv が IPv6 を使用してスマートライセンスを登録できない
CSCvt26067	セカンダリインターフェイスが FTD で使用されている場合、アクティブ FTP が失敗する
CSCvt27585	スタンバイからのフェールオーバー切り替え実行中に 2100 でのトレースバックが発生する
CSCvt28182	sctp-state-bypass がインライン FTD に対して呼び出されない
CSCvt29049	FPR2100 : アプライアンスモードでの ASA の SNMP 遅延
CSCvt33785	ランダム VPN ピアの IPsec SA が作成されない
CSCvt35945	9.8 トレインで SSH バージョン2を有効にする場合に Encryption-3DES-AES が必要であってはならない
CSCvt36542	FPR 上のマルチコンテキスト ASA/LINA が DHCP リリースメッセージを送信しない
CSCvt38279	ISA3000 で disk0 を消去すると、ファイルシステムがサポートされなくなる
CSCvt40306	ASA : リロード後にスタンバイユニットの BVI インターフェイスが応答を停止する
CSCvt41333	IKEv2 トンネルのダウン時にダイナミック RRI ルートが破棄されない
CSCvt43967	ゼロを含む長さが 46 バイト以下のパディングパケットを RA トンネルから受信した
CSCvt45863	IP ヘッダーの長さがパケット長と一致しない場合に暗号リングが停止する
CSCvt46289	Firepower 1000 シリーズで ASA LDAPS 接続が失敗する

問題 ID 番号	説明
CSCvt46830	FPR2100 「show crypto accelerator statistics」 カウンタは対称暗号を追跡しない
CSCvt50528	ASA/FTD - CLI での証明書のインストールに関するデフォルト設定の警告メッセージ
CSCvt50946	CSCvi42008 の修正にもかかわらず stuck uauth エントリが AnyConnect ユーザー接続を拒否する
CSCvt51346	PKI-CRL : ダウンロード時のメモリーリークおよび大きな CRL のクリア
CSCvt51348	PKI-CRL : ループ内の大きな CRL をクリアせずにダウンロードした時のメモリーリーク
CSCvt51349	フラグメント所有者に転送されたフラグメント化されたパケットが、データ インターフェイス キャプチャで表示されない
CSCvt51987	ASA FPR9300 SM56 での 80 サイズのブロックの枯渇によりトラフィックが停止する
CSCvt52782	ASA トレースバックスレッド名 : webvpn_task
CSCvt53640	SFR を 6.4.0 から 6.4.0.9-34 にアップグレードした後の ASA5585 トレースバックおよびリロード
CSCvt54182	FTD が SSL 複合を実行するように設定されている場合に LINA コアが生成される
CSCvt56923	FTD の手動による証明書の登録が、組織の件名フィールドの "&" (アンパサンド) が原因で失敗する
CSCvt61196	マルチコンテキストモードの ASA で、コンテキストを削除しても SSH キーが削除されない。
CSCvt63484	igb_saleen_io_sfp_mod_poll_thre プロセスにより ASA の CPU 使用率が高くなる
CSCvt64035	remote access mib : ラップアラウンド前に SNMP 64ビットのみが 4Gb を報告する
CSCvt64270	ASA が、誤った宛先 MAC アドレスを持つフェールオーバー インターフェイス チェック制御パケットを送信している
CSCvt64822	Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス ソフトウェアの SSL/TLS のサービス拒否 (DoS) 攻撃に対する脆弱性
CSCvt64952	「Show crypto accelerator load-balance detail」 が欠落しており、出力が未定義

問題 ID 番号	説明
CSCvt65982	RRI ルートの削除時にスレーブユニットでルートフォールバックが発生しない
CSCvt66351	NetFlow のレポートのフローのバイト数が非常に大きい
CSCvt68131	スレッド「IKEv2 Mgd Timer Thread」で FTD がトレースバックし、リロードする
CSCvt68294	Firepower 4120 の最大 VPN セッション制限を 20,000 に調整する
CSCvt70664	ASA : AnyConnect の Radius Acct-Requests に acct-session-time アカウンティング属性がない
CSCvt70879	vpn-filter に使用される ACL での「clear configure access-list」がリソースにアクセスできない
CSCvt73407	ASA デバイスのユーザー名 enable_15 に対する TACACS フォールバック認証が失敗する
CSCvt73806	FP2120 LINA アクティブボックスでの FTD のトレースバックとリロード。 [VPN]
CSCvt75241	FPR2100 で FTD をリロードした後、VPN でアドバタイズされたスタティックルートの再配布が失敗する
CSCvt76688	syslog メッセージ 201008 に、TCP サーバーがダウンした場合のドロップの理由が含まれている必要がある
CSCvt80126	CLI の「show asp table socket 18421590 det」で ASA がトレースバックし、リロードする
CSCvt80134	WebVPN リライタが SAP Netweaver からのデータを解析できない
CSCvt83133	group-url を使用して Google Chrome から anyconnect webvpn ポータルにアクセスできない
CSCvt86188	診断インターフェイスを介して SNMP トラップを生成できない
CSCvt90330	スレッド名 coa_task での ASA トレースバックおよびリロード
CSCvt92647	ASA のアップグレード後に、IPv6 アドレスで設定されたステートリンクを介した接続が失われる
CSCvt93142	ASA は、クライアント認証の証明書にヌルシーケンスのエンコーディングを許可する必要がある
CSCvt95517	FTD 上の AnyConnect の証明書マッピングが機能しない

問題 ID 番号	説明
CSCvt97205	ASA 9.14.1 上で SNMPPOLL/SNMPTRAP からリモートエンド (サイト間 VPN) ASA インターフェイスが失敗する
CSCvt97917	AWS 9.13.1.7 BYOL イメージ上の ASAv を PLR に対して有効にできない
CSCvt98599	IKEv2 コールアドミッション統計情報の「Active SAs」カウンタが実際のセッション数と同期していない
CSCvu00112	ssh クォータ制限が ci_cons_shell でヒットしたときに tsd0 がリセットされない
CSCvu01039	トレースバック : アクティブなトラフィックでの FTD インラインセットアップモード設定の変更
CSCvu03107	AnyConnect 統計情報が %ASA-4-113019 と RADIUS アカウンティングの両方で二重になる
CSCvu03562	ユーザー名とパスワードを入力すると、デバイスの SSH 接続が失われる
CSCvu03675	FPR2100 : メモリ不足の状態では ASA コンソールがハングして応答しなくなることがある
CSCvu04279	ASAv/AWS : AWS で C5 ASAv コードをアップグレードまたはダウングレードできない
CSCvu05180	リモートアクセス VPN ポリシーの展開後、FTD で AAA サーバー設定が欠落している
CSCvu05216	CRL CDP オーバーライドを指定する証明書マップでバックアップエントリが許可されない
CSCvu05336	ASAv : SNMP プロセスでのトレースバックおよびリロード
CSCvu05821	タイムスタンプ形式が常に UTC で表示される
CSCvu06767	マルチインスタンス上の Lina コアにより両方の論理デバイスでブートループが発生する
CSCvu07602	FPR-41x5 : 「clear crypto accelerator load-balance」によりトレースバックおよびリロードが発生する
CSCvu07880	QP プラットフォーム上の ASA で誤ったコアダンプファイルシステム領域 (50 GB) が表示される
CSCvu08013	DTLS v1.2 および AES-GCM 暗号を使用すると、特定のサイズの packets が頻繁にドロップされる

問題 ID 番号	説明
CSCvu08339	タップモードがオフで FTD インラインセットブリッジグループ ID が 0 に設定される
CSCvu10053	ASA トレースバックおよび関数 snmp_master_callback_thread のリロード
CSCvu12039	起動後にスレーブユニットがクラスマスターからの SCTP 設定の同期に失敗することがある
CSCvu12248	ユーザーが AnyConnect VPN を使用して接続する場合の ASA-FPWR 1010 トレースバックおよびリロード
CSCvu12684	HKT : 9.8.4.15 へのアップグレードでフェールオーバー時間が増加する
CSCvu16423	ASA 9.12(2) : ユニコーンプロキシスレッドによる複数のトレースバック
CSCvu17852	MPF で接続制限が設定されている場合、「show service policy」で現在の接続数が負になる
CSCvu17924	DATAPATH での FTD フェールオーバーユニットのトレースバックおよびリロード
CSCvu17965	手動 NAT ルールのポート値を変更すると、ASA でトレースバックが生成され、リロードされる
CSCvu20007	LINA からの Config_XML_Response の形式が正しくない。Lina が使用可能なメモリがないと報告している。
CSCvu25030	スレッド名 : CP processing での FTD 6.4.0.8 トレースバックおよびリロード
CSCvu26296	ASA インターフェイス ACL が ASA からの snmp コントロールプレーントラフィックをドロップしている
CSCvu26561	Kerberos と統合すると、WebVPN SSO が予期しない結果になる
CSCvu27287	スケジューラバックアップが EEM を介した SCP で失敗する
CSCvu27868	ASA : ASA のアップグレード後、外部 IPv6 ロギングサーバーへの特定の syslog メッセージの欠如
CSCvu29395	アクティブな IGMP join でマスターロールの変更を実行中にトレースバックが発生した
CSCvu32698	「key config-key password-encryption」が存在する場合、クラスタに参加する際に ASA が SNMP でクラッシュする
CSCvu34413	リロード後に ASA で SSH キーが失われる

問題 ID 番号	説明
CSCvu36302	vpn-addr-assign local reuse-delay が設定されている場合、%ASA-3-737403 が誤って使用される
CSCvu37547	メモリーリーク：リソース制限 MIB ハンドラが原因で、最終的にリロードが発生する
CSCvu38795	無効なインターフェイスの GOID エントリが原因で、トレースバック後に FTD ファイアウォールユニットがクラスタに参加できない
CSCvu40213	スレッド名 kerberos_recv での ASA トレースバック
CSCvu40324	フローロックアップ呼び出しトレースバックによる ASA トレースバックおよびリロード
CSCvu40398	FIPS を有効にした後の FIPS SELF-TEST FAILURE による ASA のリロード
CSCvu42434	ASA：実行中の SSH セッションがスタックしているため CPU 使用率が高い/ASA に SSH できない
CSCvu43355	二重解放によるデータパスでの FTD Lina トレースバック
CSCvu43827	スレッド名「cluster config sync」または「fover_FSM_thread」での ASA および FTD クラスタ ユニット トレースバック
CSCvu43924	DHCP 検出パケットの GIADDR が dhcp-network-scope の IP アドレスに変更される
CSCvu45748	スレッド名「ppp_timer_thread」での ASA トレースバック
CSCvu45822	ASA でトレースバックが発生し、リロードされた
CSCvu48285	TACACS REST API : /cli api を使用して設定された ASA が「Command authorization failed」メッセージで失敗する
CSCvu49625	[PKI] 標準ベースの IKEv2 証明書認証セッションが 2 番目の userfromcert ルックアップを不必要に実行する
CSCvu53258	FMC が証明書マップを誤って lina にプッシュする
CSCvu55469	FTD：接続アイドルタイムアウトがリセットされない
CSCvu55843	TACACS 承認ユーザーによる設定変更後の ASA トレースバック
CSCvu58153	RADIUS ポートの表現がビッグエンディアンではなくリトルエンディアンとして表示される
CSCvu60011	FTD：障害状態の HA に展開された Snort ポリシーの変更が完全に同期されない

問題 ID 番号	説明
CSCvu61704	ASA の intel_82576_check_link_thread を使用した高い CPU 使用率がユニット全体のパフォーマンスに影響する
CSCvu63458	FPR2100 : show tech でクラッシュ出力を表示すると、最新のトレースバックからの出力が表示されない
CSCvu65688	CSCvt98599 にもかかわらず、IKEv2 CAC の「Active SAs」カウンタが実際のセッション数と同期していない
CSCvu68529	Embryonic 接続制限が一貫して機能しない
CSCvu70622	リロード後に CTS SGT 伝播が有効になる
CSCvu70931	「no key config-key」を入力した後でクラスタ/AAA サーバーキーが欠如する
CSCvu71324	ASA : dhcp-network-scope の使用により、自動 DENY ルールが複数のコンテキストに適用される
CSCvu72094	スレッド名 DATAPATH での ASA トレースバックおよびリロード
CSCvu72658	AnyConnect 接続クライアント IP が断続的に OSPF にアドバタイズされない
CSCvu73207	AnyConnect ユーザーへの DTLS パケットで保持されない DSCP 値
CSCvu75594	FTD : すでに適用されているキャプチャでキャプチャバッファオプションを変更する場合のトレースバックとリロード
CSCvu77095	ASA がリマーク付きの ACE を削除できず、「指定されたリマークが存在しません」というエラーが表示される
CSCvu78721	アップグレード後にインターフェイス速度を変更（修正）できない
CSCvu80143	Snmp が応答を停止する。CLI から「Unable to honour this request now」が返される。
CSCvu82738	インラインセットの show interface のドロップレートが正しくない
CSCvu83178	ダイナミックルーティングプロトコルのサマリールートがスタンバイに複製されない
CSCvu83389	ASA がヌル TEID の GTPV1 転送再配置要求メッセージをドロップする
CSCvu83599	ASA がスレッド snmp_alarm_thread でトレースバックし、予期せずリロードすることがある
CSCvu90727	EAP-TLS 認証を使用するネイティブ VPN クライアントが ASA に接続できない

問題 ID 番号	説明
CSCvu97764	TAP モードの FTD が出力インターフェイスでキャプチャされない
CSCvu98505	PLR 経由でライセンスされた ASA に「export-controlled functionality enabled」フラグが正しく設定されていない
CSCvv02245	ASA 「session sfr」 コマンドが初期設定のために FirePOWER モジュールから切断する
CSCvv04584	resson no-mcast-intrf でマルチキャストトラフィックがドロップされている
CSCvv07864	マルチキャスト EIGRP トラフィックが内部 FTD インターフェイスで表示されない
CSCvv07917	ASA が新しいルートを学習すると、フローティングスタティックによって作成された ASP ルートテーブルが削除される
CSCvv08684	クラスタサイト固有の MAC アドレスが、フローオフロードによって書き換えられない
CSCvv09396	セッション終了後に、L2TP の VPN ルートが陳腐化する
CSCvv09944	WCCP 設定がプッシュされているときに FTD 展開時に LINA がトレースバックする
CSCvv12273	hardwareStatus MIB で複数の OID を持つ snmpget を使用した SNMP get-response が noSuchObject を返す
CSCvv12857	暗号化エンジンの障害後に ASA がフリーズする
CSCvv17585	特定の状況下で Netflow テンプレートが送信されない
CSCvv20405	WEBVPN : ERROR : マルチコンテキスト ASA の無効なトンネルグループ名
CSCvv23370	webVPN、SNMP 関連トラフィックの実行中に FPR2130 でトレースバックが発生した
CSCvv26786	「プロセス名 : lina」で ASA がトレースバックし、予期せずリロードする
CSCvv26845	ASA : syslog トラップを使用した SNMP 機能でのウォッチドッグのトレースバックおよびリロード
CSCvv28997	スレッド名 Crypto CA での ASA トレースバックおよびリロード
CSCvv29687	ASA でのデフォルトの syslog 780001/780002 のレート制限
CSCvv30371	SNMP : VPN ポーリングのメモリーク

問題 ID 番号	説明
CSCvv31334	6.6.1 ~ 63 の KPHA でピアを切り替えようとする、Lina のトレースバックとリロードが発生する
CSCvv31629	トラフィックが非対称的に通過すると、断続的に埋め込まれた GRE 経由の ping 応答が FTD クラスタでドロップする
CSCvv32425	show asp table classify domain permit を実行した場合の ASA トレースバック
CSCvv34003	ISA 3000 で OID 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5 の snmpwalk が、.16 および .17 に対して値 0 を返す
CSCvv34140	ASA IKEv2 VTI : レスポンダとして CTM から SPI を要求できない
CSCvv36518	ASA : CSCUw51499 修正後のリロード後のダウンタイムが延長される
CSCvv36725	ASA logging rate-limit 1 5 message ... 5 秒ではなく 10 秒内に 1 メッセージに制限
CSCvv37108	ネイバーからの OSPF LS アップデートメッセージを ASA がサイレントにドロップする
CSCvv43484	システムアップグレード後に ASA が RIP パケットの処理を停止する
CSCvv43885	キャリアライセンスが準拠していない場合、「show sctp」コマンドは使用できない
CSCvv44051	GRE/IPiniP パッセンジャフローによる snp_cluster_forward_and_free_packet でのクラスタ ユニット トレースバック
CSCvv44270	ASA v5 がトレースバックなしでリロードする
CSCvv48594	メモリーリーク : 脅威の検出での snp_tcp_intercept_stat_top_n_integrate() による
CSCvv54831	パケットトレーサコマンドの実行時の ASA トレースバックおよびリロード
CSCvv57590	ASA : スタンバイでの ACL のコンパイルに時間がかかる
CSCvv57842	WebSSL クライアントレス ユーザー アカウントが最初の不正なパスワードでロックアウトされている
CSCvv58605	スレッドでの ASA トレースバックおよびリロード : 暗号化 CA、MTX 内の非仮想化 pki グローバルテーブルによるメモリ破損
CSCvv69991	FTD が 6.6.1 へのアップグレード後にメンテナンスモードでスタックする
CSCvv30252	ASA/FTD が SNMP のメモリ破損によりトレースバックおよびリロードすることがある

## バージョン 9.14(1.30) で解決済みのバグ

問題 ID 番号	説明
<a href="#">CSCvv53696</a>	Anyconnect ユーザーの AAA または CoA タスク中の ASA/FTD トレースバックおよびリロード

## バージョン 9.14(1.30) で解決済みのバグ

次の表に、このリリースノートの発行時点で解決済みのバグを示します。

問題 ID 番号	説明
<a href="#">CSCvh19161</a>	スレッド名 : SXP CORE での ASA/FTD トレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCvi42008</a>	stuck uauth エントリが AnyConnect ユーザー接続を拒否する
<a href="#">CSCvk51778</a>	ASA 5515/5525/5545/5555 での「show inventory」(または)「show environment」でドライバ/ioctl エラーログが表示される
<a href="#">CSCvn64647</a>	tcp_retrans_timeout 内部スレッド処理による ASA トレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCvn82441</a>	[SXP] FPR-2110 の ASA とスイッチ間での SXP 接続の確立に関する問題
<a href="#">CSCvn95731</a>	スレッド名 SSH での ASA トレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCvq47743</a>	AnyConnect と管理セッションが数週間後に接続に失敗する
<a href="#">CSCvq51284</a>	FPR 2100、low block 9472 がデバイスを介してパケット損失を発生させる
<a href="#">CSCvr15503</a>	ASA : SSH と ASDM セッションが CLOSE_WAIT でスタックし、ASA の MGMT が不足する
<a href="#">CSCvr35872</a>	ASA トレースバックスレッド名 : DATAPATH-0-1388 PBR 9.10(1)22
<a href="#">CSCvr58411</a>	新しいスタティックスポークを追加または変更した場合、新しいスタティックハブ/スポーク設定の RRI がハブで動作しない
<a href="#">CSCvr60195</a>	ASA/FTD がスレッド名「HTTP Cli Exec」でトレースバックおよびリロードすることがある
<a href="#">CSCvr99642</a>	トレース「webvpn_periodic_signal」を使用した複数回の ASA トレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCvs01422</a>	FTD のデバイスモードの変更時に Lina がトレースバックする
<a href="#">CSCvs09533</a>	FP2100 : 3 つ以上のインラインセットを介したトラフィックの処理時のトレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCvs33852</a>	バージョン 9.6.4.34 へのアップグレード後、アクセスグループを追加できない

問題 ID 番号	説明
CSCvs38785	syslog のタイムスタンプ形式が一貫していない
CSCvs52108	Umbrella インスペクションによる ASA トレースバック
CSCvs55603	ACL で一致した場合に ICMP 応答がドロップされた
CSCvs59056	Float-Conn が有効になっている場合、ASA/FTD トンネルスタティックルートが準最適なルックアップによって無視される
CSCvs72393	FPR1010 温度しきい値を変更する必要がある
CSCvs73754	ASA/FTD : BVI の ARP が物理インターフェイスに割り当てられていないために発生するブロック 256 サイズの枯渇
CSCvs79023	スレッド名での ASA/FTD のトレースバック : DNS インスペクションによる DATAPATH
CSCvs82829	Anyconnect 設定がサイト間 VPN トンネルに追加されるとコールが失敗する
CSCvs88413	バージョン 9.8 へのアップグレードにポートチャネルのバンドルに失敗する
CSCvs90100	ASA/FTD がスレッド名「License Thread」でトレースバックおよびリロードすることがある
CSCvs97863	フラッシュファイルシステムでのクローズ時の fsync コールの数を減らす
CSCvt00113	SNMP コミュニティストリングのメモリークによる ASA/FTD トレースバックおよびリロード
CSCvt01397	LINA 設定がプッシュされなかったにもかかわらず、展開は正常としてマークされる
CSCvt02409	FPR93003 ノードクラスタのネストされた VLAN トラフィックで 9.12.2.151 snp_cluster_ingress がトレースバックする
CSCvt03598	Cisco ASA ソフトウェアおよび FTD ソフトウェア Web サービスの読み取り専用パストラバーサル脆弱性
CSCvt05862	サーバーが管理インターフェイスを介して到達可能な場合、IPv6 DNS サーバーの解決が失敗する
CSCvt06606	フローオフロードが FTD 6.2(3.10) と FXOS 2.6(1.169) の組み合わせで機能しない
CSCvt06841	ASA でのキャプチャを使用して設定すると、誤ったアクセスリストのヒットカウントが表示される

問題 ID 番号	説明
CSCvt11661	DOC : show asp dropでの mp-svc-flow-control の意味を明確にする
CSCvt11742	ASA/FTD がスレッド名「ssh」でトレースバックし、リロードすることがある
CSCvt12463	ASA : Unicorn Admin Handler スレッドでのトレースバック
CSCvt21041	スレッド「ctm_ipsec_display_msg」での FTD のトレースバック
CSCvt23643	データを復旧するための、VPN フェールオーバーリカバリに約 30 秒かかる
CSCvt24328	FTD : lina_host_file_open_raw 関数に関連するトレースバックとリロード
CSCvt26031	ASAv が IPv6 を使用してスマートライセンスを登録できない
CSCvt26067	セカンダリインターフェイスが FTD で使用されている場合、アクティブ FTP が失敗する
CSCvt28182	sctp-state-bypass がインライン FTD に対して呼び出されない
CSCvt29049	FPR2100 : アプライアンスモードでの ASA の SNMP 遅延
CSCvt35945	9.8 トレインで SSH バージョン2を有効にする場合に Encryption-3DES-AES が必要であってはならない
CSCvt36542	FPR 上のマルチコンテキスト ASA/LINA が DHCP リリースメッセージを送信しない
CSCvt38279	ISA3000 で disk0 を消去すると、ファイルシステムがサポートされなくなる
CSCvt41333	IKEv2 トンネルのダウン時にダイナミック RRI ルートが破棄されない
CSCvt43967	ゼロを含む長さが 46 バイト以下のパディング packets を RA トンネルから受信した
CSCvt45863	IP ヘッダーの長さがパケット長と一致しない場合に暗号リングが停止する
CSCvt46289	Firepower 1000 シリーズで ASA LDAPS 接続が失敗する
CSCvt46830	FPR2100 「show crypto accelerator statistics」カウンタは対称暗号を追跡しない
CSCvt50528	ASA/FTD - CLI での証明書のインストールに関するデフォルト設定の警告メッセージ
CSCvt50946	CSCvi42008 の修正にもかかわらず stuck uauth エントリが AnyConnect ユーザー接続を拒否する

問題 ID 番号	説明
CSCvt51349	フラグメント所有者に転送されたフラグメント化されたパケットが、データ インターフェイス キャプチャで表示されない
CSCvt51987	ASA FPR9300 SM56 での 80 サイズのブロックの枯渇によりトラフィックが停止する
CSCvt52782	ASA トレースバックスレッド名 : webvpn_task
CSCvt53640	SFR を 6.4.0 から 6.4.0.9-34 にアップグレードした後の ASA5585 トレースバックおよびリロード
CSCvt54182	FTD が SSL 複合を実行するように設定されている場合に LINA コアが生成される
CSCvt63484	igb_saleen_io_sfp_mod_poll_thre プロセスにより ASA の CPU 使用率が高くなる
CSCvt64035	remote access mib : ラップアラウンド前に SNMP 64ビットのみが 4Gb を報告する
CSCvt64270	ASA が、誤った宛先 MAC アドレスを持つフェールオーバー インターフェイス チェック制御パケットを送信している
CSCvt64822	ASA が SSL ハンドシェイク後にトレースバックし予期せずリロードすることがある
CSCvt65982	RRI ルートの削除時にスレーブユニットでルートフォールバックが発生しない
CSCvt66351	NetFlow のレポートのフローのバイト数が非常に大きい
CSCvt68131	スレッド「IKEv2 Mgd Timer Thread」で FTD がトレースバックし、リロードする
CSCvt68294	Firepower 4120 の最大 VPN セッション制限を 20,000 に調整する
CSCvt73806	FP2120 LINA アクティブボックスでの FTD のトレースバックとリロード。 [VPN]
CSCvt75241	FPR2100 で FTD をリロードした後、VPN でアドバタイズされたスタティック ルートの再配布が失敗する
CSCvt80126	CLI の「show asp table socket 18421590 det」で ASA がトレースバックし、リロードする
CSCvt83133	group-url を使用して Google Chrome から anyconnect webvpn ポータルにアクセスできない

問題 ID 番号	説明
CSCvt86188	診断インターフェイスを介して SNMP トラップを生成できない
CSCvt90330	スレッド名 coa_task での ASA トレースバックおよびリロード
CSCvt92647	ASA のアップグレード後に、IPv6 アドレスで設定されたステートリンクを介した接続が失われる
CSCvt93142	ASA は、クライアント認証の証明書にヌルシーケンスのエンコーディングを許可する必要がある
CSCvt95517	FTD 上の AnyConnect の証明書マッピングが機能しない
CSCvt97917	AWS 9.13.1.7 BYOL イメージ上の ASAv を PLR に対して有効にできない
CSCvt98599	IKEv2 コールアドミッション統計情報の「Active SAs」カウンタが実際のセッション数と同期していない
CSCvu00112	ssh クォータ制限が ci_cons_shell でヒットしたときに tsd0 がリセットされない
CSCvu01039	トレースバック：アクティブなトラフィックでの FTD インラインセットアップモード設定の変更
CSCvu03107	AnyConnect 統計情報が %ASA-4-113019 と RADIUS アカウンティングの両方で二重になる
CSCvu03562	ユーザー名とパスワードを入力すると、デバイスの SSH 接続が失われる
CSCvu03675	FPR2100：メモリ不足の状態では ASA コンソールがハングして応答しなくなることがある
CSCvu04279	ASAv/AWS：AWS で C5 ASAv コードをアップグレードまたはダウングレードできない
CSCvu05180	リモートアクセス VPN ポリシーの展開後、FTD で AAA サーバー設定が欠落している
CSCvu05216	CRL CDP オーバーライドを指定する証明書マップでバックアップエントリが許可されない
CSCvu05336	ASAv：SNMP プロセスでのトレースバックおよびリロード
CSCvu05821	タイムスタンプ形式が常に UTC で表示される
CSCvu06767	マルチインスタンス上の Lina コアにより両方の論理デバイスでブートループが発生する
CSCvu07602	FPR-41x5：「clear crypto accelerator load-balance」によりトレースバックおよびリロードが発生する

問題 ID 番号	説明
CSCvu07880	QP プラットフォーム上の ASA で誤ったコアダンプファイルシステム領域 (50 GB) が表示される
CSCvu08013	DTLS v1.2 および AES-GCM 暗号を使用すると、特定のサイズの packets が頻繁にドロップされる
CSCvu10053	ASA トレースバックおよび関数 <code>snmp_master_callback_thread</code> のリロード
CSCvu12039	起動後にスレーブユニットがクラスタマスターからの SCTP 設定の同期に失敗することがある
CSCvu12248	ユーザーが AnyConnect VPN を使用して接続する場合の ASA-FPWR 1010 トレースバックおよびリロード
CSCvu12684	HKT : 9.8.4.15 へのアップグレードでフェールオーバー時間が増加する
CSCvu16423	ASA 9.12(2) : ユニコーンプロキシスレッドによる複数のトレースバック
CSCvu17924	DATAPATH での FTD フェールオーバーユニットのトレースバックおよびリロード
CSCvu17965	手動 NAT ルールのポート値を変更すると、ASA でトレースバックが生成され、リロードされる
CSCvu20007	LINA からの <code>Config_XML_Response</code> の形式が正しくない。Lina が使用可能なメモリがないと報告している。
CSCvu25030	スレッド名 : CP processing での FTD 6.4.0.8 トレースバックおよびリロード
CSCvu26296	ASA インターフェイス ACL が ASA からの <code>snmp</code> コントロールプレーントラフィックをドロップしている
CSCvu26561	Kerberos と統合すると、WebVPN SSO が予期しない結果になる
CSCvu27868	ASA : ASA のアップグレード後、外部 IPv6 ロギングサーバーへの特定の <code>syslog</code> メッセージの欠如
CSCvu29395	アクティブな IGMP join でマスターロールの変更を実行中にトレースバックが発生した
CSCvu32698	「key config-key password-encryption」が存在する場合、クラスタに参加する際に ASA が SNMP でクラッシュする
CSCvu34413	リロード後に ASA で SSH キーが失われる
CSCvu36362	ASA の DNS ドクタリングとの一貫性のない動作

問題 ID 番号	説明
CSCvu37547	メモリーリーク：リソース制限 MIB ハンドラが原因で、最終的にリロードが発生する
CSCvu38795	無効なインターフェイスの GOID エントリが原因で、トレースバック後に FTD ファイアウォールユニットがクラスタに参加できない
CSCvu40213	スレッド名 <code>kerberos_recv</code> での ASA トレースバック
CSCvu40324	フロールックアップ呼び出しトレースバックによる ASA トレースバックおよびリロード
CSCvu40398	FIPS を有効にした後の FIPS SELF-TEST FAILURE による ASA のリロード
CSCvu42434	ASA：実行中の SSH セッションがスタックしているため CPU 使用率が高い/ASA に SSH できない
CSCvu43355	二重解放によるデータパスでの FTD Lina トレースバック
CSCvu43827	スレッド名「 <code>cluster config sync</code> 」または「 <code>fover_FSM_thread</code> 」での ASA および FTD クラスタ ユニット トレースバック
CSCvu43924	DHCP 検出パケットの GIADDR が <code>dhcp-network-scope</code> の IP アドレスに変更される
CSCvu45748	スレッド名「 <code>ppp_timer_thread</code> 」での ASA トレースバック
CSCvu45822	ASA でトレースバックが発生し、リロードされた
CSCvu48285	TACACS REST API： <code>/cli api</code> を使用して設定された ASA が「 <code>Command authorization failed</code> 」メッセージで失敗する
CSCvu49625	[PKI] 標準ベースの IKEv2 証明書認証セッションが 2 番目の <code>userfromcert</code> ルックアップを不必要に実行する
CSCvu53258	FMC が証明書マップを誤って <code>lina</code> にプッシュする
CSCvu55843	TACACS 承認ユーザーによる設定変更後の ASA トレースバック
CSCvu60011	FTD：障害状態の HA に展開された Snort ポリシーの変更が完全に同期されない
CSCvu61704	ASA の <code>intel_82576_check_link_thread</code> を使用した高い CPU 使用率がユニット全体のパフォーマンスに影響する
CSCvu63458	FPR2100： <code>show tech</code> でクラッシュ出力を表示すると、最新のトレースバックからの出力が表示されない

問題 ID 番号	説明
CSCvu65688	CSCvt98599 にもかかわらず、IKEv2 CAC の「Active SAs」カウンタが実際のセッション数と同期していない
CSCvu68529	Embryonic 接続制限が一貫して機能しない
CSCvu70931	「no key config-key」を入力した後でクラスター/AAA サーバーキーが欠如する
CSCvu71051	POE 対応インターフェイスでサブインターフェイスを設定した後で展開が失敗する
CSCvu72094	スレッド名 DATAPATH での ASA トレースバックおよびリロード
CSCvu72658	AnyConnect 接続クライアント IP が断続的に OSPF にアドバタイズされない
CSCvu73207	AnyConnect ユーザーへの DTLS パケットで保持されない DSCP 値
CSCvu75594	FTD : すでに適用されているキャプチャでキャプチャバッファ オプションを変更する場合のトレースバックとリロード
CSCvu77095	ASA がリマーク付きの ACE を削除できず、「指定されたリマークが存在しません」というエラーが表示される
CSCvu78721	アップグレード後にインターフェイス速度を変更（修正）できない
CSCvu83178	EIGRP サマリールートがスタンバイに複製されず、スイッチオーバー後に停止する
CSCvu83599	ASA がスレッド snmp_alarm_thread でトレースバックし、予期せずリロードすることがある
CSCvu90727	EAP-TLS 認証を使用するネイティブ VPN クライアントが ASA に接続できない
CSCvu98505	PLR 経由でライセンスされた ASA に「export-controlled functionality enabled」フラグが正しく設定されていない
CSCvv02245	ASA 「session sfr」 コマンドが初期設定のために FirePOWER モジュールから切断する
CSCvv04584	resson no-mcast-intrf でマルチキャストトラフィックがドロップされている
CSCvv07864	マルチキャスト EIGRP トラフィックが内部 FTD インターフェイスで表示されない
CSCvv08684	クラスターサイト固有の MAC アドレスが、フローオフロードによって書き換えられない

問題 ID 番号	説明
CSCvv09396	セッション終了後に、L2TP の VPN ルートが陳腐化する
CSCvv09944	WCCP 設定がプッシュされているときに FTD 展開時に LINA がトレースバックする
CSCvv12273	hardwareStatus MIB で複数の OID を持つ snmpget を使用した SNMP get-response が noSuchObject を返す
CSCvv12857	暗号化エンジンの障害後に ASA がフリーズする
CSCvv17585	特定の状況下で Netflow テンプレートが送信されない
CSCvv23370	webVPN、SNMP 関連トラフィックの実行中に FPR2130 でトレースバックが発生した
CSCvv26786	「プロセス名 : lina」で ASA がトレースバックし、予期せずリロードする
CSCvv26845	ASA : SNMP 機能でウォッチドッグのトレースバックとリロード
CSCvv28997	スレッド名 Crypto CA での ASA トレースバックおよびリロード
CSCvv29687	ASA でのデフォルトの syslog 780001/780002 のレート制限
CSCvv30371	SNMP : VPN ポーリングのメモリアリーク
CSCvv31334	6.6.1 ~ 63 の KP HA でピアを切り替えようとする、Lina のトレースバックとリロードが発生する
CSCvv31629	トラフィックが非対称的に通過すると、断続的に埋め込まれた GRE 経由の ping 応答が FTD クラスタでドロップする
CSCvv32425	show asp table classify domain permit を実行した場合の ASA トレースバック
CSCvv34003	ISA 3000 で OID 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5 の snmpwalk が、.16 および .17 に対して値 0 を返す
CSCvv34140	ASA IKEv2 VTI : レスポンダとして CTM から SPI を要求できない
CSCvv43484	システムアップグレード後に ASA が RIP パケットの処理を停止する
CSCvv44051	GRE/IPiniP パッセンジャフローによる snp_cluster_forward_and_free_packet でのクラスタ ユニット トレースバック
CSCvv44270	ASAv5 がトレースバックなしでリロードする
CSCvv48594	メモリアリーク : 脅威の検出での snp_tcp_intercept_stat_top_n_integrate() による

問題 ID 番号	説明
<a href="#">CSCVv54831</a>	パケットトレーサコマンドの実行時の ASA トレースバックおよびリロード
<a href="#">CSCVv57842</a>	WebSSL クライアントレス ユーザー アカウントが最初の不正なパスワードでロックアウトされている
<a href="#">CSCVv58605</a>	スレッドでの ASA トレースバックおよびリロード：暗号化 CA、MTX 内の非仮想化 pki グローバルテーブルによるメモリ破損
<a href="#">CSCVv69991</a>	FTD が 6.6.1 へのアップグレード後にメンテナンスモードでスタックする

### バージョン 9.14(1.6) で解決済みのバグ



(注) このリリースは、ASA のみをサポートします。

このリリースでは解決済みのバグはありません。

### バージョン 9.14(1) で解決済みのバグ

次の表に、このリリースノートの発行時点で解決済みのバグを示します。

問題 ID 番号	説明
<a href="#">CSCVa36446</a>	SSL ハンドシェイクの成功直後に ASA が Anyconnect セッションの受け入れを停止するか、または接続を終了する
<a href="#">CSCVg59385</a>	ASA ScanSafe コネクタのセカンダリ CWS タワーへのフェールオーバーに時間がかかりすぎる
<a href="#">CSCVj93609</a>	spin_lock_release_actual での ASA トレースバック
<a href="#">CSCVm77115</a>	無効な TSC 値による Lina のトレースバック
<a href="#">CSCVm85823</a>	SSH、ssh_exec を実行できない：コンソールでの open(pager) エラー
<a href="#">CSCVo76866</a>	2100 でのトレースバック：ウォッチドッグ
<a href="#">CSCVo88762</a>	FTD インライン/トランスペアレントでパケットが入力インターフェイスを介して送り返される
<a href="#">CSCVp04134</a>	9.12.1 へのアップグレード時に HTTP CLI Exec でトレースバックする
<a href="#">CSCVp29554</a>	lina_host_file_stat コールが原因でウォッチドッグがトレースバックする
<a href="#">CSCVp69229</a>	OpenSSL 0 バイトレコードパディング Oracle の情報漏えいの脆弱性

問題 ID 番号	説明
<a href="#">CSCvp70833</a>	ASA/FTD : 同じサービスの NAT ルールがエラー「エラー : NAT がポートを予約できません (ERROR: NAT unable to reserve ports) 」を 2 回表示する
<a href="#">CSCvp81083</a>	TLS/VPN に関連する ASA/Lina のトレースバック
<a href="#">CSCvq34340</a>	出力最適化機能による 9344 ブロックサイズの枯渇による FTD トラフィックの停止
<a href="#">CSCvq37913</a>	vpn-sessiondb がスタンバイ ASA に複製されない
<a href="#">CSCvq46587</a>	フェールオーバー後、アクティブユニットの TCP セッションがタイムアウトに達したときに削除されない
<a href="#">CSCvq50587</a>	ASA/FTD がスレッド名「BGP Router」でトレースバックし、リロードすることがある
<a href="#">CSCvq50944</a>	OSPFv3 ネイバーシップが約 30 分ごとにフラッピングしている
<a href="#">CSCvq51284</a>	FPR 2100、low block 9472 がデバイスを介してパケット損失を発生させる
<a href="#">CSCvq55426</a>	IPv6 デフォルトルートを追加すると CLI が 50 秒間ハングする
<a href="#">CSCvq61601</a>	FTD での OpenSSL の脆弱性 CVE-2019-1559
<a href="#">CSCvq63024</a>	デュアルスタック ASAv の手動フェールオーバーの問題
<a href="#">CSCvq65864</a>	rest-api agent を有効にすると HTTP CLI Exec でトレースバックする
<a href="#">CSCvq70775</a>	FPR2100 FTD スタンバイユニットで 9K ブロックがリークする
<a href="#">CSCvq76198</a>	FreeBSD システムのトラフィックの中断
<a href="#">CSCvq78126</a>	HA-IKEv2 のクリプトマップ設定で逆ルートを設定した後も V ルートが見つからない
<a href="#">CSCvq87797</a>	マルチコンテキスト 5585 ASA、透過的コンテキストで管理インターフェイス設定が失われる
<a href="#">CSCvq88644</a>	tcp-proxy でのトレースバック
<a href="#">CSCvq92126</a>	スレッド IPsec Message Handler での ASA のトレースバック
<a href="#">CSCvq95058</a>	IPSEC SA が、リンクダウンによって発生したフェールオーバーにより削除される
<a href="#">CSCvq95826</a>	DCD が原因でスタンバイがプローブを送信する
<a href="#">CSCvq99107</a>	ASA で SFP のホットスワップが有効になっていない

問題 ID 番号	説明
CSCvr10777	Ikev2 デーモンでの ASA トレースバック
CSCvr12018	ASA : デフォルトルートが BGP を介して学習されている場合は、VPN トラフィックがトンネルルートを取得できない
CSCvr13278	リロード後に PPPoE セッションが起動しない
CSCvr20449	実際には失敗しているポリシー展開が FMC で成功したとレポートされる
CSCvr20757	Cisco Umbrella DNS インспекションの実行中に ASA でブロックリークが発生する
CSCvr20876	メモリが少ないとカーネルが起動し (OOM) 、デバイスがリロードされ、KP の rlimit が変更される
CSCvr21803	入力 FTD インターフェイスに挿入された誤ったパケットによりスイッチ上で Mac アドレスがフラップする
CSCvr23580	2 つ以上の IP アドレスプールを削除できない
CSCvr25768	ASA が display_hole_og でトレースバックすることがある
CSCvr25954	FTD/LINA スタンバイが、アクティブからのロギングコマンドの複製中にトレースバックし、リロードすることがある
CSCvr27445	ポリシーの展開中にユニットが HA に参加しようとする、アプリケーションの同期が失敗する
CSCvr29638	FMC から ACP を展開した後、FPR2110 で HA FTD がトレースバックする
CSCvr35956	ServerKeyExchange と ClientKeyExchange の組み合わせに失敗した場合のダブルフリーのブロックによって lina トレースバックが発生する
CSCvr42344	PBR に設定されたアクセスリストからのルールの削除時の snp_policy_based_route_lookup でのトレースバック
CSCvr50266	リロードの問題によってデュアルスタック ASAv フェールオーバーがトリガーされる
CSCvr50630	ASA トレースバック : SCTP バルク同期と HA 同期
CSCvr51998	BGP 経由でデフォルトルートを学習後、ASA スタティックルートが ASP テーブルから消える
CSCvr54054	アイデンティティ NAT トラフィックに対して MAC の書き換えが実行される
CSCvr55400	スレッド名「cli_xml_server」で FTD/LINA がトレースバックし、リロードされる

問題 ID 番号	説明
CSCvr55518	ルールの作成に失敗したときにクリーンアップが行われない
CSCvr56031	スレッド名「cli_xml_server」でFTD/LINAがトレースバックし、リロードされる
CSCvr57605	リロード後の ASA のライセンスコンテキスト数がプラットフォームの制限を超える
CSCvr60111	設定がスタンバイから削除され、アクティブ時に展開が失敗する
CSCvr66768	PBR 設定がプッシュされているときにFTD展開時にLINAがトレースバックする
CSCvr79974	フェールオーバーリンクでのパケット損失時に設定が複製されないことがある
CSCvr81457	TLS トラッカー (tls_trk_sniff_for_tls) がブロックを解放しようとする、FTD がトレースバックする
CSCvr86077	re_multi_match_ascii によるデータパスでの ASA のトレースバック/ページフォルト
CSCvr89663	トレースバック : スレッド名 pix_flash_config_thread で WM1010 がリポートループに陥る
CSCvr90965	Azure で FTDv 展開を行うと、「no dns domain-lookup any」により回復不能なトレース状態が発生する
CSCvr92327	ASA/FTD がスレッド名「PTHREAD-1533」でトレースバックおよびリロードすることがある
CSCvr93978	スレッド DATAPATH-0-2064 で ASA がトレースバックし、リロードする
CSCvs01422	FTD のデバイスモードの変更時に Lina がトレースバックする
CSCvs02954	ASA OSPF : トポロジが変更されると RIB からプレフィックスが削除され、別の SPF が実行されると再び追加される
CSCvs03023	クラスタリングモジュールは、タイムアウトエラーとクロックジャンプを回避するために、ハードウェアクロックの更新をスキップする必要がある
CSCvs04179	ASA : ssh または fover_rx スレッドで 9.8.4.12 がトレースバックし、リロードする
CSCvs05262	デクリメント TTL で間違った結果が表示される
CSCvs07668	SIP インスペクションが有効になっていると、スレッド DATAPATH-1-15076 で FTD がトレースバックし、リロードする

問題 ID 番号	説明
CSCvs07982	ASA トレースバック : sctpProcessNextSegment - SCTP_INIT_CHUNK
CSCvs15276	エラー : IPv6 ICMP の設定時に ::/0 のエントリが存在する
CSCvs15972	SSL ポリシーが有効な場合にネットワークパフォーマンスが低下する
CSCvs16073	ホストとホストグループが設定された SNMP ポーリングが失敗する
CSCvs26402	NAT ポリシー設定範囲の制限が非サービス CMDS にも適用される
CSCvs27264	ASA の mroute エントリが更新されない
CSCvs28213	アサーション slib_malloc.c を使用したスレッド名 SSH での ASA トレースバック
CSCvs28580	高負荷状態で SSL トラフィックを処理するときのトレースバック
CSCvs29779	ASA が「DATAPATH-12-1899」プロセスの完了を待っているときにトレースバックし、リロードすることがある
CSCvs31470	OSPF Hello により 9K ブロックが枯渇し、制御ポイントの CPU が 100% になり、クラスタが不安定になる
CSCvs32023	出力最適化処理をオフにする
CSCvs39589	データチャネルがネゴシエートされていない場合は ASA が SSH タイムアウトを実行しない
CSCvs40230	ICMP が機能せず、「inspect-icmp-seq-num-not-matched」によって失敗する
CSCvs40531	AnyConnect 4.8 が FPR1000 シリーズで動作していない
CSCvs43154	アグレッシブ警告メッセージのためにセカンダリ ASA がフェールオーバーに参加できない
CSCvs45548	再アクティブ化モードが時間切れになることで、障害が発生したサーバーが不適切なタイミングで再アクティブ化される
CSCvs53705	AnyConnect セッションが誤って制限されている
CSCvs59966	OID「cipSecGlobalActiveTunnels」について間違った値がレポートされる (ASDM と同様)
CSCvs73663	IPsec message handler スレッドでの ASA のトレースバック
CSCvs77818	トレースバック : spin_lock_fair_mode_enqueue : ロック (np_conn_shrlock_t) が長期間にわたって保持されている
CSCvs80157	スレッド名 IKE Daemon での ASA のトレースバック

問題 ID 番号	説明
<a href="#">CSCvs82726</a>	マルチコンテキストモードで CSCvs31470 に対処するためのプレースホルダ
<a href="#">CSCvs91869</a>	FTD の IKEv1 が「MM_START」または「MM_FREE」のいずれかの状態でスタックする

## エンドユーザライセンス契約書

エンドユーザライセンス契約書の詳細については、<http://www.cisco.com/go/warranty> [英語] にアクセスしてください。

## 関連資料

ASA の詳細については、『[Navigating the Cisco ASA Series Documentation](#)』を参照してください。

---

【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（[www.cisco.com/jp/go/safety\\_warning/](http://www.cisco.com/jp/go/safety_warning/)）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2022 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.