

ليكولل اهحال صا و رورملا عا طخأ فاشكتسأ Cisco UCCE Mobile Agent MTP

تا يوت حمللا

[عمدق ممللا](#)

[ةيساس ألالا تاب لطلت ممللا](#)

[تاب لطلت ممللا](#)

[عمدختس ممللا تانوك ممللا](#)

[ةيساس ألالا تامول عم](#)

[اهحال صا و Mobile MTP ليك و ربع رورملا ةلكشم فاشكتسأ](#)

عمدق ممللا

عمس Cisco UCCE Mobile Agent ل رسكي نأ MTP عم ويراني س دحاو ةقيثو اذه فصبي

ةيساس ألالا تاب لطلت ممللا

تاب لطلت ممللا

ةيلال عيضاوملاب ةفرعم لكي دل نوكت نأ Cisco ي صوت

- Cisco (UCCE) نم ةدحوملا لاصتالا زكارم تاسسؤم لولح
- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) جم انرب
- Cisco (IOS) نم ينيبلا ليغشتلا ماظن
- طئاسولا اهان ةطقن (MTP)

عمدختس ممللا تانوك ممللا

ةني عم ةي دام تانوك مومومارب نارادصا يلع دننتس ممللا اذه رصتقي ال

ةصاخ ةيلم عم ةئي ب ي ف ةدوجوملا ةزهجال نم دننتس ممللا اذه ي ف ةدراوللا تامول عملا عاشنإ مت تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دننتس ممللا اذه ي ف عمدختس ممللا ةزهجالا عي مج تادب رما يال لمحت ممللا ريثأ تلل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا دي قكتك تبش

ةيساس ألالا تامول عم

ماقرا ل رسج عاشنإ ل بلاغل ي ف MTP بلطتي. لومحمل فاهال ليكو تاملا كم قفدت ي ف قفدت حيحصل ريغ MTP نيوكت ككي، كلذ عم و (DTMF) جودز ممللا نينطلل ددعت ممللا ددرتلا لاصتالا تالاح نم لك ي ف اذه ثدحي نأ نكمي. عاشنإ ب تاملا كملا موقت الو تاملا كملا لومحمل ليكولا يلع تباثلل عضولا وأ لاصتالا عضو ةطساوب

اهحال صا و Mobile MTP ليك و ربع رورملا ةلكشم فاشكتسأ

ليجمع اعدادت سابق لبق نم مدختس م ال MTP IOS جم انرب ىلع MTP pass-through نيكمت مت اذا
كتال جس ي ف كلذ ةيؤر ع قوت كنكم ي ف ، لاول

نأ ىرتس ، CTI ل CTI) رتوي بمكلا زاهج ب يفتاهل لاصلتال اجمد تالجس ي ف ترظن اذا
ثودح دنع ةيناث ي لل م لسفن ي ف عقي CallStartTransmissionEvent
ثدح ي نأ وه ع قوت م لا كولس ل ا ف ، كلذ عمو CallStopTransmissionEvent.
ةيناث ي لل م عضب ي ف Open Logical Channel (OLC) دع ب CallStartTransmissionEvent

لثالم ل ي بس ىلع

ثدح س ي ل طقف CallStopTransmissionEvent ةدهاشم كنكم ي ، 09:41:31:990 ةعاس ل دنع
ف قوت ل ا بقت س ا ف :

02440917.003 |09:41:31.990 |AppInfo |[CTI-APP] [CTIHandler::OutputCtiMessage] CTI
CallStopTransmissionEvent (DH=6|1036 CH=6|101896749

ر خ ل اس ر ا ثدح ىرتس روف ل ا ىلع ، اض ي 09:41:31:990 ةعاس ل ا ي ف و :

02440918.003 |09:41:31.990 |AppInfo |[CTI-APP] [CTIHandler::OutputCtiMessage] CTI
CallStartTransmissionEvent (DH=6|1036 CH=6|101896749

اذه UCCE JTAPI تالجس ه ي ل ع و دبت ام اذه

09:41:31:792 PG4A-jgw1 Trace: CiscoRTPOutputStopEv MediaStep: 0 Term: LCP5003F3892.

09:41:31:792 PG4A-jgw1 Trace: MediaMgr::CiscoRTPOutputStartEv CID: 109025711 ةدم :
LCP5003F3892 ناونع : /192.0.2.10 ذف نم : 21850.

09:41:31:792 PG4A-jgw1 Trace: CiscoRTPOutputStartedEv CID:109025711 lcpH:null ncpH:null.

09:41:31:792 PG4A-jgw1 Trace: MsgEMSEventReport: MessageId: 2706702341 Arg1:
109025711 ARG2: 0 ARG3: 112933892 ARG4: ARG5: .

JTAPI اذح ا ه ي ل ع و دبت ام اذه ، ةديج ةم ل ا كم ل

18:04:40:894 PG4A-jgw1 Trace: CiscoRTPOutputStopEv MediaStep: 0 Term: LCP5000F1001.

18:04:40:894 PG4A-jgw1 Trace: CiscoRTPOutputStopEv CID: 16780232 Term: LCP5000F1001.

18:04:40:925 PG4A-jgw1: MediaMgr::CiscoMediaOpenLogicalChannelEv CID: 16780232
Term: LCP5000F1001 رشؤم ل ا : 33109212/1.

18:04:40:925 PG4A-jgw1 Trace: MediaMgr::CiscoRTPOutputStartEv CID: 16780232 Term:
LCP5000F1001 ناونع : /192.0.2.50 ذف نم : 24730.

نكم ي ، قرطال اذح ا وه اذه ، ام هم ، Cisco تالجس و ا JTAPI ي ف MTP ىل ا ةراش ا نم ام كانه ، تظحال اذا
MTP رورم ةل كشم فاشتكا

ه طبض دع ا و MTP في رعت فلم نم MTP رورم ةلازاب مق ، هلحل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا