

حیحصت رم او ایلع ةمهمل تامولعمل مهف ءاطخال

تایوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةیس اساس الءابلطتلا](#)

[ءابلطتلا](#)

[ةمدختس ملاءانوك](#)

[ةیس اساس تامولعمل](#)

[تاریذختلا](#)

[حیحصتلا لبق](#)

[ءاطخال حیحصت تاجرخم یلع لوصول](#)

[مكحتلا ءدحو ذفنم](#)

[ءعاس ملاء \(AUX\) ذفنم](#)

[ذفانم vty](#)

[یلخاد تقؤم نذخم یل لئاس رلا لیجست](#)

[مداخ یل لئاس رلا لیجست UNIX Syslog](#)

[یرخال ةقباس لاءاطخال حیحصت ماهم](#)

[ءاطخال حیحصت فاقیال](#)

[debug ip packet رما م ادختس](#)

[تاریذختلا](#)

[لهؤم لاءاطخال حیحصت](#)

[قلص تاذ تامولعمل](#)

ةمدقملا

debug ip packet رمال كلذ ی امب رم او debug م ادختس یلع ةماع ل ةیهیجوت لئدابم ةقیث و اذه فصی Cisco IOS® تاصنم یلع رفوت م

ةیس اساس الءابلطتلا

ءابلطتلا

ةیلالاتل عیضاوم لابة فرع م كیدل نوك نأ Cisco یصوت:

•

• vty و (AUX) ذفانم او مكحتلا ءدحو ذفنم م ادختس اب هجوم لابل لاصلتالا

•

ةمإعلا Cisco IOS® نىوكت لكاشم

-

Cisco IOS® عاطخأ حىحصت تاجرخم ريسفت


ةمدختسمل تانوكملا

ةنعم ةيدام تانوكموجمارب تارادصا ىلع دنتسمل اذه رصتقي ال

ةمدختسُمل ةزهجال عيمج تَأدب .ةصاخ ةيلعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسمل اذه يف ةدراول تامولعمل عاشنإ مت يأل لم تحملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشتلل دي قكتكبش تناك اذا .(يضارتفا) حوسمم نىوكتب دنتسمل اذه يف رمأ

ةيساسأ تامولعم

ىل ةفاضالاب ، Cisco IOSplatforms ىلع ةحاتملا عاطخأل حىحصت مادختسا لوح ةماعلا تاداشرال ضعب ةحفصلل هذه رفوت حىحص لكشب طورشملا عاطخأل حىحصت **debug ip packet** رملأ مادختسال ةلثمأ



cisco بسانملا تلحأ. ةنيعم عاطخأ ححصت تاجرم ورم اوأ ريسفتو مادختسا ةيفيك دننسملا اذه حرشي ال :تظالم
ححصت صاخ ىلع ةمولعمل قيثوت عجرم رمأ debug

ةنيبلا تاكبشلا ثادحأ نم ةعونتم ةومجم نمضتت ةيصيخشتم تامولعم تازايملا تاذ **debug EXEC** رماو أ جارخا رفوي
ماع لكشب ةكبشلا طاشنو لوكوتوربلا ةلاحب ةقلعتملا

تاريختلا

دنع كيدل هجوملل ينفلا معدلا لثمم هيحوت تحت طقف رماو ألا هذه مادختساب ىصوي ،ماع لكشب .رذحب نوعروي **debug**
اهالصا ةنيعم عاطخأ فاشكتسأ

عفترم ليحت تالاح ةي نيب ل تاكبش ل هجاوت ام دن ع هجوم ل ل يغشت ل يطعت ل ااطخ ال احي حصت ني كمت يدؤي نأ نكمي لكشب مكحت ل اذو ذفنم ليحت درجم ع طقتم لكشب هديحت ل وصولا مداخل نكمي ، ليحت ستال ني كمت مت اذ ، ليات ل اب و ل ج س ل لئاس رب دئاز .

هقرغتسي نأ نكمي يذال تقولا رادقم ورم ال اذ هجتني نأ نكمي يذال اناخ ال اامئاد رابتع ال ايف ع رض ، رم ال debug عدب ل بق لك .

ماظن ل رضي ال ا لمحت م ال نم **debug isdn q931** ، (BRI) ةي ساس ا ل دعم ة هجاو ع هجوم كي دل ناك اذ ، ل ا ث م ل ل ي ب س ل ع


نم ريبك ردق دي لوت ل ل ل م ك ل اب E1 ني وكت عم AS5800 ةي هت ل ع ااطخ ال احي حصت س فن ذيفنت يدؤي دق ، تقوي ا ي فو ة باحت س ال ن ع فقوت ل او قي ل عت ل نم ا ه نكمي دق ل ا خ د ال .

ة ل ا ع م ة د ح و ر ف و ت نم ق ق ح ت . رم ال **show processes cpu** م ا د خ ت س ا ب ة ي ز ك ر م ل ا ة ل ا ع م ل ا ة د ح و ل م ح ل ا ر ط ن ا ، ااطخ ال احي حصت ل بق ااطخ ال احي حصت عدب ل بق ة ي ف ا ك (CPU) ة ي ز ك ر م

نم ديزم ل ع ل و ص ل ل [Cisco تاهجوم ل ع ا ح ا ل ص ا و ي ل ا ع ل ا \(CPU\) ة ي ز ك ر م ل ا ة ل ا ع م ل ا ة د ح و م ا د خ ت س ا ااطخ ا ف ا ش ك ت س ا ع ج ا ر](#) ل ي ل ا ع ل ا (CPU) ة ي ز ك ر م ل ا ة ل ا ع م ل ا ة د ح و ل ا م ح ا ة ل ا ع م ة ي ف ي ك ل و ح ت ا م و ل ع م ل ا

م ت ي ت ل ا ة ي ع ر ف ل ا ت ا ه ج ا و ل ا ر ا د ق م ل ا ق ف و ، ك ا ذ ن ا ر س ج ل ا ب م و ق ت ATM ة ه ج ا و ع م Cisco 7200 ه ج و م ك ي د ل ن ا ك اذ ، ل ا ث م ل ل ي ب س ل ع ه ب ة ص ا خ ل ل (CPU) ة ي ز ك ر م ل ا ة ل ا ع م ل ا ة د ح و نم ريبك ل م د خ ت س ت نأ نكمي هجوم ل ل يغشت ة د ا ع ا ن ا ف ، ا ه ن ي و ك ت

ح ي ح ص ت ع د ب ي دؤي دق . (BPDU) ر س ج ل ا ل و ك و ت و ر ب ت ا ن ا ي ب ة د ح و ة م ز ح ا ش ن ا م ز ل ي ، (VC) ة ي ر ه ا ط ة ر ئ ا د ل ك ل ، ه ن ا و ه ا ن ه ب ب س ل ل ل ا ص ت ا ا ط ق ن ا ل ا ي دؤي و ريبك لكشب ة ي ز ك ر م ل ا ة ل ا ع م ل ا ة د ح و م ا د خ ت س ا ع ا ف ت ر ا ل ا ج ر ح ل ا تقولا اذ ه ل ث م ا ن ث ا ااطخ ال ا ه ل ي ط ع ت و ا ة ك ب ش ل ل .




يف، نكلو. افثك مءاطخألا حئصت نوكئ امءنع ةصاخو، رمالا هءوم ةءاع ىرت ال، ءاطخألا حئصت لئغشت ءنع: ءظءالم لئصئ لءلا مسقلل ءءار. ءاطخألا حئصت فاقئلل `undebug all` و `no debug all` رمالا مءءتسلا كئكئمئ، ءالءال مءعم نمل لكشب ءاطخألا حئصت مءءتسلا لوء ءامولءملا نمل ءئزم لئل لوصءلل ءاطخألا حئصت ءاءءم لئل.

حئصءلا لءق

اضئأ بعئ. ئسأسألا مءنللا رارقتسلا لئل ءاطخألا حئصت رئءأءل كمهف نمل ءكأء، هالءأ ءروكءملا طاقنللا لئل ءفاضالاب هءوملا لئل ءاب لاصءالا بعئ لئل ءهءاوللا ءاعارم.

ءاءاشرالا ضعب لئل مسقللا اءه ئوءءئ.


ي ف هجوم لآب مكحتلا ةدحو ذفنم ىلع اهؤارچا متي يتلا ةدئازلا ءاطخألا حيجصت تاي لمع ببستت نأ نكمي :ريذحت اذلا يتلا لآب و. ىرخألا تاهجومل فئاظو لبق مكحتلا ةدحو جارخا ةيولوأب ايتاقلت موقبي هجومل نأل كلذو. هقيلعت جارخا ناك اذلا ،كلذل .هقيلعت نكميف ،مكحتلا ةدحو ذفنم ىلا ريبك ءاطخأ حيجصت جارخا ةجلاعمب موقبي هجومل ناك متي .كئاطخأ حيجصت ىلع لوصحلل لجسلل ةتقؤملا نزاخملأا وأ vty (telnet) ذفانم مدختساف ،ادئاز ءاطخألا حيجصت كلذ دعب تامولعملال نم ديزملا ريفوت



مكحتلا ةدحو ذفنم جلاعي ،يتلا لآب و. يضارتفا لكشب مكحتلا ةدحو ذفنم ىلع ليجستتلا نيكمت متي :تظالم (buffer وأ vty وأ aux لثم) ىرخألا قرطلا وأ ذفانملا ضعب لعفلآب مدختست تنك اذلا ىتح امئاد ءاطخألا حيجصت جارخا مت يذلا no logging console رملأا ،ةيداعلا ليجشتلا فورظ يف ،كيدل نوكتي نأب Cisco ي صوت ،كلذل .جارخالا طاقتلال ىلا اهيف جاتحت يتلا تالجال يف .ءاطخألا حيجصت طاقتلال ىرخأ قرط مادختسا و تاقوألأا عيمج يف هنيكمت اتقؤم ليجستتلا مكحت ةدحو ليجشتب مق ،مكحتلا ةدحو مادختسا

دعاسملا (AUX) ذفنملا

ىلع رمالا **no logging on** طيشنت مدع نم اضيا ققحت. رمالا **terminal monitor** بتكاف، دعاسم ذفنم ربع الصتم تنك اذا هجوملا.



ضري ال، هجوملا ديهمت دواع| دنع، هنا رابتعالا يف عضاف، هجوملا بقارمل (AUX) ذفنملا مدختست تنك اذا: **تظالم** ديهمتلا لسلسلت ضرعل مكحتلا ةدحو ذفنمب لاصتالاب مق. ديهمتلا لسلسلت جرخم (AUX) ذفنملا

vtty ذفانم

مادختسا مدع نم اضيا ققحت .يالاتلا **terminal monitor** رمألا بتكاف ،Telnet جم انرب ربع وأ دعاسم ذفنم ربع الصتم تنك اذا **no logging on** رمألا ليجست

يلخاد تقؤم نزخم ىلا لئاسرلا ليجست

كلذ فالخ ديدحت متي مل ام مكحتلا ةدحو ىلع لئاسرلا عيمج ضرع متي و ،مكحتلا ةدحو وه يضارتفالا ليجستلا زاهج

رمألا اذهل ةلماكللا ةغايصلالا يه هذه .يلخادلا **logging buffered** نيوكتلا رمأ مدختسا ،يلخاد تقؤم نزخم ىلا لئاسرلا ليجستل


<#root>

logging buffered no logging buffered

تقؤملا نزخملا .مكحتلا ةدحو ىلا اهتباتك نم الادب يلخاد تقؤم نزخم ىلا لجسلا لئاسر خسنب رمألا موقبي **logging buffered** ةمدقلا لئاسرلا لادبتساب موقت ثدألا لئاسرلا ناف اذل ،هتعي بطب يرئاد

ىلوالا ةلاسرلا .تازايتمالا يذ **show logging EXEC** رمأ مدختسا ،تقؤملا نزخملا ىلا لوخدلا ليجست متي تالا لئاسرلا ضرعل .تقؤملا نزخملا يفةلاسر مدقأ يه ةضورعلا

اهل ليجست متيس يتلا لئاسرلا ةروطخ يوتسم ىلا ةفاضلااب تقؤملا نزخملا مجح ديدحت كنكمي



Cisco IOS show proc mem رمألا مدخسأ. تقؤملا نزخملل مءل لاخءا لبء عبءرملا فف ءففاك ءركا ذرفوء نم ءكأء: ءظءالم ءءاءم ءركا ذلا ىرءل

(فصاءرفالا) مكءءللا ءءوءىللا لئاسرللا بءءكف وءقؤملا نزخملل ماءءءسلا اءالاب رمألا موءف **no logging buffered**.

UNIX Syslog مءاءىللا لئاسرللا لءءسءل

رمألا اءءل ءلمالكلا ءءافصللا فلفل امف ف. لءءسءللا ءءوم نففوءء رمأ مدخسأ، syslog مءاء ففصمىللا لئاسرللا لءءسءل

<#root>

```
logging <ip-address> no logging <ip-address>
```

فيضم لبا صااال IP ناوع هه <ip-address> ةطيسولا .لجسالا لئاسر يقلل ل syslog مءا ففضم رمال اءه ءءه **logging**

.لجسالا لئاسر مللسل للال syslog مءاوب ةمءاق عاشنل كنكمف ، ةرم نم رءكأ رمال اءه راءصاب

syslogs. نم بباا ال ناليم ةمءاقال نم نفعف ناوعلا عم لءان syslog ل رمال اءه وءمف **no logging**

سراال ةقباال اءااال ءفءصء مام

-

ال اءااال ءفءصء اءااال ءاااال هءكمف للءء (HyperTerminal، لءملا لئبس للء) ففرطال ءءااال ءماب ءاءء مء ءفءم . ةبسا نملا ءارا للءا رءااا ، **Capture Text** رءنا مء ، **Transfer** رءنا ، HyperTerminal، فف ، لءملا لئبس للء . فللم ءءااا و للءا عءرا ، رءا ةفرط ءءااال ءماب للءا للء [HyperTerminal](#) . نم صنلا اءااال طاقءلا للءا عءرا ، ءامولءملا نم ءمابلا

-

:للءال رمال **service timestamps** مءءءساا (ةئناء لللم) ةئناء لللملاب ةئمءلا عباوطلل نءكمء

```
<#root>
```

```
router(config)#
```

```
service timestamps debug datetime msec
```

```
router(config)#
```

```
service timestamps log datetime msec
```

اقفوءءقولا وءراءالا للءا ةرفشم ، MM:DD:SS HH:MM:SS قفسنءلاب اءااال ءفءصء للءا ءقولا مءءا رمال اءه ءفءصء

MPLS مداخلتس | متي . Multi-Protocol Label Switching (MPLS) لغشي هجوم ىلع عيرسلا ليوحتلا ليطلع ت ب موقت ال . يثراك ريثأت ههجاووا ىلع عيرسلا ليوحتلا ليطلع تل نوكي نأ نكمي ، كذل . CEF عم نارتق ااب

ويرانيسلا اذه في لمأت :



: ه Router_122 ىلع اهنوكت مت يتلا لوصول ةمئاق

```
<#root>
```

```
access-list 105 permit icmp host 10.10.10.2 host 10.1.1.1 access-list 105 permit icmp host 10.1.1.1 host
```

م) 121_فيضملا هجوملا نم (ICMP) تنرتنالا في مكحتلا لئاسر لوكتورب مزح نم ةمزح يأل هذه لوصول ةمئاق حمست رخآلا هاجتالا في كلكذكو (IP 10.1.1.1 ناوع عم) 123_هجوملا ىل (IP 10.10.10.2 ناوع

. ةدئاعلا ICMP ةمزح طاقسا هجوملل نكمي في الو ، نيهجتالا نم ي في مزحلل حمست نأ مهمل نم

مزحلل ءاطخألا حيحصت ةيؤر طقف كنكمي هنأ ينعي اذه . Router_122 ىلع طقف ةدحاو ههجاو ىلع عيرسلا ليوحتلا ةلازاب مق ةمزحلا ضرعتي في ذل Cisco IOS روظنم نم حضوم وه امك ، ههجاووا كلتل ههجوملا

، دعب ىرخألا ههجاووا ىلع عيرسلا ليوحتلا ليغشت فاق ياب مقت مل كنأل ارظن . "d=" عم مزحلا هذه رهظت ، ءاطخألا حيحصت نم عيرسلا ليوحتلا ليطلع ت ههجاووا اذه حضوي . اهل **debug ip packet** عضخت ال ةدئاعلا ةمزحلا نإف :

```
<#root>
```

```
router_122(config)#
```

```
interface virtual-template 1
```

```
router_122(config-if)#
```

```
no ip route-cache
```

```
router_122(config-if)#
```

```
end
```

access-list 105) اقبسمة فرع عمل لوصول ةمئاق مادختساب طيشنتال **debug ip packet** نأل بجي

<#root>

router_122#

debug ip packet

detail 105 IP packet debugging is on (detailed) for access list 105 router_122# 00:10:01: IP: s=10.1.1

متي تاهجاولا نيذه ربع مزحلل عي مج نأ ين عي اذه (122_هجوم لى لى عى رسلا لي وحتللا لازلان نأل مق
(**debug ip packet** ل بل طتم وهو) مزح لى نأل اه لي وحت

<#root>

router_122(config)#

interface serial 3/0

router_122(config-if)#

no ip route-cache

router_122(config-if)#

end

router_122# 00:11:57: IP:

s=10.10.10.2

(Virtual-Access1),

d=10.1.1.1

(Serial3/0), g=172.16.1.6, len 100, forward 00:11:57:

ICMP type=8

, code=0 ! -- ICMP packet (echo) from 10.10.10.2 to 10.1.1.1 00:11:57: IP:

s=10.1.1.1

(Serial3/0),

d=10.10.10.2

(Virtual-Access1), g=10.10.10.2, len 100, forward 00:11:57:

ICMP type=0

, code=0 ! -- ICMP return packet (echo-reply) from 10.1.1.1 to 10.10.10.2 00:11:57: IP: s=10.10.10.2

لوصول ةمئاق ري ياعم قباطت ال مزح ي أضري ال حي حصت لل IP ةمزح جارخا نأل طحال

رماً [tracert](#) و [زي زأ ةي لم عمل ا مه في](#)، جارخا اذه لى لى فاضا ةمولع م ضع ب ل تلحأ

3 ةي لس لس ت ل ة ه ج اول ل ط ق ف ء ا ط خ أ ل ا ح ي ح ص ت ض ر ع ن أ ل م ت ي ه ن أ ط ح ا ل

<#root>

*Mar 8 09:43:04.855:

Serial3: HDLC

myseq 29, mineseen 29*, yourseen 30, line up *Mar 8 09:43:14.855:

Serial3: HDLC

myseq 30, mineseen 30*, yourseen 31, line up

ف ا ق ي ا ن س ح ت س م ل ا ن م . ي ط ر ش ل ل ا ء ا ط خ أ ل ا ح ي ح ص ت ة ل ا ز ا ل ر م أ ل ا <interface_type interface_number> م د خ ت س أ
ي ط ر ش ل ل ا ل غ ش م ل ا ة ل ا ز ا ل ب ق (ل ك ل ل ا ء ا ط خ أ ل ا ح ي ح ص ت ا غ ل ا م ا د خ ت س ا ب ، ل ا ث م ل ل ا ل ي ب س ي ل ع) ء ا ط خ أ ل ا ح ي ح ص ت ل ي غ ش ت

ط ر ش ل ل ا ة ل ا ز ا د ن ع ء ا ط خ أ ل ا ح ي ح ص ت ت ا ج ر خ م ن م ن ا ف و ط ب ن ج ت ل ا ذ ه

<#root>

traxbol#

undebug interface serial 3

This condition is the last interface condition set. Removing all conditions can cause a flood of debug
y

Condition 1 has been removed traxbol

3. لس لس ت ل ا ك ل ذ ك و 0 serial ة ه ج اول ل ن م ل ك ل ا ء ا ط خ أ ل ا ح ي ح ص ت ض ر ع ة ط ح ا ل م ن أ ل ا ك ن ك م ي

<#root>


*Mar 8 09:43:34.927:

Serial3: HDLC

myseq 32, mineseen 32*, yourseen 33, line up *Mar 8 09:43:44.923:

Serial0: HDLC

myseq 35, mineseen 35*, yourseen 48, line up



حېحصت عم ATM. اءاطخأ حېحصت كلذ ىلع ةلثمألا دحأ. اهنا ذ دحبة طورشم اءاطخألا حېحصت تايلمع ضع ب: ريذحت ىلع اءاطخألا حېحصت نيكمت نم الءب اهل اءاطخألا حېحصت نيكمت بجهي يتلا ةهءاولا ديذحت كليلع بجهي ATM، اءاطخأ طرش ديذحت و ATM تاهاواوعيمج.

ةءاوةيعرف ةهءاوىلا ATM مزح حېحصت نم دحلل ةحېحصلا ةقيرطالا مسقلا اذه حضوي:

```
<#root>
```

```
arielle-nrp2#
```

```
debug atm packet interface atm 0/0/0.1
```

!--- Note that you explicitly specify the sub-interface to be used for debugging ATM packets debuggi

Displaying packets on interface ATM0/0/0.1 only

```
arielle-nrp2# *Dec 21 10:16:51.891: ATM0/0/0.1(0): VCD:0x1 VPI:0x1 VCI:0x21 DM:0x100 SAP:AAAA CTL:03 0
```

تاهجاو نم ريبك ددع ىلع يوتحي ناك اذا هجوملا قلعي نأ نكمي، (عقبطم ةلاحب) تاهجاو لا عيمج نيكمتم **atm debugging** تلواح اذا
ATM ءاطخأ حيجصتلا ةحيجصلال ريغ ةقيرطال ىلع لاثم ضرع متي. ةيعرفلا ATM.

نم طبرلا تيأر دعب عيطتسي تنأ. ريثأت هل سيل اذه نأ ىرت اضيأ كنكل قبطم طرش نأ ىرت نأ كنكمي ةلاحلا هذه يف
ادج ةلئل رورم ةكرحو طقف ناتاهجاو كيدل، ربتخملا اذه ويرانيس يف. نراق رخآلا.

يف ببستتي نأ نكمي وةيغلل اعفترم تاهجاو لا عيمجل ءاطخألا حيجصت جارخا نوكتي ذئدنعف، اعفترم تاهجاو لا ددع ناك اذا
هجوملا قيلعت.

<#root>

```
arielle-nrp2#
```

```
show debugging condition
```

```
Condition 1: interface AT0/0/0.1
```

```
(1 flags triggered) Flags: AT0/0/0.1 ! -- A condition for a specific interface. arielle-nrp2#  
debug atm packet
```

```
ATM packets debugging is on Displaying all ATM packets arielle-nrp2# *Dec 21 10:22:06.727:
```

```
ATM0/0/0.2
```

```
(0): ! -- You see debugs from interface ATM0/0/0/.2, even though the condition ! -- specified ONLY AT0/0/0.1
```

```
ATM0/0/0.1
```

```
(0): !--- You also see debugs for interface ATM0/0/0.1 as you wanted. VCD:0x1 VPI:0x1 VCI:0x21 DM:0x100
```

ةلص تاذا تامولعم

- [لوصول اول لاصتالا ةينقت معد](#)
- [Cisco نم تاليزنتال او ينفلال معدلا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا