

FindIT Network Probe يلع تامالعالا ةرادا

فدهلا

يلع نوکي دق .ةکبشلا يف ثادحا ثودح دنع تامالعالا عاشناب FindIT Network Probe موقبي سيسيرلا راطالال نم نميالال يلفسلا نکرلا يف قثبنم فلم واینورتکلل دیرب ةئیه م ادختسالال لیهستل ناولالاب تامالعالال زیمرت متي .FindIT Probe.

- یونات شدح ىل رضخال نوللا ریشي .
- ریبك شدح ىل یلاقتربال نوللا ریشي .
- جرح شدح ىل ریشي رمخال نوللا .

FindIT ةذفان نم ینمیلا الال ةیوازلا یف Bell ةنوقیاب تامالعالال زکرم لیثمت متي ریغ تامالعالال ددع یلامجال لثمی وهو ،هنم ربكأ ددع یلع یوتحی دق .FindIT Network Probe .هالعا ددع وه امك شدحلال ةعیبط ىل مقرلا نول ریشي .اهب فترتعمال تالجس راهظال تامالعالال صیصخت نكمی امك .ةیلبق تسملال ةعجارملل تامالعالال طقف كتالیضفت .

امك .FindIT Network Probe یلع تامالعالال ةرادا ةیفیك حیضوت ىل لاقملا اذه فدهی ةقطنم یف ینورتکللال دیربال تاداعل نیوكت نم لعفلاب تیهنانا دق كنأ ضررتفی FindIT Network Probe نم ینورتکللال دیربال تاداعل > ةرادا .

تامالعالا ةرادا

تامالعالال زکرم ىل لوصول

FindIT Network Probe ىل لوخدلا لجس 1. ةوطخلال

ةنوقی رقنا ،FindIT Network Probe ةذفانب صخالل سأللا تاودأ طیرش ىلع 2. ةوطخلال تامالعالال زکرم .

ىلع نأ ىل ةنوقیال نول ریشي .اهب فترتعم ریغ اراطخ 18 كانه ،لاثملا اذه یف :**ةطحالم** .اریبك اشدح ناك شدح



ةروطخلال بسح تامالعالال ةیصفت

طقف ةعیبطلال كلت تالجس ضرعل ماقرالال قوف رقنا 1. ةوطخلال

رقنلا دنع .جرح شدح 0 و ةسیئر ثادحا 6 و اریغص اشدح 12 كانه ،لاثملا اذه یف :**ةطحالم** ةسیئرلا ثادخال طقف ضرعیس امك .طقف ةیوناتلال ثادخال ضرع متیس ،12 قوف ددع ىلع ادامتعا ماقرالال ریغتتس 0. قوف رقنلا دنع ةماهلال ثادخال او 6 قوف رقنلا دنع ةروطخ لكل تامالعالال .

Event Log

Unacknowledged:

12 6 0

> Filter

Time & Date	Device	MAC Address	Event	ACK
2016-10-24 19:58:08.956	switche6fa9f	40:A6:E8:E6:FA:9F	Device discovered	<input type="checkbox"/>
2016-10-24 14:30:33.407	wap0c0d40	80:E8:6F:0C:0D:40	Credential(SNMP) required	<input type="checkbox"/>
2016-10-24 14:30:33.404	WAP150	80:E8:6F:0A:5D:EE	Credential(SNMP) required	<input type="checkbox"/>
2016-10-24 14:30:32.471	RV130W	3C:CE:73:8F:15:9A	Credential(SNMP) required	<input type="checkbox"/>
2016-10-24 14:30:30.871				<input type="checkbox"/>

خيرات لا بسح تام ال عال ة في صت

عون و ة روط خ لا يوت سم و قاطن دي دحت ل "حشرم" مه س لا قوف رقنا (ي رايت خ لا). 1. ة و ط خ لا قيرط نع اق بس م اه رارق ا مت ي تل ا ش ا د خ لا ني م صت رايت خ لا اضي ا كن كم ي . زاه ج لا و ش د خ لا رايت خ لا ة نا خ دي دحت قيرط نع ل ك ل اب رارق ا لا و ا ACK رايت خ لا ا نا خ نم ي ا نم ق ق ح ت لا ACK All ضرع دن ع

Event Log

Unacknowledged:

12 6 0

> Filter

Time & Date	Device	MAC Address	Event	ACK
2016-10-24 19:58:08.956	switche6fa9f	40:A6:E8:E6:FA:9F	Device discovered	<input type="checkbox"/>
2016-10-24 14:30:33.407	wap0c0d40	80:E8:6F:0C:0D:40	Credential(SNMP) required	<input type="checkbox"/>
2016-10-24 14:30:33.404	WAP150	80:E8:6F:0A:5D:EE	Credential(SNMP) required	<input type="checkbox"/>
2016-10-24 14:30:32.471	RV130W	3C:CE:73:8F:15:9A	Credential(SNMP) required	<input type="checkbox"/>
2016-10-24 14:30:30.871				<input type="checkbox"/>

نم ء د ب لا خيرات رت خ او مي و وقت لا زم ر قوف رقنا ، خيرات لا ة في صت ل (ي رايت خ لا). 2. ة و ط خ لا ، ل ذ نم ال د ب . 1916 ، ر ي ا ني 1 وه ء د ب لا خيرات ، ل ا ث م لا ا ذ ه ي . "نم ش ا د خ لا ضرع" ة ق ط ن م لا م ت قوف رقنا م ث YYYY/MM/DD ق ي س ن ت لا م ا د خ ت س ا ب ا ي و د ي خيرات لا ل ا خ ذ ا كن كم ي .

Unacknowledged:

 12  6  0

Filter

 Display Events From: 2016/01/01  08 : 00 AM To: 2016/10/24  10 : 30 PM

Severity Level:

Please select...

Device:

 Include Acknowledged

Filter

 ACK All ACK ACK
 Time & Date: 2016-10-24 12:29:04.86
 Device: RV13

Device discovered

Today

Clear

Done


 Time & Date: 2016-10-24 12:29:04.86
 Device: wap0ca750 MAC Address: 80:E8:6F:0C:A7:50


Device discovered

طبضل لفسأل وأى لعلأل مهسلا قوف رقنا، عدبلا تقو طبضل (يرايخا). 3. ةوطخلا
 ةقيدلاو ةعاسلا تاداعا.

Unacknowledged:

 12  6  0

Filter

 Display Events From: 2016/01/01  08 : 00 AM To: 2016/10/24  10 : 40 PM

Severity Level:

Information

 Higher

Event Type:

--All Types--

Device:

--All Devices--

 Include Acknowledged Events

Filter

 ACK All ACK ACK
 Time & Date: 2016-10-24 14:40:54.806
 Device: wap0c0d40 MAC Address: 80:E8:6F:0C:0D:40

Credential(SNMP) required


 Time & Date: 2016-10-24 14:40:52.658
 Device: WAP150 MAC Address: 80:E8:6F:0A:5D:EE

Credential(SNMP) required

ف. "ىل" ةقطنم ف ءاهتنالا خيرات رتخاو ميوقتلا زمر قوف رقنا (يرايخا). 4. ةوطخلا
 لاخدا كنكمي، كلذ نم ادب. 2016 لوالا نيرشت/ربوتكا 24 وه ءاهتنالا خيرات، لاثملا اذه
 م قوف رقنا م YYYY/MM/DD قيسنتلا مادختساب ايودي خيراوتلا

Event Log

Unacknowledged: **12** **6** **0**

Filter

Display Events From: 2016/01/01 08:00 AM To: 2016/10/24 10:35 PM

Severity Level: --All Levels-- Higher Event Type: --All Types--

Device: --All Devices--

Include Acknowledged Events

Time & Date: 2016-10-24 14:39:31.82
Device: wap0ca750 MAC Address: 80:E8:6F:0C:A7:50
Credential(SNMP) required

Time & Date: 2016-10-24 14:39:31.74
Device: wap0c0dd0 MAC Address: 80:E8:6F:0C:0D:D0
Credential(SNMP) required

October 2016

	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
38	25	26	27	28	29	30	01
39	02	03	04	05	06	07	08
40	09	10	11	12	13	14	15
41	16	17	18	19	20	21	22
42	23	24	25	26	27	28	29
43	30	31	01	02	03	04	05

Today Clear Done

ةعاسلا تادادعإ طبضل لفسأل وأىلعأل مهسلا رقنب ءاهتنال تقو طبضا 5 ةوطخال م 10:30 وه ءاهتنال تقو، لاثملا اذه يف .ةقيقدلاو

Event Log

Unacknowledged: **12** **6** **0**

Filter

Display Events From: 2016/01/01 08:00 AM To: 2016/10/24 10:40 PM

Severity Level: Information Higher Event Type: --All Types--

Device: --All Devices--

Include Acknowledged Events

Time & Date: 2016-10-24 14:40:54.806
Device: wap0c0d40 MAC Address: 80:E8:6F:0C:0D:40
Credential(SNMP) required

Time & Date: 2016-10-24 14:40:52.658
Device: WAP150 MAC Address: 80:E8:6F:0A:5D:EE
Credential(SNMP) required

دارملا ةروطخال يوتسم رتخاو ةروطخال يوتسم ةلدسنملا ةمئاقلا قوف رقنا 6 ةوطخال تامولعمل ةروطخال يوتسم نع غالبإل متيس، لاثملا اذه يف .هنع غالبإل

- ةروطخال تايوتسم عيمج يف شادحال نع غلبت — تايوتسملا عيمج
- طقف تامولعمل ةروطخال يوتسم تحت شادحال نع غلبت — تامولعمل
- طقف ريذحتلا ةروطخال يوتسم تحت شادحال نع غلبت — ريذحت
- طقف هيبنتللا ةروطخال يوتسم تحت شادحال نع مالعالاب موقى — هيبنتللا

Event Log

Unacknowledged: i 12 ⚠ 6 ⚠ 0

Filter

Display Events From: 2016/01/01 08:00 AM To: 2016/10/24 10:40 PM

Severity Level: --All Levels-- Higher Event Type: --All Types--

Device: --All Levels--
Information
Warning
Alert

Include Acknowledged Filter

ACK All
 ACK

Time & Date: 2016-10-24 14:40:54.806
Device: wap0c0d40 MAC Address: 80:E8:6F:0C:0D:40
Credential(SNMP) required

Time & Date: 2016-10-24 14:40:52.658
Device: WAP150 MAC Address: 80:E8:6F:0A:5D:EE
Credential(SNMP) required

عيج راي تخا متي ، لاثم الا اذ في . ل دس نم الا عم اقل الا نم ث دلح الا عون رتخا 7. و طخل الا اع اول الا .

- ث دلح الا اع اول الا عيج نع غ الا بال متي س - اع اول الا عيج
- ريغ FindIT Network Probe نو كي ام دن اع ام الا لسري — ه يل ل لوصول رذعتي يذ لا زا هل الا . ه ب ص الا IP ن اون اع ما دخت ساب فشت كم زا هل ل لوصول ل ع رداق
- في اديج ازا هل FindIT Network Probe فشت كي ام دن اع ارا طخ ل لسري — زا هل الا فاشتك مت ل لصت م ريغ زا هل فاشتك اداع متي و ا ك ب ش ل
- متي دعي مل ازا هل FindIT Network Probe فشت كي ام دن اع ارا طخ ل لسري — Device Offline ه فاشتك ل ع ه فاشتك
- زا هل الا عي امح يوت سم ن ا FindIT Network Probe فشت كي ام دن اع ارا طخ ل لسري — ع جرح ع حص ه ي ب ن ت و ا ري ذحت ل ل ري غ تي
- زا هل ل رمع الا عي ان ع رشن ل ع رو ثع ل مت ه ن ا ب اراعش ل لسري — رمع الا عي ان
- زا هل ل رمع الا عي ان ع رشن ل ع رو ثع ل مت ه ن ا ب ارا طخ ل لسري — عي ب الا عي ان
- ه عي ب ع رت ف عي ان نم ب رتقي زا هل ن ا ب ارا طخ ل لسري - عي ب الا عاهت نا بارتقا
- ه تا ي ح ع رود عي ان نم ب رتقي زا هل ن ا ب ارا طخ ل لسري — عاي ح ل ع رود عاهت نا بارتقا
- اي ل ا ح طشن ع نا ي ص دق ع ه ي دل سي ل زا هل ن ا ب ارا طخ ل لسرت — ع نا ي ص ل عي ح ال ص تهت نا
- زا هل ل ل ع نامض ل عي ح ال ص عاهت نا ب ارا طخ ل لسري — نامض ل عي ح ال ص تهت نا
- ل ل ز ن ت ل ل رفوت م اديج ات ب ا ث ا ح م ان رب ن ا ب ارا طخ ل لسرت — ع رفوت م ل ع ت ب ا ث ل ا ح م ان رب ل
- ب ول ط م م دخت سم ل فرعم ن ا ل ل ري شت — ع ب ول ط م ل (م دخت سم ل فرعم) دامت ع ال ا ت نا ي ب
- ع ر ا د ل ل و ك و ت و ر ب دامت ع ال ا ت نا ي ب ن ا ل ل ري شت — ع ب ول ط م ل (SNMP) دامت ع ال ا ت نا ي ب
- ع ب ول ط م (SNMP) زا هل ل ل طي س ب ل ع ك ب ش ل
- SNMP زا هل ل ل طعت ل ل ري شي — SNMP ل ل طعت

Event Log

Unacknowledged: 12 6 0

Filter

Display Events From: 2016/01/01 08:00 AM To: 2016/10/24 10:40 PM

Severity Level: Information Higher Event Type: --All Types--

Device: --All Devices--

Include Acknowledged Events

Filter

ACK All
 ACK
 ACK

Time & Date: 2016-10-24 14:40:54.806
Device: wap0c0d40 MAC Address: 80:E8:6F:0C:0D:40
Credential(SNMP) required

Time & Date: 2016-10-24 14:40:52.658
Device: WAP150 MAC Address: 80:E8:6F:0A:5D:EE
Credential(SNMP) required

- All Types--
- Device unreachable
- Device discovered
- Device offline
- Critical health
- End of life
- End of sale
- Approaching end of sale
- Approaching end of life
- Maintenance expired
- Warranty expired
- Firmware available
- Credential(userid) required
- Credential(SNMP) required
- SNMP disable

ريقرت عاشن إى إاذه يدؤيس . "زاهجال" ةلدسنملا ةمئاقلا نم زاهجال رتخأ 8. ةوطخل راتخملا زاهجال لجلسلا

ةزهجال عيمج رايترتخا متي ،لاثملا اذه في :ةظحالم

Event Log

Unacknowledged: 12 6 0

Filter

Display Events From: 2016/01/01 08:00 AM To: 2016/10/24 10:40 PM

Severity Level: Information Higher Event Type: --All Types--

Device: --All Devices--

Include Acknowledged Events

Filter

ACK All
 ACK
 ACK

Time & Date: 2016-10-24 14:40:54.806
Device: wap0c0d40 MAC Address: 80:E8:6F:0C:0D:40
Credential(SNMP) required

Time & Date: 2016-10-24 14:40:52.658
Device: WAP150 MAC Address: 80:E8:6F:0A:5D:EE
Credential(SNMP) required

- All Devices--
- SEP0C116722EA2D
- switch1147a8
- RV130W
- switche6f4d3
- switche6fa9f
- SEP5006AB70872D
- WAP150
- wap0c0d40
- wap0c0dd0
- wap0ca750
- wap0cad90
- wap6859c0

م تي ثادحألا نيمضتل اهرارقإ مت تي ثادحألا نيمضت رايترتخالا ةناخ ددح 9. ةوطخل

اهتيفصت تمت يتال تالجالسلا يف اقبسما هاراقا

The screenshot shows the 'Event Log' interface. At the top, it displays 'Unacknowledged' counts: 12 Information, 6 Warning, and 0 Critical. Below this is a 'Filter' section with the following settings: 'Display Events From' is set to 2016/01/01 08:00 AM, 'To' is 2016/10/24 10:40 PM, 'Severity Level' is 'Information' with a checked 'Higher' option, 'Event Type' is '--All Types--', and 'Device' is '--All Devices--'. A red box highlights the 'Include Acknowledged Events' checkbox, which is checked. A 'Filter' button is located to the right of the filter section. Below the filter section, there are two event entries, each with a '0000' icon, a timestamp, device name, MAC address, and a 'Credential(SNMP) required' message. Each entry has an 'ACK' checkbox to its right.

حشرم ةقطق 10 ةوطخلا

This screenshot is identical to the one above, showing the same 'Event Log' interface with the same filter settings and event entries. A red box highlights the 'Filter' button located to the right of the filter section.

حاجنبا هتيفصت تمت ثادحا لچس ريرقت عاشن نم نالا تيهتنا دق نوكت نا بحج ددحمالا خيراتلا الى ادا نسا

ثدحلا تاداعا نيوكت

ةمهلا ةلاح زمري لعل رقنا 1 ةوطخلا

Event Log

Unacknowledged: **12** **6** **0**

Filter

Display Events From: 2016/01/01 08:00 AM To: 2016/10/24 10:40 PM

Severity Level: Information Higher Event Type: --All Types--

Device: --All Devices--

Include Acknowledged Events

Filter

ACK All ACK

Time & Date: 2016-10-24 14:40:54.806 Device: wap0c0d40 MAC Address: 80:E8:6F:0C:0D:40
Credential(SNMP) required

Time & Date: 2016-10-24 14:40:52.658 Device: WAP150 MAC Address: 80:E8:6F:0A:5D:EE
Credential(SNMP) required

ديربال راعش او قثب نم الم الم ال عال ني كمتل قة قباطم الم رايتخال تان اخ ددح 2. ةوطخل رصنعال اذبة ةصاخال تامال عال ليطعتل ةددحم ريغ تاعبرم الم كرتأ .ي نورتكلال




زاهال تامال عال تحت ةقثب نم الم الم ال عال عي مج طيشنت متي ،لاثم الم اذبة ي ف :**ةظحام** م عد تامال عال طقف ي نورتكلال ديرب الم تامال عال طيشنت متي نكلو ، Cisco م عد تاراعش او Cisco.

Event Settings

	Popup Notification	Email
Device Notifications	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Device Discovered	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Device Unreachable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Device Credential Required	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SNMP Disabled	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Device Offline	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Health Critical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Web service disabled	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cisco Support Notifications	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
New Firmware Available	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
End of Life/Sale Notice	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maintenance Expiry	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Save Restore Defaults

ظفح ةقطق 3. ةوطخل

	Popup Notification	Email
Device Notifications	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Device Discovered	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Device Unreachable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Device Credential Required 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SNMP Disabled	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Device Offline	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Health Critical	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Web service disabled	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cisco Support Notifications	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
New Firmware Available	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
End of Life/Sale Notice 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maintenance Expiry 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





Save

Restore Defaults




FindIT Network Probe. على حاجن ب شحلال تاداعل نيوكت نم نآل تي هتنا دق نوكت نأ بجي

ةذفانل داعبأ ريغيغت






تاداعل الة نوقيا على رقنا 1. ةوطخل

Event Log    

Unacknowledged:

 12  6  0

> Filter

	ACK All
 Time & Date: 2016-10-24 19:58:08.956 Device: switch6fa9f MAC Address: 40:A6:E8:E6:FA:9F Device discovered	<input type="checkbox"/> ACK
 Time & Date: 2016-10-24 14:30:33.407 Device: wap0c0d40 MAC Address: 80:E8:6F:0C:0D:40 Credential(SNMP) required	<input type="checkbox"/> ACK
 Time & Date: 2016-10-24 14:30:33.404 Device: WAP150 MAC Address: 80:E8:6F:0A:5D:EE Credential(SNMP) required	<input type="checkbox"/> ACK
 Time & Date: 2016-10-24 14:30:32.471 Device: RV130W MAC Address: 3C:CE:73:8F:15:9A Credential(SNMP) required	<input type="checkbox"/> ACK
 Time & Date: 2016-10-24 14:30:30.871	<input type="checkbox"/> ACK

شحل الة ذفان عافترا وه اذه نوكتيس. ةحولل عافترا ل قح يف ةميق لخدا 2. ةوطخل ال
 لسكيب 550 وه ةذفانل عافترا، لاثملا اذه يف. لسكبلال

Panel Height: pxPanel Width: px

في لسكابلاب ثذحلا ةذفان ضرع نوكيس. ةحوللا ضرع لقح يف ةميق لخدا. 3. ةوطخلا لسكيب 850 وه ةذفانلا ضرع، لاثملا اذه.

Panel Height: pxPanel Width: px

ظفح ةقطقط. 4. ةوطخلا

Panel Height: pxPanel Width: px

FindIT Network Probe. ىلع حاجنب "تامالعالا زكرم" ةذفان داعبأ ريغت نألا كىل ع بجي

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت س اب دن ت س م ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا اء ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا