

ةقبطلل يقفنل لاصتال لوكوتورب نيوكت RV110W لىع (L2TP) 2

فدهل

يذلا يقفنل لاصتال لوكوتورب وه (L2TP) 2 ةقبطلل يقفنل لاصتال لوكوتورب
دمتعي (VPN). ةيره اظلا ةصاخلا تاكبشلا معدل (ISP) تنرتنإلا ةمدخ دوزم هم دختسي
ةيصوصخلل ريفوتل قفنل لخاد رمي ريفشت لوكوتورب لىع.

RV110W لىع L2TP تاداعل نيوكت ةيقيك حيضوت وه دننسملا اذه نم فدهل.

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- RV110W زارطل

جماربل رادصل

- v1.2.1.4

نيوكتلل ءارجل

حتف متي WAN > ةكبشلا رايتخال بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا مدختسأ. 1. ةوطخل
تنرتنإلا دادعلا ةحفص:

Internet Setup

Internet Connection Type: Automatic Configuration - DHCP ▼

Optional Settings

Host Name: router505EC1

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1500, Default: 1500)

L2TP رتخأ، تنرتنإلا لاصتال عون ةلدسنملا ةمئاقلا نم 2. ةوطخل

L2TP Settings

IP Address: . . .

Subnet Mask: . . .

Gateway: . . .

L2TP Server: . . .

Version: ▼

Cookie Length: ▼

Vendor ID: Standard Cisco

Virtual Circuit ID: (Range: 0 - 4294967295)

Authentication: Enable Disable

Username:

Password:

Connect on Demand: Max Idle Time minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: ▼

Service Name:

MPPE Encryption: Enable

L2TP مداخل صاخال IP ناووع لخدأ، *L2TP* مداخل لقق ي ف 5 ةوطخال

L2TP Settings

IP Address:	<input type="text" value="123"/> . <input type="text" value="110"/> . <input type="text" value="139"/> . <input type="text" value="92"/>
Subnet Mask:	<input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="0"/>
Gateway:	<input type="text" value="123"/> . <input type="text" value="110"/> . <input type="text" value="139"/> . <input type="text" value="254"/>
L2TP Server:	<input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="1"/>
Version:	<input type="text" value="2"/> ▾
Cookie Length:	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>
Vendor ID:	<input checked="" type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Cisco
Virtual Circuit ID:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 4294967295)
Authentication:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable
Username:	<input type="text"/>
Password:	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Connect on Demand: Max Idle Time	<input type="text" value="5"/> minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)
<input checked="" type="radio"/> Keep Alive: Redial period	<input type="text" value="30"/> seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)
Authentication Type:	<input type="text" value="Auto Negotiation"/> ▾
Service Name:	<input type="text"/>
MPPE Encryption:	<input type="checkbox"/> Enable

[13. ةوطخلا](#) ىلإ يطختلاب مقف 2، رادصلإا تترتخأ اذا: ةظحالم

يذلا تقولا لوط رتخأ، طابترالا فيرعت فلم لوط ةلدسنملا ةمئاقلا نم 7. ةوطخلا طابترالا فيرعت فلم هقرغتسي.

L2TP Settings

IP Address: 123 . 110 . 139 . 92

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0

Gateway: 123 . 110 . 139 . 254

L2TP Server: 1 . 1 . 1 . 1

Version: 3 ▾

Cookie Length: 0 ▾

Vendor ID: 4 Standard Cisco

Virtual Circuit ID: 0 (Range: 0 - 4294967295)

Authentication: Enable Disable

Username:

Password:

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation ▾

Service Name:

MPPE Encryption: Enable

دروملا فرعم مادختسال يسايقللا وي دارلا رز قوف رقنا، دروملا فرعم لقح يف 8 ةوطخلا
ي رهاظ ةرئاد فرعم لاخ دال يلدابتلا Cisco رز قوف رقنا وأ، يسايقللا

L2TP Settings

IP Address:	<input type="text" value="123"/> . <input type="text" value="110"/> . <input type="text" value="139"/> . <input type="text" value="92"/>
Subnet Mask:	<input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="0"/>
Gateway:	<input type="text" value="123"/> . <input type="text" value="110"/> . <input type="text" value="139"/> . <input type="text" value="254"/>
L2TP Server:	<input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="1"/>
Version:	<input type="text" value="3"/> ▼
Cookie Length:	<input type="text" value="0"/> ▼
Vendor ID:	<input checked="" type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Cisco
Virtual Circuit ID:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 4294967295)
Authentication:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable
Username:	<input type="text"/>
Password:	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Connect on Demand: Max Idle Time	<input type="text" value="5"/> minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)
<input checked="" type="radio"/> Keep Alive: Redial period	<input type="text" value="30"/> seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)
Authentication Type:	<input type="text" value="Auto Negotiation"/> ▼
Service Name:	<input type="text"/>
MPPE Encryption:	<input type="checkbox"/> Enable

[10. ةوطخلل](#) ىلا لقتناف، يسايق ترتخأ اذا: ةطخال

ديرت يذلا ةيرهاظلا ةرئادل فرعم لخدأ، ةيرهاظلا ةرئادل فرعم لقق يف 9. ةوطخلل
همادختسا.

L2TP Settings

IP Address: . . .

Subnet Mask: . . .

Gateway: . . .

L2TP Server: . . .

Version: ▼

Cookie Length: ▼

Vendor ID: Standard Cisco

Virtual Circuit ID: (Range: 0 - 4294967295)

Authentication: Enable Disable

Username:

Password:

Connect on Demand: Max Idle Time minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: ▼

Service Name:

MPPE Encryption: Enable

ةم لك و مدختسم مسا بلطال ويدارلا نيكمت رزىل ع رقنا ،ةقداصملا لقح يف [10. ةوطخلا](#)
ةقداصملا ليغشت فاقيال ويدارلا ليطعت رزىل ع رقنا و ،رورم

L2TP Settings

IP Address: . . .

Subnet Mask: . . .

Gateway: . . .

L2TP Server: . . .

Version: ▼

Cookie Length: ▼

Vendor ID: Standard Cisco

Virtual Circuit ID: (Range: 0 - 4294967295)

Authentication: Enable Disable

Username:

Password:

Connect on Demand: Max Idle Time minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: ▼

Service Name:

MPPE Encryption: Enable

[16. ةوطخلإ](#) ىلإ يطختلاب مقف ، ليطعت ترتخأ اذا :ةطخال م

L2TP مداخل مدختسملا مسا لخدأ ، مدختسملا مسا لققح يف . 11 ةوطخلإ

L2TP Settings

IP Address:	<input type="text" value="123"/> . <input type="text" value="110"/> . <input type="text" value="139"/> . <input type="text" value="92"/>
Subnet Mask:	<input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="0"/>
Gateway:	<input type="text" value="123"/> . <input type="text" value="110"/> . <input type="text" value="139"/> . <input type="text" value="254"/>
L2TP Server:	<input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="1"/>
Version:	<input type="text" value="3"/> ▼
Cookie Length:	<input type="text" value="0"/> ▼
Vendor ID:	<input checked="" type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Cisco
Virtual Circuit ID:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 4294967295)
Authentication:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
Username:	<input type="text" value="test"/>
Password:	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Connect on Demand: Max Idle Time	<input type="text" value="5"/> minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)
<input checked="" type="radio"/> Keep Alive: Redial period	<input type="text" value="30"/> seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)
Authentication Type:	<input type="text" value="Auto Negotiation"/> ▼
Service Name:	<input type="text"/>
MPPE Encryption:	<input type="checkbox"/> Enable

لإعداد L2TP لخدمة التصفح، يجب عليك إعداد الـ 12. قوالب

L2TP Settings

IP Address:	<input type="text" value="123"/> . <input type="text" value="110"/> . <input type="text" value="139"/> . <input type="text" value="92"/>
Subnet Mask:	<input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="0"/>
Gateway:	<input type="text" value="123"/> . <input type="text" value="110"/> . <input type="text" value="139"/> . <input type="text" value="254"/>
L2TP Server:	<input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="1"/>
Version:	<input type="text" value="3"/> ▼
Cookie Length:	<input type="text" value="0"/> ▼
Vendor ID:	<input checked="" type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Cisco
Virtual Circuit ID:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 4294967295)
Authentication:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
Username:	<input type="text" value="test"/>
Password:	<input type="password" value="••••••••"/>
<input type="radio"/> Connect on Demand: Max Idle Time	<input type="text" value="5"/> minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)
<input checked="" type="radio"/> Keep Alive: Redial period	<input type="text" value="30"/> seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)
Authentication Type:	<input type="text" value="Auto Negotiation"/> ▼
Service Name:	<input type="text"/>
MPPE Encryption:	<input type="checkbox"/> Enable

لومخلا تقول یصقألا دحلا لاخدإل ویدارلل بلطلا دنع لاصتالا رز قوف رقنا [13. ةوطخلا](#) رايخلا رز قوف رقنا وأ ،لومخلا تقول یصقألا دحلا ل قح يف (قئاق دلاب) هب حومس مل ةداع ل قح يف (یناوث لاب) لاصتالا لاصتالا ةداع تارم ددع لاخدإل ةايحلا دي ق یلع ءاقب/ بلطلا.

L2TP Settings

IP Address:	<input type="text" value="123"/> . <input type="text" value="110"/> . <input type="text" value="139"/> . <input type="text" value="92"/>
Subnet Mask:	<input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="0"/>
Gateway:	<input type="text" value="123"/> . <input type="text" value="110"/> . <input type="text" value="139"/> . <input type="text" value="254"/>
L2TP Server:	<input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="1"/>
Version:	<input type="text" value="3"/> ▼
Cookie Length:	<input type="text" value="0"/> ▼
Vendor ID:	<input checked="" type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Cisco
Virtual Circuit ID:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 4294967295)
Authentication:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
Username:	<input type="text" value="test"/>
Password:	<input type="password" value="••••••••••"/>
<input type="radio"/> Connect on Demand: Max Idle Time <input type="text" value="5"/> minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)	
<input checked="" type="radio"/> Keep Alive: Redial period <input type="text" value="30"/> seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)	
Authentication Type:	<input type="text" value="Auto Negotiation"/> ▼
Service Name:	<input type="text"/>
MPPE Encryption:	<input type="checkbox"/> Enable

دي دحت م تي . ة ق د اص م عون رت خأ ، ة ق د اص م ل ا عون ة ل د س ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ا ن م . 14 ة و ط خ ل ل ا ي ل ل ا ت ل ا و ح ن ل ل ا ي ل ع ة ح ا ت م ل ا ت ا ر ا ي خ ل ل ا

L2TP Settings

IP Address: 123 . 110 . 139 . 92

Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0

Gateway: 123 . 110 . 139 . 254

L2TP Server: 1 . 1 . 1 . 1

Version: 2 ▼

Cookie Length: 0 ▼

Vendor ID: Standard Cisco

Virtual Circuit ID: 0 (Range: 0 - 4294967295)

Authentication: Enable Disable

Username: test

Password: ●●●●●●●●

Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)

Keep Alive: Redial period 30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)

Authentication Type: Auto Negotiation ▼

Service Name:

MPPE Encryption:

Auto Negotiation

PAP

CHAP

MS-CHAP

MS-CHAP2

- RV110W إلى نام أال تام ولعم ب لطي ابلط L2TP م داخ لسري — يئاق لتل ا ضوافت لا . L2TP م داخ إلى نام أال تام ولعم RV110W لسري .
- م د خ رف وم ب لاصت ال ل (PAP) رورم لا ةم لك ة قداصم لو ك و ت و ر ب را ي خ ل ا ا ذ ه م د خ ت س ي — PAP (ISP) ت ن ر ت ن ا ل ا .
- م ي ق ب لاصت ال ا د ي ك ا ت ل ة قداصم ل ا لو ك و ت و ر ب را ي خ ل ا ا ذ ه م د خ ت س ي — CHAP ضوافت ا ل ا .
- م ي ق ب لاصت ال ل (CHAP) ي د خ ت ل ا ل ا .
- م ي ق ب لاصت ال ل (MS-CHAP) م س ك ا ب ا ن ا ة قداصم را ي خ ل ا ا ذ ه م د خ ت س ي — MS-CHAP ضوافت ا ل ا .
- م ي ق ب لاصت ال ل (MS-CHAP2) م س ك ا ب ا ن ا ة قداصم را ي خ ل ا ا ذ ه م د خ ت س ي — MS-CHAPv2 ر ا د ص ا ل ا .

ةم د خ ل ا م س ا ل خ د ا ، ةم د خ ل ا م س ا ل ق ح ي ف 15 ة و ط خ ل ا

L2TP Settings

IP Address:	<input type="text" value="123"/> . <input type="text" value="110"/> . <input type="text" value="139"/> . <input type="text" value="92"/>
Subnet Mask:	<input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="255"/> . <input type="text" value="0"/>
Gateway:	<input type="text" value="123"/> . <input type="text" value="110"/> . <input type="text" value="139"/> . <input type="text" value="254"/>
L2TP Server:	<input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="1"/>
Version:	<input type="text" value="2"/> ▼
Cookie Length:	<input type="text" value="0"/> ▼
Vendor ID:	<input checked="" type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Cisco
Virtual Circuit ID:	<input type="text" value="0"/> (Range: 0 - 4294967295)
Authentication:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
Username:	<input type="text" value="test"/>
Password:	<input type="password" value="••••••••••"/>
<input type="radio"/> Connect on Demand: Max Idle Time	<input type="text" value="5"/> minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)
<input checked="" type="radio"/> Keep Alive: Redial period	<input type="text" value="30"/> seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)
Authentication Type:	<input type="text" value="Auto Negotiation"/> ▼
Service Name:	<input type="text" value="TestServiceName"/>
MPPE Encryption:	<input type="checkbox"/> Enable

ري فش ت ني كم تل **enable** رايت خالا ة ناخ دح: *MPPE* ري فش ت ل قح ي ف [16 ة ووطخ ل](#) لوك وورب ربع تانا ابل ري فش ت ب موق ي يذلا (MPPE) ة طقن ل ة طقن نم Microsoft (VPN) ة ره اظ ة صاخ ة كب شو (PPP) ة طقن ل ة طقن نم لاصتالا

L2TP Settings

IP Address:	123 . 110 . 139 . 92
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0
Gateway:	123 . 110 . 139 . 254
L2TP Server:	1 . 1 . 1 . 1
Version:	2 ▼
Cookie Length:	0 ▼
Vendor ID:	<input checked="" type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Cisco
Virtual Circuit ID:	0 (Range: 0 - 4294967295)
Authentication:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
Username:	test
Password:	●●●●●●●●
<input type="radio"/> Connect on Demand: Max Idle Time	5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)
<input checked="" type="radio"/> Keep Alive: Redial period	30 seconds (Range: 20 - 180, Default: 30)
Authentication Type:	Auto Negotiation ▼
Service Name:	TestServiceName
MPPE Encryption:	<input checked="" type="checkbox"/> Enable

اهل هاجت لرمال اغل و اتاري غتال ظفح لظفح قوف رقنا 17 ةوطخال

ةيراي تخال تاداعال

RV110W نيوكت نم ديزمل ةيراي تخال تاداعال طبض ةيفي كءارجال اذه حرشي

RV110W ل فيضم مسال خدا، فيضم مسال ل قح في 1 ةوطخال

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

كذلك بشل لاجم مسال خدأ، لاجم مسال لقي في 2. ةوطخل

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

يئاق لتلا لاسرالا رز قوف رقنا، (MTU) لقنل لى صقألا دحل ةدحو لقي في 3. ةوطخل
قوف رقنا وأ، ةضارتفالا تيأب 1500 لى (MTU) لاسرالا ةدحو لى صقألا دحل نييعل
ايودي (MTU) لقنل لى صقألا دحل ةدحو مچ لخدال ايودي لى ودارلا رز

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

لقي في (تيا بلاب) MTU مچ لخداب مق، ةقباسلا ةوطخل لى ايودي ترتخأ اذا 4. ةوطخل
مچل

Optional Settings

Host Name:

Domain Name:

MTU: Auto Manual

Size: Bytes (Range: 576 - 1460, Default: 1460)

اهل هاجتل رمألا عاغل وأ تارييغتلا ظفحل ظفح قوف رقنا 5. ةوطخل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا