

VPN تاهجوم ىل ع ذفنملا تادادعإ نيوكت RV016، RV042، RV042G و RV082

فدهلا

هذه نمضتت. ىلجم ذفنم لكلا لاصتالا تادادعإ نيوكتل ذفنملا تادادعإ مدختست
نيعم ذفنم ىل ع هاجتالا يئانث لاسرالا و عرسلا و ةيولوالا تادادعإلا

ىل ع ذفنملا تادادعإ نيوكت ي ف ةدعاسملا ةيفيك حيصوت وه دننسملا اذه نم فدهلا
RV082 و RV042G و RV042 و RV016 VPN تاهجوم

قربطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- زارطالا RV016
- زارطالا RV042
- زارطالا RV042G
- زارطالا RV082

جماربالا رادصإ

- رادصإلا 4.2.2.08

ذفنملا تادادعإ نيوكت

> ذفنملا ةرادإ رتخاو هجوملا نيوكتل ةدعاسملا ةادألا ىل ل وخذلا ليچستب مق 1. ةوطخلال
ذفنملا دادعإ ةحفص رهظت. ذفنملا دادعإ

Port Setup

Basic Per Port Configuration

Port ID	Interface	Disable	Priority	Speed	Duplex	Auto Negotiation	VLAN
1	LAN	<input type="checkbox"/>	High	<input checked="" type="radio"/> 10M <input type="radio"/> 100M	<input checked="" type="radio"/> Half <input type="radio"/> Full	<input type="checkbox"/> Enable	VLAN1
2	LAN	<input type="checkbox"/>	Normal	<input type="radio"/> 10M <input checked="" type="radio"/> 100M	<input type="radio"/> Half <input checked="" type="radio"/> Full	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	VLAN2
3	LAN	<input type="checkbox"/>	Normal	<input type="radio"/> 10M <input checked="" type="radio"/> 100M	<input type="radio"/> Half <input checked="" type="radio"/> Full	<input type="checkbox"/> Enable	VLAN1
4	LAN	<input type="checkbox"/>	Normal	<input type="radio"/> 10M <input checked="" type="radio"/> 100M	<input type="radio"/> Half <input checked="" type="radio"/> Full	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	VLAN3
Internet	WAN1	<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/> 10M <input checked="" type="radio"/> 100M	<input type="radio"/> Half <input checked="" type="radio"/> Full	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	
DMZ/Internet	WAN2	<input type="checkbox"/>		<input type="radio"/> 10M <input checked="" type="radio"/> 100M	<input type="radio"/> Half <input checked="" type="radio"/> Full	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	

Save Cancel

ذفنم لكل طقف ةعارق لل ةيلات التامول عمل اضرع متي

· زاهجال يلع موسوم وه امك ،همسا وأ ذفنم الم مقر — ذفنم الم فرعم ·

· DMZ أو WAN أو LAN :ةهجاو ال عون — ةهجاو ال ·

تنكم ،ايضارتفا .ةرورض ال ريغ ذفانم الم لي طعت ل لي طعت راي تخال ال ةناخ دح .2 ةوطخال
ءانيم لك

LAN ذفنم ل ةيول وال ةلدسنم الم ةمئاق ال نم ةبسانم الم ةيول وال رتخأ .3 ةوطخال
ةني عم ذفانم يلع ةمدخال ةدوج نمضي اذهو .بولطم ال

· ةيداع ةيول وال لثمي — يداع ·

· ةيلاع ةيول وال لثمي — ·

يلع يئاق ل التل ضواف التل ني كمتم مدع ترتخأ اذا ال 5 و 4 تاوطخال رفوت ال :ةطخال م
6 ةوطخال

ةيلحم ال ةكبش لل ةبولطم ال ةعرس ال راي تخال بسانم الم راي خال رز رقنا .4 ةوطخال

· ءانيم لل تباجيم 10 ةعرس لثمي — م 10 ·

· ءانيم لل تباجيم 100 ةعرس لثمي — رتم 100 ·

ءانيم لل لاصل ال ةقيرط راتخي نأ يكلسال بوعرم ال تقطق .5 ةوطخال

· لاصتالاب هاجتإلا يداحأ لاسرالا حمسي .هاجتإلا يداحأ لاسرالا لثمي — هاجتإلا يداحأ .
ةرم لك يف لاصتالا طقف دحاو زاهجل نكمي نكلو ،نيهاجتالا لك يف

· لاصتالاب لمالكلا هاجتإلا يئانث لاسرالا حمسي .لمالكلا هاجتإلا يئانث لاسرالا عضو .
تقولاسفن يف هاجتإلا يئانث

· لاصتالاب ضوافتلا ةعرس نيكم تل يئاقلتلا ضوافتلا رايتخاله ةناخ ددح .6 ةوطخال
يضا رتفا لكش ب يئاقلتلا ضوافتلا نم ققحتلا متي .هاجتإلا يئانث لاسرالا عضو

· عضول VLAN ةكبش ةلدسنملا ةمئاقلا نم ةبسانملا VLAN ةكبش رتخأ .7 ةوطخال
ةيلحملا ةقطنملا ةكبش حمست .ةفلتخم VLAN ةكبش يلع ةددحملا LAN تاكبش
يف ءانيم all the ،ايضا رتفا .ةفلتخم ثب تالاجم يلا ةزهجالا لصفب (VLAN) ةيرهاظلا
VLAN 1.

· اهؤارجا متي تالانويوكتلا ظفحل ظفح قوف رقنا .8 ةوطخال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل