

فتاه ئيها م ىل ع ةزيمم ل ةقلحل ا تاداعل SPA8000

فدهل

ةفلتخم ماقرال ةقلحل ةمغن طامنأ صيصخت ىل ع ةزيمم ل ةقلحل ا تاداعل كدعاست
هذه مدختست و. ةزيمم ةيقلح طامنأ مادختساب اهنوكتل ةيقلح عاونأ ةعست كانه
هسفن فتاهل طخ ىل ع ةفلتخمل ا فتاهل ماقرا زيمم ل ةزيمم ل ةيقلحل ا تاعومجمل
SPA8000 ىل ع ةزيمم ل ةقلحل ا تاداعل نييعت تاءارجل دنستسملا اذه حضوي

قيبطتل لباقلا زاهل

- SPA8000

جماربل رادصل

- 6.1.12

ةزيمم ل ةقلحل ا تاداعل

ةمدقتم تارايل رتخاو بيولا ةئيهتل ةدعاسملا ةادلال ىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخل
رطسل ةحفصحتف متي. L1-L8 > توصلال >

Speed Dial Settings			
Speed Dial 2:	<input type="text"/>	Speed Dial 3:	<input type="text"/>
Speed Dial 4:	<input type="text"/>	Speed Dial 5:	<input type="text"/>
Speed Dial 6:	<input type="text"/>	Speed Dial 7:	<input type="text"/>
Speed Dial 8:	<input type="text"/>	Speed Dial 9:	<input type="text"/>
Supplementary Service Settings			
CW Setting:	yes <input type="checkbox"/>	Block CID Setting:	no <input type="checkbox"/>
Block ANC Setting:	no <input type="checkbox"/>	DND Setting:	no <input type="checkbox"/>
CID Setting:	yes <input type="checkbox"/>	CWCID Setting:	yes <input type="checkbox"/>
Dist Ring Setting:	yes <input type="checkbox"/>	Secure Call Setting:	no <input type="checkbox"/>
Message Waiting:	no <input type="checkbox"/>	Accept Media Loopback Request:	automatic <input type="checkbox"/>
Media Loopback Mode:	source <input type="checkbox"/>	Media Loopback Type:	media <input type="checkbox"/>
Distinctive Ring Settings			
Ring1 Caller:	<input type="text"/>	Ring2 Caller:	<input type="text"/>
Ring3 Caller:	<input type="text"/>	Ring4 Caller:	<input type="text"/>
Ring5 Caller:	<input type="text"/>	Ring6 Caller:	<input type="text"/>
Ring7 Caller:	<input type="text"/>	Ring8 Caller:	<input type="text"/>
Ring9 Caller:	<input type="text"/>		
Ring Settings			
Default Ring:	1 <input type="checkbox"/>	Default CWT:	1 <input type="checkbox"/>
Hold Reminder Ring:	8 <input type="checkbox"/>	Call Back Ring:	7 <input type="checkbox"/>
Cfwd Ring Splash Len:	0 <input type="text"/>	Cblk Ring Splash Len:	0 <input type="text"/>
VMWI Ring Splash Len:	0 <input type="text"/>	VMWI Ring Policy:	New VM Available <input type="checkbox"/>
Ring On No New VM:	no <input type="checkbox"/>		

ىل اجاتحي يذلا طخلال ىل مدختسملا ريشي. نيوكتل ةرفوتم طوطخ 9 كانه: **ةظحال**
طخلال مقر نم دحاو ديدحتلل قيرط نع 1 ةوطخلال في ةزيمم ل ةقلحل ا تاداعل اهنوكتل
بوغرمل.

Distinctive Ring Settings

Ring1 Caller:	1112245	Ring2 Caller:	4444401
Ring3 Caller:	1188273	Ring4 Caller:	0091186
Ring5 Caller:	1234563	Ring6 Caller:	1192758
Ring7 Caller:	1222222	Ring8 Caller:	1111111

ةزيمملا ةقلحلا تاداعل مسق ىلإ ريرم تلاب مق ،طخلا ةحفص ىلع 2. ةوطخلا

وأ 1 (CWT) ةزيمم ةملاكم/ةيقلح راطتنا ةمغن ضرعل لصتملا مقر شقن لخدأ 3. ةوطخلا
يضا رتفا لكشب غراف وه (1-9) ةقلحلا لصتملا لققح يف 9 وأ 8 وأ 7 وأ 6 وأ 5 وأ 4 وأ 3 وأ 2

ةداعل تاداعل لصتا ،تالاقملا ىلإ عجرا CWT و ةزيمملا تاقلحلا لي دعتل :**ةطخال م**
SPA8000 فتاه ئي اهم ىلع ةقلحلا تاداعل نيوكت و SPA8000 فتاه ئي اهم ىلع هي جوتلا

تاريغتلا عيمج لاسرا قوف رقنا 4. ةوطخلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل