

عقوتم وه امك Cisco نم DB ةمدخ لمعت ال امدنع TAC هنم ققحتي امم.

نأ نكمي. عقوتم ريغ لكش ب ماظنلا ليغشت فاقبي كلذ بابسأ ربكأ دحأ نوكي نأ نكمي متي يتلا تافلما فلت ىل سكونيل ليغشت ماظن ىلع يزخملا ليغشتلا فاقبي يدوي نم ةلسلس كانه، كلذ ثدحي امدنع. ماظنلا ليغشت فاقبي دنع ئجافم لكش ب اهقلاغ ل املك تافلما هذه ىل ذئنيح ماظنلا جاتحي دق. ةقاشرب اهقلاغ بجي يتلا تافلما اقحال ديهمتلا ةيلمع.

نود سكال وأ FQDN ىل IP ناووع نم ريغت، FQDN ل ريغت تنك عيطتسي ببس رخأ جحص اءارجال.

ظفحل ةلواحم في تاءارجال دونب ضعب عابتا ريغبني، هالعأ ةروكذملا لئاسملا روهظ دنع Linux في ةنيعم ةمدخ كانه نكت مل اذا، نايجال مطعم في هنال ماظنلا طفح ركذ متي. ماظنلا في ةلكشم نوكت دق ذئدنع، (اهفاقبي مت وأ ادبلا ةلاح في ةقلاع) جحص لكش ب ادبت ةداعإ اناثأ ال اءجحصت نكمي ال. ةدحمال ةمدخل كلت ادب نع ةلوؤسملا ةيمزراوخل/ا ةيلمعلا مدخال اءاب.

اهال صاوا ءاطخال فاشكتسا اءارجال

ماظنلا ةمالس صرصف 1. ةوطخال

ءاطخأ يا كانه تناك اذا ام ةفرعمل ةلاحلا راهظا رما و ةدحول صيخش رابتخا جئاتن مدختسا لببس ىلع. كلذل اءارجال نم ديزم طيخت نكمي شيحب اهنم صلختلا متي رخأ كلذ نكي مل اذاو. ضرعلا ةلاح لال نم 100% ببس نب طشنلا مسقلا علم مدع نم دكأت، لاثملا ىرخأ لكاشم اولجت نا لبج اعزم كلذ نوكي نا مزلي ذئدنع ف، اءجحص

```
admin:show status
```

```
Host Name       : CUCM11
Date            : Wed Jul 25, 2018 00:10:07
Time Zone       : India Standard Time (Asia/Kolkata)
Locale          : en_US.UTF-8
Product Ver     : 11.0.1.22045-1
Unified OS Version : 6.0.0.0-2
```

```
Uptime:
```

```
00:10:09 up 48 days, 10:56, 1 user, load average: 0.17, 0.29, 0.27
```

```
CPU Idle: 97.74% System: 01.26% User: 01.00%
IOWAIT: 00.00% IRQ: 00.00% Soft: 00.00%
```

```
Memory Total: 3925432K
Free: 188156K
Used: 3737276K
Cached: 610140K
Shared: 203520K
Buffers: 27696K
```

	Total	Free	Used
Disk/active	14154228K	1154116K	12854984K (92%)
Disk/inactive	14154228K	1195212K	12813888K (92%)
Disk/logging	49573612K	3454524K	43594160K (93%)

ةمدخل ليغشت ةداعاب مق 2. ةوطخال

(رم اوألا رطس ةهجاو) CLI لال خ نم ةمدخلال ليغشت ةداع - Cisco DB ل ةمدخلال ليغشت ةداع).

```
admin:utils service restart A Cisco DB
Do not press Ctrl+C while the service is restarting. If the service has not restarted properly,
execute the same command again.
Service Manager is running
A Cisco DB[STOPPING]
A Cisco DB[STARTING]
A Cisco DB[STARTED]
admin:
```

ةزهجال او ةفيضملا ةزهجال او ةفيضملا ةزهجال ا فلام نم ققحت 3. ةوطخلال ةفيضملا.

رم اوألا رطس ةهجاو لال خ نم طقف ةفيضملا ةزهجال ا فلام ةقباطم نكمي هنا نم مغرلا يلعل كليل لوصولل ةلباق ريغ (GUI) ةيموسرللا مدختسمللا ةهجاو نأ ركذت) مدخلال ل ةداعلا (CLI) في تالخال ةقباطملا **show tech network host** رمالا مدختسا، (ريراقتلا ةحفص ل ل لاقنتاللا ةرادا" ةمدخلال ليغشت ةداع ل كنكمي، مداخي أ في قباطت مدع دوجو ةلاح في. ةعومجمللا مداوخي عيجم اها. ةحصت ةلواحم درجمب "ةعومجمللا ماظن

```
admin:show tech network hosts
----- show platform network -----

/etc/hosts File:
#This file was generated by the /etc/hosts cluster manager.
#It is automatically updated as nodes are added, changed, removed from the cluster.

127.0.0.1 localhost
::1 localhost
10.106.112.122 cucmsub.emea.lab cucmsub
10.106.112.123 imnp10.emea.lab imnp10
10.106.112.126 CUCM-10.emea.lab CUCM-10
admin:
```

رذجال نم تافلما نم ققحت 4. ةوطخلال.

ل ل لوصولل يلعل لوصولل دعب طقف TAC ةطساوب كلذ فيلتا تاللا تاوطخلال او اذه عابتا متي ليغشت ةداع ل **controlCentre.sh** في صنللا جم انربللا مادختسا متي. ماظنللا ل ل رذجال باسحللا shell. نم ةدحاو ةرم ةمدخلال

تافلما ةقباطم ذئدنع متي، **\$INFORMIXDIR/etc/sqlhosts** و **/home/informix/.rhosts** عقاوملا نم ثيدحتل "ةعومجمللا ماظن ةرادا" ةمدخلال ليغشت ةداع اب مق، كلذ دعب. مداوخلال عيجم في اويدي ليغشتاللا ادب اناثا ابولطم نوكتي دق فلم في لي صافتاللا

تامولعمللا نم ققحت 5. ةوطخلال.

امدنع ةلصتت ما هنا يلعل رهظت نا بجي و Cisco DB ةمدخلال نع ةلوؤسمللا ةيملعمللا هي Informix ةلخال نم ققحتتو ةيمسريغ يرذجال مدختسمللا تالوحم نوكت

اذ ةمدخلال ليغشت ةداع في، اهديدحت درجمب، تاوطخلال هذه لك دعاست نا نكمي: **ةطخالما** اذ او ةفيضملا ةزهجال او ةفيضملا فلام في قباطت مدع ببسب طقف ةلكشملا تناك قريثك رخا بابسا كانه نوكت نا نكمي، افنا ركذ امكو. اتقوم ةقلاع تامولعمللا تناك في تاللا تاوطخلال هالعا ةقيثولا زربت. اذه قباطتاللا مدع في تببست دق نوكت نا نكمي

ةلكشملا ناكم قبيضت درجمل رخآلا ولت ادحاواهصحف بجي

رذج نم ةمدخلال ليغشت ةداعإ نم نكمتن مل اذا دقعلال عاشنإ ةداعإ يلإ جاتحن ،تالاحلا مظعم يف ةفللات ماظنلال تافلما تناك اذا

ref طابترا Publisher: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/116946-technote-product-00.html>

ميدقلا كرتشملا لثم ماظنلال نيوكتب ديدج كرتشم تيبتت متي :كرتشملا ءانب ةداعإل

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل