

IM&P ىلع اهحالص او NTP ءاطخأ فاشكتسا

تايوت حمل

[ةمدقم](#)

[ةيساس الابلطتم](#)

[تابلطتم](#)

[ةمدختسم لوانوك](#)

[ىلع IM&P نرشن](#)

[NTP ردم تابلطتم](#)

[NTP ةلاخ جارخنرشن](#)

[اهحالص او NTP ءاطخأ فاشكتسا](#)

[NTP ل \(CLI\) رماو ال رطس ةهجاو تاصيخش](#)

[هرادص او NTP لاصتا نم ققحت](#)

ةمدقم

ىلع (NTP) ةكبش ل تقو لوكونورب ةنمزم ءاطخأ فاشكتسا ةيفيكتس دنتم ل اذه حضوي اهحالص او (IM&P) روضحو ل ةيروفال ةلسارمل.

ةيساس الابلطتم

عجارت تنأ نأ لبق (CLI) نراق طخ رما IM&P ل او NTP نم يساسا مهف يقلت ي تنأ صوي Cisco ةقيشو اذه.

تابلطتم

دنتسم ل اذهل ةصاخ جمارب وا ةزهجا تابلطتم دجوت ال.

ةمدختسم لوانوك

ةبوج او ةيروفال ةلسارمل ل دنتم ل اذه ي ف ةدراول تامولعمل دنتم ت.

ةدحوم ل تالاصتال تاصنم ل اذ ي تامولعمل اذه نم ريثكل قبطني: **ةظالم** ةدراول او ةيروفال لئاسر ل اذ بصني ةقيثولا اذه زيكرت نأ ريغ؛ يخال.

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي ف ةدوجوم ل ةزهجال نم دنتم ل اذه ي ف ةدراول تامولعمل عاشن اذ مت تناك اذ. (يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتم ل اذه ي ف ةمدختسم ل ةزهجال اذ يمج تاذب رما يال لمحتحمل ريثائل كمهف نم دكاتف، ليغشتال ديقتك تش.

IM&P ىلع NTP نرشن

ةيروفال ةلسارمل ل NTP ردم Cisco Unified Communications Manager (CUCM) رشان ذي عم تقولا ةنمزم ل اذ طافحل ل NTP ب ةصاخ ل اذ ب قارمل IM&P مدختست. ةيخال او ةيروفال

NTP مظهرنم على طستت، يره اظلال زاهجلا ىلع ةدوجوملا IM&P تاصنم ل ةبسنلاب CUCM. رشان ثال ن م رثكأ NTP ةحازا تناك اذا. يضا رتفا لكشب ةيناث 64 لك ةرم CUCM رشان Monitor هسفن ليغشت ةداعإب NTP يفخلا جم انربلا موقوي، ناوث

جم انرب ليغشت ةداعإ اهي فمت يتلا تارملا ددع ةبقارمب NTP ةبقارم موقت: **عظالم** جم انرب ليغشت ةداعإ تاي لمع 10 ن م رثكأ تثدح اذا. ةريخالا ةعاسلا يف NTP Daemon ةزيجو ةرتفل ةيفاضالا ليغشتلا ةداعإ تاي لمع ليجات متي، ةعاس نوضغ يف NTP

NTP رصم تابلطتم

يجراخلا NTP عجرمك NTP Stratum 1 و Stratum 2 و Stratum 3 مداخل مادختساب ةدشب Cisco ي صوت 4. ةقبطلا نم ىلعأ CUCM رشان ل NTP رصم ي نوكي الأ بجي. CUCM Publisher ل

قفاوتلا بنجت ل NTP v4 هـ CUCM رشان ةدقعل ةددحملا ةيجراخلا NTP مداوخ نوكت نأ بجي رادصالا عم ي عجر رثأب NTP نم 4 رادصالا قفاوتي. ةكبشلا نافجر تالكشمو ةقدلاو لم تحملا NTP تارادصا مادختسا تالواحم عم لكاشملا نم ديدعلا ةظالم مت دق، كلذ عم و، 3، ةفلتخملا.

تامدخ" مدختست ام ابلاغ. موعدم ريغ NTP مداخلك Windows تقو تامدخ مادختسا: **ريذحت** ةنمازملا CUCM ل نكمي الو (SNTP) طيسبلا ةكبشلا تقو لوكوتورب "Windows تقو حاجنب SNTP عم

يف حضاو لكشب (NTP) ةكبشلا تقو لوكوتورب تابلطتم عي مج ةظالم متت: **عظالم** ل Cisco Collaboration System [SRND](#) ماطنلا

NTP ةلاح جارخا حرش

رطس ةهجاو نم **utils ntp status** رمألا ذيفنتب مق، IM&P ىلع NTP ل ةيلاخلا ةلاخلا ديذحتل IM&P. مداخل ةصاخلا (CLI) رماوالا

```
admin:utils ntp status
ntpd (pid 28589) is running...
```

```
remote          refid           st  t when poll reach  delay  offset  jitter
=====
10.0.0.1        192.0.2.0      2  u  40   64    1    0.292  0.041  0.000
```

```
synchronised to NTP server (10.0.0.1) at stratum 3 time server re-starting poll server every 64
s Current time in UTC is : Fri Sep 16 19:41:55 UTC 2016 Current time in America/New_York is :
Fri Sep 16 15:41:55 EDT 2016
```

NTP ةلاح جارخا يف رهظت يتلا ةدمعألا فاصوا هذه

- ىلا نييغتلا ةلاح يف. تقولا ةنمازم متي شيح دي عبال ريظنلا دي عبال دومعلا ددحي مداخلتسالا ديقي ةي لحملا ةزهجالا ةعاس نوكت، يلحم
- ىلا ةراشالا متت، LOCL. ىلا نييغتلا ةلاح يف. دي عبال مداخل تقو رصم refID دومع ددحي حجنت مل م. INIT. ىلا نييغتلا ةلاح يف. دي عبال مداخل ىلع ةي لحملا ةزهجالا ةعاس

دع بة ئه تل

- قة بطلال دومع ي ف 16 ة ميق نوكت ام دنع .ديعبال NTP ريظن ة قة بطلال st دومعال ريشي .يجرال NTP ردصم نم الة بة ة لخال ة عاسال مدختسي ماظنلأ نأ ينعي اذهف ،اي لعال ة صخال هت عاس مدختسي ماظن ي ف حلالص ريغ تقو رفوم ببستي نأ نكمي .
- b: أو u: unicast؛ m: multicast؛ l: (م: مدختسما لاسرال عون ل t دومعال ريشي broadcast).
- .ديعبال ريظنلل ءاصقتسإ رخآ ذنم تضقنا يتللا يناوثلال ددع لىلأ يتم دومعال ريشي .
- ة ميق .يناوثلال بة ئاصقتسالا ينمزلا لصال لىلأ ءاصقتسالا دومع ريشي ة ميقال هذه نيينعت نكمي ،كلذ عمو .ة ينات 64 يه IM&P لىلأ ة يضارتفال ءاصقتسالا ة ينات 1024 و 64 نيب ناكم يأ ي ف .
- لك لثمت ثيح ،ينامث ي ف لوصولل ة لبالال تارابخال هاجتإ لىلأ لوصولل دومع ريشي حججان ريغ و (1 يئانث) حججان نيينعم ءاصقتسإ ناك اذا ام ،يئانث لىلأ هلويحت دنع ،مقرر دحاو ءاتفتسإ لىلأ نال يتح متي مل هنا "1" ينعي لاثملا لىلأ بس لىلأ ف (0 يئانث) (111 يئانث =) "7" .نيتحجان اتناك عارتقا يتيللمع رخآ نأ ينعي (11 يئانث =) "3" .حججان وهو رخآ نأ (111 يئانثال مقررل =) "17" مقررل ينعي .حججان تنناك تاباختنا ثالث رخآ نأ ينعي اتناك عارتقا يتيللمع رخآ نأ ينعي (101 يئانث =) "15" .حججان تنناك تاباختنا عبرا حججان ناك كلذ ق بس يذل عارتقالاو ،حججان نكي مل كلذ ق بس يذل عارتقالاو ،نيتحجان .
- نم تقولل سايقب كلذ ددحتي و .ديعبال ريظنلأ لىلأ ة لوج ليجأت ريخأتال دومع ضرعي ة بة اجتسالا لىلأ بلطلال .
- .ة ديعبال مداوخال ة عاسو ة لىلأ مداوخال ة عاس نيب ردقملا فارحنال ءازال دومع لثمي .
- لىلأ زازتهال ة ميق ددحت .ءاصقتسالا بلط نيب ريخأتال نيبات لىلأ jitter دومع ريشي ة قة دب NTP ة نمازم لىلأ مداوخال ة ردة .

اهحالصو NTP ءاطخأ فاشكتسأ

NTP ل (CLI) رماوأل رطس ة هجاو تاصيخشنت

ة لىلأ رماوأل رطس ة هجاو نم ة لثمال ي ف ءجر دمل رماوأل ذيفنت متي ريشي عام عم NTP ريظن قباطت ديكأتل ة طيسب ة قيرط رماوأل هذه رفوت .ة بسو حلاو ة لروفلال Cisco .

دنع ،ة ديذع رخآ تادحو بناج لىلأ ،هذه ثالثال صيخشنتال تادحو لىلأ غشت متي :حيملت رمالا مادختسإ متيني يتيوي لل صيخشنت رابخال ءارج

NTP نارقأ عيمجل لاصتا رابخال ءارجاب NTP_reachability ة صيخشنتال ة يظمنلأ ة دحوال موقت مهنوكت مت نيذل

```
admin:utils diagnose module ntp_reachability
```

Log file: platform/log/diag2.log

```
Starting diagnostic test(s)
=====
test - ntp_reachability : Passed

Diagnostics Completed
```

ال NTP ريظن لاجزنا ةحازا نأ نم NTP_CLOCK_DRIFT ةيصيخشش التال ةيظمن لال ةدحولال ققحتت ةي ناث ي لل م 15000 زواجتت

```
admin:utils diagnose module ntp_clock_drift
```

Log file: platform/log/diag3.log

```
Starting diagnostic test(s)
=====
test - ntp_clock_drift : Passed

Diagnostics Completed
```

حجني IM&P يلع NTP ةقبط ةميقي نم NTP_stratum ةيصيخشش التال ةيظمن لال ةدحولال ققحتت وه CUCM رشان نال لقا وأ 5 ةميقيب CUCM رشان يلع NTP ةيجي تارتسإ تناك اذا رابتخال اذه ةيصيخشش لال ةيروف لال لئاسر لال يجرخال NTP رصم

```
admin:utils diagnose module ntp_stratum
```

Log file: platform/log/diag4.log

```
Starting diagnostic test(s)
=====
test - ntp_stratum : Passed

Diagnostics Completed
```

تابلطتم مسق عجار، كم اظن يلع NTP_STRATUM ةيظمن لال ةدحولال تلشف اذا: حيملت دن تسمل اذه ي NTP رصم

ه رادص او NTP لاصتا نم ققحتال

يلع (UDP) مدختسمل تانايب ططخم لوكوتورب ربع لصتي مداخل يمع لوكوتورب وه NTP يلع (PCAP) ةمزح طاقتال عارجا كمزلي، NTP رادص او، NTP لاصتا نم ققحتال ل 123 ذفنم لال IM&P مداخل.

تابلطتسا دجوت ال، كلذ عمو؛ PCAP ي NTP تابلط لسري IM&P بلط تيأ اذا: حيملت مداخل يلع ةاكاحم لكشب PCAP عي مجت. ببسلا يه ةكبش لال ي ةلكشم نوكت دقو NTP CUCM بناج يلع اه يقلت متي IM&P نم ةلسرمل تابلطال دي كأتل IM&P مداخلو CUCM. اضيأ تابلطال يلع دودر وه CUCM دي كأت

NTP Client\Server لئاسر ضرعي. NTP يمع بلط لكل ةدحو NTP مداخل ةباجتسا مزحل ضرعت NTP ل مداخل ةباجتسا وليمعل بلط نم لك مداخلتسا نم ققحت. مدختسمل NTP رادصا

يلع ةمزح طاقتال عاشن ل 123 ةكبش لال طاقتال ذفنم مداخلتسا اب CLI رمأل ذي فننتب مق

CUCM و IM&P ل هسفن وه رمأل اذه .123 ذفنملا

IM&P رماوأل رطس ةهجاو

```
admin:utils network capture port 123
```

```
Executing command with options:
```

```
size=128 count=1000 interface=eth0
```

```
src=dest= port=123
```

```
ip=
```

```
09:44:43.106325 IP imppub.lab.local.46476 > cucmpub.lab.local.ntp: NTPv4, Client, length 48
```

```
09:44:43.109866 IP cucmpub.lab.local.ntp > imppub.lab.local.46476: NTPv4, Server, length 48
```

```
09:44:43.109931 IP imppub.lab.local.46476 > cucmpub.lab.local.ntp: NTPv4, Client, length 48
```

```
09:44:43.112815 IP cucmpub.lab.local.ntp > imppub.lab.local.46476: NTPv4, Server, length 48
```

```
09:44:43.112895 IP imppub.lab.local.46476 > cucmpub.lab.local.ntp: NTPv4, Client, length 48
```

```
09:44:43.113305 IP cucmpub.lab.local.ntp > imppub.lab.local.46476: NTPv4, Server, length 48
```

```
09:44:43.113361 IP imppub.lab.local.46476 > cucmpub.lab.local.ntp: NTPv4, Client, length 48
```

```
09:44:43.114157 IP cucmpub.lab.local.ntp > imppub.lab.local.46476: NTPv4, Server, length 48
```

CUCM رشان رماوأل رطس ةهجاو

```
admin:utils network capture port 123
```

```
Executing command with options:
```

```
size=128 count=1000 interface=eth0
```

```
src=dest= port=123
```

```
ip=
```

```
09:44:43.106744 IP imppub.lab.local.46476 > cucmpub.lab.local.ntp: NTPv4, Client, length 48
```

```
09:44:43.106872 IP cucmpub.lab.local.ntp > imppub.lab.local.46476: NTPv4, Server, length 48
```

```
09:44:43.109866 IP imppub.lab.local.46476 > cucmpub.lab.local.ntp: NTPv4, Client, length 48
```

```
09:44:43.109914 IP cucmpub.lab.local.ntp > imppub.lab.local.46476: NTPv4, Server, length 48
```

```
09:44:43.112637 IP imppub.lab.local.46476 > cucmpub.lab.local.ntp: NTPv4, Client, length 48
```

```
09:44:43.112719 IP cucmpub.lab.local.ntp > imppub.lab.local.46476: NTPv4, Server, length 48
```

```
09:44:43.113532 IP imppub.lab.local.46476 > cucmpub.lab.local.ntp: NTPv4, Client, length 48
```

```
09:44:43.113575 IP cucmpub.lab.local.ntp > imppub.lab.local.46476: NTPv4, Server, length 48
```

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل