

StarOS Management Server ءاطخأ فاشكتسأ تانايب ضرع رذعتي شيح اهحالصا نم اهيقلت مت يتلا ةعمجملا تايئاصحإل StarOS ةدقع

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتلا](#)

[تابلطتلا](#)

[ةمدختسمل تانوكملا](#)

[ةلكشملا](#)

[ضارعالا](#)

[بارق](#)

[ةلص تاذ تامولعم](#)

ةمدقملا

دق فب قلعتي امي ف اهحالصا StarOS ةدقع ءاطخأ فاشكتسأ ةيفي ك دنتسمل اذه حضوي
(NMS) ةكبشلا ةرادا ماظن في مكحتلا تادحو.

Cisco لولح سدنهم، هللا بيبح قراط كراش.

ةيساسألا تابلطتلا

تابلطتلا

ةيلاتلا عيضاوملاب ةفرعم كي دل نوكت نأ Cisco ي صوت:

- StarOS جم انرب

ةمدختسمل تانوكملا

ةنيعم ةيدام تانوكموجمارب تارادصإ يلع دنتسمل اذه رصتقي ال

ةصاخ ةيلمعم ةئيب في ةدوجوملا ةزهجالا نم دنتسمل اذه في ةدراولا تامولعمل عاشنإ مت
تاناك اذإ. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسمل اذه في ةمدختسمل ةزهجالا عيمج تادب
رمايال لمحتحمل ريثاتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا دي قكتكبش

ةلكشملا

تانايب نم اهنويوكت مت يتلا ةيمكلا لقنل Cisco StarOS ل ةيساسألا ةمظنألا ميمصت مت
Cisco Prime م داخ لثم تاعدوتسمل ال طقف (ةماهل تانايبلا تاعومجم) ةعمجملا تايئاصحإل

Cisco Mobility Unified Reporting and Analytics (WEM) مداخل و Cisco (MURAL). StarOS نإف، يلعفل ددحمل فللمل نم لقا ددحمل فللمل مچحل ىصقألا دحل ناك اذا. اذهو. لامشلا هاجتلا يف عقاولا عدوتسملا مداخل لاسرا متي يذلا ططخمل ضع بىطختي اءا رشم لك ضرع نم عدوتسملا مداخل و Bulkstat تانايب نيزخت دق يف ببستى StarOS ءدقعل (KPI) حيتافلما.

ضارءالا

(KPI) ىساسألا اءأالا رشم تانايب عىمچ ضرع نم Cisco م ءرادإلا مداخل نكمتت ال دق ءكبشلا ءرادإلا لوكوتورب خ ضرع متي، ءلاجل هذه لثم يف StarOS دق نم ءماهل اتاقلابلل (SNMP) طيسبلل.

SNMP هىبنت لئاسر

```
Fri Mar 04 22:15:01 2016 Internal trap notification 1312 (StatFilesizeExceeded) Bulkstat  
filesize threshold limit 4915200 measured value 6142481
```

لائملا اذو يف حضوم وه امك ريغص BLKSTATS فللم مچح دح نيوكت نم ءلكشملا هذه أشنت

```
***** show bulkstats *****
```

```
Friday March 04 22:45:24 UTC 2016
```

```
Bulk Statistics Server Configuration:
```

```
Server State: Enabled  
File Limit: 4800 KB  
Sample Interval: 15 minutes (0D 0H 15M)  
Transfer Interval: 15 minutes (0D 0H 15M)  
Receiver Mode: Secondary-on-failure  
Historical Data Collection: Disabled
```

رارق

اهن نيوكتب تمق يتلا اتاطخمل ددعلا اقبط فللمل مچح دح نيوكتب مق، ءلكشملا هذه لجل SNMP فللم مچح دح زوات مدع نم دكأتو SNMP ءمئالم ءبقارم StarOS ىساسألا ماظنلا يف

مىق نيوكتلا ذخأى، كلذ عمو. تىابل اتدحو يه SNMP ءمئالم ءعابط ءمىق ناظحال (تىاب ولىك) تىابولكىلاب

6000 ءومچمل فللمل مچح دح نيوكتلا ضرعى، لائملا يف

```
config
```

```
bulkstats collection no bulkstats historical collection bulkstats mode limit 6000  
sample-interval 15  
transfer-interval 15  
gather-on-standby
```

ءلص تاذا تاملعم

- [ASR 5500 ماظن ءرادإلا لىلد](#)
- [Cisco Systems - تادنتسمل او ىنقتلا معدلا](#)
- [StarOS رادصلا، BulkStatistics فاصوا - تاداعلا او تائىاصحالا عجرم](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل