

¿Cómo hace la salvaguardia I la configuración en un dispositivo de seguridad de la red o del correo electrónico de Cisco?

Contenido

[Pregunta](#)

[Entorno](#)

[CLI](#)

Pregunta

¿Cómo hace la salvaguardia I la configuración en un dispositivo de seguridad de la red o del correo electrónico de Cisco?

Entorno

Dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA), dispositivo de seguridad de la red (WSA), dispositivo de la Administración de seguridad (SMA), todas las versiones de AsyncOS

La configuración se puede sostener vía el CLI o el GUI. Vea por favor las instrucciones abajo.

CLI

Hay dos métodos vía el CLI:

CLI> **showconfig**

Do you want to include passwords? Please be aware that a configuration without passwords will fail when reloaded with loadconfig. [N]> Y

Este comando visualizará la configuración actual en el CLI. Usted necesitará copiar el texto hacia fuera y salvar los config clasifíe manualmente a su ordenador.

CLI> **saveconfig**

Do you want to include passwords? Please be aware that a configuration without passwords will fail when reloaded with loadconfig. [N]> Y

The file S600-00137255E240-2L83V91-20060801T203323.xml has been saved in the configuration directory on machine "S-Series".

Esto salvará el archivo de configuración actual al disco duro en el proxy. Usted puede descargar

el archivo de configuración conectando con el dispositivo vía el FTP y hojeando con la carpeta de la **“configuración”**.

Note: Si la opción predeterminada del “no” se selecciona, la configuración no incluirá las contraseñas. Esto la hará así que el fichero no podrá ser cargado nuevamente dentro del proxy vía el comando del “loadconfig”.

GUI

1. Vaya a la **“administración del sistema”** > al **“archivo de configuración”**.
2. Seleccione cualquiera de las opciones abajo:
 - Descargue el fichero a la computadora local para ver o para salvar ---> *transferencia directa el archivo de configuración.*
 - Salve el fichero a este dispositivo ---> *salvaguardia el archivo de configuración localmente en el WSA.*
3. **O.N.U-control las “contraseñas de la máscara en el cuadro de los archivos de configuración** para poder cargar por teletratamiento el archivo de configuración detrás en WSA vía “opción de la configuración de carga la”.
4. Haga clic **“someten”** el botón.