

Configurazione dei criteri di accesso a Internet su RV215W e RV130W

Obiettivo

RV215W e RV130W consentono di configurare i criteri di accesso a Internet. Questi criteri di accesso a Internet vengono utilizzati per consentire o bloccare l'accesso a Internet a un gruppo di PC o a PC specifici.

Questo articolo spiega come configurare una policy di accesso a Internet sui modelli RV215W e RV130W.

Dispositivi interessati | Versione software

·RV215W - 1.1.0.5

·RV130W - 1.0.3.55

Criteri di accesso a Internet

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Firewall > Criteri di accesso Internet**. Viene visualizzata la pagina *Criteri di accesso Internet*.

Internet Access Policy

Current Default Outbound Policy: Allow

<input type="checkbox"/>	Enabled	Policy Name	Action	Day	Time
<input type="checkbox"/>	No data to display				

Nota: Lo stato predefinito dei criteri in uscita viene visualizzato nel campo Criterio corrente in uscita predefinito. Il criterio predefinito per il traffico in uscita determina se il traffico in uscita è consentito o negato. Viene utilizzato quando non esistono regole di accesso o criteri di accesso a Internet configurati per l'indirizzo IP di un utente. Fare clic su **Modifica** per configurare il criterio per le connessioni in uscita nella pagina *Regole di accesso*.

Passaggio 2. Fare clic su **Aggiungi riga** per aggiungere un nuovo criterio di accesso. Viene visualizzata la pagina *Aggiungi/Modifica criterio di accesso Internet*.

Add/Edit Internet Access Policy

Status: Enable

Enter Policy Name:

Action: ▼

Internet Access During Selected Days and Hours.

Schedule:

Apply Access Policy to the Following PCs		
<input type="checkbox"/>	Type	Value
<input type="checkbox"/>	No data to display	
<input type="button" value="Add Row"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>

Website URL & Keyword		
<input type="checkbox"/>	Type	Value
<input type="checkbox"/>	No data to display	
<input type="button" value="Add Row"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>

Passaggio 3. Selezionare **Abilita** nel campo Stato per abilitare i criteri di accesso.

Passaggio 4. Inserire un nome per il criterio nel campo Immettere il nome del criterio.

Passaggio 5. Dall'elenco a discesa Azione scegliere un'azione da applicare al criterio.

·Blocca sempre: blocca sempre il traffico Internet da e verso tutti gli endpoint.

·Consenti sempre: consente sempre il traffico Internet da e verso tutti gli endpoint.

·Blocca per pianificazione: blocco della pianificazione Internet in base a una pianificazione specificata.

·Consenti in base alla pianificazione: consente la pianificazione Internet in base a una pianificazione specificata.

Passo 6: dall'elenco a discesa Programma scegliere un programma che verrà applicato al criterio.

Add/Edit Internet Access Policy

Status: Enable

Enter Policy Name:

Action:

Internet Access During Selected Days and Hours.

Schedule:

You must save before you can edit or delete.

Apply Access Policy to the Following PCs

<input type="checkbox"/>	Type	Value
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="IP Range"/>	<input type="text" value="192.168.1.100"/> ~ <input type="text" value="192.168.1.150"/>
<input type="button" value="Add Row"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>

Website URL & Keyword

<input type="checkbox"/>	Type	Value
<input type="checkbox"/>	No data to display	
<input type="button" value="Add Row"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>

Passaggio 7. Fare clic su **Aggiungi riga** per applicare i criteri di accesso a un PC specifico.

Passaggio 8. Dall'elenco a discesa Tipo scegliere un tipo di indirizzo.

·Indirizzo MAC: immettere l'indirizzo MAC del PC a cui si desidera applicare il criterio nel campo Valore.

·Indirizzo IP: immettere l'indirizzo IP del PC a cui si desidera applicare il criterio nel campo Value (Valore).

·Intervallo IP: immettere l'intervallo di indirizzi IP dei PC a cui si desidera applicare il criterio nei campi Valore.

Add/Edit Internet Access Policy

Status: Enable

Enter Policy Name:

Action:

Internet Access During Selected Days and Hours.

Schedule:

You must save before you can edit or delete.

Apply Access Policy to the Following PCs

<input type="checkbox"/>	Type	Value
<input type="checkbox"/>	IP Range	<input type="text" value="192.168.1.100"/> ~ <input type="text" value="192.168.1.150"/>

You must save before you can edit or delete.

Website URL & Keyword

<input type="checkbox"/>	Type	Value
<input type="checkbox"/>	URL Address	<input type="text" value="URL.com"/>

Passaggio 9. (Facoltativo) Fare clic su **Aggiungi riga** per applicare il criterio a un sito Web o a una parola chiave.

Passaggio 10. Dall'elenco a discesa Tipo scegliere una funzione da applicare al criterio.

·Indirizzo URL: immettere l'URL del sito Web a cui applicare la policy nel campo Valore.

·Parola chiave: immettere la parola chiave da applicare al criterio nel campo Valore. Verranno bloccati o consentiti tutti gli URL contenenti la parola chiave specificata.

Passaggio 11. Fare clic su **Salva**.

Configurazione gestione pianificazione

La funzionalità di gestione della programmazione della RV215W consente di attivare le policy di accesso a Internet e le regole di accesso in determinati punti del tempo. Le pianificazioni vengono applicate nelle pagine *Criteri di accesso Internet* e *Regole di accesso*.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Firewall > Gestione programmazione**. Viene visualizzata la pagina *Gestione pianificazione*:

Schedule Management

Schedule Table				
<input type="checkbox"/>	Name	Days	Start Time	End Time
<input type="checkbox"/>	No data to display			
<input type="button" value="Add Row"/>	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>		
<input type="button" value="Save"/>	<input type="button" value="Cancel"/>			

Passaggio 2. Fare clic su **Aggiungi riga** per aggiungere una nuova pianificazione. Viene visualizzata la pagina *Aggiungi/Modifica pianificazioni*.

Add/Edit Schedules

Add/Edit Schedules Configuration

Name:

Scheduled Days

Do you want this schedule to be active on all days or specific days?

▼

Monday:

Tuesday:

Wednesday:

Thursday:

Friday:

Saturday:

Sunday:

Scheduled Time of Day

Do you want this schedule to be active on all days or at specific times during the day?

▼

Start time: Hours Minutes

End time: Hours Minutes

Save

Cancel

Back

Passaggio 3. Inserire un nome per il programma nel campo Nome.

Passo 4: dall'elenco a discesa Giorni programmati scegliere i giorni in cui il programma è attivo.

- Tutti i giorni: la pianificazione è attiva per ogni giorno della settimana.
- Giorni specifici - Selezionare le caselle di controllo dei giorni per rendere attiva la programmazione.

Passo 5: dall'elenco a discesa Ora programmata del giorno scegliere l'ora in cui il programma è attivo.

·Tutti gli orari: la programmazione è attiva in ogni momento della giornata.

·Orari specifici: dall'elenco a discesa Ora inizio e Ora fine selezionare l'ora di inizio e l'ora di fine della programmazione.

Passaggio 6. Fare clic su **Salva**.