

# WCCP ルータの設定例

## 目次

[質問：](#)

## 質問：

サンプル WCCP ルータコンフィギュレーションを必要として下さい

環境：

- Cisco Web セキュリティ アプライアンス ( WSA )
- WCCP

下記にあります Cisco ルータコンフィギュレーションの実施例はを使用して Cisco Web セキュリティ アプライアンス ( WSA ) との WCCP

**注：** WCCP および設定に関するその他の情報に関しては、次の Cisco サポート技術情報を[ここに](#)参照して下さい。

Cisco ルータの WCCP プロトコルを有効にする下記のコマンドを追加して下さい。

**IP wccp web-cache redirect-list 120 パスワード何でも  
access-list 120 割り当て IP ホスト 192.168.112.14**

- 「**redirect-list**」オプションはどのトラフィックが WCCP Web キャッシュデバイスにリダイレクトされるべきであるかフィルタリングするために **access-list** を規定します。
- 「**パスワード**」コマンドはオプションです。追加された場合、それが WSA で設定される WCCP パスワードと一致することを確認して下さい。

この設定は「web-cache」サービスIDと動作し、暗黙の deny によるすべての ACL の終わりでリダイレクトだけ 192.168.112.14 ために WCCP を設定します。

**注：** WSA で設定されるルータの IP アドレスが Cisco ルータのプライマリ IP アドレス ( Router ID ) であることを確かめて下さい。

プロキシ ログが WCCP は WSA を示します次のトランザクションに 10 秒毎にログオンします：

```
INFO: 近位:: INFO: ルータ 10.8.86.254 に送信される wccp2_here_i_am -- 1  
INFO: 近位:: INFO: Wccp2_i_see_you は 10.8.86.254 から受け取りました 156 バイトを...
```

Debug および Show コマンド ルータの出力例は on Cisco 下記にあります ( 特定のデータは設定に基づいて変化します )：

Router# **debug ip wccp packets**

Router# **debug ip wccp packets**

Router# **debug ip wccp events**

Router# **debug ip wccp events**

Router# **show ip wccp web-cache detail**

Router# **show ip wccp web-cache detail**

Router# **show ip wccp web-cache view**

Router# **show ip wccp web-cache view**