

# RV110Wの帯域幅管理

## 目的

帯域幅は、時間の経過とともにデータが転送される速度です。RV110Wが迅速に動作するように、帯域幅設定の設定が重要です。

この記事では、ユーザがRV110Wの帯域幅設定を管理する方法について説明します。

## 該当するデバイス

- RV110W

## 手順

ステップ1:Webベースの設定ユーティリティを使用して、[QoS] > [Bandwidth Management]を選択します。「帯域幅管理」ページが開きます。

ステップ2:[Bandwidth Management]の右側で、[Enable]チェックボックスをオンにして、[Bandwidth Settings]の変更を許可します。

**Bandwidth Management**

**Setup**

Bandwidth Management:  Enable

**Bandwidth**

The Maximum Bandwidth provided by ISP

Bandwidth Table		
Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)
WAN	10240	40960

**Bandwidth Priority Table**

<input type="checkbox"/>	Enable	Service	Direction	Priority
<input type="checkbox"/>	No data to display			

Add Row Edit Delete Service Management

Save Cancel

ステップ3:[Upstream (Kbit/Sec)]列に、ルータがデータを送信するレートを入力します。

ステップ4:[Downstream (Kbit/Sec)]列に、ルータがデータを受信するレートを入力します。

## Bandwidth Management

**Setup**

Bandwidth Management:  Enable

---

**Bandwidth**

The Maximum Bandwidth provided by ISP

Bandwidth Table		
Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)
WAN	10240	40960

---

**Bandwidth Priority Table**

<input type="checkbox"/>	Enable	Service
<input type="checkbox"/>	No data to display	

ステップ5:[保存]をクリックして変更を保存するか、[キャンセル]をクリックして破棄します。

### サービスプライオリティの追加または編集

## Bandwidth Management

**Setup**

Bandwidth Management:  Enable

---

**Bandwidth**

The Maximum Bandwidth provided by ISP

Bandwidth Table		
Interface	Upstream (Kbit/Sec)	Downstream (Kbit/Sec)
WAN	<input type="text" value="10240"/>	<input type="text" value="40960"/>

---

Bandwidth Priority Table		
<input type="checkbox"/>	Enable	Service
<input type="checkbox"/>	No data to display	

ステップ1：新しいサービスプライオリティを追加するには、[行の追加]をクリックします。サービスプライオリティの左側のチェックボックスをオンにし、[編集]をクリックしてサービスプライオリティを編集します。

ステップ2:[Enable] ボックスをオンにして、サービスの優先度を有効にします。

ステップ3:[Service]ドロップダウンメニューから、優先順位を付けるサービスを選択します。

注：サービスを追加、編集、または削除するには、[Service Management]をクリックします。

ステップ4:[Direction]ドロップダウンメニューから、サービスがデータを送受信するかを選択します。

ステップ5:[Priority]ドロップダウンメニューから、サービスの優先度レベルを選択します。

ステップ6:[保存]をクリックして変更を保存するか、[キャンセル]をクリックして変更を破棄します。

## サービスプライオリティの削除

ステップ1：サービスプライオリティの左側のチェックボックスをオンにします。

ステップ2:[Delete (削除)]をクリックして、サービスプライオリティを削除します。

ステップ3:[保存]をクリックして変更を保存するか、[キャンセル]をクリックして破棄します。