



ボイス コマンドを使用した電話の発信

相手の名前または内線番号を発音することによって、別の Cisco Unity Connection ユーザに電話を発信することができます。たとえば、「Call Harriet Smith」と発音すると、Connection が Harriet の内線番号を企業ディレクトリで検索し、電話を発信します。

ボイス コマンドを使用して電話を発信するには、Connection にログオンする必要があります。

名前または内線番号を発音すると、一致する名前または内線番号が Connection によって再生され、電話が発信されます。要求された名前または内線番号に一致するものが複数検出された場合、Connection は、最初に一致したものを再生し、相手が正しいかどうかを確認するようユーザに要求します。正しくない場合は、「No」と言います。引き続き、Connection が一致する他の相手を再生します。

ボイス コマンドを使用して電話を発信するには

ステップ 1 Connection にログオンします。

ステップ 2 Connection から「What do you want to do」と尋ねられたら、次のように発音します。

Connection ユーザに電話を発信するには、「Call <名前 / 代行ユーザ名>」と発音します（たとえば、「Call Frank Edwards」）。

または、

Connection 内線番号に発信するには、「Call <番号>」と発音します。数字は、1 桁ずつ個別に発音します（たとえば、内線番号 12345 の場合は、「Call one two three four five」と発音し、「Call twelve three forty-five」とは発音しないでください）。

または、

連絡先の特定の番号に発信するには、「Call <名前 / 代行ユーザ名> at <home/work/mobile>」と発音します（たとえば、「Call Bob on his mobile」または「Call Service Department at work」と発音します）。

ステップ 3 Connection が呼び出す相手の名前または番号を再生したら、「Cancel」と発音することで、システムへの接続を維持したまま最後のアクションを停止することができます。
