



## 発信者グループの管理

---

- [5 ページの「発信者グループについて」](#)
- [6 ページの「発信者グループの作成」](#)
- [7 ページの「発信者グループへの発信者の追加」](#)
- [7 ページの「発信者グループからの発信者の削除」](#)
- [8 ページの「発信者グループの名前の変更」](#)
- [8 ページの「発信者グループの削除」](#)

### 発信者グループについて

発信者グループの作成では、1 つのルールを複数の発信者に適用できるため、ルールを何回も作成し直す必要はありません。発信者グループには、個人連絡先リストおよび Cisco Unity Connection ディレクトリからのエントリが複数含まれています。

グループを使用すると、いろいろな方法で発信者を整理することが容易になります。たとえば、優先順位の高いクライアントと同僚とを含む発信者グループを作成することもできます。ユーザが会議中のときにこのグループの発信者が必ずユーザと連絡をとれるようにするには、会議中はこのグループからの着信は携帯電話に転送するというルールと、他の着信はすべてボイスメールに転送するというルールを持つルール設定を作成します。

## 発信者グループの作成

発信者グループのメンバーになれるのは、次のタイプの発信者です。

個人連絡先	個人連絡先リストに入力されている発信者。
システム連絡先	Connection のディレクトリに登録されているが、Connection の機能が使用可能になっていなくて、ボイスメールボックスも持たない発信者。
Connection ユーザ	Connection のディレクトリに登録されており、ボイスメールボックスを持ち、Connection の機能が使用可能になっている発信者。

発信者グループに Cisco Unity Connection ディレクトリの発信者が含まれている場合、Connection の管理者が後でその発信者をシステムから削除すると、その発信者は、発信者グループからも削除されます。

### 発信者グループを作成するには

- ステップ 1** パーソナル着信転送ルール Web ツールの [発信者グループ] メニューで、[発信者グループの表示] をクリックします。
- ステップ 2** [発信者グループ] ページで、メニューバーの下にある [新しい発信者グループ] アイコンをクリックします。
- ステップ 3** [発信者グループ] ページで、発信者グループの名前を入力し、[保存] をクリックします。
- ステップ 4** [メンバー追加] をクリックします。
- ステップ 5** [連絡先検索] ページで、Connection ディレクトリ内のユーザのリストを検索するか、個人連絡先リストにあるユーザのリストを検索するかに応じて、適切なタブをクリックします。  
  
Connection ディレクトリ内のユーザとシステム連絡先の両方が検索できます。システム連絡先は、検索結果リストの名前にアスタリスク (\*) を付けて表示されます。
- ステップ 6** 検索条件に応じて、残りのフィールドに入力して、[検索] をクリックします。  
  
このページでは、名前の一部を使って検索するために、ワイルドカード文字 \* が使用できます。
- ステップ 7** 名前の横にあるチェックボックスをオンにして、連絡先またはユーザを発信者グループに追加します。
- ステップ 8** 必要に応じて、[ユーザの追加] または [連絡先の追加] をクリックします。Connection によって連絡先が発信者グループに追加され、[発信者グループ] ページに戻ります。
- ステップ 9** さらに追加するユーザまたは連絡先があれば、[ステップ 4](#) ~ [ステップ 8](#) を繰り返します。
- ステップ 10** [発信者グループ] ページで、[保存] をクリックします。

## 発信者グループへの発信者の追加

発信者グループのメンバーはいつでも追加できます。

### 発信者グループに発信者を追加するには

- 
- ステップ 1** パーソナル着信転送ルール Web ツールの [発信者グループ] メニューで、[発信者グループの表示] をクリックします。
  - ステップ 2** [発信者グループ] ページで、発信者グループ名をクリックします。
  - ステップ 3** [発信者グループ] ページで、[メンバー追加] をクリックします。
  - ステップ 4** [連絡先検索] ページで、Connection ディレクトリ内のユーザのリストを検索するか、個人連絡先リストにあるユーザのリストを検索するかに応じて、適切なタブをクリックします。  
  
Connection ディレクトリ内のユーザとシステム連絡先の両方が検索できます。システム連絡先は、検索結果リストの名前にアスタリスク (\*) を付けて表示されます。
  - ステップ 5** 検索条件に応じて、残りのフィールドに入力して、[検索] をクリックします。  
  
このページでは、名前の一部を使って検索するために、ワイルドカード文字 \* が使用できます。
  - ステップ 6** 名前の横にあるチェックボックスをオンにして、連絡先またはユーザを発信者グループに追加します。
  - ステップ 7** 必要に応じて、[ユーザの追加] または [連絡先の追加] をクリックします。Connection によって連絡先またはユーザが発信者グループに追加され、[発信者グループ] ページに戻ります。
  - ステップ 8** [発信者グループ] ページで、[保存] をクリックします。
- 

## 発信者グループからの発信者の削除

発信者グループのメンバーはいつでも削除できます。

### 発信者グループから発信者を削除するには

- 
- ステップ 1** パーソナル着信転送ルール Web ツールの [発信者グループ] メニューで、[発信者グループの表示] をクリックします。
  - ステップ 2** [発信者グループ] ページで、発信者グループ名をクリックします。
  - ステップ 3** [発信者グループ] ページで、削除する発信者名の横にあるチェックボックスをオンにします。複数のチェックボックスをオンにすると、複数の発信者が一度に削除できます。
  - ステップ 4** [選択削除] をクリックします。
-

## 発信者グループの名前の変更

発信者グループの名前を変更するには

- 
- ステップ 1** パーソナル着信転送ルール Web ツールの [発信者グループ] メニューで、[発信者グループの表示] をクリックします。
  - ステップ 2** [発信者グループ] ページで、発信者グループ名をクリックします。
  - ステップ 3** [発信者グループ] ページで、[名前] フィールドにあるグループの名前を変更します。
  - ステップ 4** [保存] をクリックします。
- 

## 発信者グループの削除

発信者グループは、ルールで使用されている場合は、削除できません。まずルールから発信者グループを削除してから、その発信者グループを削除します。

発信者グループを削除するには

- 
- ステップ 1** パーソナル着信転送ルール Web ツールの [発信者グループ] メニューで、[発信者グループの表示] をクリックします。
  - ステップ 2** [発信者グループ] ページで、削除するグループの横にあるチェックボックスをオンにします。複数のチェックボックスをオンにすると、複数のグループが一度に削除できます。
  - ステップ 3** メニューバーの下にある [選択した行削除] アイコンをクリックします。
-