

XR7 주의 사항:콘솔 포트 응답 중지

목차

소개

이 문서에서는 물리적 콘솔 포트를 통해 IOS XR XR7 라우터(Cisco 8000 / NCS-540L 플랫폼)를 작동할 때 주의해야 할 사항에 대해 설명합니다.

문제 설명

물리적 콘솔 포트를 통해 IOS XR XR7 라우터를 작동할 때 사용자의 키스트로크에 따라 XR7 콘솔 액세스가 중단되거나 중단된 것 같습니다.

IOS XR XR7 라우터가 이 상태가 되면 다음과 같은 증상이 나타날 수 있습니다.

- XR 콘솔 출력에 출력 문자가 표시되지 않습니다.
- XR 콘솔 출력에 입력 문자가 다시 반복되지 않습니다.
- 사용자는 SSH/텔넷을 통해 IOS XR7 라우터에 계속 로그인하여 문제 없이 IOS XR7 라우터를 관리할 수 있습니다.
- BMC 콘솔을 사용할 수 있으며 사용자는 BMC 콘솔에서 XR(x86)에 액세스할 수 있습니다.
(BMC는 일부 Cisco 8000 플랫폼에만 적용)

솔루션

흐름 제어 기능은 기본적으로 XR7 콘솔에서 활성화되며, 아래 키스트로크는 XR7 콘솔 출력을 중지하거나 다시 시작할 수 있습니다.

- **"Ctrl+s"**(중지):"소프트웨어"의 "Control" 키("s")를 누른 상태에서 "s"를 누릅니다.
- **"Ctrl+q"**(시작):"Control" 키("question"의 "q"를 누른 상태에서 "q"를 누릅니다.)

사용자가 XR 콘솔에서 "Ctrl+s" (Stop)를 누르면 흐름 제어가 활성화되고 다시 시작될 때까지 XR 콘솔에 출력이 표시되지 않습니다.

사용자가 XR 콘솔에서 "Ctrl+q" (Start)를 누르면 XR 콘솔 출력이 다시 시작됩니다.