

라이센스의 SERVER 라인에는 Nexus 7000 Series 스위치에 대한 "this_host ANY" 오류 메시지 문제 해결이 있어야 합니다.

목차

[소개](#)
[문제](#)
[솔루션](#)

소개

이 문서에서는 Cisco Nexus 7000 Series 스위치에 라이선스를 설치하려고 할 때 발생하는 문제에 대해 설명하고, 이 문제에 대한 해결책을 제공합니다.

문제

`install license` 명령을 통해 Nexus 7000 Series 스위치에 라이선스를 설치하려고 하면 스위치에서 다음 오류를 반환합니다.

```
Nexus7k# install license bootflash:MDSxxxxxxxx.lic
Installing license failed:
SERVER line in license should have "this_host ANY"
```

솔루션

이 오류는 일반적으로 캐리지 리턴 문자가 없는 라이선스 파일에 포맷 문제가 있음을 나타냅니다. 이 문제를 해결하려면 다음 절차를 사용하여 라이선스 파일을 편집합니다.

1. 텍스트 편집기를 사용하여 .lic 파일을 엽니다.
2. 파일 내용을 복사하여 새 텍스트 파일에 붙여넣습니다.
3. 텍스트 형식이 다음과 유사한지 확인합니다.

```
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT FM_SERVER_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \
VENDOR_STRING=
```

```
\
HOSTID=VDH=xxxxxxxxxxxxxx \
```

NOTICE="

\

" SIGN=xxxxxxxxxx

참고:라이선스 소프트웨어에서 캐리지 리턴트는 "INCREMENT"가 시작되기 전에 "ANY" 및 "cisco" 이후에 사용해야 합니다.

4. 파일을 모든 파일 형식(ANSI 인코딩)으로 저장합니다.
5. 새 파일을 스위치 bootflash에 복사하고 **install license** 명령을 사용하여 다시 설치하십시오.**참고:**NX-OS(Nexus Operating System) 소프트웨어 릴리스 6.2 이상에서는 **install license** 명령이 선택적인 **format** 키워드로 실행될 때 라이선스 설치를 진행하기 전에 스위치가 자동으로 라이선스 파일 형식을 수정합니다.자세한 내용은 Cisco 버그 ID CSCtq[89835](#) - 라이선스 파일은 MAC를 통해 처리되는 경우에도 작동해야 합니다.