

Point-to-Multipoint Wireless System(UNII 및 MMDS)용 주파수

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[UNII 주파수 밴드](#)

[MMDS 주파수 대역\(미국만 해당\)](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 UNII(Unlicensed National Information Infrastructure) 및 MMDS(Microwave Multipoint Distribution System) 밴드의 P2MP(Point-to-Multipoint) 제품에 대해 헤드엔드(uBR7200)에서 구성할 수 있는 사용 가능한 빈도를 나열합니다. 사용 가능한 모든 빈도를 보여 주는 빠른 참조 시트를 제공하는 것을 목적으로 합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- 무선 네트워크
- 명령줄 사용

이 문서에서 작업을 수행하려면 라우터에서 특별 권한 EXEC("활성화") 액세스 권한이 있어야 합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- uBR7223, uBR7246, uBR7246VXR 제품
- Fixed Wireless P2MP를 지원하는 모든 버전의 Cisco IOS® 소프트웨어

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

[표기 규칙](#)

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.](#)

[UNII 주파수 밴드](#)

BAND A

Low - 5730000, 5733000, 5736000, 5739000, 5742000, 5745000, 5748000
High - 5778000, 5781000, 5784000, 5787000, 5790000, 5793000, 5796000

BAND B

Low - 5754000, 5757000, 5760000, 5763000, 5766000, 5769000, 5772000
High - 5802000, 5805000, 5808000, 5811000, 5814000, 5817000, 5820000

[MMDS 주파수 대역\(미국만 해당\)](#)

2503000, 2509000, 2515000, 2521000, 2527000, 2533000, 2539000, 2545000,
2551000, 2557000, 2563000, 2569000, 2575000, 2581000, 2587000, 2593000,
2599000, 2605000, 2611000, 2617000, 2623000, 2629000, 2635000, 2641000,
2647000, 2653000, 2659000, 2665000, 2671000, 2677000, 2683000

참고: 듀플렉서가 지원하는 밴드 계획을 결정하십시오. 이 계획에서는 사용할 수 있는 이러한 주파수 중 어떤 주파수를 지정하느냐에 따라 결정됩니다.

[관련 정보](#)

- [무선 제품 지원 페이지](#)
- [무선 기술 지원 페이지](#)
- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)