

Tidal Enterprise Orchestrator:Windows事件触发器未注册

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

[Windows 2008](#)

[Windows 2003](#)

[相关信息](#)

简介

当尝试监视另一台Windows服务器上的Windows事件时，事件触发器不注册。

先决条件

使用的组件

- Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)2.1或更高版本
- Windows触发器

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则。](#)

问题

Windows事件触发器未向TEO服务器注册。可能会看到以下错误消息：

```
The RPC server is unavailable.  
(Exception from HRESULT: 0x800706BA)
```

解决方案

必须启用三个WMI防火墙规则，才能允许通过防火墙。应在TEO服务器上执行此配置。

[Windows 2008](#)

对Windows 2008执行以下步骤：

1. 单击“开始”>“服务器管理器”。
2. 转到**Configuration > Windows Firewall > Inbound Rules**。
3. 要允许这些组件的入站，请右键单击它们并允许启用规则：WMI (异步输入) WMI(DCOM-In)WMI(WMI-In)

[Windows 2003](#)

对Windows 2003执行以下步骤：

1. 单击**开始>控制面板> Windows防火墙**。
2. 单击“例外”选项卡，选择**WMI**复选框，然后单击“确定”。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)