

# 在FindIT网络探测功能上管理设备组

## 目标


FindIT网络探测功能可将不同设备类型的多个设备组合在一起，以便只需一次操作即可一次性配置这些设备。设备组可以包括路由器、无线接入点(WAP)和交换机。将配置应用到设备组时，该配置将应用到组中支持该功能的那些设备。例如，如果要更新包含有线路由器、WAP和交换机的设备组上的无线服务集标识符(SSID)，则配置将仅应用于WAP。

本文档旨在向您展示如何创建、修改、删除和管理设备组。

## 管理设备组

### 创建新设备组

步骤1. 登录FindIT Network Probe Administrator GUI并选择Administration > Device Groups。



**注意：**在Device Group Management Work窗格中，您将看到网络的SSID作为默认设备组及其连接的设备。

+ [trash] [edit]			Search ...
Name	Description	Devices	
FindIT VMWare	Default device group	wapa0fa20, switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, RV134W, wap0a5dee, wap0c0d40, wap0c0dd0, wap0ca750, switch12ccde, RV130W, RV320	

步骤2.在“工作”窗格左上角，单击+(加号)图标以创建或添加新组。

+ [trash] [edit]			Search ...
Name	Description	Devices	
FindIT VMWare	Default device group	wapa0fa20, switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, RV134W, wap0a5dee, wap0c0d40, wap0c0dd0, wap0ca750, switch12ccde, RV130W, RV320	


步骤3.在Name字段中输入组的名称。

注意：在本例中，使用无线设备。

Device Group Management			Search ...
Name	Description	Devices	
Wireless Devices		Please select...	
FindIT VMWare	Default device group	wapa0fa20, switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, wap0a5dee, wap0c0d40, wap0c0dd0, switch12ccde, RV320	


步骤4.在“说明”字段中输入设备组的说明。

注意：在本例中，使用Cisco HQ。



步骤5.从Devices下拉列表中，选择要添加到设备组的一个或多个设备。一次只能选择一台设备。

**注意：**在本例中，将添加所有WAP设备。每台设备只能是一个组的成员。如果所选设备以前是不同组的成员（在本例中为默认设备组），则会从该组中删除该设备。



**注意：**添加每台设备后，添加的设备组行下的表将填充每台设备的名称、型号、MAC地址、IP地址、序列号和操作。现有默认组中的WAP设备现在将移至Wireless Devices组。






Search ...

<input type="checkbox"/>	Name	Description	Devices
<input type="checkbox"/>	FindIT VMWare	Default device group	switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, switch12ccde, RV320
<input checked="" type="checkbox"/>	Wireless Devices	Cisco HQ	

Name	Model	MAC Address	IP address	Serial Number	Actions
wapa0fa20	WAP571	00:41:D2:A0:F...	192.168.1.103	PSZ19521F1A	
wap0c0d40	WAP361	80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.110	DNI1951A00G	
wap0a5dee	WAP150	80:E8:6F:0A:5...	192.168.1.125	DNI1951A2K3	
wap0c0dd0	WAP361	80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.124	DNI1951A00R	

步骤6.单击**Save**（软盘图标）保存。






Search ...

<input type="checkbox"/>	Name	Description	Devices
<input type="checkbox"/>	FindIT VMWare	Default device group	switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, switch12ccde, RV320
<input checked="" type="checkbox"/>	Wireless Devices	Cisco HQ	

Name	Model	MAC Address	IP address	Serial Number	Actions
wapa0fa20	WAP571	00:41:D2:A0:F...	192.168.1.103	PSZ19521F1A	
wap0c0d40	WAP361	80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.110	DNI1951A00G	
wap0a5dee	WAP150	80:E8:6F:0A:5...	192.168.1.125	DNI1951A2K3	
wap0c0dd0	WAP361	80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.124	DNI1951A00R	

注意：下图显示新创建的设备组。





Search ...


<input type="checkbox"/>	Name	Description	Devices
<input type="checkbox"/>	FindIT VMWare	Default device group	switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, RV134W, wap0ca750, switch12ccde, RV130W, RV320
<input checked="" type="checkbox"/>	Wireless Devices	Cisco HQ	wapa0fa20, wap0a5dee, wap0c0d40, wap0c0dd0

您现在应已成功创建设备组。


## 修改设备组

步骤1.在Device Group Management区域，选中要修改的组的复选框。

**注意：**在本例中，选择Wireless Devices设备组。



步骤2.单击“编辑”（划分图标）可修改输入字段。



步骤3.根据需要进行更改。您可以更改名称、说明、添加或从组中删除设备。在本例中，将删除设备组成员。点击“操作”列下相应成员的垃圾桶图标。

**注意：**已删除的设备将移至默认组。在本例中，wapa0fa20被删除。

Name	Model	MAC Address	IP address	Serial Number	Actions
wap0a5dee		80:E8:6F:0A:5...	192.168.1.125		
wap0c0dd0		80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.124		
wapa0fa20		00:41:D2:A0:F...	192.168.1.103		
wap0c0d40		80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.110		

步骤4.点击Save图标保存更改。





Search ...

<input type="checkbox"/>	Name	Description	Devices
<input type="checkbox"/>	FindIT VMWare	Default device group	switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, switch12ccde, RV320
<input checked="" type="checkbox"/>	Wireless Devices	Cisco HQ	

Name	Model	MAC Address	IP address	Serial Number	Actions
wap0c0d40	WAP361	80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.110	DNI1951A00G	
wap0a5dee	WAP150	80:E8:6F:0A:5...	192.168.1.125	DNI1951A2K3	
wap0c0dd0	WAP361	80:E8:6F:0C:0...	192.168.1.124	DNI1951A00R	

您已成功修改设备组。

### 删除设备组

步骤1.在Device Group Management区域，选中要删除的组的复选框。

注意：无法删除默认设备组。





Search ...

<input type="checkbox"/>	Name	Description	Devices
<input type="checkbox"/>	FindIT VMWare	Default device group	switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, switch12ccde, RV320
<input checked="" type="checkbox"/>	Wireless Devices	Cisco HQ	wapa0fa20, wap0a5dee, wap0c0d40, wap0c0dd0

步骤2.点击删除（垃圾桶图标）以删除设备组。





Search ...

<input type="checkbox"/>	Name	Description	Devices
<input type="checkbox"/>	FindIT VMWare	Default device group	switch1f47a8, RV130W, switche6f4d3, switche6fa9f, switch12ccde, RV320
<input checked="" type="checkbox"/>	Wireless Devices	Cisco HQ	wapa0fa20, wap0a5dee, wap0c0d40, wap0c0dd0

注意：系统将显示类似于下面的确认消息。

 Submit deleting Group : Wireless Devices : Success.

您现在应该已成功删除设备组。