

從Windows中刪除已安裝的AnyConnect模組

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[背景資訊](#)

[使用AnyConnect安裝程式包](#)

[使用命令提示符](#)

[傳統使用者介面](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文檔介紹如何從Windows PC中刪除已安裝的Cisco AnyConnect模組。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- AnyConnect基礎知識 (思科安全客戶端)
- Windows shell命令的基本知識


採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除 (預設) 的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。


背景資訊

方法包括使用System Center Configuration Manager(SCCM)等軟體管理工具以及手動解除安裝少量PC。


 **注意:**AnyConnect已重新命名為Cisco Secure Client，沒有其它任何更改僅更改名稱，安裝過程相同。

使用AnyConnect安裝程式包

- 1.分配AnyConnect預部署軟體包。包名稱為anyconnect-win-<version>-predeploy-k9.zip。
- 2.選擇NAM模組，檔名是anyconnect-win-<version>-nam-predeploy-k9.msi。
- 3.在Cisco AnyConnect Network Access Manager Setup (Cisco AnyConnect網路訪問管理器設定) 視窗中，選擇Remove (刪除)，然後選擇Next (下一步)。在下一個視窗中，再次選擇Remove。



選擇刪除



再次選擇「刪除」

使用命令提示符

當您需要通過軟體管理系統(SMS) (如Microsoft SCCM) 從多個端點解除安裝模組時，此選項非常有用。

1.使用power shell命令Get-WmiObject -Class Win32_Product查詢網路訪問管理器MSI檔案的UID值。

```
<#root>
```

```
C:\Users\cisco>
```

```
Get-WmiObject -Class Win32_Product
```

```
IdentifyingNumber : {B3FA5A71-A9C3-42B3-B567-F92C163F3F5B}  
Name               : Microsoft Visual C++ 2019 X64 Additional Runtime - 14.29.30040  
Vendor             : Microsoft Corporation  
Version            : 14.29.30040
```

Caption : Microsoft Visual C++ 2019 X64 Additional Runtime - 14.29.30040

IdentifyingNumber : {C071AB12-A10B-4DC6-93A6-9292554517C8}

Name : Cisco AnyConnect ISE Posture Module

Vendor : Cisco Systems, Inc.

Version : 4.10.03104

Caption : Cisco AnyConnect ISE Posture Module

IdentifyingNumber : {C56D2482-32F7-4CB7-AF41-4CC51EBCB17D}

Name : Microsoft Visual C++ 2019 X64 Minimum Runtime - 14.29.30040

Vendor : Microsoft Corporation

Version : 14.29.30040

Caption : Microsoft Visual C++ 2019 X64 Minimum Runtime - 14.29.30040

IdentifyingNumber : {F2C7C953-F423-415F-A2E7-5F09F9DA1AF1} <<< This will be the UID.

Name : Cisco AnyConnect Network Access Manager

Vendor : Cisco Systems, Inc.

Version : 4.10.03104

Caption : Cisco AnyConnect Network Access Manager

如果只想檢視AnyConnect網路訪問模組(NAM)資訊，另一個選項是使用Get-WmiObject win32_product -Filter "name = 'Cisco AnyConnect Network Access Manager'" | fl

<#root>

C:\Users\cisco>

```
Get-WmiObject win32_product -Filter "name = 'Cisco AnyConnect Network Access Manager'" | fl
```

IdentifyingNumber : {F2C7C953-F423-415F-A2E7-5F09F9DA1AF1}

Name : Cisco AnyConnect Network Access Manager


Vendor : Cisco Systems, Inc.

Version : 4.10.03104

Caption : Cisco AnyConnect Network Access Manager

然後，使用登錄檔編輯器應用確認

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall下存在登錄檔項值。




Windows登錄檔項

2. 開啟命令提示符，然後運行 `msiexec.exe /x{reg key value}`，並使用從上一步獲取的 reg key 值。


```
<#root>
```

```
C:\Users\cisco>
```

```
msiexec.exe /x{F2C7C953-F423-415F-A2E7-5F09F9DA1AF1}
```


 註：可以根據需要自定義這些屬性，以避免重新載入提示，等等。使用此示例命令，需要執行後續步驟。

3. 在 Windows Installer 提示符下，按一下 Yes。



提示解除安裝

4.解除安裝進度條開啟。



刪除進度

5.系統提示您重新啟動電腦。按一下「Yes」。

Cisco AnyConnect Network Access Manager



You must restart your system for the configuration changes made to Cisco AnyConnect Network Access Manager to take effect. Click "Yes" to restart now or "No" if you plan to manually restart later.

Yes

No


重新啟動提示


 注意：為了獲得最佳實踐，請允許系統重新啟動。

傳統使用者介面

這是一個手動解除安裝模組的選項，建議少數幾台PC使用。

1. 在「Windows Settings」>「Select NAM」>「Select Uninstall」(選擇NAM)>「Select Uninstall」(解除安裝)中開啟「Apps and Features」。



	Cisco AnyConnect Network Access Manager 4.10.03104	5.42 MB 11/23/2021
		<input type="button" value="Modify"/> <input type="button" value="Uninstall"/>

在Windows設定中開啟應用和功能

相關資訊

- [思科技術支援與下載](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。