

テクニカル サポート

Connection のサポートのお問い合わせ先：

電話のパスワードを忘れた場合：

Cisco PCA にログオンし、Cisco Unity Assistant の [個人設定] ページに移動してパスワードを変更します。

Cisco PCA の URL：



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems、および Cisco Systems のロゴは、米国および一部の国における Cisco Systems, Inc. とその関連会社の登録商標です。このマニュアルまたは Web サイトで言及されているその他の商標はすべて、それぞれの所有者のもので、「パートナー」という語の使用は、シスコと他社の提携関係を意味するものではありません。(0501R)

copyright © 2005 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

OL-9062-01-J
flhi0602-01

Cisco Unity Connection Standard Conversation



Cisco Unity Connection 電話メニューと ショートカット (Standard Conversation)

Published November 11, 2005

このカードでは、電話で Cisco Unity Connection のメッセージと個人用の設定を管理する際に通常使用するタッチトーン キーのオプションを示します。

Connection へのアクセス

1. Cisco Unity Connection を呼び出します。社内の自分の電話から次の番号をダイヤルします。

社内の別の電話から次の番号をダイヤルします。

社外からは、次の番号をダイヤルします。

2. 社内の別の電話または社外から呼び出す場合、Connection の応答時に * を押します。
3. 必要であれば、Cisco Unity Connection ID (通常は内線番号) を入力し、# を押します。
4. パスワードを入力し、# を押します。

メインメニュー

キー 処理

1	新規メッセージを聞く
2	メッセージの送信
3	前に聞いたメッセージの確認
4	設定オプションの変更
5	メッセージの検索*

*一部のシステムで使用不可

メッセージタイプ メニュー*

キー タイプ

1	ボイスメッセージ
2	電子メール
4	受信確認
#	すべてのメッセージ

*新規および開封済みメッセージの場合のみ利用できません。Cisco Unity Assistant の [メッセージの聞き取り] ページでメニューを使用可能にします。

メッセージ再生中のメニュー

メッセージの聞き取り中に、次のキーを押します。

キー 処理

1	メッセージを最初から再生
2	保存
3	削除
4	低速再生
5	音量の変更*
6	高速再生
7	メッセージの巻き戻し
8	一時停止 / 再生
9	早送り
#	最後まで早送り
##	メッセージのスキップ、そのまま保存

*一部のシステムで使用不可

メッセージ再生後のメニュー

メッセージの聞き取り後に、次のキーを押します。

キー 処理

1	再度メッセージを再生
2	開封済みメッセージとして保存/復元*
3	削除
4	返信
42	全員へ返信
44	ユーザの呼び出し*
5	メッセージの転送
6	新規メッセージとして保存/復元*
7	メッセージの巻き戻し
9	メッセージプロパティの再生
#	そのまま保存

*一部のシステムで使用不可

ショートカット

メインメニューの聞き取り中に、次のキーを押します。

キー 処理

41	グリーティングの変更
412	オプショングリーティングのオン/オフ
421	メッセージ到着通知の変更
423	標準ガイドランスまたは簡易ガイドランスの選択
431	電話のパスワードの変更
432	録音した名前の変更
44	着信転送の変更
51	あるユーザからのメッセージの検索*
52	すべての外部発信者からのメッセージの検索*
53	特定の外部発信者からのメッセージの検索*

*一部のシステムで使用不可

メッセージの録音後に、次のキーを押します。

キー 処理

31	アドレスの変更
32	録音の変更
33	特殊な配信の設定
34	録音したメッセージの確認

メッセージの聞き取り中に、次のキーを押します。

キー 処理

#2	開封済みメッセージとして復元*
#4	返信
#42	全員へ返信
#5	メッセージの転送
#6	新規メッセージとして保存/復元*
#9	メッセージプロパティの再生

*一部のシステムで使用不可